

Relatório de Configuração e Manutenção

Projeto: Emunah Bank Lab | Infraestrutura z/OS e JES2

1. Visão Geral do Incidente

O **IBM Health Checker for z/OS** reportou a exceção HZS0003E com o código de diagnóstico IAZH128E durante a verificação da regra CHECK (IBMJES2, JES2_CKPT_CONFIG_N1).

Diagnóstico: O parâmetro de verificação de intervenção do operador (OPVERIFY) para os datasets de Checkpoint do JES2 estava ativado (YES). Esta configuração vai de encontro às melhores práticas (Best Practices) recomendadas para ambientes de alta disponibilidade z/OS.

2. Justificativa Técnica (Impacto)

O Checkpoint é o componente crítico do JES2 que rastreia os jobs e recursos do spool. Em um cenário de falha do disco ativo, o JES2 deve executar o *Checkpoint Reconfiguration* para migrar os dados para o dataset alternativo.

- **Configuração Anterior (OPVERIFY=YES):** O JES2 interrompia o sistema e emitia um WTOR no console, aguardando resposta humana. Essa latência cria risco de travamento geral (hang) no sistema.
- **Nova Configuração (OPVERIFY=NO):** O JES2 aciona a reconfiguração de forma imediata e automática, preservando a resiliência do sistema sem dependência de intervenção manual no console.

3. Ações Corretivas Executadas

3.1. Correção Dinâmica (Memória)

A configuração foi alterada dinamicamente via console para desativação imediata:

```
$T CKPTDEF,OPVERIFY=NO
```

Validação: O sistema confirmou a alteração retornando a mensagem \$HASP829 ALLCKPT=WTOR),OPVERIFY=NO.

3.2. Saneamento do Alerta

O serviço do Health Checker foi reexecutado para validar o novo estado e limpar a exceção do painel de operações:

```
F HZSPROC,RUN,CHECK=(IBMJES2,JES2_CKPT_CONFIG_N1)
```

Validação: Status atualizado para SUCCESS com a mensagem HZS0400I RUN PROCESSING HAS BEEN COMPLETED.

3.3. Configuração Definitiva (PARMLIB)

O membro de inicialização do JES2 foi editado para garantir que a correção persista ao próximo IPL. O parâmetro foi adicionado ao bloco CKPTDEF.

```
CKPTDEF CKPT1=(DSN=VSPROV.VS01.HASCKPT1,VOL=&J2CKVL1.,INUSE=YES),
        CKPT2=(DSN=VSPROV.VS01.HASCKPT2,VOL=STGVS1,INUSE=YES),
        NEWCKPT1=(DSN=VSPROV.VS01.NEWCKPT1,VOL=STGVS1),
        NEWCKPT2=(DSN=VSPROV.VS01.NEWCKPT2,VOL=&J2CKVL1.),
        MODE=DUPLEX,
        DUPLEX=ON,
        LOGSIZE=1,
        OPVERIFY=NO
```

4. Diretrizes de Administração e Monitoramento

Com a automação do processo de reconfiguração ativada, a equipe de administração deve adotar uma postura de monitoramento reativo:

Atenção ao SYSLOG: O sistema não solicitará mais permissão para chavear o Checkpoint em caso de falha.

- **Mensagens de Alerta:** Monitorar o SYSLOG por eventos de falha de I/O ou avisos do JES2 (ex: \$HASP285, \$HASP271, \$HASP272) indicando que uma reconfiguração automática ocorreu.

- **Restauração de Redundância:** Após um evento de chaveamento automático, o JES2 operará sem o espelhamento (Duplex). É responsabilidade do administrador investigar o volume defeituoso, corrigir a anomalia física/lógica e alocar um novo dataset de Checkpoint para reestabelecer o modo Duplex imediatamente.