8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие блока техническим требованиям при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности.

9 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Сведения о сертификации блока приведены в Руководстве по эксплуатации АЦДР.426469.030 РЭп (полная версия).

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Блок индикации с клавиатурой

«С2000-БКИ» АЦДР.426469.030	✓
«С2000-БКИ 2RS485» АЦДР.426469.030-01	

зав. № 57981, изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ЗАО НВП «Болид».

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК _____ _____

Ф.И.О. число, месяц, год

05 ДЕК 2024

ИСО 9001

БЛОКИ ИНДИКАЦИИ С КЛАВИАТУРОЙ «С2000-БКИ» АЦДР.426469.030, «С2000-БКИ 2RS485» АЦДР.426469.030-01

Руководство по эксплуатации

АЦДР.426469.030 РЭ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ», «С2000-БКИ 2RS485» (в дальнейшем – блок) предназначен для совместного использования с сетевым контроллером (пультом контроля и управления охранно-пожарным «С2000М» или прибором приёмно-контрольным и управления пожарным «Сириус», или их исполнениями) в качестве компонента блочно-модульных приборов:

- приёмно-контрольных охранно-пожарных приборов;
- приборов управления пожарных.

Допускается использовать в качестве сетевого контроллера компьютер с установленным ПО АРМ «Орион Про». В этом случае блок представляет собой компонент приёмно-контрольного охранного прибора.

Блок «С2000-БКИ 2RS485» отличается от блока «С2000-БКИ» наличием второго резервного интерфейса RS-485.

1.1.2 Блок предназначен для:

- обеспечения световой и звуковой индикации состояния разделов охранной и пожарной сигнализации, а так же исполнительных устройств пожарного оборудования;
- дистанционного взятия на охрану/снятия с охраны разделов охранной и пожарной сигнализации;
- дистанционного управления исполнительными устройствами противопожарного оборудования.

1.1.3 Ограничение доступа к органам управления осуществляется при помощи встроенного считывателя ключей Touch Memory.

1.1.4 По возможности расширения своих функциональных возможностей и/или количественных характеристик блок является нерасширяемым изделием.

1.1.5 Блок обеспечивает возможность применения средств вычислительной техники для контроля и программирования.

1.1.6 Блок является восстанавливаемым, контролируемым, многоразового действия, периодически обслуживаемым, многофункциональным изделием.

1.1.7 Блок рассчитан на круглосуточный режим работы.

1.1.8 Конструкция блока не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

Наименование параметра		Значение
1.2.1	Напряжение питания постоянного тока, В	10,2 ... 28,4
1.2.2	Ток потребления, не более, мА: - в дежурном режиме (все индикаторы выключены, питание блока 12 В / 24 В) - в тревожном режиме (питание блока 12 В) - в тревожном режиме (питание блока 24 В)	 50 200 100
1.2.3	Количество входов питания	2
1.2.4	Время технической готовности блока к работе, не более, с	5
1.2.5	Количество разделов (направлений пожаротушения)	60
1.2.6	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	IP20