10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

11 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сведения о сертификации приведены в Руководстве по эксплуатации АЦДР.425542.002 РЭп (полная версия).

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный «С2000-ОПЗ» **АЦДР.425542.002** зав. №10087 изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован АО НВП «Болид».

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК _____ _____

Ф.И.О. число, месяц, год

АО НВП «БОЛИД»
«ОТК» №2 Титов А.Н.

9 ИЮН 2026

Ответственный за упаковку
Голубева В.А.

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-ОПЗ»

ИСО 9001

Руководство по эксплуатации
АЦДР.425542.002 РЭ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение изделия

1.1.1 Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный «С2000-ОПЗ» АЦДР.425542.002 (в дальнейшем – ОПЗ) применяется в системах пожарной сигнализации и предназначен для подачи пожарных и аварийных звуковых сигналов на различных объектах, а также в системах охранной сигнализации для подачи звуковых сигналов внутри отапливаемых помещений.

1.1.2 ОПЗ предназначен для работы с контроллерами двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ», «С2000-КДЛ-2И», «С2000-КДЛ-2И исп.01», «С2000-КДЛ-С» в составе интегрированной системы охраны «Орион». Информационный обмен и питание адресной части ОПЗ осуществляется по двухпроводной линии связи (в дальнейшем – ДПЛС).

1.1.3 ОПЗ рассчитан на круглосуточный режим работы.

1.1.4 ОПЗ предназначен для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

1.1.5 ОПЗ является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

1.1.6 Конструкция ОПЗ не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

1.2. Технические характеристики

Таблица 1.2.1

Наименование характеристики		Значение
1.2.1	Напряжение источника питания (ДПЛС), В	от 8 до 11
1.2.2	Напряжение питания внешнего источника, В	от 10 до 28,5
1.2.3	Ток потребления от ДПЛС, мА, не более	0,6
1.2.4	Потребляемый ток от внешнего источника питания в режиме оповещения, мА При питании от источника 12 В потребляемый ток, мА, не более При питании от источника 24 В потребляемый ток, мА, не более	от 25 до 75 60 30
1.2.5	Потребляемый ток от внешнего источника питания в дежурном режиме, мА, не более	1
1.2.6	Количество подключаемых ОПЗ в ДПЛС, шт	до 127
1.2.7	Время технической готовности ОПЗ к работе, с, не более	15
1.2.8	Максимальное активное сопротивление проводов ДПЛС, Ом, не более	100
1.2.9	Минимальное сопротивление изоляции между проводами ДПЛС, кОм, не менее	50
1.2.10	Максимальное активное сопротивление проводов внешних источников питания, Ом, не более	100
1.2.11	Минимальное сопротивление изоляции между проводами внешних источников питания, кОм, не менее	50
1.2.12	Максимальное напряжение гальванической изоляции, В, не более	500
1.2.13	Уровень звукового давления на расстоянии 1 м во фронтальном направлении, дБ, не менее	97
1.2.14	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	IP41