UTP-1 - ÜRETİM TALİ PANOSU 1 YÜKLEME CETVELİ										
LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A2	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200		1.200		B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A3	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200			1.200	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A4	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A5	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200		1.200		B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A6	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	7		1.050			1.050	B16A	30 mA	NYM 4x2,5 mm²
AC7	Acil aydınlatma / yönlendirme	1		3			3	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC8	Acil aydınlatma / yönlendirme	1		3			3	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC9	Acil aydınlatma / yönlendirme	1		3			3	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
G10	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G11	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G12	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G13	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G14	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G15	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G16	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G17	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G18	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G19	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
K20	Aydınlatma kumanda (kontaktör/saat rölesi)		1	50			50	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
K21	Seksiyonel kapı motoru (L≈25 m kabul)		1	750	250	250	250	C10A	300 mA	NYM 5x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			57.859	19.317	19.317	19.226			
	TALEP GÜCÜ			36.833						
	BESLEME: NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm², giriş 80 A + 300 mA S									
	Ik3 ≈ 5,4 kA → şalter Icu ≥ 6 kA									
	Faz dengesizliği %0,5									

UTP-2 - ÜRETİM TALİ PANOSU 2 YÜKLEME CETVELİ										
LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A2	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200		1.200		B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A3	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200			1.200	B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A4	Aydınlatma (yüksek tavan)	1		150			150	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A5	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	7		1.050		1.050		B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A6	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	8		1.200	1.200			B16A	30 mA	NYM 4x4 mm²
A7	Aydınlatma (yüksek tavan, AK: sürekli faz)	3		450			450	B10A	30 mA	NYM 4x1,5 mm²
AC8	Acil aydınlatma / yönlendirme	1		3			3	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC9	Acil aydınlatma / yönlendirme	2		6			6	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC10	Acil aydınlatma / yönlendirme	1		3			3	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
G11	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G12	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G13	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G14	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G15	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G16	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G17	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G18	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
G19	End. priz grubu (4P C32+C16+2xB16)		1	5.000	1.667	1.667	1.667	C32A	30 mA A tipi (kutu içi)	NYM 5x10 mm²
K20	Aydınlatma kumanda (kontaktör/saat rölesi)		1	50			50	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
K21	Seksiyonel kapı motoru (L≈25 m kabul)		1	750	250	250	250	C10A	300 mA	NYM 5x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			52.262	17.650	17.500	17.112			
	TALEP GÜCÜ			33.296						
	BESLEME: NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm², giriş 80 A + 300 mA S									
	Ik3 ≈ 9,6 kA → şalter Icu ≥ 15 kA									
	Faz dengesizliği %3,0									

IDP-ZK - İDARİ BÖLÜM ZEMİN KAT PANOSU YÜKLEME CETVELİ										
LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma	10		162		162		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A2	Aydınlatma	10		144			144	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A3	Aydınlatma	10		180			180	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A4	Aydınlatma	5		60	60			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A5	Aydınlatma	10		288			288	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A6	Aydınlatma	10		360			360	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A7	Aydınlatma	10		360		360		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A8	Aydınlatma	10		312		312		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A9	Aydınlatma	10		360			360	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A10	Aydınlatma	10		360	360			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A11	Aydınlatma	7		180	180			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC12	Acil aydınlatma / yönlendirme	15		45		45		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC13	Acil aydınlatma / yönlendirme	4		12		12		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
P14	Priz		6	1.800			1.800	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P15	Priz		6	1.800	1.800			B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P16	Priz		6	1.800		1.800		B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P17	Priz		6	1.800			1.800	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P18	Priz		6	1.800	1.800			B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P19	Priz		6	1.800		1.800		B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P20	Priz		6	1.800			1.800	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P21	Priz		5	1.500		1.500		B16A	30 mA	NYM 3x4 mm²
P22	Priz		1	300		300		B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P23	Priz		3	900			900	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P24	Priz		6	1.800	1.800			B16A	30 mA	NYM 3x4 mm²
P25	Priz		2	600		600		B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P26	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		6	1.800		1.800		B16A	30 mA A tipi	NYM 3x2,5 mm²
P27	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		6	1.800			1.800	B16A	30 mA A tipi	NYM 3x2,5 mm²
P28	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		6	1.800	1.800			B16A	30 mA A tipi	NYM 3x2,5 mm²
P29	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		1	300	300			B16A	30 mA A tipi	NYM 3x2,5 mm²
K30	Ani su ısıtıcı 3,5 kW		1	3.500	3.500			B25A	30 mA	NYM 3x4 mm²
K31	Ani su ısıtıcı 3,5 kW		1	3.500		3.500		B25A	30 mA	NYM 3x4 mm²
K32	Sığınak havalandırma cihazı		1	750			750	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
K33	Elektrikli termosifon 80 L 2 kW		1	2.000			2.000	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
K34	VRF iç üniteleri besleme		8	580	580			B10A	30 mA A tipi	NYM 3x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			36.553	12.180	12.191	12.182			
	TALEP GÜCÜ			29.242						
	BESLEME: NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm², giriş 63 A + 300 mA S (acil bara)									
	Ik3 ≈ 6,7 kA → şalter Icu ≥ 10 kA									
	Faz dengesizliği %0,1									

IDP-1K - İDARİ BÖLÜM 1. KAT PANOSU YÜKLEME CETVELİ										
LİNYE	AÇIKLAMA	AYD. (ad)	PRİZ/ÇIKIŞ (ad)	GÜÇ (W)	R (W)	S (W)	T (W)	SİGORTA	K.AKIM	KABLO
A1	Aydınlatma	10		162			162	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A2	Aydınlatma	10		162	162			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A3	Aydınlatma	10		270			270	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A4	Aydınlatma	10		360	360			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A5	Aydınlatma	10		360	360			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A6	Aydınlatma	10		270		270		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A7	Aydınlatma	10		360			360	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A8	Aydınlatma	10		360	360			B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
A9	Aydınlatma	8		288		288		B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
AC10	Acil aydınlatma / yönlendirme	10		30			30	B10A	30 mA	NYM 3x1,5 mm²
P11	Priz		6	1.800		1.800		B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P12	Priz		6	1.800			1.800	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P13	Priz		6	1.800		1.800		B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P14	Priz		6	1.800			1.800	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P15	Priz		6	1.800	1.800			B16A	30 mA	NYM 3x4 mm²
P16	Priz		6	1.800		1.800		B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P17	Priz		6	1.800			1.800	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P18	Priz		6	1.800	1.800			B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P19	Priz		4	1.200			1.200	B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
P20	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		6	1.800		1.800		B16A	30 mA A tipi	NYM 3x2,5 mm²
P21	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		6	1.800			1.800	B16A	30 mA A tipi	NYM 3x2,5 mm²
P22	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		6	1.800	1.800			B16A	30 mA A tipi	NYM 3x2,5 mm²
P23	Bilgisayar prizi (UPS hazırlığı)		5	1.500		1.500		B16A	30 mA A tipi	NYM 3x2,5 mm²
K24	Elektrikli termosifon 80 L 2 kW		1	2.000	2.000			B16A	30 mA	NYM 3x2,5 mm²
K25	VRF iç üniteleri besleme		8	580	580			B10A	30 mA A tipi	NYM 3x1,5 mm²
	KURULU GÜÇ			27.702	9.222	9.258	9.222			
	TALEP GÜCÜ			22.162						
	BESLEME: NYY 5x16 mm², giriş 50 A + 300 mA S (acil bara)									
	Ik3 ≈ 4,1 kA → şalter Icu ≥ 6 kA									
	Faz dengesizliği %0,4									

ADP - ANA DAĞITIM PANOSU YÜKLEME CETVELİ					
ÇIKIŞ	AÇIKLAMA	KURULU (W)	TALEP (W)	KORUMA	KABLO
MKP	MEKANİK PANOSU	36.346	29.077	63 A + B tipi 300 mA S	NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm²
UTP-1	ÜRETİM TALİ PANOSU 1	57.859	36.833	80 A + 300 mA S	NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm²
UTP-2	ÜRETİM TALİ PANOSU 2	52.262	33.296	80 A + 300 mA S	NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm²
IDP-ZK	İDARİ BÖLÜM ZEMİN KAT PANOSU (acil bara)	36.553	29.242	63 A + 300 mA S	NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm²
IDP-1K	İDARİ BÖLÜM 1. KAT PANOSU (acil bara)	27.702	22.162	50 A + 300 mA S	NYY 5x16 mm²
BARA-1	Makine besleme bara kanalı 250 A (3P+N+PE)	89.340	53.604	250 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x240+120 + 1x120 (PE) mm²
BARA-2	Makine besleme bara kanalı 250 A (3P+N+PE)	79.990	47.994	250 A + 1 A S (ayarlı toroid)	NYY 3x240+120 + 1x120 (PE) mm²
CEPHE	Cephe projektörleri	1.400	1.400	16 A + 300 mA	NYY 5x2,5 mm²
KMP	Kompanzasyon 150 kVAr			315 A	
	TOPLAM (yangın pompası hariç)	381.452	253.608	ANA: 630 A	Trafo 400 kVA
YPP	Yangın pompa panosu - ANA ŞALTER ÖNCESİ ayrı devre	6.600	6.600	aM sigorta 32 A (ana şalter öncesi), KAKR yok (yalnız alarm)	NHXH-FE180/E90 5x10 mm²

NOTLAR

1- Aydınlatma eşzamanlılığı 0,9, priz ve kuvvet 0,6, idari panolar 0,8, makine bara kanalları 0,6 alınmıştır.
2- Priz başına 300 W, endüstriyel priz grubu 5 kW, özel çıkışlar cihaz etiket gücü ile hesaplanmıştır.
3- Faz dağılımı en yüklü linyeden başlayarak en az yüklü faza atanmış, takas ile iyileştirilmiştir; birkaç büyük tek fazlı yükü olan küçük panolarda dengesizlik %10 u aşabilir.
4- Tali pano ana şalterleri en büyük çıkış sigortasının en az 1,6 katı seçilmiştir (seçicilik).
5- Yangın pompası yangın anında üretim durduğu için trafo talep gücüne eklenmemiş, ana şalter öncesinden beslenmiştir.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

YÜKLEME CETVELLERİ (PANO YÜK DAĞILIMLARI) - Ölçeksiz

İŞİN ADI	YÜKLEME CETVELLERİ (PANO YÜK DAĞILIMLARI)
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 4
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 07-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....