

ARCFIRE Register Table

Measurements

Supported Function	Start Address	Register Count	Quantity (Dec)
Read holding registers	1000	19	38
Write Multiple Registers	1018	10	$2 \leq Q \leq 20$

Address (Dec)	Address (Hex)	Format	Word count	Birim	Açıklama	R/W
1000	03E8	float	2	°C	TEMP_REG_ADDR	R
1002	03EA	float	2	%	HUMD_REG_ADDR	R
1004	03EC	float	2	Ohm	GASRES_REG_ADDR	R
1006	03EE	float	2	-	IAQ_REG_ADDR	R
1008	03F0	float	2	ppm	NO2_REG_ADDR	R
1010	03F2	float	2	ppm	CO_REG_ADDR	R
1012	03F4	float	2	ppm	TVOC_REG_ADDR	R
1014	03F6	float	2	ppm	ECO2_REG_ADDR	R
1016	03F8	float	2	-	RISK_SCORE_REG_ADDR	R
1018	03FA	float	2	-	PAR0_REG_ADDR	R/W
1020	03FC	float	2	-	PAR1_REG_ADDR	R/W
1022	03FE	float	2	-	PAR2_REG_ADDR	R/W
1024	0400	float	2	-	PAR3_REG_ADDR	R/W
1026	0402	float	2	-	PAR4_REG_ADDR	R/W
1028	0404	float	2	-	PAR5_REG_ADDR	R/W
1030	0406	float	2	-	PAR6_REG_ADDR	R/W
1032	0408	float	2	-	PAR7_REG_ADDR	R/W
1034	040A	float	2	-	PAR8_REG_ADDR	R/W
1036	040C	float	2	-	PAR9_REG_ADDR	R/W

|