

Manutenção Preventiva de Computadores

1. Como o processo funciona

A preventiva é organizada em ciclos e executada em pequenos lotes por setor. Cada computador deve ter identificação, data, responsável, checklist e resultado final.

Etapa	O que fazer	Saída mínima
1. Planejar	Selecionar computadores, definir prioridade, quantidade e período.	Lista do ciclo
2. Agendar	Combinar data, horário e ponto focal com o setor.	Cronograma confirmado
3. Preparar	Abrir chamado/tarefa, conferir ferramentas e confirmar a liberação.	Condição de iniciar
4. Executar	Aplicar o checklist, fazer somente ajustes simples e seguros.	Checklist preenchido
5. Validar	Reiniciar, testar o uso básico e devolver ao usuário/setor.	Aceite do setor
6. Registrar	Atualizar chamado, inventário, próxima data e pendências.	Item concluído ou pendente

Regra de ouro O atendimento só está concluído quando o computador voltou ao uso, o registro foi atualizado e qualquer pendência recebeu responsável e prazo.

2. Papéis essenciais

Papel	Responsabilidade
Responsável pelo ciclo	Monta a lista, agenda com os setores, distribui os atendimentos e acompanha pendências.
Técnico	Confere o equipamento, executa o checklist, testa, registra e comunica achados.
Setor / ponto focal	Libera o computador, informa restrições e confirma o retorno ao uso.

A Coordenação de TI participa apenas quando for preciso decidir prioridade entre setores, compra, troca, risco ou exceção.

3. Prioridade e periodicidade

Prioridade	Quando usar
Alta	Uso crítico/contínuo, preventiva vencida, falhas repetidas ou alerta de hardware.
Normal	Equipamento dentro do ciclo e sem risco imediato.
Baixa	Baixo uso, ambiente estável e sem histórico recente de falha.

4. Controle do ciclo

Use uma única planilha ou quadro para controlar o cronograma. O detalhamento técnico fica no chamado/checklist, evitando registro duplicado.

Campo	Como preencher
Patrimônio	Identificação única do computador
Setor	Local atual do equipamento
Prioridade	Alta, Normal ou Baixa
Data / janela	Dia e horário combinados
Técnico	Responsável pela execução
Status	Planejado, Confirmado, Concluído, Remarcado ou Pendente
Resultado	Sem achado, Ajustado ou Corretiva aberta
Chamado	Número do registro técnico no GLPI
Próxima preventiva	Data ou mês previsto
Observação	Motivo da remarcação ou número/resumo da pendência

Status permitidos

Status	Significado
Planejado	Selecionado, mas ainda sem confirmação do setor.
Confirmado	Data e liberação combinadas.
Concluído	Checklist, teste e registros finalizados.
Remarcado	Não executado; motivo e nova ação registrados.
Pendente	Executado parcialmente ou com ação que precisa ser acompanhada.

Quando não iniciar ou interromper

- O setor não pode liberar o computador ou há atividade crítica em andamento.
- Há risco de perda de arquivo local ou o usuário não salvou o trabalho.
- Há cheiro, ruído, aquecimento, falha elétrica ou alerta crítico de armazenamento.
- Falta acesso técnico, ferramenta, autorização ou condição segura para devolver o equipamento ao uso.

Nesses casos: registrar o motivo, avisar o responsável pelo ciclo e remarcar ou abrir uma corretiva.

Checklist 1 — Planejamento do ciclo

Preencher uma vez para cada ciclo ou lote.

Campo	Preenchimento
Nome/período do ciclo	
Responsável pelo ciclo	
Setores incluídos	
Quantidade planejada	
Data prevista de encerramento	

OK	Verificação	Observação / pendência
☐	Lista de computadores conferida no inventário.	
☐	Prioridades definidas (Alta, Normal ou Baixa).	
☐	Quantidade compatível com a disponibilidade da equipe.	
☐	Ponto focal e janela combinados com cada setor.	
☐	Cronograma registrado em local único.	
☐	Técnicos e chamados/tarefas preparados.	

Checklist 2 — Confirmação do lote

Aplicar no dia anterior ou antes de iniciar o lote.

OK	Verificação	Observação / pendência
☐	Setor confirmou data, horário e equipamentos que serão liberados.	
☐	Usuários foram orientados a salvar arquivos e encerrar sistemas.	
☐	Ponto focal está identificado e disponível.	
☐	Chamados/tarefas estão abertos e vinculados aos computadores.	
☐	Ferramentas e materiais de limpeza aprovados estão disponíveis.	
☐	Existe alternativa de continuidade para computador crítico, quando necessária.	

Checklist 3 — Por computador

Uma ficha por equipamento. Marque OK, N/A ou descreva o achado na última coluna.

Campo	Preenchimento	Campo	Preenchimento
Patrimônio		Hostname	
Setor		Usuário/focal	
Chamado		Data/técnico	

OK	Verificação	Observação / pendência
☐	Identificação, setor e chamado conferidos.	
☐	Usuário salvou o trabalho; condição inicial e sintomas foram registrados.	
☐	Equipamento, monitor, periféricos, cabos e fonte inspecionados.	
☐	Limpeza externa, ventilação, temperatura e ruídos verificados.	
☐	Inicialização e armazenamento verificados: saúde, alertas e espaço livre.	
☐	Sistema operacional e atualizações críticas verificados.	
☐	Antivírus/EDR institucional ativo e atualizado.	
☐	Rede, login e sistemas essenciais do setor testados.	
☐	Equipamento reiniciado e usuário/ponto focal validou o uso.	
☐	Chamado, inventário e próxima preventiva atualizados.	

Resultado do atendimento

Campo	Preenchimento
Resultado	☐ Sem achado ☐ Ajuste simples realizado ☐ Corretiva aberta ☐ Interrompido
Resumo do que foi feito	
Pendência / nº da corretiva	
Responsável e prazo	
Validação do setor	Nome: _____ Data: ____/____/____
Próxima preventiva	____/____/____

Checklist 4 — Fechamento do ciclo

Preencher ao final do período. O objetivo é não deixar remarcações ou corretivas esquecidas.

Resumo	Quantidade
Computadores planejados	
Concluídos	
Remarcados	
Pendentes / corretivas abertas	

OK	Verificação	Observação / pendência
☐	Todos os concluídos têm checklist e chamado atualizados.	
☐	Última e próxima preventiva foram atualizadas no inventário.	
☐	Remarcações têm motivo e nova data ou próxima ação.	
☐	Pendências/corretivas têm responsável e prazo.	
☐	Equipamentos que exigem troca ou compra foram encaminhados à Coordenação de TI.	
☐	Principais problemas do ciclo foram registrados para ajustar o próximo planejamento.	

Pendências e decisões

Computador / ação	Responsável	Prazo	Status