

DESCRIÇÃO

- Caixa de passagem reforçada, disponível nos formatos 4x2" e 4x4" ou conforme especificado no projeto elétrico. Fabricado em material plástico não propagante de chama, de acordo com as normas ABNT NBR 5431, ABNT NBR IEC 60670-1 e ABNT NBR IEC 60695-2-11, com olhais pré-furados e trava para fixação de eletrodutos corrugados reforçados ou PVC rígido (ver fichas E204, E206 e E207) de 1/2", 3/4" ou 1",
- A caixa deverá ser dotada de acessórios para a perfeita fixação em malha de aço, ser ajustável a espessura da parede de concreto por meio de espaçadores, ser estanque.

Protótipo comercial

- Caixa:
 - FORCON
 - ESPADI
 - NANOPLASTIC
 - Para a homologação dos protótipos comerciais, foram utilizados os seguintes documentos:
 - Laudo de laboratório acreditado, conforme ABNT NBR IEC 60670-1
 - Laudo de laboratório acreditado, conforme ABNT NBR 5431
 - Laudo de laboratório acreditado, conforme ABNT NBR IEC 60695-2-11
- *Para solicitar a homologação de novos protótipos comerciais, a documentação necessária deve ser submetida à área de Escritório de Projetos para avaliação.

APLICAÇÃO

- Caixa de passagem com tampa removível garantindo a estanqueidade durante a concretagem e cura. Permitir a montagem de interruptores, tomadas e acabamento com tampa (espelho). Deverá ser embutida na parede de concreto.

EXECUÇÃO

- Instalar as caixas de passagem de modo a facilitar e garantir a perfeita continuidade elétrica. Validar as alturas e posicionamentos conforme solicitado no projeto elétrico. Quando não indicada altura, instalar a 30 cm do piso acabado. Instalar todas as caixas de passagem mantendo a horizontalidade, perfeito alinhamento e nivelamento com a parede e entre si. Não é permitido o uso de parafusos longos. Não é permitido nenhum tipo de preenchimento mesmo que temporário das partes internas das caixas de passagem para evitar a entrada de líquidos ou sujidades.
- Remover os olhais pré-furados das caixas apenas nos pontos de conexão entre estes e os eletrodutos.
- Fixar as caixas de passagem rigidamente com o uso de espaçadores a fim de evitar deslocamentos durante a concretagem.
- A tampa removível das caixas de passagem deve ser retirada apenas na etapa de enfição elétrica, instalação de interruptores, tomadas e espelhos.
- Os espaçadores ou acessórios, devem ser utilizados de acordo com as recomendações do fabricante.
- A conexão entre caixas e eletrodutos devem ser realizadas antes da aplicação do concreto.
- O fornecimento e instalação de interruptores, tomadas, suportes e espelhos será pago conforme fichas E405 e E406.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas as condições de execução em concordância com o projeto elétrico.
- Certifique-se de que o material entregue corresponda ao descrito no pedido e na nota fiscal, garantindo assim a compatibilidade.

- O local de armazenamento deve ser de fácil acesso, estar sombreado e protegido contra a exposição direta ou prolongada ao sol.

SERVIÇOS

09.06	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM
09.06.050	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA DE 4X2 PAREDE DE CONCRETO COM TAMPA REMOVIVEL E ESPAÇADOR DE 10CM
09.06.051	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA DE 4X2 PAREDE DE CONCRETO COM TAMPA REMOVIVEL E ESPAÇADOR DE 12CM
09.06.052	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA DE 4X2 PAREDE DE CONCRETO COM TAMPA REMOVIVEL E ESPAÇADOR DE 14CM
09.06.053	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA DE 4X2 PAREDE DE CONCRETO COM TAMPA REMOVIVEL E ESPAÇADOR DE 16CM
09.06.054	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA DE 4X4 PAREDE DE CONCRETO COM TAMPA REMOVIVEL E ESPAÇADOR DE 10CM
09.06.055	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA DE 4X4 PAREDE DE CONCRETO COM TAMPA REMOVIVEL E ESPAÇADOR DE 12CM
09.06.056	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA DE 4X4 PAREDE DE CONCRETO COM TAMPA REMOVIVEL E ESPAÇADOR DE 14CM
09.06.057	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA DE 4X4 PAREDE DE CONCRETO COM TAMPA REMOVIVEL E ESPAÇADOR DE 16CM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 09.06.050 | 09.06.051 | 09.06.052 | 09.06.053 |
| 09.06.054 | 09.06.055 | 09.06.056 | 09.06.057 |
- Fornecimento e instalação da caixa plástica com tampa removível de 4"x4" ou 4"x2".

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

09.06.050	09.06.051	09.06.052	09.06.053
09.06.054	09.06.055	09.06.056	09.06.057

- un - pela quantidade.

NORMAS

- ABNT NBR IEC 60670-24:2015 Caixas e invólucros para dispositivos elétricos para instalações elétricas fixas de uso doméstico e análogo.
Parte 24: Requisitos específicos para invólucros para dispositivos de proteção e outros dispositivos elétricos que dissipam potência.
- ABNT NBR IEC 60670-1:2014 Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas.
Parte 1: Requisitos gerais.
- ABNT NBR IEC 60695-2-11:2022 Ensaio relativo aos riscos de fogo, Parte 2-11: Ensaio de fio incandescente - Método de ensaio de inflamabilidade para produtos acabados (GWEPT).
- ABNT NBR 5410:2004 Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 5431:2008 Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas – Dimensões.
- ABNT NBR 16055:2022 Parede de concreto moldada no local para a construção de edificações - Requisitos e procedimentos.
- ABNT NBR 5471:1986 Condutores elétricos.

Serviços

Etapa

Rede de distribuição

E2.08

Centro de luz, parede de concreto

Revisão 0
Data 01/07/24

Página
1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapa

Rede de distribuição

E2.08

Centro de luz, parede de concreto

Revisão 0
Data 01/07/24

Página

2/2

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário