



**ABNT-Associação
Brasileira de
Normas Técnicas**

Sede:
Rio de Janeiro
Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar
CEP 20003-900 - Caixa Postal
1680
Rio de Janeiro - RJ
Tel.: PABX (021) 210-3122
Fax: (021) 240-8249/532-2143
Endereço Telegráfico:
NORMATÉCNICA

Copyright © 1997,
ABNT-Associação Brasileira
de Normas Técnicas
Printed in Brazil/
Impresso no Brasil
Todos os direitos reserva-
dos

NOV 1997

NBR IEC 50 (826)

Vocabulário eletrotécnico internacional - Capítulo 826: Instalações elétricas em edificações

Origem: Projeto NBR 5473:1997
CB-03 - Comitê Brasileiro de Eletricidade
CE-03:001.01 - Comissão de Estudo de Terminologia
NBR IEC 50 (826) - International electrotechnical vocabulary - Chapter 826:
Electrical installations of buildings
Descriptors: Electrical installation of building. Electrotechnical terminology
Esta Norma cancela e substitui a NBR 5473:1986
Esta Norma é equivalente à IEC 50 (826):1982
Válida a partir de 29.12.1997

Palavras-chave: Instalação elétrica em edificação.
Terminologia eletrotécnica

12 páginas

Sumário

Prefácio

Seção

826-01 Características das instalações

826-02 Tensões

826-03 Choques elétricos

826-04 Aterramento

826-05 Circuitos elétricos

826-06 Linhas elétricas

826-07 Equipamentos

826-08 Seccionamento e comando

826-09 Capacitação de pessoas

ANEXOS

A Termos adicionais aos da IEC 50 (826)

B Desvios referentes a termos contidos na IEC 50 (826)

Índice alfabético

Prefácio

A ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - é o Fórum Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (CB) e dos Organismos de Normalização Setorial (ONS), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros).

Os Projetos de Norma Brasileira, elaborados no âmbito dos CB e ONS, circulam para Votação Nacional entre os associados da ABNT e demais interessados.

Esta Norma foi elaborada pela CE-03:001.01 - Comissão de Estudo de Terminologia, em conjunto com a CE-03:064.01 - Comissão de Estudo de Instalações Elétricas de Baixa Tensão, do CB-03 - Comitê Brasileiro de Eletricidade.

Esta Norma baseia-se integralmente na primeira edição da IEC 50 (826):1982 e incorpora as emendas nº 1 (1990) e nº 2 (1995), bem como cancela e substitui a NBR 5473:1986.

A IEC 50 possui título geral "*International Electrotechnical Vocabulary (IEV)*", é publicada em capítulos (*chapters*) separados, numerados não sequencialmente de acordo com a sua segunda edição, cada capítulo tratando da terminologia de um determinado campo da Eletrotécnica. Os capítulos são agrupados por assuntos afins. O capítulo que corresponde a esta Norma está incluído no Grupo 800 de "Aplicações" e é denominado

IEC 50 (826):1982 - *Electrical installations of buildings*.

Esta Norma define termos relacionados a instalações, permanentes ou temporárias, de utilização de energia elétrica, em edificações para uso residencial, comercial, industrial, em locais de afluência de público e outros locais equivalentes.

Esta Norma apresenta, no anexo A, termos adicionais, não contidos na IEC 50 (826), porém considerados necessários à terminologia brasileira. No anexo B, são

incluídas notas referentes às definições contidas na IEC 50 (826), que se aplicam à terminologia empregada no Brasil.

Os anexos A e B (normativos) são considerados parte integrante desta Norma.

Seção 826-01 Características das instalações

826-01-01 instalação elétrica (de edificação): Conjunto de componentes elétricos associados e com características coordenadas entre si, constituído para uma finalidade determinada.

826-01-02 origem de uma instalação elétrica: Ponto de alimentação de uma instalação elétrica.

826-01-03 condutor neutro (símbolo N): Condutor ligado ao neutro do sistema de alimentação e capaz de contribuir para o transporte de energia elétrica.

826-01-04 temperatura ambiente: Temperatura do ar ou de outro meio no qual um componente da instalação elétrica é previsto para ser instalado.

826-01-05 sistema de alimentação elétrica para serviços de segurança: Sistema de alimentação previsto para manter o funcionamento de equipamentos e instalações essenciais

- à segurança das pessoas e à salubridade e/ou
- quando exigido pela legislação, para evitar danos significativos ao meio ambiente ou a outros materiais.

NOTA - O sistema de alimentação compreende a fonte e os circuitos até os terminais dos equipamentos de utilização. Em certos casos, ele pode incluir também esses equipamentos.

826-01-06 sistema de alimentação elétrica de reserva: Sistema de alimentação previsto para manter o funcionamento da instalação, ou de parte, ou de partes da instalação, no caso de interrupção da alimentação normal, por razões outras que a segurança das pessoas.

Seção 826-02 Tensões

826-02-01 tensão nominal (de uma instalação): Tensão pela qual uma instalação, ou parte de uma instalação, é designada.

NOTA - A tensão real pode diferir da tensão nominal dentro de limites de tolerância admissíveis.

826-02-02 tensão de contato: Tensão que aparece entre partes simultaneamente acessíveis, quando de uma falha de isolamento.

NOTAS

1 Por convenção, este termo só é utilizado em relação à proteção contra contatos indiretos.

2 Em certos casos, o valor da tensão de contato pode ser influenciado substancialmente pela impedância da pessoa em contato com essas partes.

826-02-03 tensão de contato presumida: O mais alto valor da tensão de contato que pode surgir na instalação elétrica, no caso de se produzir uma falta de impedância desprezível.

826-02-04 tensão de contato limite convencional (símbolo U_L): Valor máximo da tensão de contato que pode ser mantida indefinidamente, em condições especificadas de influências externas.

Seção 826-03 Choques elétricos

826-03-01 parte viva: Condutor ou parte condutora des-tinada a ser energizada em condições de uso normal, incluindo o condutor neutro, mas, por convenção, não incluindo o condutor PEN.

NOTA - Este termo não implica necessariamente risco de choque elétrico.

826-03-02 massa; parte condutora exposta: Parte condutora que pode ser tocada e que normalmente não é viva, mas pode tornar-se viva em condições de falta.

NOTA - Uma parte condutora de um equipamento que só pode tornar-se viva em condições de falta através de uma massa ou de um elemento condutor estranho à instalação não é considerada massa.

826-03-03 elemento condutor estranho à instalação: Elemento que não faz parte da instalação elétrica, mas que pode nela introduzir um potencial, geralmente o da terra.

826-03-04 choque elétrico: Efeito patofisiológico que resulta da passagem de uma corrente elétrica, através de um corpo humano ou de um animal.

826-03-05 contato direto: Contato de pessoas ou animais com partes vivas.

826-03-06 contato indireto: Contato de pessoas ou animais com uma massa que ficou sob tensão em condições de falta.

826-03-07 corrente de choque: Corrente que atravessa o corpo de uma pessoa ou animal, tendo características susceptíveis de causar efeitos patofisiológicos.

826-03-08 corrente de fuga (de uma instalação): Corrente que, na ausência de falta, flui para a terra ou para elementos condutores estranhos à instalação.

NOTA - Essa corrente pode ter um componente capacitivo, inclusive o que resulta da utilização de capacitores.

826-03-09 corrente diferencial-residual: Soma algébrica dos valores instantâneos das correntes que percorrem todos os condutores vivos de um circuito, em um dado ponto de uma instalação elétrica.

826-03-10 partes simultaneamente acessíveis: Condutores ou elementos condutores que podem ser tocados simultaneamente por uma pessoa ou, quando aplicável, por um animal.

NOTA - As partes simultaneamente acessíveis podem ser partes vivas, massas, elementos condutores estranhos à instalação, condutores de proteção e/ou eletrodos de aterramento.

826-03-11 zona de alcance normal: Zona que se estende de

qualquer ponto de uma superfície em que pessoas podem permanecer ou se movimentar habitualmente, até os limites que uma pessoa pode alcançar com a mão, em qualquer direção, sem recurso auxiliar.

826-03-12 invólucro: Elemento que assegura proteção de um equipamento contra determinadas influências externas e proteção contra contatos diretos em qualquer direção.

826-03-13 barreira: Elemento que assegura proteção contra contatos diretos, em todas as direções habituais de acesso.

826-03-14 obstáculo: Elemento que impede um contato direto acidental, mas não impede o contato direto por ação deliberada.

826-03-15 parte viva perigosa: Parte viva que, em certas condições de influências externas, pode provocar um choque elétrico.

826-03-16 proteção por limitação da corrente e da carga em regime permanente: Proteção contra choques elétricos através do projeto de circuito ou equipamento, tal que, em condições normais e de falta, a corrente e a carga em regime permanente sejam limitadas a um valor inferior ao nível perigoso.

826-03-17 isolamento básica: Isolação aplicada às partes vivas para prover proteção básica contra choques elétricos.

NOTA - A isolamento básica não inclui necessariamente a isolamento usada exclusivamente para finalidades funcionais.

826-03-18 isolamento suplementar: Isolação independente e adicional à isolamento básica, para assegurar proteção contra choques elétricos em caso de falha da isolamento básica.

826-03-19 isolamento dupla: Isolação que compreende ambas as isolações, básica e suplementar.

826-03-20 isolamento reforçada: Isolação de partes vivas que assegura um grau de proteção contra choques elétricos equivalente ao de uma isolamento dupla.

NOTA - Uma isolamento reforçada pode compreender várias camadas que não possam ser ensaiadas separadamente como isolamento básica ou isolamento suplementar.

Seção 826-04 Aterramento

826-04-01 terra de referência¹⁾: Massa condutora da terra cujo potencial elétrico, em qualquer ponto, é convencionalmente considerado igual a zero.

826-04-02 eletrodo de aterramento: Condutor ou conjunto de condutores enterrados no solo e eletricamente ligados à terra, para fazer um aterramento.

826-04-03 resistência de aterramento total²⁾: Resistência

(elétrica) entre o terminal (ou barra) de aterramento principal de uma instalação elétrica e a terra.

826-04-04 eletrodos de aterramento eletricamente independentes: Eletrodos de aterramento localizados a distâncias entre si tais que, quando um deles é percorrido pela corrente máxima para ele prevista, a variação do potencial dos demais não ultrapassa um valor especificado.

826-04-05 condutor de proteção (símbolo PE): Condutor prescrito em certas medidas de proteção contra choques elétricos e destinado a interligar eletricamente massas, elementos condutores estranhos à instalação, terminal (ou barra) de aterramento e/ou pontos de alimentação ligados à terra.

826-04-06 condutor PEN: Condutor aterrado que combina as funções de condutor de proteção e de condutor neutro.

NOTA - A designação PEN resulta da combinação dos dois símbolos PE, para o condutor de proteção, e N, para o condutor neutro.

826-04-07 condutor de aterramento: Condutor de proteção que liga o terminal ou barra de aterramento principal ao eletrodo de aterramento.

826-04-08 terminal (barra) de aterramento principal: Terminal (barra) destinado(a) a ligar ao eletrodo de aterramento os condutores de proteção, inclusive os condutores de equipotencialidade e, quando existem, os condutores que asseguram um aterramento funcional.

826-04-09 ligação equipotencial: Ligação elétrica que coloca massas e elementos condutores praticamente no mesmo potencial.

826-04-10 condutor de equipotencialidade: Condutor de proteção que assegura uma ligação equipotencial.

Seção 826-05 Circuitos elétricos

826-05-01 circuito (elétrico) (de uma instalação): Conjunto de componentes da instalação alimentados a partir de uma mesma origem e protegidos contra sobrecorrentes pelos mesmos dispositivos de proteção.

826-05-02 circuito de distribuição (de uma edificação): Circuito que alimenta um ou mais quadros de distribuição.

826-05-03 circuito terminal (de uma edificação): Circuito ligado diretamente a equipamentos de utilização e/ou a tomadas de corrente.

826-05-04 corrente de projeto (de um circuito): Corrente prevista para ser transportada por um circuito durante seu funcionamento normal.

826-05-05 capacidade de condução de corrente (de um condutor): Corrente máxima que pode ser conduzida continuamente por um condutor, em condições especificadas, sem que a sua temperatura em regime permanente ultrapasse um valor especificado.

^{1), 2)} No Brasil, adotam-se os desvios contidos no anexo B.

826-05-06 sobrecorrente: Corrente cujo valor excede o valor nominal. Para condutores, o valor nominal é a capacidade de condução de corrente.

826-05-07 corrente de sobrecarga (de um circuito): Sobre-corrente em um circuito, sem que haja falta elétrica.

826-05-08 corrente de curto-circuito (direto): Sobrecorrente que resulta de uma falta, de impedância desprezível, entre condutores vivos que apresentam uma diferença de potencial em funcionamento normal.

826-05-09 corrente convencional de atuação (de um dispositivo de proteção): Valor especificado de corrente que provoca a atuação de um dispositivo de proteção, dentro de um tempo especificado (tempo convencional).

826-05-10 detecção de sobrecorrente: Procedimento pelo qual se constata que a intensidade de corrente, em um dado circuito, excede um valor especificado durante um tempo especificado.

Seção 826-06 Linhas elétricas

826-06-01 linha (elétrica): Conjunto constituído por um ou mais condutores, com os elementos de sua fixação e suporte e, se for o caso, de proteção mecânica, destinado a transportar energia elétrica ou a transmitir sinais elétricos.

826-06-02 espaço de construção³⁾: Espaço existente na estrutura ou nos componentes de uma edificação, acessível apenas em determinados pontos.

826-06-03 eletroduto: Elemento de linha elétrica fechada, de seção circular ou não, destinado a conter condutores elétricos providos de isolamento, permitindo tanto a enfição como a retirada destes.

NOTA - Os eletrodutos devem ser suficientemente fechados em toda sua extensão, de modo que os condutores só possam ser instalados e/ou retirados por puxamento e não por inserção lateral.

826-06-05 eletrocalha⁴⁾: Elemento de linha elétrica fechada e aparente, constituído por uma base com cobertura desmontável, destinado a envolver por completo condutores elétricos providos de isolamento, permitindo também a acomodação de certos equipamentos elétricos.

826-06-06 canaleta⁵⁾: Elemento de linha elétrica instalado ou construído no solo ou no piso, ou acima do solo ou do piso, aberto, ventilado ou fechado, com dimensões insuficientes para a entrada de pessoas, mas que permitem o acesso aos condutores ou eletrodutos nele instalados, em toda a sua extensão, durante e após a instalação.

NOTA - Uma canaleta pode ser parte, ou não, da construção da edificação.

826-06-07 galeria: Corredor cujas dimensões permitem que pessoas transitem livremente por ele em toda a sua extensão, contendo estruturas de suporte para os condutores e suas junções e /ou outros elementos de linhas elétricas.

826-06-08 bandeja⁶⁾: Suporte de cabos constituído por uma base contínua, com rebordos e sem cobertura.

NOTA - Uma bandeja pode ser perfurada ou não.

826-06-08 escada (para cabos); leito (para cabos): Suporte de cabos constituído por uma base descontínua, formada por travessas ligadas rigidamente a duas longarinas longitudinais, sem cobertura.

826-06-10 suportes horizontais (para cabos): Conjunto constituído por peças horizontais, fixadas em uma das extremidades e espaçadas entre si, sobre as quais os cabos são instalados.

826-06-11 clites: Suportes individuais espaçados entre si, nos quais é fixado mecanicamente um cabo ou um eletroduto.

Seção 826-07 Equipamentos

826-07-01 equipamento elétrico⁷⁾: Unidade funcional, completa e distinta, que exerce uma ou mais funções elétricas relacionadas com geração, conversão, transmissão, distribuição ou utilização de energia elétrica, incluindo máquinas, transformadores, dispositivos elétricos, aparelhos de medição, componentes de linhas elétricas e equipamentos de utilização.

826-07-02 equipamento de utilização: Equipamento elétrico destinado a converter energia elétrica em outra forma de energia, por exemplo, luminosa, térmica e mecânica.

826-07-03 dispositivo elétrico: Equipamento destinado a ser ligado a um circuito elétrico, com o objetivo de desempenhar uma ou mais das seguintes funções: proteção, comando, controle, conexão, seccionamento e manobra.

826-07-04 equipamento portátil: Equipamento elétrico que é movimentado quando em funcionamento, ou que pode ser facilmente deslocado de um lugar para outro, mesmo quando ligado à fonte de alimentação

826-07-05 equipamento manual: Equipamento portátil projetado para ser suportado pelas mãos durante sua utilização normal e no qual o motor elétrico de acionamento, se existente, é parte integrante do equipamento.

826-07-06 equipamento estacionário: Equipamento fixo, ou equipamento sem alça para transporte, com massa tal que não possa ser movimentado facilmente.

826-07-07 equipamento fixo: Equipamento projetado para ser instalado permanentemente em um lugar determinado.

Seção 826-08 Seccionamento e comando

826-08-01 seccionamento: Ação destinada a cortar a alimentação de toda ou de uma parte determinada de uma instalação elétrica, separando-a de qualquer fonte de energia elétrica, por razões de segurança.

³⁾, ⁴⁾, ⁵⁾, ⁶⁾, ⁷⁾ No Brasil, adotam-se os desvios contidos no anexo B.

826-08-02 seccionamento para manutenção mecânica: Ação destinada a cortar a alimentação elétrica de um equipamento como um todo, ou de partes dele, com o objetivo de evitar acidentes, que não os devidos a choques elétricos ou a arcos, quando da realização de trabalhos não elétricos no equipamento.

826-08-03 seccionamento de emergência: Seccionamento para suprimir, tão rapidamente quanto possível, uma alimentação elétrica, a fim de eliminar um perigo que possa ter ocorrido de forma imprevista.

826-08-04 parada de emergência: Seccionamento de emergência destinado a parar um movimento que se tornou perigoso.

826-08-05 comando funcional: Ação destinada a garantir o desligamento, a ligação ou a variação da alimentação

de energia elétrica de parte ou de toda a instalação, para sua operação normal.

Seção 826-09 Capacitação de pessoas

826-09-01 pessoa qualificada: Pessoa que tem conhecimento e experiência suficientes para habilitá-la a evitar os perigos e prevenir os riscos que o uso da eletricidade possa criar.

826-09-02 pessoa advertida: Pessoa adequadamente informada, ou supervisionada por pessoas qualificadas, para habilitá-la a evitar os perigos e prevenir os riscos que o uso da eletricidade possa criar.

826-09-03 pessoa comum: Pessoa que não é nem qualificada nem advertida.



/ANEXO A

Anexo A (normativo)

Termos adicionais aos da IEC 50 (826)

Para os efeitos desta Norma Brasileira, são empregados os termos relacionados com instalações elétricas em edificações, a seguir, que não estão incluídos na IEC 50 (826). Estes termos adicionais foram estabelecidos de modo a manter a coerência com os termos das seções da IEC 50 (826), por exemplo: A.01 é compatível com 826.01, e assim sucessivamente.

A.01 Características das instalações

A.01.01 componente (de uma instalação elétrica): Termo geral que se refere a um equipamento, a uma linha ou a qualquer outro elemento necessário ao funcionamento da instalação.

A.01.02 fator de demanda

- **de um conjunto de equipamentos de utilização:** Razão entre a soma das potências nominais dos equipamentos de um conjunto de equipamentos de utilização, susceptíveis de funcionar simultaneamente em um determinado instante, e a potência instalada do conjunto.

NOTA - Via de regra, o instante considerado é o correspondente à demanda máxima da instalação ou da parte da instalação que alimenta o conjunto.

- **de uma instalação ou de uma parte de uma instalação:** Razão entre a potência de alimentação, ou da parte considerada da instalação, e a respectiva potência instalada.

A.01.03 instalação de alta tensão: Instalação elétrica cuja tensão nominal é superior a 1 000 V, em corrente alternada, ou a 1 500 V, em corrente contínua.

A.01.04 instalação de baixa tensão: Instalação elétrica cuja tensão nominal é inferior a 1 000 V, em corrente alternada, ou a 1 500 V, em corrente contínua.

A.01.05 instalação de extrabaixa tensão: Instalação elétrica cuja tensão nominal é igual ou inferior a 50 V, em corrente alternada, ou a 120 V, em corrente contínua.

A.01.06 instalação de reparos: Instalação temporária que substitui uma instalação permanente defeituosa.

A.01.07 instalação de trabalho: Instalação temporária que permite reparações ou modificações de uma instalação já existente, sem interromper o funcionamento desta.

A.01.08 instalação semipermanente: Instalação temporária destinada a atividades não habituais ou que se repetem periodicamente.

A.01.09 instalação temporária: Instalação elétrica prevista para uma duração limitada às circunstâncias que a motivam.

A.01.10 local de serviço elétrico: Recinto destinado à operação de uma instalação elétrica, com acesso permitido apenas às pessoas qualificadas ou advertidas.

A.01.11 potência instalada (de uma instalação, de uma parte de uma instalação ou de um conjunto de equipamentos de utilização): Soma das potências nominais de todos os equipamentos de utilização existentes ou previstos na instalação, na parte considerada da instalação ou no conjunto de equipamentos considerado.

A.01.12 potência de alimentação (de uma instalação ou de uma parte de uma instalação): Soma das potências nominais de todos os equipamentos de utilização existentes ou previstos na instalação, ou na parte considerada da instalação, susceptíveis de funcionar simultaneamente.

NOTA - A potência de alimentação deve corresponder à demanda máxima presumida de uma instalação, ou de uma parte da instalação, em um período de 24 h.

A.02 Tensões

A.02.01 tensão de falta (símbolo: U_f): Tensão que aparece, quando de uma falha de isolamento, entre massa e terra de referência.

A.02.02 tensão de passo: Tensão produzida por uma corrente que circula pela terra entre dois pontos de sua superfície, separados por uma distância correspondente à largura do passo de uma pessoa.

NOTA - Para efeito de projeto e/ou de medição, considera-se uma distância de 1 m entre os dois pontos considerados.

A.02.03 tensão de passo presumida: Maior valor da tensão de passo que pode aparecer quando da circulação de corrente pela terra.

A.02.04 tensão de serviço: Tensão na origem da instalação.

NOTAS

1 A tensão de serviço pode diferir da tensão nominal, dentro de limites de tolerância permitidos.

2 Podem ser usadas as tensões de fase e de linha, por exemplo, 127 V/220 V.

A.03 Choques elétricos

Não utilizada.

A.04 Aterramento

A.04.01 aterramento funcional: Aterramento de um ponto de um sistema, de uma instalação ou de um equipamento, com finalidade distinta da proteção contra choque elétrico.

A.04.02 barramento de equipotencialidade funcional: Condutor ou barra ligada ao terminal de aterramento principal, com o objetivo de facilitar o aterramento funcional de equipamentos.

A.04.03 condutor de aterramento funcional: Condutor utilizado para a realização de um aterramento funcional.

A.04.04 condutor de equipotencialidade principal: Condutor de equipotencialidade utilizado na ligação equipotencial principal.

A.04.05 condutor de proteção principal: Condutor de proteção que interliga o terminal (ou barra) de aterramento principal, a um ou mais terminais (ou barras) de aterramento.

A.04.06 condutor de proteção e de aterramento funcional: condutor que combina as funções de aterramento de proteção contra choque elétrico e de aterramento funcional.

A.04.07 ligação equipotencial principal: Ligação equipotencial que, em cada edificação, deve reunir os condutores de proteção principais, as canalizações metálicas não elétricas de abastecimento da edificação e os elementos metálicos acessíveis da construção.

A.05 Circuitos elétricos

A.05.01 corrente convencional de não atuação: Valor especificado de corrente que pode ser suportado por um dispositivo de proteção, durante um tempo especificado (tempo convencional), sem provocar sua atuação.

NOTAS

1 Para os dispositivos fusíveis, essa corrente é denominada "corrente convencional de não fusão".

2 A corrente convencional de não atuação é superior à corrente nominal ou à corrente de ajuste, e o tempo convencional varia de acordo com o tipo e a corrente nominal do dispositivo de proteção.

A.05.02 corrente diferencial-residual de atuação nominal: Para um dispositivo de proteção, é o valor especificado de corrente diferencial-residual que provoca a atuação desse dispositivo, dentro de um tempo especificado.

A.06 Linhas elétricas

A.06.01 bloco alveolado: Bloco de construção com um ou mais furos que, por justaposição, formam um ou mais condutos.

A.06.02 caixa de derivação: Caixa utilizada para passagem e/ou ligação de condutores, entre si e/ou a dispositivos nela instalados.

A.06.03 condutele: Caixa de derivação para linhas aparentes, dotada de tampa própria.

A.06.04 conduto (elétrico): Elemento de linha elétrica destinado a conter condutores elétricos.

A.06.05 linha aberta: Linha elétrica em que os condutores são circundados por ar ambiente não confinado.

A.06.06 linha aérea: Linha elétrica em que os condutores ficam elevados em relação ao solo e afastados de outras superfícies, que não os respectivos suportes.

A.06.07 linha aparente: Linha elétrica em que os condutos ou os condutores não são embutidos.

A.06.08 linha em parede: Linha elétrica aparente em que os condutores ficam na superfície de uma parede ou em sua proximidade imediata, dentro ou fora de condutos.

A.06.09 linha embutida: Linha elétrica em que os condutos ou os condutores são encerrados nas paredes ou na estrutura da edificação, e acessível apenas em pontos determinados.

A.06.10 linha pré-fabricada: Linha elétrica construída por peças de tamanhos padronizados, contendo condutores de seção maciça com proteção mecânica, que se ajustam entre si no local da instalação.

A.06.11 linha subterrânea: Linha elétrica construída com cabos isolados, enterrados diretamente no solo ou instalados em condutos enterrados no solo.

A.06.12 moldura: Conduto aparente, fixado ao longo de superfícies, compreendendo uma base fixa, com ranhuras para a colocação de condutores e uma tampa desmontável

NOTA - Quando fixada junto ao ângulo parede/piso, a moldura é também denominada "rodapé".

A.07.13 perfilado: Eletrocalha ou bandeja de dimensões transversais reduzidas

A.06.14 poço: Espaço de construção vertical, estendendo-se geralmente por todos os pavimentos da edificação.

A.06.15 prateleira (para cabos): Suporte contínuo para condutores, engastado ou fixado em uma parede ou teto por um dos seus lados, e com uma borda livre.

A.07 Equipamentos

A.07.01 espelho: Peça que serve de tampa para uma caixa de derivação e/ou de suporte e remate, para dispositivos de acesso externo instalados na caixa.

A.07.02 fator de utilização (de um equipamento de utilização): Razão entre a potência efetivamente absorvida e a potência nominal.

A.07.03 quadro de distribuição: Equipamento elétrico destinado a receber energia elétrica, através de uma ou mais alimentações, e a distribuí-la a um ou mais circuitos, podendo também desempenhar funções de proteção, seccionamento, controle e/ou medição.

A.07.04 plugue: Dispositivo elétrico com contatos, ligados ou destinados a serem ligados permanentemente a condutores, e que se introduz ou se retira de uma tomada de corrente, para alimentar ou desligar um aparelho de utilização, respectivamente.

A.07.05 quadro (de distribuição) terminal: Quadro de distribuição destinado a alimentar exclusivamente circuitos terminais.

A.07.06 tomada (de corrente): Dispositivo elétrico com contatos ligados permanentemente a uma fonte de energia elétrica e destinado a alimentar um aparelho de utilização, através de um plugue.

A.08 Seccionamento e comando

A.08.01 controle: Ação intencional sobre um elemento de instalação elétrica, por meio de dispositivo adequado, para alcançar um objetivo especificado.

A.09 Capacitação de pessoas

Não utilizada.

/ANEXO B



Anexo B (normativo)
Desvios referentes a termos contidos na IEC 50 (826)

Para os efeitos desta Norma Brasileira, devem-se acrescentar as notas a seguir às definições da IEC (50) 826.

B.1 826-04-01

NOTA - No Brasil, esta definição é considerada como se fosse dividida em duas partes: "massa condutora da Terra", chamada simplesmente de "terra", cujo potencial elétrico é a "terra de referência" propriamente dita.

B.2 826-04-02

NOTA - No Brasil, deve-se substituir "terra" por "terra de referência" na definição.

B.3 826-06-02

NOTA - No Brasil, consideram-se espaços de construção as cavidades estruturais (como poços e galerias), os pisos técnicos, os condutos formados por blocos alveolados, os pisos elevados, os forros falsos e os espaços internos existentes em certos tipos de divisórias.

B.4 826-06-05

NOTA - A base e a cobertura da eletrocalha podem ser lisas ou perfuradas.

**B.5 826-06-05
826-06-06
826-06-08**

NOTA (comum às definições 826-06-05, 826-06-06 e 826-06-08) - No Brasil é usual utilizar-se o termo "eletrocalha" para designar "bandeja" (que seria, então, uma "eletrocalha sem tampa"). É usual, também, utilizar o termo "canaleta" para designar eletrocalhas instaladas sobre paredes, em tetos ou suspensas e o termo "perfilado" para designar tanto eletrocalha como bandeja de dimensões reduzidas.

B.6 826-07-01

NOTA - No Brasil, os componentes de linhas elétricas (cabos, condutos, suportes, etc.), bem como as linhas elétricas pré-fabricadas, não são considerados equipamentos.

Índice alfabético

Índice alfabético

Aterramento funcional	A.04.01
Bandeja	826-06-08
Barra de aterramento principal	826-04-08
Barramento de equipotencialidade funcional	A.04.02
Barreira	826-03-13
Bloco alveolado	A.06.01
Caixa de derivação	A.06.02
Canaleta	826-06-06
Capacidade de condução de corrente (de um condutor)	826-05-05
Choque elétrico	826-03-04
Circuito de distribuição (de uma edificação)	826-05-02
Circuito (elétrico) (de uma instalação)	826-05-01
Circuito terminal (de uma edificação)	826-05-03
Clites	826-06-11
Comando funcional	826-08-05
Componente (de uma instalação elétrica)	A.01.01
Condulete	A.06.03
Conduto (elétrico)	A.06.04
Condutor de aterramento	826-04-07
Condutor de aterramento funcional	A.04.03
Condutor de equipotencialidade	826-04-10
Condutor de equipotencialidade principal	A.04.04
Condutor de proteção	826-04-05
Condutor de proteção e de aterramento funcional	A.04.06
Condutor de proteção principal	A.04.05
Condutor neutro	826-01-03
Condutor PEN	826-04-06
Contato direto	826-03-05
Contato indireto	826-03-06
Controle	A.08.01
Corrente convencional de atuação (de um dispositivo de proteção)	826-05-09
Corrente convencional de não atuação	A.05.01
Corrente convencional de não fusão	Nota 1 de A.05.01
Corrente de choque	826-03-07
Corrente de curto-circuito (direto)	826-05-08
Corrente de fuga (de uma instalação)	826-03-08
Corrente de projeto (de um circuito)	826-05-04
Corrente de sobrecarga (de um circuito)	826-05-07
Corrente diferencial residual	826-03-09
Corrente diferencial-residual de atuação nominal	A.05.02
Detecção de sobrecorrente	826-05-10
Dispositivo elétrico	826-07-03
Elemento condutor estranho à instalação	826-03-03
Eletrocalha	826-06-05
Eletrodo de aterramento	826-04-02
Eletrodos de aterramento eletricamente independentes	826-04-04
Eletroduto	826-06-03
Equipamento de utilização	826-07-02
Equipamento elétrico	826-07-01
Equipamento estacionário	826-07-06
Equipamento fixo	826-07-07
Equipamento manual	826-07-05
Equipamento portátil	826-07-04
Escada (para cabos)	826-06-09
Espaço de construção	826-06-02
Espelho	A.07.01

Fator de demanda de um conjunto de equipamentos de utilização	A.01.02
Fator de demanda de uma instalação ou de uma parte de uma instalação	A.01.02
Fator de utilização (de um equipamento de utilização)	A.07.02
Galeria	826-06-07
Instalação de alta tensão	A.01.03
Instalação de baixa tensão	A.01.04
Instalação de extrabaixa tensão	A.01.05
Instalação de reparos	A.01.06
Instalação de trabalho	A.01.07
Instalação elétrica (de edificação)	826-01-01
Instalação semipermanente	A.01.08
Instalação temporária	A.01.09
Invólucro	826-03-12
Isolação básica	826-03-17
Isolação dupla	826-06-19
Isolação reforçada	826-03-20
Isolação suplementar	826-03-18
Leito (para cabos)	826-06-09
Ligação equipotencial	826-04-09
Ligação equipotencial principal	A.04.07
Linha aberta	A.06.05
Linha aérea	A.06.06
Linha aparente	A.06.07
Linha elétrica	826-06-01
Linha em parede	A.06.08
Linha embutida	A.06.09
Linha pré-fabricada	A.06.10
Linha subterrânea	A.06.11
Local de serviço elétrico	A.01.10
Massa	826-03-02
Moldura	A.06.12
Obstáculo	826-03-14
Origem de uma instalação elétrica	826-01-02
Parada de emergência	826-08-04
Parte condutora exposta	826-03-02
Parte viva	826-03-01
Parte viva perigosa	826-03-15
Partes simultaneamente acessíveis	826-03-10
Perfilado	A.07.13
Pessoa advertida	826-09-02
Pessoa comum	826-09-03
Pessoa qualificada	826-09-01
Plugue	A.07.04
Poço	A.06.14
Potência de alimentação (de uma instalação ou de uma parte de uma instalação)	A.01.12
Potência instalada (de uma instalação, de uma parte de uma instalação ou de um conjunto de equipamentos de utilização)	A.01.11
Prateleira (para cabos)	A.06.15
Proteção por limitação da corrente e da carga em regime permanente	826-03-16
Quadro (de distribuição) terminal	A.07.05
Resistência de aterramento	826-04-03
Rodapé	Nota de A.06.12
Seccionamento	826-08-01
Seccionamento de emergência	826-08-03

Seccionamento para manutenção mecânica	826-08-02
Sistema de alimentação elétrica de reserva	826-01-06
Sistema de alimentação elétrica para serviços de segurança	826-01-05
Sobrecorrente	826-05-06
Temperatura ambiente	826-01-04
Tensão de contato	826-02-02
Tensão de contato limite (convencional)	826-02-04
Tensão de contato presumida	826-02-03
Tensão de falta	A.02.01
Tensão de passo	A.02.02
Tensão de passo presumida	A.02.03
Tensão de serviço	A.02.04
Tensão nominal (de uma instalação)	826-02-01
Terminal de aterramento principal	826-04-08
Terra	Nota de 826-04-01
Terra de referência	826-04-01
Tomada (de corrente)	A.07.06
Zona de alcance normal	826-03-11

