

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

**CEI
IEC**
50(486)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ

Première édition
First edition
1991-07

**Vocabulaire Electrotechnique
International**

Chapitre 486 :
Eléments et batteries d'accumulateurs

**International Electrotechnical
Vocabulary**

Chapter 486 :
Secondary cells and batteries

**Международного Электротехнического
Словаря**

Глава 486 :
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 50(486) : 1991

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
50(486)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ

Première édition
First edition
1991-07

Vocabulaire Electrotechnique
International

Chapitre 486 :
Éléments et batteries d'accumulateurs

International Electrotechnical
Vocabulary

Chapter 486 :
Secondary cells and batteries

Международного Электротехнического
Словаря

Глава 486 :
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи

© CEI 1991 Droits de reproduction réservés - Copyright - all rights reserved - Право издания охраняется законом

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Запрещается Без письменного разрешения издателя воспроизведение или копирование этой публикации или ее части в любой форме или любыми средствами — электронными или механическими, включая фотокопию и микрофильм.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe

Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

Code prix
Price code
Код цены

U

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue
Цена указана в
действующем каталоге

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	V
Sections	
486-01 Définitions générales et types d'éléments et de batteries d'accumulateurs	1
486-02 Pièces constitutives des éléments et des batteries d'accumulateurs	8
486-03 Caractéristiques et essais des éléments et batteries d'accumulateurs	16
486-04 Utilisation des batteries d'accumulateurs	23
INDEX	27

CONTENTS

	Page
FOREWORD	VI
Sections	
486-01 General terms and types of secondary cells and batteries	1
486-02 Components of secondary cells and batteries	8
486-03 Characteristics and tests of secondary cells and batteries	16
486-04 Modes of operation of secondary batteries	23
INDEX	27

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПРЕДИСЛОВИЕ	VII
Раздел	
486-01 Основные термины и типы аккумуляторов и аккумуляторных батарей	1
486-02 Детали аккумуляторов и аккумуляторных батарей	8
486-03 Характеристики и испытания аккумуляторов и батарей	16
486-04 Режимы работы аккумуляторных батарей	23
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	28

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL

CHAPITRE 486 : ÉLÉMENTS ET BATTERIES D'ACCUMULATEURS

AVANT-PROPOS

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La présente Norme internationale a été établie par le Comité d'Etudes n° 21 de la CEI : Accumulateurs, sous la responsabilité du Comité d'Etudes n° 1 de la CEI : Terminologie.

La présente Norme internationale constitue le chapitre 486 du Vocabulaire Electrotechnique International (VEI).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants :

Règle des Six Mois	Rapport de vote	Procédure des Deux Mois	Rapports de vote
${}_{21}^1(\text{VEI } 486) {}_{289}^{1\ 246}$	1(VEI 486)1 256	${}_{21}^1(\text{VEI } 486) {}_{299}^{1\ 259 + 1\ 259\ A}$	${}_{21}^1(\text{VEI } 486) {}_{306}^{1\ 282}$

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY

CHAPTER 486 : SECONDARY CELLS AND BATTERIES

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

This International Standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 21 : Secondary cells and batteries, under the responsibility of IEC Technical Committee No. 1 : Terminology.

This International Standard forms Chapter 486 of the International Electrotechnical Vocabulary (IEV).

The text of this standard is based on the following documents :

Six Months' Rule	Report on Voting	Two Months' Procedure	Reports on Voting
¹ ₂₁ (IEV 486) ¹ ₂₄₆ 289	1(IEV 486)1 256	¹ ₂₁ (IEV 486) ¹ ₂₅₉ + ¹ ₂₅₉ A ¹ ₂₉₉ + ¹ ₂₉₉ A	¹ ₂₁ (IEV 486) ¹ ₂₈₂ 306

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Reports indicated in the above table.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ГЛАВА 486 : АККУМУЛЯТОРЫ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1) Официальные решения или соглашения МЭК по техническим вопросам, подготовленные Техническими комитетами, в которых представлены все заинтересованные Национальные комитеты, выражают, по возможности точно, международную точку зрения в данной области.
- 2) Данные решения представляют собой рекомендации для международного пользования и в этом виде принимаются национальными комитетами.
- 3) В целях содействия международной унификации МЭК выражает пожелание, чтобы все национальные комитеты приняли за основу своих национальных стандартов рекомендации МЭК, насколько это допускают условия данной страны. Любые расхождения, которые могут иметь место между рекомендациями МЭК и соответствующими национальными стандартами, должны быть, насколько это возможно, указаны в последних.

Настоящий стандарт подготовлен Техническим Комитетом МЭК Но 21 : " Аккумуляторы " под руководством Технического Комитета Но 1 : " Терминология ".

Настоящий стандарт является 486 ой главой Международного электротехнического словаря (МЭС).

Текст настоящего стандарта основан на следующих документах :

Правило шести месяцев	Отчет о голосовании	Процедура двух месяцев	Отчет о голосовании
$1_{21}(\text{МЭС } 486)_{289}^{1\ 246}$	1(МЭС 486)1 256	$1_{21}(\text{МЭС } 486)_{299+299\text{ A}}^{1\ 259+1\ 259\text{ A}}$	$1_{21}(\text{МЭС } 486)_{306}^{1\ 282}$

Пополнительная информация содержится в отчетах голосования, указанных в приведенной выше таблице.

— VIII —

50(486) © IEC

— Page blanche —

— Blank page —

— Незаполненная страница —

CHAPITRE 486 : ÉLÉMENTS ET BATTERIES D'ACCUMULATEURS
CHAPTER 486 : SECONDARY CELLS AND BATTERIES
ГЛАВА 486 : АККУМУЛЯТОРЫ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

SECTION 486-01 - DÉFINITIONS GÉNÉRALES ET TYPES D'ÉLÉMENTS ET DE BATTERIES
D'ACCUMULATEURS

SECTION 486-01 - GENERAL TERMS AND TYPES OF SECONDARY CELLS AND BATTERIES
РАЗДЕЛ 486-01 - ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ТИПЫ АККУМУЛЯТОРОВ И АККУМУЛЯТОРНЫХ
БАТАРЕЙ

486-01-01	accumulateur (électrique) Système électrochimique capable d'emmagasiner sous forme chimique l'énergie électrique reçue et de la restituer par transformation inverse. (electrochemical) cell or battery An electrochemical system capable of storing in chemical form the electric energy received and which can give it back by reconversion. вторичный химический источник тока Электрохимическая система, способная накапливать электрическую энергию путем превращения ее в химическую и отдавать эту энергию путем обратного преобразования.	Akkumulator elemento o batería (electroquímico) accumulatore (elettrico) (elektrische) accumulator akumulator elektryczny elektrokemisk cell
486-01-02	élément (d'accumulateur) élément (rechargeable) Ensemble d'électrodes et d'électrolyte constituant l'unité de base d'une batterie d'accumulateurs. (secondary) cell (rechargeable) cell An assembly of electrodes and electrolyte which constitutes the basic unit of a secondary battery. аккумулятор Совокупность электродов и электролита, образующая основу аккумуляторной батареи.	Zelle elemento (acumulador) ; elemento (recargable) elemento (oplaadbare) cel ogniwo (akumulatorowe) (laddningsbar) cell
486-01-03	batterie (d'accumulateurs) Deux ou plusieurs éléments d'accumulateurs connectés entre eux et utilisés comme source d'énergie électrique. (secondary) battery (rechargeable) battery storage battery (USA) Two or more secondary cells connected together and used as a source of electric energy. (аккумуляторная) батарея Два или более аккумуляторов, соединенных между собой и используемых в качестве источника электрической энергии.	Batterie batería (de acumuladores) ; batería (recargable) batteria (di accumulatori) (oplaadbare) batterij ; accu(mulatoren)batterij) batería (akumulatorowa) (laddningsbart) batteri ; sekundärbatteri
486-01-04	accumulateur au plomb Accumulateur dans lequel les électrodes sont à base de plomb et l'électrolyte une solution d'acide sulfurique. lead-acid battery A secondary battery in which the electrodes are made mainly from lead and the electrolyte is a sulphuric acid solution.	Blei-Akkumulator batería de plomo-ácido accumulatore al piombo lood(zwavelzuur)batterij ; loodaccu akumulator ołowowy blybatteri

- 486-01-04** **свинцово-кислотная аккумуляторная батарея**
Аккумуляторная батарея, в которой электроды изготовлены главным образом из свинца, а электролит представляет собой раствор серной кислоты.
- 486-01-05** **accumulateur alcalin**
Accumulateur dans lequel l'électrolyte est constitué par une solution alcaline.
alkaline secondary battery
A secondary battery in which the electrolyte is an alkaline solution.
щелочная аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея, в которой электролит представляет собой раствор щелочи.
- alkalischer Akkumulator**
bateria alcalina
accumulatore alcalino
oplaadbare alkalische batterij
akumulator zasadowy
(laddningsbart) alkaliskt batteri
- 486-01-06** **accumulateur au nickel-fer**
Accumulateur alcalin dans lequel la matière positive est à base de nickel et la matière négative à base de fer.
nickel-iron battery
An alkaline secondary battery in which the positive material is made mainly from nickel and the negative material is made mainly from iron.
никель-железная батарея
Щелочная аккумуляторная батарея, в которой положительная активная масса изготавливается главным образом из никеля, а отрицательная - из железа.
- Nickel-Eisen-Akkumulator**
bateria de níquel-hierro
accumulatore al nichel-ferro
nikkel-ijzerbatterij
akumulator niklowo-żelazowy
nickel-järnbatteri
- 486-01-07** **accumulateur au nickel-cadmium**
Accumulateur alcalin dans lequel la matière positive est à base de nickel et la matière négative à base de cadmium.
nickel-cadmium battery
An alkaline secondary battery in which the positive material is made mainly from nickel and the negative material is made mainly from cadmium.
никель-кадмиевая батарея
Щелочная аккумуляторная батарея, в которой положительная активная масса изготавливается главным образом из никеля, а отрицательная - из кадмия.
- Nickel-Cadmium-Akkumulator**
bateria de níquel-cadmio
accumulatore al nichel-cadmio
nikkel-cadmiumbatterij
akumulator niklowo-kadmowy
nickel-kadmiumbatteri
- 486-01-08** **accumulateur à l'argent-zinc**
Accumulateur alcalin dans lequel la matière positive est à base d'argent et la matière négative à base de zinc.
silver-zinc battery
An alkaline secondary battery in which the positive material is made mainly from silver and the negative material is made mainly from zinc.
серебряно-цинковая батарея
Щелочная аккумуляторная батарея, в которой положительная активная масса изготавливается главным образом из серебра, а отрицательная - из цинка.
- Silber-Zink-Akkumulator**
bateria de plata-zinc
accumulatore all'argento-zinco
zilver-zinkbatterij
akumulator srebrowo-cynkowy
silver-zinkbatteri
- 486-01-09** **accumulateur à l'argent-cadmium**
Accumulateur alcalin dans lequel la matière positive est à base d'argent et la matière négative à base de cadmium.
silver-cadmium battery
An alkaline secondary battery in which the positive material is made mainly from silver and the negative material is made mainly from cadmium.
- Silber-Cadmium-Akkumulator**
bateria de plata-cadmio
accumulatore all'argento-cadmio
zilver-cadmiumbatterij
akumulator srebrowo-kadmowy
silver-kadmiumbatteri

486-01-09	серебряно-кадмиевая батарея Щелочная аккумуляторная батарея, в которой положительная активная масса изготавливается главным образом из серебра, а отрицательная - из кадмия.	
486-01-10	accumulateur au nickel-zinc Accumulateur alcalin dans lequel la matière positive est à base de nickel et la matière négative à base de zinc. nickel-zinc battery An alkaline secondary battery in which the positive material is made mainly from nickel and the negative material is made mainly from zinc. никель-цинковая батарея Щелочная аккумуляторная батарея, в которой положительная активная масса изготавливается главным образом из никеля, а отрицательная - из цинка.	Nickel-Zink-Akkumulator bateria de níquel-zinc accumulator al nichel-zinco nikkel-zinkbatterij akumulator niklowo-cynkowy nickel-zinkbatteri
486-01-11	charge (d'un accumulateur) Opération pendant laquelle un accumulateur reçoit d'un circuit extérieur de l'énergie électrique qui est transformée en énergie chimique. charge (of a battery) charging (of a battery) An operation during which a battery receives from an external circuit electric energy which is converted into chemical energy. заряд (батареи) зарядка (батареи) Операция, в процессе которой батарея получает от внешней цепи электрическую энергию, которая преобразуется в химическую.	Ladung (eines Akkumulators) carga (de una batería) carica (di un accumulatore) laden (van een batterij) ładowanie (akumulatora) laddning
486-01-12	décharge (d'un accumulateur) Opération pendant laquelle un accumulateur fournit du courant à un circuit extérieur par transformation d'énergie chimique en énergie électrique. discharge (of a battery) discharging (of a battery) An operation during which a battery delivers current to an external circuit by the conversion of chemical energy into electric energy. разряд (батареи) разрядка (батареи) Операция, в процессе которой батарея отдает ток во внешнюю цепь в результате превращения химической энергии в электрическую.	Entladung descarga (de una batería) scarica (di un accumulatore) ontladen (van een batterij) wyładowanie (akumulatora) urladdning
486-01-13	inversion (d'un accumulateur) Changement de la polarité normale d'un élément ou d'une batterie d'accumulateurs. reversal (of a cell or battery) A change in the normal polarity of a cell or battery. реверсирование (вторичного химического источника тока) Изменение полярности вторичного химического источника тока.	Umpolung inversión (de un elemento o una batería) inversione (di un accumulatore) ompolen przebiegunowanie (akumulatora) polvändning
486-01-14	tension à circuit ouvert Différence de potentiel existant à circuit ouvert entre la borne ou la sortie positive et la borne ou la sortie négative d'un accumulateur. open circuit voltage off-load voltage The potential difference that exists between the positive battery terminal or termination and the negative battery terminal or termination on open circuit.	Leerlaufspannung tensión en circuito abierto ; tensión sin carga tensione a circuito aperto open spanning ; nullastspanning napięcie bez obciążenia vilospänning

486-01-14	напряжение разомкнутой цепи НРЦ (сокращение) напряжение без нагрузки Разность потенциалов, которая существует между положительным и отрицательным выводами батареи при разомкнутой цепи.	
486-01-15	tension nominale d'un accumulateur Valeur approchée appropriée d'une tension, utilisée pour identifier la tension d'un accumulateur. nominal voltage of a cell or battery A suitable approximate value of voltage used to identify the voltage of a cell or battery. номинальное напряжение вторичного химического источника тока Соответствующее приближенное значение напряжения, используемое для идентификации напряжения вторичного химического источника тока.	Nennspannung der Zelle oder Batterie tensión nominal de un elemento o batería tensione nominale di un accumulatore o di una batteria nominale (batterij)spanning napięcie znamionowe akumulatora nominell spänning
486-01-16	batterie d'accumulateurs pour application particulière Batterie spécialement conçue pour une application spécifiée, par exemple : - batterie stationnaire, - batterie portative, - batterie de démarrage, - batterie de traction, - batterie de motocyclette, - batterie d'éclairage de train, - batterie pour aéronef, - batterie pour vol acrobatique. (secondary) battery for specific application Battery designed for a particular application, e.g. : - stationary battery, - portable battery, - starter battery, - traction battery, - motorcycle battery, - train lighting battery, - aircraft battery, - aerobatic battery. батарея для специфических областей применения Аккумуляторная батарея, предназначенная для конкретной области применения ; например : - стационарная батарея, - переносная батарея, - стартерная батарея, - тяговая батарея, - мотоциклетная батарея, - батарея для освещения поездов, - авиационная батарея, - аэробатическая батарея.	Batterie für spezielle Anwendung batería (acumulador) para aplicaciones específicas batterie di accumulatori per applicazioni specifiche batterij voor omschreven toepassing ; batterij voor specifiek gebruik akumulator określonego przeznaczenia

486-01-17

batterie monobloc

Batterie d'accumulateurs dont les blocs de plaques sont assemblés dans un bac à plusieurs compartiments.

monobloc battery

A secondary battery in which the plate packs are fitted in a multi-compartment container.

моноблочная батарея

Аккумуляторная батарея, в которой блоки пластин размещены в баке со многими отделениями.

Blockbatterie

bateria monobloque
batteria monoblocco
monoblokbatteerij ; monoblokaccu
bateria monoblokowa
gruppkärlsbatteri

486-01-18

élément (d'accumulateur) ouvert

Élément d'accumulateur ayant un couvercle muni d'une ouverture au travers de laquelle les produits gazeux peuvent s'échapper.

Note. — L'ouverture peut être pourvue d'un dispositif à évent.

vented (secondary) cell**open (secondary) cell**

A secondary cell having a cover provided with an opening through which gaseous products may escape.

Note. — The opening may be fitted with a venting system.

открытый аккумулятор

Аккумулятор, имеющий крышку с отверстием, через которое могут удаляться газообразные продукты.

Примечание. — Отверстие может быть снабжено системой вентиляции.

geschlossene Zelle

elemento (acumulador) abierto
elemento (accumulatore) aperto
cel met ontluchting ; open cel
ogniwo otwarte
ventilerad cell ; FV-cell

486-01-19

élément (d'accumulateur) renversable

Élément d'accumulateur dont l'électrolyte ne peut fuir, quelle que soit sa position.

Note. — Certains éléments ouverts sont conçus pour être renversables.

unspillable (secondary) cell

A secondary cell from which the electrolyte cannot escape whatever its orientation.

Note. — Some vented cells are designed so as to be unspillable.

непроливаемый аккумулятор

Аккумулятор, из которого не может вытекать электролит, независимо от положения аккумулятора в пространстве.

Примечание. — Некоторые открытые аккумуляторы сконструированы таким образом, чтобы быть непроливаемыми.

kippsichere Zelle

elemento (acumulador) no derramable
elemento (accumulatore) rovesciabile
kantelbare cel
ogniwo niewylewne
läckfri cell

486-01-20

élément (d'accumulateur) étanche à soupape

Élément d'accumulateur fermé dans les conditions normales mais qui est muni d'un dispositif permettant l'échappement des gaz si la pression interne excède une valeur prédéterminée. L'élément ne peut normalement recevoir d'addition à son électrolyte.

valve-regulated sealed (secondary) cell

A secondary cell which is closed under normal conditions but which has an arrangement which allows the escape of gas if the internal pressure exceeds a predetermined value. The cell cannot normally receive addition to the electrolyte.

закрытый аккумулятор

Аккумулятор, который закрыт в обычных условиях, но имеет устройство, позволяющее выделяться газу, когда внутреннее давление превышает установленное значение. Обычно дополнительная заливка электролита в такой аккумулятор невозможна.

gasdichte Zelle

elemento (acumulador) sellado con una
válvula regulada
elemento (accumulatore) chiuso con valvola
dichte cel met regelventiel
ogniwo szczelne z zaworem
ventilreglerad cell ; VR-cell

486-01-21	élément (d'accumulateur) étanche scellé Elément d'accumulateur fermé ne laissant échapper ni gaz ni liquide quand il fonctionne dans les limites de charge et de température spécifiées par le fabricant. L'élément peut être muni d'un dispositif de sécurité destiné à éviter toute pression interne dangereusement élevée. L'élément ne requiert pas d'addition d'électrolyte et est conçu pour fonctionner toute sa vie dans ses conditions d'étanchéité initiales. gastight sealed (secondary) cell A secondary cell which remains closed and does not release either gas or liquid when operated within the limits of charge and temperature specified by the manufacturer. The cell may be equipped with a safety device to prevent dangerously high internal pressure. The cell does not require addition to the electrolyte and is designed to operate during its life in its original sealed state. герметичный газонепроницаемый аккумулятор Аккумулятор, который остается закрытым и не пропускает газ или жидкость при работе в режимах заряда и температуре, указанных изготовителем. Аккумулятор может быть снабжен защитным устройством для предотвращения опасного высокого внутреннего давления. Аккумулятор не требует дополнительной заливки электролита и предназначен для работы в исходном герметичном состоянии на протяжении всего срока службы.	verschlossene Zelle elemento (acumulador) estanco sellado elemento (accumulatore) chiuso stagno gasdichte cel ogniwo szczelne zamknięte sluten cell
486-01-22	élément (d'accumulateur) hermétique Elément d'accumulateur étanche scellé sans dispositif pour l'échappement des gaz. hermetically sealed (secondary) cell A gastight sealed secondary cell without pressure release device. герметичный аккумулятор Герметичный газонепроницаемый аккумулятор без устройства, контролирующего давление.	hermetisch dichte Zelle elemento (acumulador) sellado herméticamente elemento (accumulatore) ermetico hermetisch gesloten cel ogniwo hermetyczne gastät cell
486-01-23	batterie (d'accumulateurs) chargée sèche Batterie d'accumulateurs conservée sans électrolyte dont les plaques sont sèches et à l'état chargé. dry charged (secondary) battery A secondary battery stored without electrolyte whose plates are dry and in a charged state. сухозаряженная батарея Аккумуляторная батарея, хранящаяся без электролита, пластины которой находятся в сухом заряженном состоянии.	trockene, geladene Batterie bateria (acumulador) cargada seca batteria (di accumulatori) carica secca ongevulde geladen batterij (accu) ; drooggeladen batterij (accu) (ontraden) akumulator naładowany suchy torrladdat batteri
486-01-24	batterie (d'accumulateurs) chargée remplie batterie (d'accumulateurs) chargée liquide (déconseillé) Batterie d'accumulateurs prête à l'emploi. filled and charged (secondary) battery A secondary battery ready for use. залитая заряженная батарея Аккумуляторная батарея, готовая к использованию.	gefüllte, geladene Batterie bateria (acumulador) rellena y cargada batteria (di accumulatori) carica, con elettrolita ge vulde geladen batterij (accu) akumulator naładowany napełniony fylit och laddat batteri
486-01-25	batterie (d'accumulateurs) chargée vidée batterie (d'accumulateurs) à charge conservée Batterie d'accumulateurs conservée avec une faible quantité d'électrolyte, en grande partie absorbée par les plaques et les séparateurs et dont les plaques sont à l'état chargé. charged drained (secondary) battery conserved charge (secondary) battery A secondary battery stored with a small quantity of electrolyte the greater part of which is absorbed in the plates and separators, and in which the plates are in a charged state.	entleerte, geladene Batterie bateria drenada cargada batteria (di accumulatori) carica, senza elettrolita geleegde geladen batterij (accu) akumulator naładowany wysączoney konserverat batteri

- 486-01-25** **заряженная батарея**
батарея с сохраняющимся зарядом
 Аккумуляторная батарея, хранящаяся с небольшим количеством электролита, большая часть которого абсорбирована пластинами и сепараторами, а пластины находятся в заряженном состоянии.
- 486-01-26** **batterie (d'accumulateurs) déchargée sèche**
 Batterie d'accumulateurs conservée sans électrolyte et dont les plaques sont sèches et à l'état déchargé.
dry discharged (secondary) battery
 A secondary battery stored without electrolyte whose plates are dry and in a discharged state.
сухоразряженная батарея
 Аккумуляторная батарея, хранящаяся без электролита, пластины которой находятся в сухом разряженном состоянии.
- 486-01-27** **batterie (d'accumulateurs) déchargée remplie**
 Batterie d'accumulateurs conservée à l'état déchargé avec électrolyte.
filled discharged (secondary) battery
 A secondary battery stored in a discharged state with electrolyte.
залитая разряженная батарея
 Аккумуляторная батарея, которая хранится в разряженном состоянии с электролитом.
- 486-01-28** **batterie (d'accumulateurs) déchargée vidée**
 Batterie d'accumulateurs conservée avec une faible quantité d'électrolyte, en grande partie absorbée par les plaques et les séparateurs et dont les plaques sont à l'état déchargé.
discharged drained (secondary) battery
 A secondary battery stored with a small quantity of electrolyte the greater part of which is absorbed in the plates and separators, and in which the plates are in a discharged state.
разряженная батарея
 Аккумуляторная батарея, хранящаяся с небольшим количеством электролита, основная часть которого абсорбирована пластинами и сепараторами, а пластины находятся в разряженном состоянии.
- 486-01-29** **batterie (d'accumulateurs) non formée sèche**
 Batterie d'accumulateurs conservée à l'état sec et dont les plaques n'ont pas encore été soumises au passage du courant de formation de la matière active.
unformed dry (secondary) battery
 A secondary battery stored in a dry state with plates in which the active material has not been submitted to a formation current.
неформированная сухая батарея
 Аккумуляторная батарея, хранящаяся в сухом состоянии, с пластинами, активная масса которых не подвергалась формированию.
- 486-01-30** **batterie amorçable**
 Batterie chargée sèche dont l'électrolyte nécessaire est séparé et peut être transféré dans les éléments pour l'amorçage.
reserve battery
 A battery stored in a dry charged state with the necessary electrolyte held separately and which may be transferred to the cells for priming.
- trockene, entladene Batterie**
bateria (acumulador) descargada seca
batteria (di accumulatori) scarica senza elettrolita
ongevulde ontladen batterij (accu)
akumulator wyladowany suchy
torrt oladdat batteri
- gefüllte, entladene Batterie**
bateria (acumulador) descargada rellena
batteria (di accumulatori) scarica con elettrolita
gevulde ontladen batterij (accu)
akumulator wyladowany napełniony
fylt oladdat batteri
- entleerte, entladene Batterie**
bateria (acumulador) drenada descargada
batteria (di accumulatori) scaricata e vuotata
geleegde ontladen batterij (accu)
akumulator wyladowany wysączony
tömt oladdat batteri
- unformierte Batterie**
bateria (acumulador) seca no formada
batteria (di accumulatori) secca, non formata
ongeformeerde batterij (accu)
akumulator nieformowany suchy
oformerat torrt batteri
- Reserve-Batterie**
bateria de reserva
batteria attivabile
reservebatterij (accu)
akumulator rezerwowy
aktiverbart batteri

486-01-30

резервная батарея

Аккумуляторная батарея, которая хранится в сухом заряженном состоянии, а необходимый электролит содержится отдельно и может быть использован для заливки аккумуляторов.

486-01-31

batterie (d'accumulateurs) sans entretien

Batterie d'accumulateurs qui pendant son utilisation n'exige aucun entretien pourvu que les conditions d'emploi spécifiées soient remplies.

Note. — Dans le cas de la batterie de démarrage au plomb, le terme "batterie sans entretien" désigne une batterie qui ne nécessite aucune addition d'eau.

maintenance-free (secondary) battery

A secondary battery which during its service needs no maintenance, provided specified operating conditions are fulfilled.

Note. — In the case of the lead-acid starter battery, the term "maintenance-free battery" refers to a battery which does not require the addition of water known as "topping-up".

безуходная батарея

Аккумуляторная батарея, не требующая обслуживания во время всего срока службы при соблюдении установленных условий эксплуатации.

Примечание. — В случае свинцово-кислотной стартерной батареи термин "безуходная батарея" применяется к батарее, не требующей доливания воды.

wartungsfreie Batterie
bateria (acumulador) libre de
mantenimiento
batteria (di accumulatori) senza
manutenzione
onderhoudsvrije batterij (accu)
akumulator bezobsługowy
underhållsfritt batteri

SECTION 486-02 - PIÈCES CONSTITUTIVES DES ÉLÉMENTS ET DES BATTERIES D'ACCUMULATEURS

SECTION 486-02 - COMPONENTS OF SECONDARY CELLS AND BATTERIES

РАЗДЕЛ 486-02 - ДЕТАЛИ АККУМУЛЯТОРОВ И АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

486-02-01

matière active

Matière qui réagit chimiquement pour produire de l'énergie électrique lorsque l'accumulateur se décharge et est rétabli dans son état initial au cours de la charge.

active material

The material which reacts chemically to produce electric energy when the cell discharges, and which is restored to its original state during the charge.

активная масса

Материал, который участвует в химической реакции, в результате которой вырабатывается электрическая энергия при разряде аккумулятора, и который восстанавливает свое исходное состояние при заряде.

aktive Masse
materia activa
materia attiva
actieve stof ; actief materiaal
masa czynna
aktivt material

486-02-02

plaque (d'accumulateur)

Electrode constituée de matière active et éventuellement d'un support conducteur.

plate (of a secondary battery)

An electrode consisting of active material and if necessary, a support conductor.

(электродная) пластина (аккумуляторной батареи)

Электрод, состоящий из активной массы и, в случае необходимости, токопроводящей основы.

Platte (eines Akkumulators)
placa (de una bateria)
piastra (di un accumulatore)
plaat (van een batterij)
plyta (akumulatorowa)
(elektrod)platta

- 486-02-03**
- plaque positive**
Plaque d'accumulateur qui constitue la cathode en décharge et l'anode en charge.
- positive plate**
A plate of a secondary battery which constitutes the cathode during discharge and anode during charge.
- положительная пластина**
Пластина аккумуляторной батареи, которая служит катодом в процессе разряда и анодом в процессе заряда.
- positive Platte**
placa positiva
plastră pozitivă
positieve plaat
plyta dodatnia
positiv platta
- 486-02-04**
- plaque négative**
Plaque d'accumulateur qui constitue l'anode en décharge et la cathode en charge.
- negative plate**
A plate of a secondary battery which constitutes the anode during discharge and cathode during charge.
- отрицательная пластина**
Пластина аккумуляторной батареи, которая служит анодом в процессе разряда и катодом в процессе заряда.
- negative Platte**
placa negativa
plastră negativă
negatieve plaat
plyta ujemna
negativ platta
- 486-02-05**
- plaque Planté**
Plaque de très grande surface développée, généralement en plomb, et dont la matière active est obtenue par oxydation électrochimique du plomb en couches minces.
- Planté plate**
A plate of very large effective surface area, usually of lead, the active material of which is formed by electrochemical oxidation of the lead in thin layers.
- пластина Планте**
Пластина очень большой эффективной поверхности, обычно изготавливаемая из свинца, активная масса которой формируется в тонких слоях свинца путем электрохимического окисления.
- Planté Platte**
placa Planté
plastră Planté
Planté-plaat ; plaat met groot oppervlak
plyta wielkopowierzchniowa ; plyta
Plantégo
Planté-platta
- 486-02-06**
- plaque empâtée**
plaque à grille
Plaque comportant une grille conductrice comme support de matière active.
- pasted plate**
grid type plate
A plate consisting of a conductive grid which supports the active material.
- пастированная пластина**
решетчатая пластина
Пластина, содержащая токопроводящую решетку, которая служит основой для активной массы.
- Gitterplatte**
placa de tipo rejilla ; placas empastadas
plastră a griglia impastata
roosterplaat
plyta pastowana ; plyta kratkowa
pasterad platta
- 486-02-07**
- plaque Faure**
plaque à oxydes rapportés (déconseillé)
Plaque empâtée utilisée pour un accumulateur au plomb.
- Faure plate**
A pasted plate used for a lead-acid battery.
- пластина Фора**
Пастированная пластина, используемая в свинцово-кислотной батарее.
- Faure Platte**
placa Faure
plastră Faure
Fauré-plaat ; gepasteerde plaat
plyta Faure'a
Faure-platta

486-02-08	plaque à tubes Plaque positive qui comporte un assemblage de tubes poreux remplis de matière active. tubular plate A positive plate which is composed of an assembly of porous tubes which hold the active material. трубчатая пластина Положительная пластина, которая состоит из комплекта пористых трубок, заполненных активной массой.	Röhrchenplatte placa tubular piastra a tubetti buisjesplaat plyta rurkowa rörplatta
486-02-09	plaque à pochettes Plaque comportant un assemblage de pochettes métalliques perforées renfermant la matière active. pocket type plate A plate consisting of an assembly of perforated metal pockets filled with active material. ламельная пластина Пластина, состоящая из комплекта перфорированных металлических накетов, заполненных активной массой.	Taschenplatte placa de tipo cavidad piastra a tasche pakketjesplaat plyta kieszonkowa fickplatta
486-02-10	plaque frittée Plaque d'accumulateur alcalin dont le support est obtenu par frittage de poudre métallique et dans lequel les matières actives sont introduites. sintered plate A plate of an alkaline cell the support of which is made by sintering metal powder and into which the active material is introduced. спеченная пластина Пластина щелочного аккумулятора, основа которой выполнена из спеченного металлического порошка, в который вводится активная масса.	Sinterplatte placa sinterizada piastra sinterizzata gesinterde plaat plyta splekana sintrad platta
486-02-11	couple (d'un accumulateur) Partie d'un accumulateur constituée d'une plaque positive et d'une plaque négative. plate pair (of a battery) plate couple A sub-assembly of a secondary cell consisting of one positive plate and one negative plate. пара пластин Комплект для сборки аккумулятора, состоящий из одной положительной и одной отрицательной пластины.	Plattenpaar eines Akkumulators par de placas (de una batería) coppia (di piastre di un accumulatore) plattenpaar (van een batterij) para płyt plattpar
486-02-12	faisceau de plaques Ensemble de plaques de même polarité réunies entre elles. plate group An assembly of plates of the same polarity connected together. полублок Группа пластин одинаковой полярности, соединенных вместе.	Plattensatz grupo de placas gruppo di piastre platengroep zespół płyt jednakobiegunowych plattgrupp
486-02-13	écarteur Dispositif en matière isolante destiné à maintenir un écartement entre les plaques de polarité opposée. spacer A device made of insulating material intended to maintain the spacing between plates of opposite polarity.	Abstandshalter espaciador distanziatore afstandhouder rozpórka distanselement

- 486-02-13** прокладка
разделитель
Устройство, изготовленное из изоляционного материала, предназначенное для поддержания зазора между пластинами противоположной полярности.
- 486-02-14** **séparateur (d'accumulateur)** Scheider (eines Akkumulators)
Matière de structure perméable aux ions, assurant l'isolement électrique entre **separador (de una batería)**
plaques de polarité opposée. **separatore**
separator
separator
separator
Note. — Certaines membranes et les diaphragmes sont des formes particulières de séparateurs.
separator (of a battery)
Material with ion permeable structure to provide electrical insulation between plates of opposite polarity.
Note. — Some membranes and diaphragms are special forms of separators.
сепаратор
Материал с ионопроникающей структурой, обеспечивающий электрическую изоляцию между пластинами противоположной полярности.
Примечание. — Мембраны и диафрагмы являются специальными видами сепараторов.
- 486-02-15** **bloc de plaques** Plattenblock
élément (terme à proscrire dans ce sens) **bloque de placas**
Ensemble de deux faisceaux de plaques de polarité contraire avec leurs **pacco di piastre**
séparateurs. **plattenpaket**
zestaw płyt (akumulatorowych)
plattpaket
plate pack
An assembly of the positive and negative plate groups with separators.
блок пластин
Комплект из положительных и отрицательных полублоков с сепараторами.
- 486-02-16** **borne (d'accumulateur)** Pol (eines Akkumulators)
Pièce conductrice destinée à raccorder un élément ou une batterie à des **terminal**
conducteurs extérieurs. **polo (di un accumulatore)**
(eind)pool
końcówka (akumulatorowa)
pol
terminal (of a cell or battery)
A conductive part provided for the connection of a cell or battery to external conductors.
вывод (вторичного химического источника тока)
Токопроводящая деталь, обеспечивающая соединение вторичного химического источника тока с внешними проводниками.
- 486-02-17** **borne positive** positiver Pol
Borne d'un élément ou d'une batterie reliée à l'électrode ou aux électrodes **terminal positivo**
positives. **polo positivo**
positieve (eind)pool
końcówka dodatnia
positiv pol ; pluspol
positive terminal
The terminal of a cell or battery connected to the positive electrode(s).
положительный вывод
Вывод вторичного химического источника тока, присоединенный к положительному (ым) электроду (ам).
- 486-02-18** **borne négative** negativer Pol
Borne d'un élément ou d'une batterie reliée à l'électrode ou aux électrodes **terminal negativo**
négatives. **polo negativo**
negatieve (eind)pool
końcówka ujemna
negativ pol ; minuspol
negative terminal
The terminal of a cell or battery connected to the negative electrode(s).

486-02-18	отрицательный вывод Вывод вторичного химического источника тока, присоединенный к отрицательному (ым) электроду (ам).	
486-02-19 (111-02-02)	électrolyte Phase liquide ou solide contenant des ions mobiles qui rendent la phase ioniquement conductrice. electrolyte A liquid or solid phase containing mobile ions which render the phase ionically conductive. электролит Жидкая или твердая фаза, содержащая подвижные ионы, обуславливающие ее ионную проводимость.	Elektrolyt electrolito elettrolito elektrolyt elektrolit elektrolyt
486-02-20	bac (d'accumulateur) Récipient en matière inattaquable par l'électrolyte et contenant le bloc de plaques et l'électrolyte d'un élément. container (of a cell) A container for the plate pack and electrolyte of a cell made of a material impervious to attack by the electrolyte. бак аккумулятора Сосуд для размещения блока пластин и электролита аккумулятора, изготовленный из материала, не подвергающегося воздействию электролита.	Zellengefäß contenedor (de un elemento) recipiente (di un accumulatore) celbak naczynie (akumulatorowe) cellkärl
486-02-21	bac monobloc Bac à plusieurs compartiments pouvant recevoir chacun un bloc de plaques. monobloc container A container with several compartments each of which can hold a plate pack. моноблок Бак с несколькими отделениями, в каждом из которых может располагаться блок пластин.	Blockkasten contenedor monobloque recipiente monoblocco monoblokbak blok (akumulatorowy) gruppkärl
486-02-22	tasseaux Nervures du fond du bac ou pièce rapportée dans le fond du bac, supportant le bloc de plaques et permettant aux matières actives détachées des plaques de s'accumuler sans provoquer de court-circuit entre les plaques. mudribs Ribs in the bottom of the container or pieces fitted into the bottom of the container which support the plate pack and allow particles of active material detached from the plates to settle without causing a short circuit between the plates. ребра Выступы на дне бака или детали, монтируемые на дне бака, поддерживающие блок пластин и позволяющие частицам активной массы, отделяющимся от пластин, оседать на дно, не вызывая коротких замыканий между пластинами.	Prisma calzo prismi di appoggio slibschot progi bottenprisma
486-02-23	isolateur latéral Pièce assurant l'isolement entre le bloc de plaques et les parois du bac. edge insulator A part which ensures insulation between the plate edges and the container sidewalls.	Randstreifen aislador lateral isolatore laterale randisolator izolator boczny kantisolator

- 486-02-23** **изолятор кромок**
 Деталь, которая обеспечивает изоляцию кромок пластин от боковых стенок бака.
- 486-02-24** **couvercle** **Zellendeckel**
 Pièce fermant le bac et comportant généralement des trous pour le remplissage, pour l'échappement des gaz et pour le passage des bornes.
Note. — Un couvercle peut fermer plusieurs éléments dans le cas des bacs monoblocs.
Id
 A part to close the container normally having holes for topping-up, for gas escape and for the terminals.
Note. — It may also enclose several cells in the case of a monobloc container.
крышка
 Деталь, закрывающая бак, в которой обычно имеются отверстия для заливки электролита, выхода газа и для выводов.
Примечание. — В моноблоке крышка может закрывать несколько аккумуляторов.
- 486-02-25** **matériau de scellement** **Dichtungsmasse**
 Matériau utilisé pour sceller le couvercle au bac ou aux bornes.
lid sealing compound **compuesto de sellado**
 Material used to seal the lid to the container or to the terminals.
герметизирующий компаунд крышки **mastice**
 Материал, используемый для герметизации крышки с баком и выводами. **gietmasa**
 masa zalewowa
 lim
- 486-02-26** **bouchon (d'accumulateur)** **Entgasungsstopfen**
 Pièce obturant l'orifice de remplissage et permettant l'évacuation des gaz. **tapón**
vent plug (of a cell or battery) **tappo sfogatoio**
 A part closing the filling hole which is also employed to permit the escape of gas. **ontluchtingsdop**
 korek (akumulatorowy)
 ventil
вентиляционная пробка (вторичного химического источника тока)
 Деталь, закрывающая заливочное отверстие, которое также используется для удаления газа.
- 486-02-27** **soupape** **Zellenventil**
 Dispositif permettant l'échappement des gaz en cas de surpression interne tout en interdisant l'entrée d'air. **válvula de ventilación**
vent valve **valvola**
 A part which permits the escape of gas in the case of excess internal pressure but which does not allow the entry of air. **ventiel**
 korek zaworowy (akumulatorowy)
 övertrycksventil ; reglerventil
- 486-02-28** **bouchon anti-déflagrant** **Flammschutz-Stopfen**
 Bouchon conçu spécialement afin d'assurer la protection contre une explosion interne lorsque l'accumulateur est exposé à une flamme nue ou à une étincelle extérieure. **tapón antillama**
flame-arrester vent plug **tappo antideflagrante**
 flame-retardant vent plug (deprecated) **vlamkerende stop**
 A special design of vent plug which provides protection against internal explosion when the cell or battery is exposed to a naked flame or external spark. **korek przeciwzapłonowy**
 flamspärrande ventil

486-02-28	взрывобезопасная пробка Вентиляционная пробка специальной конструкции, которая обеспечивает защиту вторичного химического источника тока от внутреннего взрыва, если он попадает в открытое пламя или на него попадают искры.	
486-02-29	indicateur de niveau Dispositif indiquant le niveau de l'électrolyte dans un élément. electrolyte level indicator A device to indicate the level of the electrolyte in a cell. указатель уровня электролита Устройство, с помощью которого определяется уровень электролита в аккумуляторе.	Elektrolytstand-Anzeiger indicador de nivel del electrolito indicatore di livello pellindicator ; niveauwijzer wskaznik poziomu elektrolitu nivåindikator
486-02-30	déflexeur Barrière généralement en matériau isolant, prévue au-dessus du bloc de plaques afin d'atténuer les effets du bouillonnement ou des mouvements de l'électrolyte et de protéger le bloc de plaques contre les dommages provoqués par des objets passant par l'orifice de remplissage. baffle A barrier generally of an insulating material fitted above the plate pack to reduce the effects of electrolyte splash due to gassing or electrolyte movement and to protect the plate pack against damage from objects inserted through the filling hole. предохранительный щиток Экран, обычно изготавливаемый из изоляционного материала, помещаемый над блоком пластин для уменьшения эффекта выплескивания (разбрызгивания) электролита, вызываемого газовыделением или движением электролита, и для защиты блока пластин от повреждения предметами, попадающими через заливочное отверстие.	Schwappschutz deflector paraspruzzi spatplaat przekładka ochronna separatorskydd
486-02-31	connexion entre éléments Conducteur électrique destiné au transport du courant entre éléments. intercell connector A conductor of electricity used for carrying current between cells. межэлементное соединение Электрический проводник, используемый для прохождения тока между аккумуляторами.	Zellenverbinder conector entre elementos connessione fra gli elementi celverbinder łącznik międzyogniowy cellförbindning
486-02-32	câble de sortie Câble assurant la liaison électrique entre la batterie et l'utilisation ou le chargeur. output cable A cable used for electrical connection between the battery and the load or the charger. выходной кабель Кабель, используемый для электрического соединения батареи с нагрузкой или зарядным устройством.	Endkabel cable de salida cavo di uscita aansluitkabel kabel połączniowy (akumulatorowy) batterikabel
486-02-33	prise de courant Pièce permettant de relier électriquement une batterie au circuit extérieur. terminal connector A part for connecting electrically a battery to the external circuit.	Endableitung conector terminal polo terminale aansluitklem zacisk (kabela połączeniowego) poluttag ; polsko

- 486-02-33** **наружный вывод**
Деталь для электрического соединения батареи с внешней цепью.
- 486-02-34** **caisse de groupement**
coffre de groupement
Conteneur à parois pleines destiné à grouper plusieurs accumulateurs.
battery tray
A container with complete walls for holding several cells or batteries.
батарейный поддон
Контейнер со сплошными стенками для размещения нескольких аккумуляторов или батарей.
- 486-02-35** **châssis (d'accumulateurs)**
Conteneur à parois évidées destiné à grouper plusieurs accumulateurs.
battery crate
A container with frame walls for holding several cells or batteries.
батарейный ящик
Контейнер с решетчатыми стенками для размещения нескольких аккумуляторов или батарей.
- 486-02-36** **chantier (d'accumulateurs)**
Support en matériau généralement isolant pour des accumulateurs stationnaires.
battery base
A support base, generally of insulating material for stationary cells.
основание батареи
Опорное основание, обычно изготавливаемое из изоляционного материала, для стационарных аккумуляторов.
- 486-02-37** **étagère (d'accumulateurs)**
Support à un ou plusieurs niveaux pour des accumulateurs stationnaires.
battery rack
battery stand
battery stillage
A support with one or more levels for stationary cells.
батарейный стеллаж
Стойка из одной или многоярусных полок для стационарных аккумуляторов.
- Batterietrog**
cubeta de (la) batería
cassone
batterij-trog
skrzynia bateryjna
batteritråg
- Batterieträger**
chasis de batería
telaio
batterij-krat
skrzynia klatkowa
batterilåda
- Batteriestand**
base de batería
bancale
batterijvloerstelling
podstawa (akumulatora stacjonarnego)
batterifundament
- Batteriegestell**
estante de baterías
scaffale
batterijrek ; batterijstelling
stojak akumulatorowy ; rusztowanie
akumulatorowe
batteriställning

SECTION 486-03 - CARACTÉRISTIQUES ET ESSAIS DES ÉLÉMENTS ET BATTERIES D'ACCUMULATEURS

SECTION 486-03 - CHARACTERISTICS AND TESTS OF SECONDARY CELLS AND BATTERIES

РАЗДЕЛ 486-03 - ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИСПЫТАНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ И БАТАРЕИ

486-03-01	capacité d'un accumulateur Quantité d'électricité ou charge électrique qu'un accumulateur complètement chargé peut débiter dans des conditions spécifiées. <i>Note.</i> — Dans le Système International, l'unité de charge électrique est le coulomb (1 C = 1 A·s) mais en pratique, la capacité d'un accumulateur est généralement exprimée en ampères-heures (A·h). battery capacity The quantity of electricity or electric charge, which a fully charged battery can deliver under specified conditions. <i>Note.</i> — The SI unit for electric charge is the coulomb (1 C = 1 A·s) but in practice, battery capacity is usually expressed in ampere-hours (A·h). емкость батареев Количество электричества или электрический заряд, которое (ый) полностью заряженная батарея может отдать в заданных условиях. <i>Примечание.</i> — Единицей СИ для электрического заряда является кулон (1 Кл = 1 А.с), но на практике емкость обычно выражается в ампер—часах (А.ч).	Kapazität (eines Akkumulators) capacidad (de una batería) capacità di un accumulatore capaciteit (van een batterij) ; capaciteit (van een accumulator) pojemnosť akumulátora (baterii)kapacitet
486-03-02	énergie d'un accumulateur Energie qui peut être fournie par un accumulateur complètement chargé dans des conditions spécifiées. <i>Note.</i> — Dans le Système International, l'unité d'énergie est le joule (1 J = 1 W·s) mais en pratique l'énergie d'un accumulateur est généralement exprimée en watt-heures (W·h). energy of a battery The energy which a fully charged battery can deliver under specified conditions. <i>Note.</i> — The SI unit for energy is the joule (1 J = 1 W·s) but in practice, energy of a battery is usually expressed in watt-hours (W·h). энергия батареев Энергия, которую полностью заряженная батарея может отдать в заданных условиях. <i>Примечание.</i> — Единицей СИ для энергии является джоуль (1 Дж = 1 Вт.с), но на практике энергия батареи обычно выражается в ватт—часах (Вт.ч).	Energie (eines Akkumulators) energia de una batería energia di un accumulatore energie (van een batterij) ; energie (van een accumulator) energia akumulátora tillgänglig energi
486-03-03	régime de décharge Intensité de décharge d'un accumulateur. discharge rate The current at which a battery is discharged. режим разряда Ток, при котором батарея разряжается.	Entlade-Rate régimen de descarga regime di scarica ontladingspatroon ; ontladingsregime prąd wyładowania urladdningsström
486-03-04	tension finale tension d'arrêt Tension spécifiée pour laquelle la décharge d'un accumulateur est considérée comme terminée. final voltage cut-off voltage end voltage (deprecated) The specified voltage at which a discharge of a battery is considered finished.	Entladeschlussspannung tensión final tensione finale eindontlaadspanning napiecie końcowe wyładowania slutspänning

486-03-04	конечное напряжение Заданное напряжение, при котором разряд батареи считается законченным.	
486-03-05	caractéristique spécifique Caractéristique électrique rapportée à l'unité de masse, de surface, de volume d'un accumulateur par exemple W·h/kg. specific characteristic The ratio of an electrical characteristic related to unit mass, surface area or volume of the battery, e.g. W·h/kg. удельная характеристика Отношение электрического параметра к единице массы, площади поверхности или объему батареи (например, Вт/кг).	Spezifische Kenngrößen característica específica caratteristica specifica specifieke kenmerken wskaźnik energetyczny
486-03-06	régime de charge Intensité du courant de charge de l'accumulateur. charge rate The current at which a battery is charged. режим заряда Ток, при котором батарея заряжается.	Lade-Rate régimen de carga regime di carica ladingspatroon ; ladingsregime prąd ładowania laddningsström
486-03-07	courant de fin de charge Intensité du courant en fin de charge de l'accumulateur. end-of-charge rate finishing rate The value of current during the final stage of charging a battery. ток конца заряда Значение тока в конце заряда батареи.	Ladeschlußstrom final del régimen de carga corrente finale di carica eindlaadstroom prąd ładowania końcowy laddningsslutström
486-03-08	facteur de charge Facteur par lequel on multiplie la quantité d'électricité débitée pendant la décharge pour déterminer la quantité minimale requise par l'accumulateur pour rétablir l'état de charge complète. charge factor The factor by which the quantity of electricity delivered during discharge is multiplied to determine the minimum quantity required by the battery to recover its fully charged state. коэффициент заряда Коэффициент, на который умножается количество электричества, отдаваемое в процессе разряда, чтобы определить минимальное количество, требуемое батарее для достижения состояния полной заряженности.	Ladefaktor factor de carga fattore di carica laadfactor współczynnik ładowania laddningsfaktor
486-03-09	rendement (de charge) en quantité (d'un accumulateur) Rapport de la quantité d'électricité débitée lors de la décharge d'un accumulateur à la quantité d'électricité nécessaire pour rétablir l'état de charge initial dans des conditions spécifiées. charge efficiency (of a cell or battery) ampere-hour efficiency (deprecated) The ratio of the quantity of electricity delivered during the discharge of a cell or battery to the quantity of electricity necessary to restore the initial state of charge under specified conditions.	Lade-Wirkungsgrad (einer Zelle oder Batterie) rendimiento de carga (de un elemento o batería) rendimento in quantità di elettricità Ah-rendement sprawność elektryczna (akumulatora) kapacitetsverkningsgrad

486-03-09	отдача по емкости (вторичного химического источника тока) Отношение количества электричества, отдаваемого вторичным химическим источником тока в процессе разряда, к количеству электричества, необходимому для восстановления исходного состояния заряда в заданных условиях.	
486-03-10	rendement (de charge) en énergie (d'un accumulateur) Rapport de l'énergie débitée pendant la décharge d'un accumulateur à l'énergie nécessaire pour rétablir l'état de charge initial dans des conditions spécifiées. energy efficiency (of a cell or battery) watt-hour efficiency (deprecated) The ratio of the energy delivered during the discharge of a cell or battery to the energy necessary to restore the initial state of charge under specified conditions. отдача по энергии (вторичного химического источника тока) Отношение энергии, отдаваемой вторичным химическим источником тока, к энергии, необходимой для восстановления исходного состояния заряда в заданных условиях.	Energie-Wirkungsgrad (einer Zelle oder Batterie) rendimiento de energía (de un elemento o batería) rendimento in energia Wh-rendement sprawność energetyczna (akumulatora) energiverkningsgrad
486-03-11	température initiale (d'un accumulateur) Température d'un accumulateur au début d'une décharge ou d'une charge. initial temperature (of a cell or battery) The temperature of a cell or battery at the beginning of a discharge or charge. начальная температура (вторичного химического источника тока) Температура вторичного химического источника тока в начале разряда или заряда.	Anfangstemperatur (einer Zelle oder Batterie) temperatura inicial (de un elemento o batería) temperatura iniziale begintemperatuur temperatura początkowa (akumulatora) begynnelsestemperatur
486-03-12	température ambiante (d'un accumulateur) Température du milieu au voisinage immédiat de l'accumulateur. ambient temperature (of a cell or battery) The temperature of the medium in the immediate vicinity of a cell or battery. температура окружающей среды (вторичного химического источника тока) Температура среды в непосредственной близости от вторичного химического источника тока.	Umgebungstemperatur (einer Zelle oder Batterie) temperatura ambiente (de un elemento o batería) temperatura ambiente omgevingstemperatuur temperatura otoczenia (akumulatora) omgivningstemperatur
486-03-13	température critique (d'un accumulateur) Température à laquelle survient un changement brusque d'une caractéristique. critical temperature (of a cell or battery) The temperature at which an abrupt change of characteristic occurs. критическая температура (вторичного химического источника тока) Температура, при которой происходит резкое изменение характеристик.	kritische Temperatur (einer Zelle oder Batterie) temperatura critica (de un elemento o batería) temperatura critica kritische temperatuur temperatura krytyczna (akumulatora) kritisk temperatur
486-03-14	coefficient de température de la tension en circuit ouvert A une température spécifiée, quotient de la variation de la tension en circuit ouvert par la variation correspondante de la température. temperature coefficient of open-circuit voltage At a specified temperature, the quotient of the change of the open-circuit voltage by the corresponding change in temperature. температурный коэффициент напряжения разомкнутой цепи Отношение изменения напряжения разомкнутой цепи при соответствующем изменении температуры к напряжению разомкнутой цепи при заданной температуре.	Temperatur-Koeffizient der elektromotorischen Kraft ; EMK coeficiente de temperatura de la tensión en circuito abierto coefficiente di temperatura della tensione a circuito aperto temperatuurcoëfficiënt van de EMK współczynnik temperaturowy napięcia bez obciążenia temperaturkoefficient för vilospänning

- 486-03-15** **coefficient de température de la capacité (d'un accumulateur)**
 A une température spécifiée, quotient de la variation de la capacité d'un accumulateur par la variation correspondante de la température.
temperature coefficient of capacity (of a cell or battery)
 At a specified temperature, the quotient of the change in capacity of a cell or battery by the corresponding change in temperature.
температурный коэффициент емкости (вторичного химического источника тока)
 Отношение изменения емкости при соответствующем изменении температуры во вторичном химическом источнике тока к емкости при заданной температуре.
Temperatur-Koeffizient der Kapazität (einer Zelle oder Batterie)
 coeficiente de temperatura de la capacidad (de un elemento o batería)
 coefficiente di temperatura della capacità
 temperatuurcoëfficiënt van de capaciteit
 współczynnik temperaturowy pojemności (akumulatora)
 temperaturkoefficient för kapacitet
- 486-03-16** **tension en décharge (d'un accumulateur)**
tension sous débit (d'un accumulateur)
 Tension existant entre les bornes d'un accumulateur lorsqu'il fournit du courant.
on-load voltage (of a cell or battery)
 The voltage between the terminals of a cell or battery while delivering current.
напряжение под нагрузкой (вторичного химического источника тока)
 Напряжение между выводами батареи в процессе разрядки.
Last-Spannung
 tensión en carga (de un elemento o batería)
 tensione di scarica
 ontlaadspanning
 napięcie pod obciążeniem (akumulatora)
 urladdningsspänning
- 486-03-17** **tension initiale (d'un accumulateur)**
 La tension en décharge d'un accumulateur après la fermeture du circuit extérieur aussitôt après la disparition des effets transitoires dus à la polarisation.
initial voltage (of a cell or battery)
 The on-load voltage of a cell or battery after closing the external circuit, as soon as the transient polarization effects have subsided.
начальное напряжение (вторичного химического источника тока)
 Напряжение под нагрузкой вторичного химического источника тока после замыкания внешней цепи, сразу как только уменьшится влияние от поляризационного переноса.
Entlade-Anfangsspannung (einer Zelle oder Batterie)
 tensión inicial (de un elemento o batería)
 tensione iniziale
 beginontlaadspanning
 napięcie początkowe (akumulatora)
 begynnelsepänning
- 486-03-18** **tension moyenne (d'un accumulateur)**
 Valeur moyenne de la tension d'un accumulateur pendant une période de charge ou de décharge.
mean voltage (of a cell or battery)
 The mean value of the voltage of a cell or battery during a period of charge or of discharge.
среднее напряжение (вторичного химического источника тока)
 Среднее значение напряжения вторичного химического источника тока в процессе зарядки или разрядки.
Mittlere Spannung (einer Zelle oder Batterie)
 tensión media (de un elemento o batería)
 tensione media
 gemiddelde spanning
 napięcie średnie (akumulatora)
 medelspänning
- 486-03-19** **tension de fin de charge (d'un accumulateur)**
 Tension en charge d'un accumulateur sous un courant constant spécifié quand la charge complète est atteinte.
end-of-charge voltage (of a cell or battery)
 The voltage of a cell or battery during charging at a specified constant current when a cell or battery has become completely charged.
конечное напряжение заряда (вторичного химического источника тока)
 Напряжение вторичного химического источника тока в процессе заряда при заданном постоянном значении тока, когда вторичный химический источник тока становится полностью заряженным.
Lade-Schlussspannung (einer Zelle oder Batterie)
 tensión del final de carga (de un elemento o batería)
 tensione finale di carica
 eindlaadspanning
 napięcie końcowe ładowania (akumulatora)
 laddningsslutspänning

486-03-20	cycle (d'un accumulateur) Ensemble d'une décharge suivie d'une charge ou d'une charge suivie d'une décharge d'un accumulateur dans des conditions spécifiées. cycle (of a battery) A sequence of a discharge followed by a charge or a charge followed by a discharge of a battery under specified conditions. цикл (батарей) Чередование заряда с последующим разрядом или разряда с последующим зарядом батарей в заданных условиях.	Zyklus (einer Batterie) ciclo (de una batería) ciclo cyclus cykl (rozładowanie-ładowanie lub ładowanie-rozładowanie) cykel
486-03-21	capacité nominale (d'un accumulateur) Quantité d'électricité approchée appropriée, utilisée pour identifier la capacité d'un accumulateur. <i>Note.</i> — Cette valeur est généralement exprimée en ampères-heures. nominal capacity (of a cell or battery) A suitable approximate quantity of electricity used to identify the capacity of a cell or battery. <i>Note.</i> — This value is usually expressed in ampere-hours. номинальная емкость (вторичного химического источника тока) Соответствующее приближенное количество электричества, используемое для идентификации емкости аккумулятора или батарей. <i>Примечание.</i> — Эта величина обычно выражается в ампер-часах.	Nennkapazität (einer Zelle oder Batterie) capacidad nominal (de un elemento o batería) capacità nominale nominale capaciteit pojemność znamionowa (akumulatora) nominell kapacitet
486-03-22	capacité assignée (d'un accumulateur) Quantité d'électricité indiquée par le fabricant, qu'un accumulateur est capable de fournir dans des conditions spécifiées après charge complète. <i>Note.</i> — Cette valeur est généralement exprimée en ampères-heures. rated capacity (of a cell or battery) The quantity of electricity, declared by the manufacturer which a cell or battery can deliver under specified conditions after a full charge. <i>Note.</i> — This value is usually expressed in ampere-hours. гарантированная емкость (вторичного химического источника тока) Количество электричества, устанавливаемое изготовителем, которое вторичный химический источник тока может отдать после полного заряда в заданных условиях. <i>Примечание.</i> — Эта величина обычно выражается в ампер-часах.	Bemessungskapazität (einer Zelle oder Batterie) capacidad estimada (de un elemento o batería) capacità dichiarata toegekende capaciteit pojemność przypisana (akumulatora) märkkapacitet
486-03-23	durée en service Période pendant laquelle un accumulateur peut assurer un service défini dans des conditions spécifiées. service life The period of useful life of a battery under specified conditions. срок службы Период полезной работы батарей в заданных условиях.	Brauchbarkeitsdauer duración en servicio durata di vita in servizio levensduur trwałość użytkowa livslängd
486-03-24	bouillonnement Dégagement gazeux produit par l'électrolyse de l'électrolyte. gassing The formation of gas produced by electrolysis of the electrolyte. газовыделение Газообразование в процессе электролиза электролита.	Gasung desprendimiento de gas ebollizione (het) gassen gazowanie gasning

- 486-03-25** **résistance interne apparente**
 Quotient de la variation de tension d'un élément ou d'un accumulateur par la variation de courant correspondante, mesurées dans des conditions spécifiées.
apparent internal resistance
 The quotient of the change of voltage of a cell or battery to the corresponding change of current under specified conditions.
кажущееся внутреннее сопротивление
 Отношение изменения напряжения вторичного химического источника тока к соответствующему изменению тока в заданных условиях.
Scheinbarer Innenwiderstand
resistencia interna aparente
resistenza interna
schijnbare inwendige weerstand
rezystancja pozorna wewnętrzną (akumulatora)
inre resistans
- 486-03-26** **courant de court-circuit**
 Valeur maximale initiale du courant débité par un accumulateur dans un circuit de résistance très faible par rapport à la résistance interne de l'accumulateur, et dans des conditions spécifiées.
short-circuit current
 The maximum current given by a battery into a circuit of a very low resistance compared with that of the battery, under specified conditions.
ток короткого замыкания
 Максимальный ток, отдаваемый батареей в цепь с минимальным сопротивлением по сравнению с сопротивлением батареи, в заданных условиях.
Kurzschlußstrom
corriente de cortocircuito
corrente di corto circuito
korstluitstroom
prąd zwarciaowy
kortslutningsström
- 486-03-27** **auto-décharge**
actions locales
 Perte d'énergie chimique due à des réactions spontanées prenant naissance dans un accumulateur en l'absence de toute connexion avec un circuit extérieur.
self-discharge
local action
 Loss of chemical energy due to spontaneous reactions within the battery when not connected to an external circuit.
саморазряд
 Потеря химической энергии, обусловленная самопроизвольными реакциями внутри батареи, когда она не соединена с внешней цепью.
Selbstentladung
autodescarga ; acción local
autoscarica
zelfontlading (verlies van lading)
samovyladovanie
självurladdning
- 486-03-28** **mise en service (d'un accumulateur)**
 Vérification finale de l'installation et du fonctionnement d'un accumulateur sur son lieu d'implantation.
commissioning (of a battery)
 Final checking of installation and operation of a battery on site.
ввод в эксплуатацию (батарей)
 Окончательная проверка оборудования и работы батареи на рабочем месте.
Inbetriebsetzung (einer Batterie)
puesta en servicio
messa in servizio
in bedrijf stellen
uruchomienie (instalacji akumulatorowej)
idrifttagning
- 486-03-29** **masse en service (d'un accumulateur)**
 Masse d'un accumulateur complet en état de marche.
service mass (of a battery)
 The mass of a battery in service condition.
эксплуатационная масса (батарей)
 Масса батареи в условиях эксплуатации.
Betriebsgewicht
masa en servicio (de una batería)
massa di un accumulatore pronto all'uso
bedrijfsgewicht
masa użytkowa
batterivikt

486-03-30	endurance Comportement chiffré d'un accumulateur lors d'un essai simulant certaines conditions de service. endurance Numerically defined behaviour of a battery during a given test simulating certain conditions of service. устойчивость Характеристика батарей, выраженная в цифрах и определяющая ее поведение при испытаниях, имитирующих определенные условия эксплуатации.	Haltbarkeit resistencia durabilità (gedefinieerde) duurzaamheid ; technische levensduur odporność beständighet
486-03-31	pouvoir de démarrage Aptitude d'un accumulateur à fournir la puissance nécessaire au démarreur d'un moteur thermique dans des conditions spécifiées. starting capability The ability of a battery to supply power for an engine starter motor under specified conditions. способность к запуску Способность батареи отдавать энергию для запуска двигателя в заданных условиях.	Startleistung capacidad de arranque attitudine all'avviamento startvermogen zdolność rozruchowa startförmåga
486-03-32	aptitude à la charge acceptance de charge Aptitude d'un accumulateur à recevoir une charge dans des conditions spécifiées. charge acceptance The ability of a battery to accept charge under specified conditions. принятие заряда Способность батареи принимать заряд в заданных условиях.	Ladungsaufnahme aceptación de carga accettazione di carica ladingsopneming zdolność przyjmowania ładunku laddningsmottaglighet
486-03-33	conservation de la charge Aptitude d'un accumulateur à conserver sa charge en circuit ouvert dans des conditions spécifiées. charge retention capacity retention (USA) The ability of a battery to retain charge on open circuit under specified conditions. сохранность заряда сохранность емкости Способность батареи сохранять заряд при разомкнутой цепи в заданных условиях.	Ladungserhaltung retención de la carga conservazione della carica behoud van lading zdolność zachowania ładunku laddningshållning
486-03-34	emballement thermique Condition critique se produisant lors d'une charge à tension constante au cours de laquelle la température de l'accumulateur et le courant augmentent de façon cumulative par renforcement réciproque pouvant conduire à la destruction. thermal runaway A critical condition arising during constant voltage charging in which the current and the temperature of the battery produce a cumulative mutually-reinforcing effect which further increases them and can lead to the destruction of the battery. тепловой разгон Критическое условие, возникающее в процессе заряда при постоянном значении напряжения, когда ток и температура батареи производят совокупный взаимно усиливающий эффект, который в дальнейшем увеличивается и может привести к разрушению батареи.	thermische Instabilität ; thermischer Runaway fuga térmica valanga termica thermal runaway rozbieg cieplny termisk rusning

486-03-35	surcharge (d'un accumulateur) Charge maintenue au-delà de la charge complète d'un accumulateur. overcharge (of a cell or battery) Continued charging after the full charge of a cell or battery. перезаряд (вторичного химического источника тока) Продолжение заряда после достижения полного заряда вторичного химического источника тока.	Überladung sobrecarga (de un elemento o batería) sovraccarica overladen przeladowanie överbiladning
486-03-36	rétenction d'électrolyte Aptitude d'un accumulateur à retenir son électrolyte dans des conditions mécaniques et d'environnement spécifiées. electrolyte retention The ability of a cell or battery to retain electrolyte under specified mechanical and environmental conditions. непроницаемость электролита Способность вторичного химического источника тока удерживать электролит в заданных окружающих и механических условиях.	Elektrolytdichtheit retención del electrolito tenuta dell'elettrolita elektrolytretentie zdolność zachowania elektrolitu elektrolythållningsförmåga
486-03-37	état de charge complète (d'un accumulateur) Etat dans lequel toute la matière active disponible a été rétablie dans son état de charge complète. fully charged state (of a cell or battery) A state where all the available active material has been reconverted to its fully charged state. состояние полной заряженности (вторичного химического источника тока) Состояние, при котором вся активная масса преобразована для получения полного заряда.	Volladezustand estado de carga completa (de un elemento o batería) stato di carica completa volledig geladen toestand (doorgeladen) stan pełnego naładowania fulladdat
486-03-38	coup de fouet Chute de tension transitoire au début de la décharge d'un accumulateur complètement chargé suivie d'un retour à la tension normale en décharge. coup de fouet A transient voltage drop at the start of discharge of a fully charged battery with a subsequent recovery to the normal on-load voltage. начальный импульс Падение неустановившегося напряжения в начале разряда полностью заряженной батареи с последующим восстановлением до нормального напряжения под нагрузкой.	Spannungssack caída en la conexión colpo di frusta spanningszak uskok napiecia początkowego spänningssäck

SECTION 486-04 - UTILISATION DES BATTERIES D'ACCUMULATEURS
SECTION 486-04 - MODES OF OPERATION OF SECONDARY BATTERIES
РАЗДЕЛ 486-04 - РЕЖИМЫ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

486-04-01	charge à courant constant Charge pendant laquelle le courant est maintenu constant. constant current charge A charge during which the current is maintained at a constant value. заряд при постоянном значении тока Заряд, в процессе которого поддерживается постоянное значение тока.	Konstantstrom-Ladung carga a corriente constante carica a corrente costante laden met constante stroom ładowanie przy stałym prądzie konstantströmladdning ; I-laddning
-----------	---	---

486-04-02	charge à tension constante Charge pendant laquelle la tension est maintenue constante aux bornes de l'accumulateur. constant voltage charge A charge during which the voltage across the battery terminals is maintained at a constant value. заряд при постоянном значении напряжения Заряд, в процессе которого поддерживается постоянное значение напряжения на выводах батареи.	Konstantspannungs-Ladung carga a tensión constante carica a tensione costante laden bij constante spanning ładowanie przy stałym napięciu konstantspänningsladdning ; U-laddning
486-04-03	charge à tension constante modifiée Charge à tension constante avec limitation du courant. modified constant voltage charge Constant voltage charge with current limitation. модифицированный заряд при постоянном значении напряжения Заряд при постоянном значении напряжения методом ограниченного тока.	modifizierte Konstantspannungs-Ladung carga a tensión constante modificada carica a tensione costante modificata laden met constante spanning en begrensde stroom ładowanie modyfikowane przy stałym napięciu ström- och spänningsbegränsad laddning ; IU-laddning
486-04-04	(charge rapide de) biberonnage Charge partielle faite généralement à un régime élevé, pendant une courte durée. boost charge A partial charge generally at high-rate for a short period. форсированный заряд Частичный заряд, обычно в ускоренном режиме, в течение короткого периода времени.	Starkladung carga rápida carica parziale snelladen podładowanie snabbbladdning
486-04-05	charge d'égalisation Charge prolongée permettant d'atteindre l'état de charge complète dans tous les éléments d'une batterie. equalizing charge An extended charge to ensure complete charging of all the cells in a battery. уравнительный заряд Продолжительный заряд, обеспечивающий полный заряд всех аккумуляторов в батарее.	Ausgleichsladung carga de compensación carica di livellamento vereffeningsladen ładowanie wyrównawcze utjämningsladdning
486-04-06	charge d'entretien charge de compensation (déconseillé) Charge continue à faible courant qui compense l'auto-décharge et maintient ainsi l'accumulateur dans un état voisin de la charge complète. trickle charge A continuous charge at low rate which compensates for self-discharge and thus maintains the battery in an approximately fully charged state. непрерывный заряд малым током Непрерывный заряд длительным режимом, который компенсирует саморазряд и поддерживает батарею в состоянии почти полной заряженности.	Dauerladung carga de mantenimiento carica di mantenimento druppelladen ładowanie konserwacyjne underhållsladdning
486-04-07	charge à deux courants Charge commencée à un courant donné et, à partir d'un point déterminé, poursuivie à un courant plus faible. two-step charge two-rate charge A charge which starts at a given current and, at a predetermined point continues at a lower current.	Zwelschritt-Ladung (abgesetzte Ladung) carga en dos pasos carica a due regimi tweetrapsladen ładowanie dwustopniowe tvåstegsladdning

- 486-04-07** **двухступенчатый заряд**
двухрежимный заряд
 Заряд, который начинается при заданном токе, а с определенного момента продолжается при меньшем токе.
- 486-04-08** **charge initiale**
 Charge de mise en service d'un accumulateur neuf pour l'amener à l'état de charge complète.
initial charge
 A commissioning charge given to a new battery to bring it to the fully charged state.
начальный заряд
 Подготовительный заряд с целью приведения батареи в состояние полной заряженности.
- 486-04-09** **batterie tampon**
 Batterie placée en dérivation d'une source de courant continu afin de réduire les effets de fluctuations de puissance de la source.
buffer battery
 A battery connected across a direct current supply in order to reduce the effects of power variations of the source.
буферная батарея
 Батарея, соединенная параллельно с источником постоянного тока, чтобы уменьшить влияние колебаний мощности источника.
- 486-04-10** **batterie flottante**
 Batterie aux bornes de laquelle est appliquée en permanence une tension constante suffisante pour la maintenir dans un état voisin de la charge complète et destinée à alimenter un circuit dont l'alimentation normale est temporairement hors service.
floating battery
 A battery whose terminals are permanently connected to a source of constant voltage sufficient to maintain the battery approximately fully charged, intended to supply a circuit, if the normal supply is temporarily interrupted.
флотирующая батарея
 Батарея, выводы которой постоянно соединены с источником постоянного напряжения, чтобы поддерживать батарею в состоянии почти полной заряженности, предназначенная для питания цепи при временном отключении ее обычного снабжения.
- 486-04-11** **batterie de secours**
 Batterie qui fournit l'énergie nécessaire à un circuit lorsque l'alimentation normale est hors service.
emergency battery
 A battery which supplies energy to a circuit when the normal supply is interrupted.
аварийная батарея
 Батарея, которая может снабжать энергией цепь при временном отключении обычного снабжения.
- 486-04-12** **batterie de premier équipement**
 Batterie destinée à être installée sur un équipement neuf.
original equipment battery
 A battery supplied for use on new equipment.

Erstladung
 carga inicial
 carica iniziale
 eerste lading
 ładowanie pierwsze
 initialladdning

Pufferbatterie
 batería tampón
 batteria in tampone
 batterij voor bufferbedrijf ; bufferbatterij
 bateria buforowa ; bateria w pracy
 buforowej
 buffertbatteri

Batterie im Erhaltungslade-Betrieb
 batería flotante
 batteria in carica permanente (a tensione costante)
 batterij in druppellading
 bateria rezerwowa (ładowana w czasie pracy)
 hålladdat batteri

Notstrom-Batterie
 batería de emergencia
 batteria di riserva
 noodstroombatterij
 bateria bezpieczeństwa
 reservkraftsbatteri

Erstausrüstungs-Batterie
 batería del equipo original
 batteria di primo impianto
 eerste-uitrustingsbatterij
 bateria pierwszego wyposażenia
 originalbatteri

- 486-04-12** **батарея для специального оборудования**
Батарея, предназначенная для использования на новом оборудовании.
- 486-04-13** **batterie de remplacement**
Batterie destinée à remplacer une batterie existante.
replacement battery
A battery supplied to replace an existing battery.
запасная батарея
Батарея, предназначенная для замены существующей батареи.
- Ersatzbatterie**
 bateria de recambio
 batteria di ricambio
 vervangingsbatterij
 bateria zamienna
 ersättningsbatteri
- 486-04-14** **élément pilote**
Élément choisi dans une batterie pour représenter l'état moyen d'une batterie ou d'une partie de celle-ci.
pilot cell
A selected cell of a battery which is used to assess the average state of the battery or part thereof.
контрольный аккумулятор
Выбранный в батарее аккумулятор, представляющий среднее состояние батареи или ее части.
- Pilot-Zelle**
 elemento piloto
 elemento pilota
 meetcel
 ogniwo pilotowe ; ogniwo kontrolne
 pilotcell

INDEX

FRANÇAIS	28
ENGLISH	30
РУССКИЙ	32
DEUTSCH	34
ESPAÑOL	36
ITALIANO	38
NEDERLANDS	40
POLSKI	42
SVENSKA	44

INDEX

A

acceptance de charge	486-03-32
accumulateur (électrique)	486-01-01
accumulateur à l'argent-cadmium	486-01-09
accumulateur à l'argent-zinc	486-01-08
accumulateur alcalin	486-01-05
accumulateur au nickel-cadmium	486-01-07
accumulateur au nickel-fer	486-01-06
accumulateur au nickel-zinc	486-01-10
accumulateur au plomb	486-01-04
actions locales	486-03-27
aptitude à la charge	486-03-32
auto-décharge	486-03-27

B

bac (d'accumulateur)	486-02-20
bac monobloc	486-02-21
batterie amorçable	486-01-30
batterie (d'accumulateurs)	486-01-03
batterie (d'accumulateurs) à charge conservée	486-01-25
batterie (d'accumulateurs) chargée liquide (décon-	
seillé)	486-01-24
batterie (d'accumulateurs) chargée remplie	486-01-24
batterie (d'accumulateurs) chargée sèche	486-01-23
batterie (d'accumulateurs) chargée vidée	486-01-25
batterie (d'accumulateurs) déchargée remplie	486-01-27
batterie (d'accumulateurs) déchargée sèche	486-01-26
batterie (d'accumulateurs) déchargée vidée	486-01-28
batterie (d'accumulateurs) non formée sèche	486-01-29
batterie d'accumulateurs pour application particu-	
lière	486-01-16
batterie (d'accumulateurs) sans entretien	486-01-31
batterie de premier équipement	486-04-12
batterie de remplacement	486-04-13
batterie de secours	486-04-11
batterie flottante	486-04-10
batterie monobloc	486-01-17
batterie tampon	486-04-09
biberonnage	486-04-04
bloc de plaques	486-02-15
borne (d'accumulateur)	486-02-16
borne négative	486-02-18
borne positive	486-02-17
bouchon (d'accumulateur)	486-02-26
bouchon anti-déflagrant	486-02-28
bouillonnement	486-03-24

C

câble de sortie	486-02-32
caisse de groupement	486-02-34
capacité assignée (d'un accumulateur)	486-03-22
capacité d'un accumulateur	486-03-01
capacité nominale (d'un accumulateur)	486-03-21
caractéristique spécifique	486-03-05
chantier (d'accumulateurs)	486-02-36
charge à courant constant	486-04-01
charge à deux courants	486-04-07
charge à tension constante	486-04-02
charge à tension constante modifiée	486-04-03
charge d'égalisation	486-04-05
charge d'entretien	486-04-06
charge de compensation (déconseillé)	486-04-06
charge (d'un accumulateur)	486-01-11

charge initiale	486-04-08
(charge rapide de) biberonnage	486-04-04
châssis (d'accumulateurs)	486-02-35
coefficient de température de la capacité (d'un	
accumulateur)	486-03-15
coefficient de température de la tension en circuit	
ouvert	486-03-14
coffre de groupement	486-02-34
connexion entre éléments	486-02-31
conservation de la charge	486-03-33
coup de fouet	486-03-38
couple (d'un accumulateur)	486-02-11
courant de court-circuit	486-03-26
courant de fin de charge	486-03-07
couvercle	486-02-24
cycle (d'un accumulateur)	486-03-20

D

décharge (d'un accumulateur)	486-01-12
défecteur	486-02-30
durée en service	486-03-23

E

écarteur	486-02-13
électrolyte	486-02-19
élément (d'accumulateur)	486-01-02
élément (d'accumulateur) étanche à soupape	486-01-20
élément (d'accumulateur) étanche scellé	486-01-21
élément (d'accumulateur) hermétique	486-01-22
élément (d'accumulateur) ouvert	486-01-18
élément (d'accumulateur) renversable	486-01-19
élément (terme à proscrire dans ce sens)	486-02-15
élément (rechargeable)	486-01-02
élément pilote	486-04-14
emballement thermique	486-03-34
endurance	486-03-30
énergie d'un accumulateur	486-03-02
étagère (d'accumulateurs)	486-02-37
état de charge complète (d'un accumulateur)	486-03-37

F

facteur de charge	486-03-08
faisceau de plaques	486-02-12

I

indicateur de niveau	486-02-29
inversion (d'un accumulateur)	486-01-13
isolateur latéral	486-02-23

M

masse en service (d'un accumulateur)	486-03-29
matériau de scellement	486-02-25
matière active	486-02-01
mise en service (d'un accumulateur)	486-03-28

P

plaque à grille	486-02-06
plaque à oxydes rapportés (déconseillé)	486-02-07
plaque à pochettes	486-02-09
plaque à tubes	486-02-08
plaque (d'accumulateur)	486-02-02
plaque empâtée	486-02-06
plaque Faure	486-02-07
plaque frittée	486-02-10
plaque négative	486-02-04
plaque Planté	486-02-05
plaque positive	486-02-03
pouvoir de démarrage	486-03-31
prise de courant	486-02-33

R

régime de charge	486-03-06
régime de décharge	486-03-03
rendement (de charge) en énergie (d'un accumulateur)	486-03-10
rendement (de charge) en quantité (d'un accumulateur)	486-03-09

résistance interne apparente	486-03-25
rétenion d'électrolyte	486-03-36

S

séparateur (d'accumulateur)	486-02-14
soupape	486-02-27
surcharge (d'un accumulateur)	486-03-35

T

tasseaux	486-02-22
température ambiante (d'un accumulateur)	486-03-12
température critique (d'un accumulateur)	486-03-13
température initiale (d'un accumulateur)	486-03-11
tension à circuit ouvert	486-01-14
tension d'arrêt	486-03-04
tension de fin de charge (d'un accumulateur)	486-03-19
tension en décharge (d'un accumulateur)	486-03-16
tension finale	486-03-04
tension initiale (d'un accumulateur)	486-03-17
tension moyenne (d'un accumulateur)	486-03-18
tension nominale d'un accumulateur	486-01-15
tension sous débit (d'un accumulateur)	486-03-16

INDEX

A

active material	486-02-01
alkaline secondary battery	486-01-05
ambient temperature (of a cell or battery)	486-03-12
ampere-hour efficiency (deprecated)	486-03-09
apparent internal resistance	486-03-25

B

baffle	486-02-30
battery	486-01-03
battery base	486-02-36
battery capacity	486-03-01
battery crate	486-02-35
battery for specific application	486-01-16
battery rack	486-02-37
battery stand	486-02-37
battery stillage	486-02-37
battery tray	486-02-34
boost charge	486-04-04
buffer battery	486-04-09

C

capacity retention	486-03-33
cell	486-01-02
cell or battery, (electrochemical)	486-01-01
charge acceptance	486-03-32
charge efficiency (of a cell or battery)	486-03-09
charge factor	486-03-08
charge (of a battery)	486-01-11
charge rate	486-03-06
charge retention	486-03-33
charged drained (secondary) battery	486-01-25
charging (of a battery)	486-01-11
commissioning (of a battery)	486-03-28
conserved charge (secondary) battery	486-01-25
constant current charge	486-04-01
constant voltage charge	486-04-02
container (of a cell)	486-02-20
coup de fouet	486-03-38
critical temperature (of a cell or battery)	486-03-13
cut-off voltage	486-03-04
cycle (of a battery)	486-03-20

D

discharge (of a battery)	486-01-12
discharge rate	486-03-03
discharged drained (secondary) battery	486-01-28
discharging (of a battery)	486-01-12
dry charged (secondary) battery	486-01-23
dry discharged (secondary) battery	486-01-26

E

edge insulator	486-02-23
(electrochemical) cell or battery	486-01-01
electrolyte	486-02-19
electrolyte level indicator	486-02-29
electrolyte retention	486-03-36
emergency battery	486-04-11
end-of-charge rate	486-03-07

end-of-charge voltage (of a cell or battery)	486-03-19
endurance	486-03-30
end voltage (deprecated)	486-03-04
energy of a battery	486-03-02
energy efficiency (of a cell or battery)	486-03-10
equalizing charge	486-04-05

F

Faure plate	486-02-07
filled and charged (secondary) battery	486-01-24
filled discharged (secondary) battery	486-01-27
final voltage	486-03-04
finishing rate	486-03-07
flame-arrester vent plug	486-02-28
flame-retardant vent plug (deprecated)	486-02-28
floating battery	486-04-10
fully charged state (of a cell or battery)	486-03-37

G

gassing	486-03-24
gastight sealed (secondary) cell	486-01-21
grid type plate	486-02-06

H

hermetically sealed (secondary) cell	486-01-22
--	-----------

I

initial charge	486-04-08
initial temperature (of a cell or battery)	486-03-11
initial voltage (of a cell or battery)	486-03-17
intercell connector	486-02-31

L

lead-acid battery	486-01-04
lid	486-02-24
lid sealing compound	486-02-25
local action	486-03-27

M

maintenance-free (secondary) battery	486-01-31
mean voltage (of a cell or battery)	486-03-18
modified constant voltage charge	486-04-03
monobloc battery	486-01-17
monobloc container	486-02-21
mudribs	486-02-22

N

negative plate	486-02-04
negative terminal	486-02-18
nickel-cadmium battery	486-01-07
nickel-iron battery	486-01-06
nickel-zinc battery	486-01-10
nominal capacity (of a cell or battery)	486-03-21
nominal voltage of a cell or battery	486-01-15

O

off-load voltage	486-01-14
on-load voltage (of a cell or battery)	486-03-16
open circuit voltage	486-01-14
open (secondary) cell	486-01-18
original equipment battery	486-04-12
overcharge (of a cell or battery)	486-03-35
output cable	486-02-32

P

pasted plate	486-02-06
pilot cell	486-04-14
Planté plate	486-02-05
plate couple	486-02-11
plate group	486-02-12
plate (of a secondary battery)	486-02-02
plate pack	486-02-15
plate pair (of a battery)	486-02-11
pocket type plate	486-02-09
positive plate	486-02-03
positive terminal	486-02-17

R

rated capacity (of a cell or battery)	486-03-22
(rechargeable) battery	486-01-03
(rechargeable) cell	486-01-02
replacement battery	486-04-13
reserve battery	486-01-30
reversal (of a cell or battery)	486-01-13

S

sealed (secondary) cell, gastight	486-01-21
sealed (secondary) cell, hermetically	486-01-22
sealed (secondary) cell, valve-regulated	486-01-20
(secondary) battery	486-01-03
(secondary) battery for specific application	486-01-16
(secondary) cell	486-01-02
self discharge	486-03-27

separator (of a battery)	486-02-14
service life	486-03-23
service mass (of a battery)	486-03-29
short-circuit current	486-03-26
silver-cadmium battery	486-01-09
silver-zinc battery	486-01-08
sintered plate	486-02-10
spacer	486-02-13
specific characteristic	486-03-05
starting capability	486-03-31
storage battery	486-01-03

T

temperature coefficient of capacity (of a cell or battery)	486-03-15
temperature coefficient of open-circuit voltage	486-03-14
terminal connector	486-02-33
terminal (of a cell or battery)	486-02-16
thermal runaway	486-03-34
trickle charge	486-04-06
tubular plate	486-02-08
two-rate charge	486-04-07
two-step charge	486-04-07

U

unformed dry (secondary) battery	486-01-29
unspillable (secondary) cell	486-01-19

V

valve-regulated sealed (secondary) cell	486-01-20
vented (secondary) cell	486-01-18
vent plug (of a cell or battery)	486-02-26
vent valve	486-02-27

W

watt-hour efficiency (deprecated)	486-03-10
---	-----------

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

аварийная батарея	486-04-11
аккумулятор	486-01-02
(аккумуляторная) батарея	486-01-03
активная масса	486-02-01

Б

бак аккумулятора	486-02-20
батареиный поддон	486-02-34
батареиный стеллаж	486-02-37
батареиный ящик	486-02-35
батарея для специального оборудования	486-04-12
батарея для специфических областей применения	486-01-16
батарея с сохраняющимся зарядом	486-01-25
безуходная батарея	486-01-31
блок пластин	486-02-15
буферная батарея	486-04-05

В

ввод в эксплуатацию (батареи)	486-03-28
вентиляционная пробка (вторичного химического источника тока)	486-02-26
взрывобезопасная пробка	486-02-28
вторичный химический источник тока	486-01-01
вывод (вторичного химического источника тока)	486-02-16
выходной кабель	486-02-32

Г

газовыделение	486-03-24
гарантированная емкость	486-03-22
герметизирующий компаунд крышки	486-02-25
герметичный аккумулятор	486-01-22
герметичный газонепроницаемый аккумулятор	486-01-21

Д

двухрежимный заряд	486-04-07
двухступенчатый заряд	486-04-07

Е

емкость батареи	486-03-01
-----------------------	-----------

З

закрытый аккумулятор	486-01-20
залитая заряженная батарея	486-01-24
залитая разряженная батарея	486-01-27
запасная батарея	486-04-13
заряд (батареи)	486-01-11
заряд при постоянном значении напряжения	486-04-02
зарядка (батареи)	486-01-11
заряд при постоянном значении тока	486-04-01
заряженная батарея	486-01-25
электролит	486-02-19
энергия батареи	486-03-02
эксплуатационная масса (батареи)	486-03-29

И

изолятор кромок	486-02-23
-----------------------	-----------

К

кажущееся внутреннее сопротивление	486-03-25
конечное напряжение	486-03-04
конечное напряжение заряда (вторичного химического источника тока)	486-03-19
контрольный аккумулятор	486-04-14
коэффициент заряда	486-03-08
критическая температура (вторичного химического источника тока)	486-03-13
крышка	486-02-24

Л

ламельная пластина	486-02-09
--------------------------	-----------

М

межэлементное соединение	486-02-31
модифицированный заряд при постоянном значении напряжения	486-04-03
моноблок	486-02-21
моноблочная батарея	486-01-17

Н

напряжение без нагрузки	486-01-14
напряжение под нагрузкой (вторичного химического источника тока)	486-03-16
напряжение разомкнутой цепи	486-01-14
наружный вывод	486-02-33
начальная температура (вторичного химического источника тока)	486-03-11
начальное напряжение (вторичного химического источника тока)	486-03-17
начальный заряд	486-04-08
начальный импульс	486-03-38
непрерывный заряд малым током	486-04-06
непроливаемая электролита	486-03-36
непроливаемый аккумулятор	486-01-19
неформированная сухая батарея	486-01-29
никель-железная батарея	486-01-06
никель-кадмиевая батарея	486-01-07
никель-цинковая батарея	486-01-10
номинальная емкость (вторичного химического источника тока)	486-03-21
номинальное напряжение вторичного химического источника тока	486-01-15
НПЦ	486-01-14

О

основание батареи	486-02-36
отдача по емкости (вторичного химического источника тока)	486-03-09
отдача по энергии (вторичного химического источника тока)	486-03-10
открытый аккумулятор	486-01-18

отрицательная пластина 486-02-04
отрицательный вывод 486-02-18

П

пара пластин 486-02-11
пастированная пластина 486-02-06
перезаряд 486-03-35
(электродная) пластина (аккумуляторной бата-
реи) 486-02-02
пластина Планте 486-02-05
пластина Фора 486-02-07
положительная пластина 486-02-03
положительный вывод 486-02-17
полублок 486-02-12
предохранительный клапан 486-02-27
предохранительный щиток 486-02-30
принятие заряда 486-03-32
прокладка 486-02-13

Р

разделитель 486-02-13
разряд (батарей) 486-01-12
разрядка (батарей) 486-01-12
разряженная батарея 486-01-28
ребра 486-02-22
реверсирование (вторичного химического ис-
точника тока) 486-01-13
режим заряда 486-03-06
режим разряда 486-03-03
резервная батарея 486-01-30
решетчатая пластина 486-02-06

С

саморазряд 486-03-27
свинцово-кислотная аккумуляторная батарея .. 486-01-04
сепаратор 486-02-14
серебряно-кадмиевая батарея 486-01-09
серебряно-цинковая батарея 486-01-08
состояние полной заряженности (вторичного
химического источника тока) 486-03-37

сохранность емкости 486-03-33
сохранность заряда 486-03-33
спеченная пластина 486-02-10
способность к запуску 486-03-31
среднее напряжение (вторичного химического
источника тока) 486-03-18
срок службы 486-03-23
сухозаряженная батарея 486-01-23
сухоразряженная батарея 486-01-26

Т

температура окружающей среды (вторичного
химического источника тока) 486-03-12
температурный коэффициент емкости (вторич-
ного химического источника тока) 486-03-15
температурный коэффициент напряжения ра-
зомкнутой цепи 486-03-14
тепловой разгон 486-03-34
ток короткого замыкания 486-03-26
ток конца заряда 486-03-07
трубчатая пластина 486-02-08

У

удельная характеристика 486-03-05
указатель уровня электролита 486-02-29
уравнительный заряд 486-04-05
устойчивость 486-03-30

Ф

флотирующая батарея 486-04-10
форсированный заряд 486-04-04

Ц

цикл (батарей) 486-03-20

Ш

щелочная аккумуляторная батарея 486-01-05

INHALTSVERZEICHNIS

A		H	
Abstandhalter	486-02-13	Haltbarkeit	486-03-30
Akkumulator	486-01-01	hermetisch dichte Zelle	486-01-22
aktive Masse	486-02-01		
alkalischer Akkumulator	486-01-05	I	
Anfangstemperatur	486-03-11	Inbetriebsetzung	486-03-28
B		K	
Batterie	486-01-03	Kapazität eines Akkumulators	486-03-01
Batterie für spezielle Anwendung	486-01-16	kippsichere Zelle	486-01-19
Batterie im Erhaltungslade-Betrieb	486-04-10	Konstantspannungs-Ladung	486-04-02
Batteriegestell	486-02-37	Konstantstrom-Ladung	486-04-01
Batteriestand	486-02-36	kritische Temperatur	486-03-13
Batterieträger	486-02-35	Kurzschlußstrom	486-03-26
Batterietrog	486-02-34		
Bemessungskapazität	486-03-22		
Betriebsgewicht	486-03-29		
Blei-Akkumulator	486-01-04		
Blockbatterie	486-01-17		
Blockkasten	486-02-21		
Brauchbarkeitsdauer	486-03-23		
D		L	
Dauerladung	486-04-06	Ladefaktor	486-03-08
Dichtungsmasse	486-02-25	Lade-Rate	486-03-06
		Lade-Schlußspannung	486-03-19
		Ladeschlußstrom	486-03-07
		Lade-Wirkungsgrad	486-03-09
		Ladung	486-01-11
		Ladungsaufnahme	486-03-32
		Ladungserhaltung	486-03-33
		Last-Spannung	486-03-16
		Leerlaufspannung	486-01-14
E		M	
Elektrolyt	486-02-19	mittlere Spannung	486-03-18
Elektrolytdichtheit	486-03-36	modifizierte Konstantspannungs-Ladung	486-04-03
Elektrolytstand-Anzeiger	486-02-29		
Endableitung	486-02-33		
Endkabel	486-02-32		
Energie (eines Akkumulators)	486-03-02		
Energie-Wirkungsgrad	486-03-10		
Entgasungsstopfen	486-02-26		
Entlade-Anfangsspannung	486-03-17		
Entlade-Rate	486-03-03		
Entlade-Schlußspannung	486-03-04		
Entladung	486-01-12		
entleerte, entladene Batterie	486-01-28		
entleerte, geladene Batterie	486-01-25		
Ersatzbatterie	486-04-13		
Erstladung	486-04-08		
Erstladungsausrüstungs-Batterie	486-04-12		
F		N	
Fauré Platte	486-02-07	negative Platte	486-02-04
Flammschutz-Stopfen	486-02-28	Nennkapazität	486-03-21
		Nennspannung	486-01-15
		Nickel-Cadmium-Akkumulator	486-01-07
		Nickel-Eisen-Akkumulator	486-01-06
		Nickel-Zink-Akkumulator	486-01-10
		Notstrom-Batterie	486-04-11
G		P	
gasdichte Zelle	486-01-20	Pilot-Zelle	486-04-14
Gasung	486-03-24	Planté Platte	486-02-05
gefüllte, entladene Batterie	486-01-27	Platte	486-02-02
gefüllte, geladene Batterie	486-01-24	Plattenblock	486-02-15
geschlossene Zelle	486-01-18	Plattenpaar eines Akkumulators	486-02-11
Gitterplatte	486-02-06	Plattensatz	486-02-12
		Pol	486-02-16
		Pol, negativer	486-02-18
		Pol, positiver	486-02-17
		positive Platte	486-02-03
		Prisma	486-02-22
		Pufferbatterie	486-04-09

R

Randstreifen	486-02-23
Reserve-Batterie	486-01-30
Röhrchenplatte	486-02-08

S

Scheider	486-02-14
scheinbarer Innenwiderstand	486-03-25
Schwappschutz	486-02-30
Selbstentladung	486-03-27
Silber-Cadmium-Akkumulator	486-01-09
Silber-Zink-Akkumulator	486-01-08
Sinterplatte	486-02-10
Spannungssack	486-03-38
spezifische Kenngrößen	486-03-05
Starkladung	486-04-04
Startleistung	486-03-31

T

Taschenplatte	486-02-09
Temperatur-Koeffizient der elektromotorischen Kraft	486-03-14
Temperatur-Koeffizient der Kapazität	486-03-15
thermische Instabilität	486-03-34
trockene, entladene Batterie	486-01-26
trockene, geladene Batterie	486-01-23

U

Überladung	486-03-35
Umgebungstemperatur	486-03-12
Umpolung	486-01-13
unformierte Batterie	486-01-29

V

verschlossene Zelle	486-01-21
Volladezustand	486-03-37

W

wartungsfreie Batterie	486-01-31
------------------------------	-----------

Z

Zelle	486-01-02
Zellendeckel	486-02-24
Zellengefäß	486-02-20
Zellenventil	486-02-27
Zellenverbinder	486-02-31
Zweischritt-Ladung	486-04-07
Zyklus	486-03-20

ÍNDICE

A

acción local	486-03-27
aceptación de carga	486-03-32
aislador lateral	486-02-23
autodescarga	486-03-27

B

base de batería	486-02-36
batería alcalina	486-01-05
batería (de acumuladores) batería (recargable)	486-01-03
batería (acumulador) cargada seca	486-01-23
batería de emergencia	486-04-11
batería de níquel-cadmio	486-01-07
batería de níquel-hierro	486-01-06
batería de níquel-zinc	486-01-10
batería de plata-cadmio	486-01-09
batería de plata-zinc	486-01-08
batería de plomo-ácido	486-01-04
batería de recambio	486-04-13
batería de reserva	486-01-30
batería del equipo original	486-04-12
batería (acumulador) descargada rellena	486-01-27
batería (acumulador) descargada seca	486-01-26
batería drenada cargada	486-01-25
batería (acumulador) drenada descargada	486-01-28
batería flotante	486-04-10
batería (acumulador) libre de mantenimiento	486-01-31
batería monobloc	486-01-17
batería (acumulador) para aplicaciones específicas	486-01-16
batería (acumulador) rellena y cargada	486-01-24
batería (acumulador) seca no formada	486-01-29
batería tampón	486-04-09
bloque de placas	486-02-15

C

cable de salida	486-02-32
caída en la conexión	486-03-38
calzo	486-02-22
capacidad de arranque	486-03-31
capacidad de una batería	486-03-01
capacidad estimada (de un elemento o batería)	486-03-22
capacidad nominal (de un elemento o batería)	486-03-21
característica específica	486-03-05
carga a corriente constante	486-04-01
carga a tensión constante	486-04-02
carga a tensión constante modificada	486-04-03
carga de compensación	486-04-05
carga de mantenimiento	486-04-06
carga en dos pasos	486-04-07
carga inicial	486-04-08
carga rápida	486-04-04
carga (de una batería)	486-01-11
chasis de batería	486-02-35
ciclo (de una batería)	486-03-20
coeficiente de temperatura de la tensión en circuito abierto	486-03-14
coeficiente de temperatura de la capacidad (de un elemento o batería)	486-03-15
compuesto de sellado	486-02-25
conector entre elementos	486-02-31
conector terminal	486-02-33
contenedor monobloque	486-02-21
contenedor (de un elemento)	486-02-20

corriente de cortocircuito	486-03-26
cubeta de (la) batería	486-02-34

D

deflector	486-02-30
descarga (de una batería)	486-01-12
desprendimiento de gas	486-03-24
duración en servicio	486-03-23

E

electrolito	486-02-19
elemento (acumulador) abierto	486-01-18
elemento o batería (electroquímico)	486-01-01
elemento (acumulador) elemento (recargable)	486-01-02
elemento (acumulador) estanco sellado	486-01-21
elemento (acumulador) no derramable	486-01-19
elemento piloto	486-04-14
elemento (acumulador) sellado con una válvula regulada	486-01-20
elemento (acumulador) sellado herméticamente	486-01-22
energía de una batería	486-03-02
espaciador	486-02-13
estado de carga completa (de un elemento o batería)	486-03-37
estante de baterías	486-02-37

F

factor de carga	486-03-08
final del régimen de carga	486-03-07
fuga térmica	486-03-34

G

grupo de placas	486-02-12
-----------------------	-----------

I

indicador de nivel del electrolito	486-02-29
inversión (de un elemento o una batería)	486-01-13

M

masa en servicio (de una batería)	486-03-29
materia activa	486-02-01

P

par de placas (de una batería)	486-02-11
placa (de una batería)	486-02-02
placa de tipo cavidad	486-02-09
placa de tipo rejilla	486-02-06
placa Faure	486-02-07
placa negativa	486-02-04
placa Planté	486-02-05
placa positiva	486-02-03
placa sinterizada	486-02-10
placa tubular	486-02-08
placas empastadas	486-02-06
puesta en servicio	486-03-28

R

régimen de carga	486-03-06
régimen de descarga	486-03-03
rendimiento de carga (de un elemento o batería) ..	486-03-09
rendimiento de energía (de un elemento o batería)	486-03-10
resistencia	486-03-30
resistencia interna aparente	486-03-25
retención de la carga	486-03-33
retención del electrolito	486-03-36

S

separador (de una batería)	486-02-14
sobrecarga (de un elemento o batería)	486-03-35

T

tapa	486-02-24
tapón	486-02-26

tapón antillama	486-02-28
temperatura ambiente (de un elemento o batería)	486-03-12
temperatura crítica (de un elemento o batería)	486-03-13
temperatura inicial (de un elemento o batería)	486-03-11
tensión del final de carga (de un elemento o batería)	486-03-19
tensión en carga (de un elemento o batería)	486-03-16
tensión en circuito abierto	486-01-14
tensión final	486-03-04
tensión inicial (de un elemento o batería)	486-03-17
tensión media (de un elemento o batería)	486-03-18
tensión nominal de un elemento o batería	486-01-15
tensión sin carga	486-01-14
terminal	486-02-16
terminal negativo	486-02-18
terminal positivo	486-02-17

V

válvula de ventilación	486-02-27
------------------------------	-----------

INDICE

A

accettazione di carica	486-03-32
accumulatore (elettrico)	486-01-01
accumulatore alcalino	486-01-05
accumulatore al nichel-cadmio	486-01-07
accumulatore al nichel-ferro	486-01-06
accumulatore al nichel-zinco	486-01-10
accumulatore al piombo	486-01-04
accumulatore all'argento-cadmio	486-01-09
accumulatore all'argento-zinco	486-01-08
attitudine all'avviamento	486-03-31
autoscarica	486-03-27

B

bancale	486-02-36
batteria (di accumulatori)	486-01-03
batteria (di accumulatori) carica secca	486-01-23
batteria (di accumulatori) carica, con elettrolita	486-01-24
batteria (di accumulatori) carica, senza elettrolita	486-01-25
batteria (di accumulatori) scarica con elettrolita	486-01-27
batteria (di accumulatori) scarica senza elettrolita	486-01-26
batteria (di accumulatori) scaricata e vuotata	486-01-28
batteria (di accumulatori) secca, non formata	486-01-29
batteria (di accumulatori) senza manutenzione	486-01-31
batteria attivabile	486-01-30
batteria di primo impianto	486-04-12
batteria di ricambio	486-04-13
batteria di riserva	486-04-11
batteria in carica permanente (a tensione costante)	486-04-10
batteria in tampone	486-04-09
batteria monoblocco	486-01-17
batterie di accumulatori per applicazioni specifiche :	486-01-16
— batterie stazionarie	
— batterie portatili	
— batterie d'avviamento	
— batterie per trazione	
— batterie per motocicli	
— batterie per luce treni	
— batterie per aerei	
— batterie per aerei acrobatici	

C

capacità di un accumulatore	486-03-01
capacità dichiarata	486-03-22
capacità nominale	486-03-21
caratteristica specifica	486-03-05
carica (di un accumulatore)	486-01-11
carica a corrente costante	486-04-01
carica a due regimi	486-04-07
carica a tensione costante	486-04-02
carica a tensione costante modificata	486-04-03
carica di livellamento	486-04-05
carica di mantenimento	486-04-06
carica iniziale	486-04-08
carica parziale	486-04-04
cassone	486-02-34
cavo di uscita	486-02-32
ciclo	486-03-20
coefficiente di temperatura della capacità	486-03-15
coefficiente di temperatura della tensione a circuito aperto	486-03-14
colpo di frusta	486-03-38

connessione fra gli elementi	486-02-31
conservazione della carica	486-03-33
coperchio	486-02-21
coppia (di piastre di un accumulatore)	486-02-11
corrente di corto circuito	486-03-26
corrente finale di carica	486-03-07

D

distanziatore	486-02-13
durabilità	486-03-30
durata di vita in servizio	486-03-23

E

ebollizione	486-03-24
elemento	486-01-02
elemento (accumulatore) chiuso con valvola	486-01-20
elemento (accumulatore) chiuso stagno	486-01-21
elemento (accumulatore) ermetico	486-01-22
elemento (accumulatore) rovesciabile	486-01-19
elemento (accumulatore) aperto	486-01-18
elemento pilota	486-04-14
elettrolita	486-02-19
energia di un accumulatore	486-03-02

F

fattore di carica	486-03-08
-------------------------	-----------

G

gruppo di piastre	486-02-12
-------------------------	-----------

I

impieghi delle batterie di accumulatore	486-04-
indicatore di livello	486-02-29
inversione (di un accumulatore)	486-01-13
isolatore laterale	486-02-23

M

massa di un accumulatore pronto all'uso	486-03-29
mastice	486-02-30
materia attiva	486-02-01
messa in servizio	486-03-28

P

pacco di piastre	486-02-15
paraspruzzi	486-02-30
piastra (di un accumulatore)	486-02-02
piastra a griglia impastata	486-02-06
piastra a tasche	486-02-09
piastra a tubetti	486-02-08
piastra Faure	486-02-07
piastra negativa	486-02-04
piastra Planté	486-02-05
piastra positiva	486-02-03

piastra sinterizzata	486-02-10
polo (di un accumulatore)	486-02-16
polo negativo	486-02-18
polo positivo	486-02-17
polo terminale	486-02-33
prismi di appoggio	486-02-22

R

recipiente (di un accumulatore)	486-02-20
recipiente monoblocco	486-02-21
regime di carica	486-03-06
regime di scarica	486-03-03
rendimento in energia	486-03-10
rendimento in quantità di elettricità	486-03-09
resistenza interna	486-03-25

S

scaffale	486-02-37
scarica (di un accumulatore)	486-01-12
separatori	486-02-14
sezione 01 : Definizioni generali a tipi di elementi di batterie di accumulatori	486-01-
sezione 02 : Componenti degli elementi e delle batterie di accumulatori	486-02-
sezione 03 : Caratteristiche e prove degli accumulatori e delle batterie	486-03-

sovraccarica	486-03-35
stato di carica completa	486-03-37

T

tappo antideflagrante	486-02-28
tappo sfogatoio	486-02-26
tellarie	486-02-35
temperatura ambiente	486-03-12
temperatura critica	486-03-13
temperatura iniziale	486-03-11
tensione a circuito aperto	486-01-14
tensione di scarica	486-03-16
tensione finale	486-03-04
tensione finale di carica	486-03-19
tensione iniziale	486-03-17
tensione media	486-03-18
tensione nominale di un accumulatore o di una batteria	486-01-15
tenuta dell'elettrolita	486-03-36

V

valanga termica	486-03-34
valvola	486-02-27

REGISTER

A

aansluitkabel	486-02-32
aansluitklem	486-02-33
accu(mulatorenbatterij)	486-01-03
accumulator, (elektrische)	486-01-01
actief materiaal	486-02-01
actieve stof	486-02-01
afstandhouder	486-02-13
Ah-rendement	486-03-09
alkalische batterij, oplaadbare	486-01-05

B

batterij in druppellading	486-04-10
batterij voor bufferbedrijf	486-04-09
batterij voor omschreven toepassing	486-01-16
batterij voor specifiek gebruik	486-01-16
batterij, (oplaadbare)	486-01-03
batterij-krat	486-02-35
batterij-trog	486-02-34
batterijrek	486-02-37
batterijstelling	486-02-37
batterijvloerstelling	486-02-36
bedrijfsgegewicht	486-03-29
beginontlaadspanning	486-03-17
begintemperatuur	486-03-11
behoud van lading	486-03-33
bufferbatterij	486-04-09
buisjesplaat	486-02-08

C

capaciteit (van een accumulator)	486-03-01
capaciteit (van een batterij)	486-03-01
capaciteit, nominale	486-03-21
capaciteit, toegekende	486-03-22
cel met ontluchting	486-01-18
cel met regelventiel, dichte	486-01-20
cel, (oplaadbare)	486-01-02
celbak	486-02-20
celverbinder	486-02-31
cyclus	486-03-20

D

deksel	486-02-24
dichte cel met regelventiel	486-01-20
drooggeladen batterij (accu)	486-01-23
druppelladen	486-04-06
duurzaamheid, (gedefinieerde)	486-03-30

E

eerste lading	486-04-08
eerste-uitrustingsbatterij	486-04-12
eindlaadspanning	486-03-19
eindlaadstroom	486-03-07
eindontlaadspanning	486-03-04
eindpool	486-02-16
elektrische accumulator	486-01-01
elektrolyt	486-02-16
elektrolytretentie	486-03-36
energie (van een batterij)	486-03-02
energie (van een accumulator)	486-03-02

F

Fauré-plaat	486-02-07
-------------------	-----------

G

gasdichte cel	486-01-21
gassen, (het)	486-03-24
gebruik, batterij voor specifiek	486-01-16
geleegde geladen batterij (accu)	486-01-25
geleegde ontladen batterij (accu)	486-01-28
gemiddelde spanning	486-03-18
gepasteerde plaat	486-02-07
gesinterde plaat	486-02-10
ge vulde geladen batterij (accu)	486-01-24
ge vulde ontladen batterij (accu)	486-01-27
gietsmassa	486-02-25

H

hermetisch gesloten cel	486-01-22
-------------------------------	-----------

I

in bedrijf stellen	486-03-28
inwendige weerstand, schijnbare	486-03-25

K

kantelbare cel	486-01-19
kortsluitstroom	486-03-26
kritische temperatuur	486-03-13

L

laadfactor	486-03-08
laden (van een batterij)	486-01-11
laden bij constante spanning	486-04-02
laden met constante spanning en begrensde stroom	486-04-03
laden met constante stroom	486-04-01
ladingsopneming	486-03-32
ladingspatroon	486-03-06
ladingsregime	486-03-06
levensduur	486-03-23
levensduur, technische	486-03-30
lood (zwavelzuur) batterij	486-01-04
loodaccu	486-01-04

M

materiaal, actief	486-02-01
meetcel	486-04-14
monoblokaccu	486-01-17
monoblokak	486-02-21
monoblokaccu	486-01-17

N

negative (eind) pool	486-02-18
negatieve plaat	486-02-04
nikkel-cadmiumbatterij	486-01-07
nikkel-ijzerbatterij	486-01-06

nikkel-zinkbatterij	486-01-10
niveauijzer	486-02-29
nominale (batterij) spanning	486-01-15
nominale capaciteit	486-03-21
noodstroombatterij	486-04-11
nullaastspanning	486-01-14

O

omgevingstemperatuur	486-03-12
ompolen	486-01-13
onderhoudsvrije batterij (accu)	486-01-31
ongeformeerde batterij (accu)	486-01-29
ongevulde geladen batterij	486-01-23
ongevulde ontladen batterij (accu)	486-01-26
ontlaadspanning	486-03-16
ontladen	486-01-12
ontladingspatroon	486-03-03
ontladingsregime	486-03-03
ontluchtingsdop	486-02-26
open cel	486-01-18
open spanning	486-01-14
oplaadbare alkalische batterij	486-01-05
oplaadbare batterij	486-01-03
oplaadbare cel	486-01-02
overladen	486-03-35

P

pakketjesplaat	486-02-09
peilindicator	486-02-29
plaat (van een batterij)	486-02-02
plaat met groot oppervlak	486-02-05
Planté-plaat	486-02-05
platengroep	486-02-12
platenpaar (van een batterij)	486-02-11
platenpakket	486-02-15
pool, (eind)-	486-02-16
positieve (eind) pool	486-02-17
positieve plaat	486-02-03

R

randisolator	486-02-23
rendement, Ah-	486-03-09
rendement, Wh-	486-03-10
reservebatterij (accu)	486-01-30
roosterplaat	486-02-06

S

schijnbare inwendige weerstand	486-03-25
separator	486-02-14
slibschot	486-02-22
snelladen	486-04-04
spanning, nominale (batterij)-	486-01-15
spanningszak	486-03-38
spatplaat	486-02-30
specifieke kenmerken	486-03-05
startvermogen	486-03-31
stof, actieve	486-02-01
stop, vlamkerende	486-02-28

T

technische levensduur	486-03-30
temperatuur, kritische	486-03-13
temperatuurcoëfficiënt van de EMK	486-03-14
temperatuurcoëfficiënt van de capaciteit	486-03-15
thermal runaway	486-03-34
toegekende capaciteit	486-03-22
toepassing, batterij voor omschreven	486-01-16
tweetrapsladen	486-04-07

V

ventiel	486-02-27
vereffeningsladen	486-04-05
vervangingsbatterij	486-04-13
vlamkerende stop	486-02-28
volledig geladen toestand (doorgeladen)	486-03-37

W

weerstand, schijnbare inwendige	486-03-25
Wh-rendement	486-03-10

Z

zelfontlading (verlies van lading)	486-03-27
zilver-cadmiumbatterij	486-01-09
zilver-zinkbatterij	486-01-08

SKOROWIDZ

A

akumulator bezobsługowy	486-01-31
akumulator elektryczny	486-01-01
akumulator naładowany napelniony	486-01-24
akumulator naładowany suchy	486-01-23
akumulator naładowany wysączony	486-01-25
akumulator nieformowany suchy	486-01-29
akumulator niklowo-cynkowy	486-01-10
akumulator niklowo-kadmowy	486-01-07
akumulator niklowo-żelazowy	486-01-06
akumulator określonego przeznaczenia	486-01-16
akumulator ołowiowy	486-01-04
akumulator rezerwowy	486-01-30
akumulator srebrowo-cynkowy	486-01-08
akumulator srebrowo-kadmowy	486-01-09
akumulator wyładowany napelniony	486-01-27
akumulator wyładowany suchy	486-01-26
akumulator wyładowany wysączony	486-01-28
akumulator zasadowy	486-01-05

B

bateria (akumulatorowa)	486-01-03
bateria bezpieczeństwa	486-04-11
bateria buforowa	486-04-09
bateria monoblokowa	486-01-17
bateria pierwszego wyposażenia	486-04-12
bateria rezerwowa (ładowana w czasie pracy)	486-04-10
bateria w pracy buforowej	486-04-09
bateria zamienna	486-04-13
blok (akumulatorowy)	486-02-21

C

cykl (rozładowanie-ładowanie lub ładowanie- rozładowanie)	486-03-20
--	-----------

E

elektrolit	486-02-19
energia akumulatora	486-03-02

G

gazowanie	486-03-24
-----------------	-----------

I

izolator boczny	486-02-23
-----------------------	-----------

K

kabel połączeniowy (akumulatorowy)	486-02-32
końcówka (akumulatorowa)	486-02-16
końcówka dodatnia	486-02-17
końcówka ujemna	486-02-18
korek (akumulatorowy)	486-02-26
korek przeciwzapłonowy	486-02-28
korek zaworowy (akumulatorowy)	486-02-27

L

ładowanie (akumulatora)	486-01-11
ładowanie dwustopniowe	486-04-07
ładowanie konserwacyjne	486-04-06
ładowanie modyfikowane przy stałym napięciu	486-04-03
ładowanie pierwsze	486-04-08
ładowanie przy stałym napięciu	486-04-02
ładowanie przy stałym prądzie	486-04-01
ładowanie wyrównawcze	486-04-05
łącznik międzyogniowy	486-02-31

M

masa czynna	486-02-01
masa użytkowa	486-03-29
masa zalewowa	486-02-25

N

naczynie (akumulatorowe)	486-02-20
napięcie bez obciążenia	486-01-14
napięcie końcowe ładowania (akumulatora)	486-03-19
napięcie końcowe wyładowania	486-03-04
napięcie początkowe (akumulatora)	486-03-17
napięcie pod obciążeniem (akumulatora)	486-03-16
napięcie średnie (akumulatora)	486-03-18
napięcie znamionowe (akumulatora)	486-01-15

O

odporność	486-03-30
ogniwo (akumulatorowe)	486-01-02
ogniwo hermetyczne	486-01-22
ogniwo kontrolne	486-04-14
ogniwo niewylewne	486-01-19
ogniwo otwarte	486-01-18
ogniwo pilotowe	486-04-14
ogniwo szczelne z zaworem	486-01-20
ogniwo szczelnie zamknięte	486-01-21

P

para płyt	486-02-11
plyta (akumulatorowa)	486-02-02
plyta dodatnia	486-02-03
plyta Faure' a	486-02-07
plyta kieszonkowa	486-02-09
plyta kratkowa	486-02-06
plyta pastowana	486-02-06
plyta Plantégo	486-02-05
plyta rurkowa	486-02-08
plyta spiekana	486-02-10
plyta ujemna	486-02-04
plyta wielkopowierzchniowa	486-02-05
podładowanie	486-04-04
podstawa (akumulatora stacjonarnego)	486-02-36
pojemność akumulatora	486-03-01
pojemność przypisana (akumulatora)	486-03-22
pojemność znamionowa (akumulatora)	486-03-21
prąd ładowania	486-03-06
prąd ładowania końcowy	486-03-07
prąd wyładowania	486-03-03
prąd zwarcowy	486-03-26

progi	486-02-22
przebiegunowanie (akumulatora)	486-01-13
przekładka ochronna	486-02-30
przeladowanie	486-03-35

R

rezystancja pozorna wewnętrzna (akumulatora)	486-03-25
rozbieg ciepły	486-03-34
rozpórka	486-02-13
rusztowanie akumulatorowe	486-02-37

S

samowyladowanie	486-03-27
separator	486-02-14
skrzynia baterijna	486-02-34
skrzynia klatkowa	486-02-35
sprawność elektryczna (akumulatora)	486-03-09
sprawność energetyczna (akumulatora)	486-03-10
stan pełnego naładowania	486-03-37
stojak akumulatorowy	486-02-37

T

temperatura krytyczna (akumulatora)	486-03-13
temperatura otoczenia (akumulatora)	486-03-12

temperatura początkowa (akumulatora)	486-03-11
trwałość użytkowa	486-03-23

U

uruchomienie (instalacji akumulatorowej)	486-03-28
uskok napięcia początkowego	486-03-38

W

wieczko	486-02-24
wskaźnik energetyczny	486-03-05
wskaźnik poziomu elektrolitu	486-02-29
współczynnik ładowania	486-03-08
współczynnik temperaturowy pojemności	486-03-15
współczynnik temperaturowy napięcia bez obciążenia	486-03-14
wyladowanie (akumulatora)	486-01-12

Z

zacisk (kabla przyłączeniowego)	486-02-33
zdolność przyjmowania ładunku	486-03-32
zdolność rozruchowa	486-03-31
zdolność zachowania elektrolitu	486-03-36
zdolność zachowania ładunku	486-03-33
zespół płyt jednakowo biegunowych	486-02-12
zestaw płyt (akumulatorowych)	486-02-15

INDEX

A

aktiverbart batteri	486-01-30
aktivt material	486-02-01
(laddningsbart) alkaliskt batteri	486-01-05

B

(laddningsbart) batteri	486-01-03
batterifundament	486-02-36
batterikabel	486-02-32
batterikapacitet	486-03-01
batterilåda	486-02-35
batteriställning	486-02-37
batteritråg	486-02-34
batterivikt	486-03-29
begynnelsepänning	486-03-17
begynnelsestemperatur	486-03-11
beständighet	486-03-30
blybatteri	486-01-04
bottenprisma	486-02-22
buffertbatteri	486-04-09

C

(laddningsbar) cell	486-01-02
cellförbindning	486-02-31
cellkärl	486-02-20
cykel	486-03-20

D

distanselement	486-02-13
----------------------	-----------

E

elektrodpatta	486-02-02
elektrokemisk cell	486-01-01
elektrolyt	486-02-19
elektrolythållningsförmåga	486-03-36
energiverkningsgrad	486-03-10
ersättningsbatteri	486-04-13

F

Faure-platta	486-02-07
fickplatta	486-02-09
flamspärrande ventil	486-02-28
fulladdat	486-03-37
FV-cell	486-01-18
fyllt och laddat batteri	486-01-24
fyllt oladdat batteri	486-01-27

G

gasning	486-03-24
gastät cell	486-01-22
gruppkärl	486-02-21
gruppkärlsbatteri	486-01-17

H

hålladdat batteri	486-04-10
-------------------------	-----------

I

I-laddning	486-04-01
idrifttagning	486-03-28
initialladdning	486-04-08
inre resistans	486-03-25
IU-laddning	486-04-03

K

kantisolator	486-02-23
(batteri)kapacitet	486-03-01
kapacitetsverkningsgrad	486-03-09
konserverat batteri	486-01-25
konstantspänningsladdning	486-04-02
konstantströmsladdning	486-04-01
kortslutningsström	486-03-26
kritisk temperatur	486-03-13

L

laddning	486-01-11
laddningsbar cell	486-01-02
laddningsbart alkaliskt batteri	486-01-05
laddningsbart batteri	486-01-03
laddningsfaktor	486-03-08
laddningshållning	486-03-33
laddningsmottaglighet	486-03-32
laddningsslutspänning	486-03-19
laddningsslutström	486-03-07
laddningsström	486-03-06
lim	486-02-25
livslängd	486-03-23
lock	486-02-24
läckfri cell	486-01-19

M

medelspänning	486-03-18
minuspol	486-02-18
märkkapacitet	486-03-22

N

negativ platta	486-02-04
negativ pol	486-02-18
nickel-järnbatteri	486-01-06
nickel-kadmiumbatteri	486-01-07
nickel-zinkbatteri	486-01-10
nivåindikator	486-02-29
nominell kapacitet	486-03-21
nominell spänning	486-01-15

O

oformerat torrt batteri	486-01-29
omgivningstemperatur	486-03-12
originalbatteri	486-04-12

P

pasterad platta	486-02-06
pilotcell	486-04-14
Planté-platta	486-02-05
(elektrod)platta	486-02-02
plattgrupp	486-02-12
plattpaket	486-02-15
plattpar	486-02-11
pluspol	486-02-17
pol	486-02-16
polsko	486-02-33
poluttag	486-02-33
polvändning	486-01-13
positiv platta	486-02-03
positiv pol	486-02-17

R

reglerventil	486-02-27
reservkraftsbatteri	486-04-11
rörplatta	486-02-08

S

sekundärbatteri	486-01-03
separator	486-02-14
separatorskydd	486-02-30
silver-kadmiumbatteri	486-01-09
silver-zinkbatteri	486-01-08
sintrad platta	486-02-10
självurladdning	486-03-27
sluten cell	486-01-21
slutspänning	486-03-04
snabbladdning	486-04-04
spänningssäck	486-03-38
startförmåga	486-03-31
ström- och spänningsbegränsad laddning	486-04-03

T

temperaturkoefficient för kapacitet	486-03-15
temperaturkoefficient för vilospänning	486-03-14
termisk rusning	486-03-34
tillgänglig energi	486-03-02
torrladdat batteri	486-01-23
torrt oladdat batteri	486-01-26
tvåstegsladdning	486-04-07
tömt oladdat batteri	486-01-28

U

U-laddning	486-04-02
underhållsfritt batteri	486-01-31
underhållsladdning	486-04-06
urladdning	486-01-12
urladdningsspänning	486-03-16
urladdningsström	486-03-03
utjämningsladdning	486-04-05

V

ventil	486-02-26
ventilerad cell	486-01-18
ventilreglerad cell	486-01-20
vilospänning	486-01-14
VR-cell	486-01-20

Ö

överladdning	486-03-35
övertrycksventil	486-02-27

Liste des fascicules du VEI

(Publication 50 de la CEI)

- 50(00) (1979) Index général du Vocabulaire Electrotechnique International.
 50(30) (1957) Traction électrique.
 50(31) (1959) Signalisation et appareils de sécurité pour chemins de fer.
 50(55) (1970) Télégraphie et téléphonie.
 50(60) (1970) Radiocommunications.

et, avec la nouvelle numérotation à trois chiffres :

- 50(101) (1977) Mathématiques.
 50(111-01) (1982) Physique et chimie. Section 111-01 — Notions physiques.
 50(111-02) (1984) Physique et chimie. Section 111-02 — Notions électrochimiques.
 50(111-03) (1977) Physique et chimie. Section 111-03 — Notions relatives aux grandeurs et aux unités.
 50(121) (1978) Electromagnétisme.
 50(131) (1978) Circuits électriques et magnétiques. Modification n° 1 (1984).
 50(131A) (1982) Premier complément.
 50(151) (1978) Dispositifs électriques et magnétiques.
 50(161) (1990) Compatibilité électromagnétique.
 50(191) (1990) Sûreté de fonctionnement et qualité de service.
 50(212) (1990) Isolants liquides, solides et gazeux.
 50(221) (1990) Matériaux et composants magnétiques.
 50(301, 302, 303) (1983) Termes généraux concernant les mesures en électricité — Instruments de mesurage électriques — Instruments de mesurage électroniques.
 50(321) (1986) Transformateurs de mesure.
 50(351) (1975) Commande et régulation automatiques. Modification n° 1 (1978).
 50(371) (1984) Téléconduite.
 50(391) (1975) Détection et mesure par voie électrique des rayonnements ionisants.
 50(392) (1976) Instrumentation nucléaire — Complément au Chapitre 391.
 50(411) (1973) Machines tournantes.
 50(421) (1990) Transformateurs de puissance et bobines d'inductance.
 50(426) (1990) Matériel électrique pour atmosphères explosives.
 50(431) (1980) Transducteurs magnétiques.
 50(436) (1990) Condensateurs de puissance.
 50(441) (1984) Appareillage et fusibles.
 50(446) (1983) Relais électriques.
 50(448) (1986) Protection des réseaux d'énergie.
 50(461) (1984) Câbles électriques.
 50(466) (1990) Lignes aériennes.
 50(471) (1984) Isolateurs.
 50(486) (1991) Eléments et batteries d'accumulateurs.
 50(521) (1984) Dispositifs à semi-conducteurs et circuits intégrés.
 50(531) (1974) Tubes électroniques.
 50(541) (1990) Circuits imprimés.
 50(551) (1982) Electronique de puissance.
 50(561) (1991) Dispositifs piézoélectriques pour la stabilisation des fréquences et le filtrage.
 50(581) (1978) Composants électromécaniques pour équipements électroniques.
 50(601) (1985) Production, transport et distribution de l'énergie électrique — Généralités.
 50(602) (1983) Production, transport et distribution de l'énergie électrique — Production.
 50(603) (1986) Production, transport et distribution de l'énergie électrique — Planification et conduite des réseaux.
 50(604) (1987) Production, transport et distribution de l'énergie électrique — Exploitation.
 50(605) (1983) Production, transport et distribution de l'énergie électrique — Postes.
 50(691) (1973) Tarification de l'électricité.

(Suite au verso)

List of IEC booklets

(IEC Publication 50)

- 50(00) (1979) International Electrotechnical Vocabulary.
 50(30) (1957) Electric traction.
 50(31) (1959) Signalling and security apparatus for railways.
 50(55) (1970) Telegraphy and telephony.
 50(60) (1970) Radiocommunications.

and with the new three-digit chapter numbering :

- 50(101) (1977) Mathematics.
 50(111-01) (1982) Physics and chemistry. Section 111-01 — Physical concepts.
 50(111-02) (1984) Physics and chemistry. Section 111-02 — Electrochemical concepts.
 50(111-03) (1977) Physics and chemistry. Section 111-03 — Concepts related to quantities and units.
 50(121) (1978) Electromagnetism.
 50(131) (1978) Electric and magnetic circuits. Amendment No. 1 (1984).
 50(131A) (1982) First supplement.
 50(151) (1978) Electrical and magnetic devices.
 50(161) (1990) Electromagnetic compatibility.
 50(191) (1990) Dependability and quality of service.
 50(212) (1990) Insulating liquids, solids and gases.
 50(221) (1990) Magnetic materials and components.
 50(301, 302, 303) (1983) General terms on measurements in electricity — Electrical measuring instruments — Electronic measuring instruments.
 50(321) (1986) Instrument transformers.
 50(351) (1975) Automatic control. Amendment No. 1 (1978).
 50(371) (1984) Telecontrol.
 50(391) (1975) Detection and measurement of ionizing radiation by electric means.
 50(392) (1976) Nuclear instrumentation — Supplement to Chapter 391.
 50(411) (1973) Rotating machines.
 50(421) (1990) Power transformers and reactors.
 50(426) (1990) Electrical apparatus for explosive atmospheres.
 50(431) (1980) Transducers.
 50(436) (1990) Power capacitors.
 50(441) (1984) Switchgear, controlgear and fuses.
 50(446) (1983) Electrical relays.
 50(448) (1986) Power system protection.
 50(461) (1984) Electric cables.
 50(466) (1990) Overhead lines.
 50(471) (1984) Insulators.
 50(486) (1991) Secondary cells and batteries.
 50(521) (1984) Semi-conductor devices and integrated circuits.
 50(531) (1974) Electronic tubes.
 50(541) (1990) Printed circuits.
 50(551) (1982) Power electronics.
 50(561) (1991) Piezoelectric devices for frequency control and selection.
 50(581) (1978) Electromechanical components for electronic equipment.
 50(601) (1985) Generation, transmission and distribution of electricity — General.
 50(602) (1983) Generation, transmission and distribution of electricity — Generation.
 50(603) (1986) Generation, transmission and distribution of electricity — Power system planning and management.
 50(604) (1987) Generation, transmission and distribution of electricity — Operation.
 50(605) (1983) Generation, transmission and distribution of electricity — Substations.
 50(691) (1973) Tariffs for electricity.
 50(701) (1986) Telecommunications, channels and networks.

(Continued overleaf)

Liste des fascicules du VEI

(Publication 50 de la CEI)

- 50(701) (1986) Télécommunications, voies et réseaux.
- 50(702) (1991) Oscillations, signaux et dispositifs associés.
- 50(704) (1991) Transmissions.
- 50(712) (1991) Antennes.
- 50(714) (1991) Commutation et signalisation (en télécommunication).
- 50(721) (1991) Télégraphie, télécopie et communications de données.
- 50(722) (1991) Téléphonie.
- 50(725) (1982) Radiocommunications spatiales.
- 50(726) (1982) Lignes de transmission et guides d'ondes.
- 50(731) (1991) Télécommunications par fibres optiques.
- 50(801) (1991) Acoustique et électroacoustique.
- 50(806) (1975) Enregistrement et lecture du son et des images.
- 50(806A) (1984) Premier complément.
- 50(811) (1991) Traction électrique.
- 50(826) (1982) Installations électriques des bâtiments.
- 50(841) (1983) Electrothermie industrielle.
- 50(845) (1987) Eclairage.
- 50(851) (1991) Soudage électrique.
- 50(881) (1983) Radiologie et physique radiologique.
- 50(901) (1973) Magnétisme.
- 50(901A) (1975) Premier complément.
- 50(901B) (1978) Deuxième complément.
- 50(902) (1973) Perturbations radioélectriques.

Publication 50(486)

List of IEC booklets

(IEC Publication 50)

- 50(702) (1991) Oscillations, signals and related devices.
- 50(704) (1991) Transmission.
- 50(712) (1991) Antennas.
- 50(714) (1991) Switching and signalling (in telecommunications).
- 50(721) (1991) Telegraphy, facsimile and data communication.
- 50(722) (1991) Telephony.
- 50(725) (1982) Space radiocommunications.
- 50(726) (1982) Transmission lines and waveguides.
- 50(731) (1991) Optical fibre communication.
- 50(801) (1991) Acoustics and electro-acoustics.
- 50(806) (1975) Recording and reproduction of sound and video.
- 50(806A) (1984) First supplement.
- 50(811) (1991) Electrical traction.
- 50(826) (1982) Electrical installations of buildings.
- 50(841) (1983) Industrial electroheating.
- 50(845) (1987) Lighting.
- 50(851) (1991) Electric welding.
- 50(881) (1983) Radiology and radiological physics.
- 50(901) (1973) Magnetism.
- 50(901A) (1975) First supplement.
- 50(901B) (1978) Second supplement.
- 50(902) (1973) Radio interference.

PRINTED IN FRANCE

Computer typesetting and printing by Imprimerie de Montligeon
61400 La Chapelle Montligeon