Annexe 1

Document ressource

Cahier des charges du cabinet Marchand & Associés

Activité : Documenter le réseau d'un cabinet · BTS CIEL option A

ClientCabinet Marchand & Associés (fictif)
RéférenceCDC-RES-014
Version1.0

1. Présentation du projet

Le cabinet d'expertise comptable Marchand & Associés (22 salariés) a fait installer un nouveau réseau informatique dans ses locaux. Les travaux sont terminés. Avant la recette, le cabinet demande à son prestataire un dossier de documentation : un schéma physique, un schéma logique et un plan d'adressage.

Le cabinet héberge aussi un portail client, accessible depuis Internet, sur un serveur dédié.

2. Existant

2.1 Les locaux

Local	Baie	Usage
Local technique	A	Pare-feu, serveurs et switchs de cœur
Bureaux comptabilité	B	12 postes de travail
Accueil et salle de réunion	C	4 postes de travail et le Wi-Fi du personnel

2.2 Les équipements

Repère	Équipement	Rôle	Emplacement
Internet	Réseau de l'opérateur	Accès Internet du cabinet	Extérieur
FW-01	Pare-feu	Filtre et route les échanges entre toutes les zones	Local technique, baie A
SW-SRV	Switch L2	Raccorde les serveurs internes	Local technique, baie A
SW-CORE	Switch L2	Cœur du réseau des postes	Local technique, baie A
SRV-AD	Serveur	Active Directory, DNS, DHCP	Local technique, baie A
SRV-FIC	Serveur	Partage de fichiers et sauvegardes	Local technique, baie A
SRV-WEB	Serveur	Portail client, accessible depuis Internet	Local technique, baie A
SW-ACC-01	Switch L2	Accès des postes de la comptabilité	Bureaux comptabilité, baie B
Postes compta	12 postes de travail	Postes des comptables	Bureaux comptabilité
SW-ACC-02	Switch L2	Accès des postes de l'accueil et du Wi-Fi	Accueil et salle de réunion, baie C
Postes accueil	4 postes de travail	Accueil et salle de réunion	Accueil et salle de réunion
AP-01	Point d'accès Wi-Fi	Wi-Fi du personnel	Accueil et salle de réunion

2.3 Les liaisons

N°	Extrémité 1	Extrémité 2	Type de lien
L1	Internet	FW-01 · Gi0/0	Fibre
L2	FW-01 · Gi0/1	SRV-WEB · eth0	Cuivre
L3	FW-01 · Gi0/2	SW-SRV · Gi0/1	Cuivre
L4	FW-01 · Gi0/3	SW-CORE · Gi0/1	Cuivre
L5	SW-SRV · Gi0/2	SRV-AD · eth0	Cuivre
L6	SW-SRV · Gi0/3	SRV-FIC · eth0	Cuivre
L7	SW-CORE · Gi0/2	SW-ACC-01 · Gi0/1	Fibre
L8	SW-CORE · Gi0/3	SW-ACC-02 · Gi0/1	Fibre
L9	SW-ACC-01 · Fa0/1 à Fa0/12	Postes compta	Cuivre
L10	SW-ACC-02 · Fa0/1 à Fa0/4	Postes accueil	Cuivre
L11	SW-ACC-02 · Fa0/24	AP-01	Cuivre

2.4 Les réseaux IP

Zone	Réseau	Remarque
WAN	203.0.113.0/30	Lien avec l'opérateur (adresses fictives)
DMZ	172.16.100.0/24	Serveur accessible depuis Internet
SERVEURS	172.16.10.0/24	Serveurs internes
POSTES	172.16.20.0/24	Postes fixes et Wi-Fi du personnel

3. Besoins

N°	Besoin
B1	Un schéma physique : locaux, baies, équipements, liaisons (type et ports)
B2	Un schéma logique : zones, adresses réseau, passerelles, adresses des équipements
B3	Un plan d'adressage résumant les réseaux du cabinet
B4	Des documents lisibles par un technicien qui ne connaît pas le réseau

4. Exigences techniques

N°	Exigence	Priorité
EX-01	FW-01 est le seul point de passage entre Internet, la DMZ, les serveurs internes et les postes.	Obligatoire
EX-02	SRV-WEB est seul dans la DMZ et raccordé directement à FW-01.	Obligatoire
EX-03	Les serveurs internes et les postes sont dans deux réseaux IP distincts.	Obligatoire
EX-04	Le routage entre les zones est assuré par FW-01. L'installation ne comporte ni routeur, ni switch L3.	Obligatoire
EX-05	Les liaisons entre deux baies différentes sont en fibre optique, ainsi que le lien de l'opérateur. Les autres liaisons sont en cuivre.	Obligatoire
EX-06	Les postes fixes et AP-01 partagent le réseau POSTES.	Obligatoire
EX-07	Sur chaque réseau interne, FW-01 prend l'adresse .1 (passerelle). SRV-WEB prend .10 dans la DMZ ; SRV-AD prend .10 et SRV-FIC .11 dans SERVEURS ; AP-01 prend .5 dans POSTES. Les postes reçoivent leur adresse par DHCP (plage .50 à .200).	Obligatoire
EX-08	Sur le réseau WAN, l'opérateur utilise la première adresse utilisable et FW-01 la seconde.	Obligatoire
EX-09	Les documents respectent les conventions vues en cours : symboles, noms, légende, cartouche.	Souhaitée

5. Contraintes

- Les noms des équipements (repères) doivent être repris exactement.
- Les deux schémas sont réalisés dans un seul fichier draw.io, sur deux pages.
- Aucun mot de passe ni secret ne figure sur les documents.
- Toutes les données de ce cahier des charges sont fictives.