Q-StaR: A Quasi-Static Routing Scheme for NoCs

本報告以更精簡、易讀的方式整理論文重點，並加入更清楚的視覺層次與技術分析。

論文資訊

題目	Q-StaR: A Quasi-Static Routing Scheme for NoCs
作者	Yang Zhang、Yiren Zhao、Xu Wang、Fengyuan Ren
來源	arXiv:2603.10637，分析版本為 v1
日期	2026 年 3 月 11 日
核心想法	以離線負載趨勢推斷來指導低成本的在線路由決策。

NoC 路由 · 2D Mesh · 負載均衡 · 準靜態設計

重點數據

吞吐量
+42.9%
在 uniform 流量下，相較 XY 路由的提升。

平均延遲
−86.4%
由 149.6 降至 20.4 cycles。

最大延遲
−95.3%
由 572 降至 27 cycles。

1. Executive Summary

Q-StaR 針對 NoC 中「靜態路由簡單但效能有限，自適應路由有效但成本高」的矛盾提出折中方案。其核心主張是： 與其在運行時持續追蹤擁塞，不如離線推斷長期負載趨勢，再用極低成本的方式在運行時套用。

主要貢獻：以 `N-Rank` 預測節點負載趨勢，再由 `BiDOR` 在 XY 與 YX 兩條 最小路徑間做選擇，使路由具備近似自適應的負載感知能力。

方法特色：重計算發生在離線階段，運行時只需位圖查詢，因此保留了決定性路由的簡潔性與可驗證性。

結果總結：論文報告在吞吐與延遲上皆有顯著提升，說明準靜態工作負載知識確實可以轉化為實際效益。

2. Introduction

背景：2D Mesh 與 DOR 在 NoC 中被廣泛採用，原因在於實作簡單、無死鎖分析直接、封包順序穩定， 非常符合 SoC 對成本與可預測性的要求。

問題：DOR 不考慮實際流量分布，當流量偏斜或形成熱點時，部分鏈路與路由器會持續過載， 造成吞吐下降與延遲惡化。

動機：作者認為負載並非完全隨機，而是受拓撲與工作負載通信模式約束。如果能掌握這些較慢變化的資訊， 就有機會在不引入高昂運行時成本的情況下，改善路由品質。

3. Key Methods

N-Rank

目標：估計哪些節點在長時間尺度下更容易形成高負載。

做法：利用拓撲與流量矩陣建立演化模型，模擬流量的注入、轉移與排出，並將節點的累積承載量記為 `w_NR`。

有效原因：它抓住的是結構性負載趨勢，而不是瞬時擁塞雜訊，因此非常適合準靜態路由。

更具體地說，N-Rank 試圖回答的是一個預測問題：若流量持續遵循既有通信模式，哪些路由器最可能在長時間尺度上累積轉發壓力。 它不是在運行時直接量測擁塞，而是根據拓撲連接關係，以及某一 source-destination pair 是否可能在不繞路的前提下經過某條 信道，來推導長期的空間負載分布。這一點很關鍵，因為它使方法能在不引入昂貴在線監測邏輯的前提下，仍然掌握負載熱點的結構性來源。

因此，`w_NR` 並不是瞬時佇列長度的替代物，而是對節點長期受壓程度的摘要。這種設計思路說明了為什麼 Q-StaR 能保持簡潔：它不試圖追蹤所有短時波動，而是專注於反映那些會反覆出現的擁塞區域。

BiDOR

目標：把節點級的負載估計轉化為實際路徑選擇。

做法：對每個 source-destination pair，比較 XY 與 YX 路徑上的 `w_NR` 總和， 並離線保存較佳選擇。

有效原因：運行時只需查位圖，因此控制路徑非常輕量，同時又能避開結構性熱點區域。

BiDOR 可以視為 Q-StaR 的執行層。當 N-Rank 已經為各節點賦予相對成本後，BiDOR 便在 2D Mesh 中可用的兩條 最小維序路徑之間做比較，選出累積壓力較低者。這是一種很克制的「適應性」設計：它不是根據瞬時擁塞對每個封包做即時反應， 但又比固定 XY 路由更有資訊基礎，因為其路徑選擇已經納入了拓撲與流量結構所帶來的長期負載知識。

論文還透過兩個隔離的虛通道來承載 XY 與 YX 流量，這個設計在技術上很重要。它既維持了無死鎖特性，也避免讓控制邏輯 變得複雜。結果是，BiDOR 在保留決定性路由可預測性的同時，仍能更有效地將流量導離反覆出現的熱點區域。