Guía de Usuario

Sistema de Control de Stock

Kaptar Technologies / GreenKeeper Iberia

Enero 2026

Índice

1. Vista General del Sistema
2. Interpretar los Estados del Stock
3. Cuándo y Cuánto Pedir
4. Formularios del Sistema

1. Vista General del Sistema

El sistema de control de stock está compuesto por varias tablas interconectadas en Airtable:

Tabla	Para qué sirve
Stock	Ver el inventario actual de todas las materias primas y productos
Entradas de Productos y MP	Registros de llegadas de material y fabricación de registradores
Pedidos_Registradores	Pedidos de clientes (el consumo se calcula automáticamente)
Productos y MP	Configuración del BOM (qué materiales lleva cada producto)

1.1 La Tabla Stock

Esta es la tabla principal para el día a día. Los campos más importantes son:

Campo	Qué significa
Estado	🟢 OK / 🟡 Bajo / 🔴 Crítico / ⚫ Agotado
Stock Actual	Unidades disponibles ahora mismo
Consumo Mensual	Media de uso en los últimos 3 meses (se calcula solo)
Punto de Reorden	Cuando el stock baja de este número, hay que pedir
Días de Inventario	Cuántos días de producción aguanta el stock actual
Cantidad a Pedir	Cuántas unidades pedir para volver a nivel óptimo

2. Interpretar los Estados del Stock

Estado	Significado	Qué hacer
🟢 OK	Stock por encima del punto de reorden	Nada. Todo bien.
🟡 Bajo	Stock por debajo del punto de reorden pero aún hay margen	Planificar pedido esta semana. Revisar con proveedor.
🔴 Crítico	Stock por debajo del 50% del punto de reorden	¡Pedir urgente! Riesgo de parar producción.
⚫ Agotado	Stock a cero	Pedir inmediatamente. Avisar a producción.

2.1 Ejemplo Práctico

Ejemplo: Placa registradores single use T
• Stock Actual: 1,881 unidades
• Consumo Mensual: 2,637 unidades
• Punto de Reorden: 3,956 unidades
• Días de Inventario: 21 días
• Estado: 🔴 Crítico
• Cantidad a Pedir: 4,053 unidades

Interpretación: Quedan placas para unos 21 días, pero el lead time es 30 días. Hay que pedir YA unas 4,000 placas para no quedarse sin stock.

3. Cuándo y Cuánto Pedir

3.1 Regla General

👉 **Pedir cuando: Días de Inventario < Lead Time del proveedor**

3.2 Lead Times por Tipo de Material

Material	Lead Time	Proveedor
Componentes China (STM32, resistencias...)	14 días	JLCPCB / Lingto
Placas PCB (T, Congelados, T&H)	30 días	JLCPCB
Carcasas (superior e inferior)	60 días	Micromolds (Lituania)
Baterías CR2032 / CR2450	15 días	General Electronics
Pegatinas, hojas IATA, fundas	7 días	Alfavigar / Embalando
Cajas, bolsas	60 días	Dongguan (China)

3.3 Vista Rápida: Lista de Compras

En Airtable, usa la vista "Lista de Compras" (o créala) con estos filtros:

1. Filtro: Cantidad a Pedir > 0
2. Ordenar por: Días de Inventario (de menor a mayor)
3. Agrupar por: Proveedor o Ubicación Stock

Esta vista muestra exactamente qué hay que pedir, cuánto, y en qué orden de prioridad.

4. Formularios del Sistema

Todos los registros se realizan a través de formularios de Airtable. Esto asegura que los datos se introduzcan de forma consistente y que las automatizaciones funcionen correctamente.

4.1 Formulario de Pedidos de Clientes

Se utiliza para registrar nuevos pedidos de clientes.

Campo	Qué introducir
Identificador	Código del pedido (ej: PE2026009)
Producto	GKLog KTR TEMPERATURA / CONGELADOS / T&H
Cantidad del Producto	Número de unidades pedidas
Cliente	Nombre del cliente
Programación	Configuración del registrador (ej: 90 días)
Fecha Fabricación	Fecha de salida de fábrica (cuando se contabiliza como venta)

💡 *El consumo mensual se calcula automáticamente a partir de los pedidos registrados con este formulario.*

4.2 Formulario de Entrada de Material

Se utiliza cuando llega material del proveedor al almacén.

Campo	Qué introducir
Cantidad	Número de unidades que han llegado
Nombre de Materia Prima	Seleccionar el material de la lista
Información entrada	(Opcional) Notas: nº albarán, incidencias, etc.

✅ *Al enviar el formulario, el Stock Actual se actualiza automáticamente.*

4.3 Formulario de Fabricación de Registradores

Se utiliza cuando se fabrican registradores. El sistema automáticamente:

- SUMA los registradores fabricados al stock de producto terminado
- RESTA las materias primas utilizadas del almacén de España

Campo	Qué introducir
Cantidad	Número de registradores fabricados
Nombre de Materia Prima	SINGLE USE T / SINGLE USE FROZEN / SINGLE USE T&H
Persona Fabricación	Nora / Carmen
Número de Serie Inicial	Primer número de serie del lote
Número de Serie Final	Último número de serie del lote
Lote Placas	Identificador del lote de placas usado (P0, P1, P2...)
Lote Baterías	Identificador del lote de baterías usado (B0, B1...)
Programación	Configuración: "90 days - No alarms - No Delay"

¿Qué se resta automáticamente?

Solo materiales del almacén de España. Los componentes de China (STM32, resistencias, etc.) NO se restan porque ya se consumieron al fabricar las placas en JLCPCB.

SE RESTA (España)	NO SE TOCA (China)
Carcasa superior e inferior	STM32L412KBU6
Placa PCB correspondiente	Resistencias, diodos, transistores
Batería (CR2032 o CR2450)	SHT40 (sensor T&H)
Pegatinas, bolsa, caja (0.05)	Termistor NCU15
Hoja IATA, funda, trazabilidad (x2)	Todos los componentes SMD