

Chapitre 1 : Construction de $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$

I Construction de $\mathbb{N}$

A Axiomes de Peano et opération successeur

Définition : Les axiomes de Peano sont un ensemble d'axiomes qui définissent les propriétés fondamentales des nombres naturels. Ils sont les suivants :

- Il existe un nombre naturel 0, qui n'est le successeur d'aucun nombre naturel.
- Chaque nombre naturel n a un successeur, noté $S(n)$.
- Si $S(n) = S(m)$, alors $n = m$ (injectivité du successeur).
- Si une propriété est vraie pour 0 et si elle est vraie pour le successeur de tout nombre naturel pour lequel elle est vraie, alors elle est vraie pour tous les nombres naturels (principe de récurrence).

Théorème : (*admis*)

Les axiomes de Peano définissent une structure unique à isomorphisme près, appelée les nombres naturels $\mathbb{N}$.

Définition : L'opération successeur S est définie de manière à ce que $S(n) = n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

✗ **Attention** ✗ Ici, $+$ et 1 ne sont pas encore définis : ce sont des conventions d'écriture pour faciliter la compréhension, mais ils seront formellement définis plus tard à partir de l'opération successeur.

💡 **Exemple :** $S(0) = 1$, $S(1) = S(S(0)) = 2$, $S(2) = S(S(S(0))) = 3$, etc.

💡 **Remarque :** Ici, on remarque quelque chose d'important : les axiomes de Peano ne définissent pas explicitement l'opération d'addition ou de multiplication ni les relations d'ordre, mais ils permettent de les construire à partir de l'opération successeur.

B Opération d'addition et de multiplication

1 Addition

Définition : L'addition est définie de manière récursive à partir de l'opération successeur :

- $n + 0 = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- $n + S(m) = S(n + m)$ pour tout $n, m \in \mathbb{N}$.

💡 **Exemple :** $2 + 3 = S(S(0)) + S(S(S(0))) = S(S(S(0) + S(S(0)))) = S(S(S(S(0) + S(0)))) = S(S(S(S(S(0) + 0)))) = S(S(S(S(S(0)))))) = 5$.

💡 **Remarque :** Une telle définition de l'addition peut sembler compliquée, mais elle est essentielle pour construire rigoureusement les propriétés de l'addition à partir des axiomes de Peano. Néanmoins, on peut garder notre manière habituelle d'écrire $2 + 3$ pour faciliter la compréhension, tout en sachant que cela repose sur une construction formelle à partir de l'opération successeur.

Proposition : (*admis*)

L'addition ainsi définie est associative, commutative et possède un élément neutre 0.

Preuve :

- **Associativité :** On montre que $(n + m) + k = n + (m + k)$ pour tous $n, m, k \in \mathbb{N}$.
Par récurrence sur k :
 - $k = 0$: $(n + m) + 0 = n + m = n + (m + 0)$.
 - $k = S(l)$: $(n + m) + S(l) = S((n + m) + l) = S(n + (m + l)) = n + S(m + l) = n + (m + S(l))$.
- **Commutativité :** On montre que $n + m = m + n$ pour tous $n, m \in \mathbb{N}$.
Par récurrence sur m :
 - $m = 0$: $n + 0 = n = 0 + n$.
 - $m = S(l)$: $n + S(l) = S(n + l) = S(l + n) = S(l) + n$.
- **Élément neutre :** $n + 0 = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2 Multiplication

Définition : La multiplication est définie de manière récursive à partir de l'addition :

- $n \cdot 0 = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- $n \cdot S(m) = n \cdot m + n$ pour tout $n, m \in \mathbb{N}$.

Exemple : $2 \cdot 3 = S(S(0)) \cdot S(S(S(0))) = S(S(0)) \cdot S(S(0)) + S(S(0)) = S(S(0)) \cdot S(0) + S(S(0)) + S(S(0)) = S(S(0)) \cdot 0 + S(S(0)) + S(S(0)) + S(S(0)) = 6$.

Proposition : (*admis*)

La multiplication ainsi définie est associative, commutative et possède un élément neutre 1.

Preuve :

- **Associativité :** On montre que $(n \cdot m) \cdot k = n \cdot (m \cdot k)$ pour tous $n, m, k \in \mathbb{N}$.
Par récurrence sur k :
 - $k = 0$: $(n \cdot m) \cdot 0 = 0 = n \cdot (m \cdot 0)$.
 - $k = S(l)$: $(n \cdot m) \cdot S(l) = (n \cdot m) \cdot l + n \cdot m = n \cdot (m \cdot l) + n \cdot m = n \cdot (m \cdot S(l))$.
- **Commutativité :** On montre que $n \cdot m = m \cdot n$ pour tous $n, m \in \mathbb{N}$.
Par récurrence sur m :
 - $m = 0$: $n \cdot 0 = 0 = 0 \cdot n$.
 - $m = S(l)$: $n \cdot S(l) = n \cdot l + n = l \cdot n + n = S(l) \cdot n$.
- **Élément neutre :** $n \cdot 1 = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

C Relation d'ordre

Définition : On définit la relation d'ordre $\leq$ sur $\mathbb{N}$ de la manière suivante : $n \leq m$ si et seulement s'il existe un $k \in \mathbb{N}$ tel que $n + k = m$.

Exemple : $2 \leq 5$ car $2 + 3 = 5$, mais $5 \not\leq 2$ car il n'existe pas de $k \in \mathbb{N}$ tel que $5 + k = 2$.

Proposition : (*admis*)

La relation $\leq$ ainsi définie est un ordre total sur $\mathbb{N}$.

Preuve :

Pour qu'une relation soit un ordre total, elle doit être réflexive, antisymétrique, transitive et totale. On a :

- **Réflexivité :** $n \leq n$ car $n + 0 = n$.
- **Antisymétrie :** Si $n \leq m$ et $m \leq n$, alors il existe $k, l \in \mathbb{N}$ tels que $n + k = m$ et $m + l = n$. En substituant m dans la deuxième équation, on obtient $n + k + l = n$, ce qui implique que $k + l = 0$. Comme $k, l \in \mathbb{N}$, cela signifie que $k = 0$ et $l = 0$, donc $n = m$.
- **Transitivité :** Si $n \leq m$ et $m \leq p$, alors il existe $k, l \in \mathbb{N}$ tels que $n + k = m$ et $m + l = p$. En substituant m dans la deuxième équation, on obtient $n + k + l = p$, ce qui implique que $n \leq p$.
- **Totalité :** Pour tous $n, m \in \mathbb{N}$, soit $n \leq m$ soit $m \leq n$. En effet, si $n \leq m$, alors il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $n + k = m$. Si $m \leq n$, alors il existe $l \in \mathbb{N}$ tel que $m + l = n$.

II Construction de $\mathbb{Z}$

A Relation d'équivalence sur $\mathbb{N}^2$

L'objectif de cette section est de construire un ensemble où toute soustraction devient possible. Pour ce faire, on formalise l'idée qu'un entier relatif peut être représenté par la différence de deux entiers naturels.

Définition : On définit sur l'ensemble des couples d'entiers naturels $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ la relation $\sim$ par :

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = b + c$$

pour tous $a, b, c, d \in \mathbb{N}$.

Proposition :

La relation $\sim$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Preuve :

- **Réflexivité :** Pour tout $(a, b) \in \mathbb{N}^2$, on a $a + b = b + a$ par commutativité de l'addition dans $\mathbb{N}$, donc $(a, b) \sim (a, b)$.
- **Symétrie :** Si $(a, b) \sim (c, d)$, alors $a + d = b + c$, ce qui implique $c + b = d + a$, d'où $(c, d) \sim (a, b)$.
- **Transitivité :** Si $(a, b) \sim (c, d)$ et $(c, d) \sim (e, f)$, alors $a + d = b + c$ et $c + f = d + e$.
En sommant membre à membre, on obtient : $(a + d) + (c + f) = (b + c) + (d + e)$.
En utilisant la commutativité et l'associativité dans $\mathbb{N}$, on peut simplifier par $c + d$ des deux côtés (propriété de régularité de l'addition dans $\mathbb{N}$), ce qui donne $a + f = b + e$. Par conséquent, $(a, b) \sim (e, f)$.

Définition : L'ensemble quotient $(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) / \sim$ est noté $\mathbb{Z}$. C'est l'ensemble des entiers relatifs. La classe d'équivalence du couple (a, b) est notée $\overline{(a, b)}$.

Remarque : Intuitivement, la classe $\overline{(a, b)}$ représente l'entier relatif correspondant à la différence $a - b$.

Exemple :

- La classe $\overline{(3, 1)} = \{(3, 1), (4, 2), (5, 3), \dots\}$ correspond à l'entier 2.
- La classe $\overline{(0, 2)} = \{(0, 2), (1, 3), (2, 4), \dots\}$ correspond à l'entier -2 .
- La classe $\overline{(1, 1)} = \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), \dots\}$ correspond à l'entier 0.

B Opérations et structure d'anneau

On munit désormais $\mathbb{Z}$ d'une loi d'addition et d'une loi de multiplication en prolongeant celles de $\mathbb{N}$.

Définition : Pour toutes classes $\overline{(a, b)}$ et $\overline{(c, d)}$ dans $\mathbb{Z}$, on définit :

- **L'addition :** $\overline{(a, b)} +_{\mathbb{Z}} \overline{(c, d)} = \overline{(a + c, b + d)}$
- **La multiplication :** $\overline{(a, b)} \cdot_{\mathbb{Z}} \overline{(c, d)} = \overline{(ac + bd, ad + bc)}$

✖ **Attention** ✖ Il est fondamental de vérifier que ces opérations sont bien définies, c'est-à-dire que le résultat ne dépend pas des représentants choisis dans chaque classe d'équivalence.

Théorème : (admis)

Muni de ces deux opérations, $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif unitaire.

- L'élément neutre pour l'addition est $\overline{(0, 0)}$.
- L'opposé de la classe $\overline{(a, b)}$ est $-\overline{(a, b)} = \overline{(b, a)}$.
- L'élément neutre pour la multiplication est $\overline{(1, 0)}$.

C Plongement de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}$ et notation usuelle

Proposition : (admis)

L'application $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ définie par $\phi(n) = \overline{(n, 0)}$ est un morphisme injectif d'anneaux non unitaires (il préserve l'addition, la multiplication, et l'ordre).

📌 **Remarque :** Grâce à cette injection, on identifie chaque entier naturel n à sa classe $\overline{(n, 0)}$. On peut ainsi écrire $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

💬 **Vocabulaire :** Par convention et pour simplifier l'écriture :

- Si $a \geq b$, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $a = b + k$. Alors $\overline{(a, b)} = \overline{(b + k, b)} = \overline{(k, 0)}$, que l'on note simplement k .
- Si $a < b$, il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $b = a + k$. Alors $\overline{(a, b)} = \overline{(a, a + k)} = \overline{(0, k)}$, que l'on note simplement $-k$.

D Relation d'ordre sur $\mathbb{Z}$

Définition : On définit la relation d'ordre $\leq$ sur $\mathbb{Z}$ par :

$$\overline{(a, b)} \leq \overline{(c, d)} \iff a + d \leq b + c \quad (\text{dans } \mathbb{N})$$

Proposition : (admis)

La relation $\leq$ est un ordre total sur $\mathbb{Z}$, compatible avec l'addition et la multiplication par des éléments positifs.