



ADRALink Pi — Fiche exploitation terrain

Boîtier serveur ADRASEC — opérateur · à garder à côté du Pi

1 ALLUMER

1. Brancher l'**antenne / interface radio**, puis l'**alimentation** du Pi.
2. Attendre ~40 s : l'écran affiche le **tableau de bord ADRALink**.
3. Vérifier l'en-tête : **Indicatif**, **IP**, transport, et les 4 pastilles **PAT · VARA · Serveur · Portail** au **vert**, PAT : OK.

Rien à taper

Serveur, portail, client web et (si activé) VARA FM démarrent **tout seuls** au boot.

2 VÉRIFIER QUE ÇA MARCHE

- Sur un téléphone connecté au **WiFi ADRALink** : ouvrir <http://adralink.fr/> (ou <http://IP-DU-PI/>). La page de téléchargement doit s'afficher.
- Bouton « **Utiliser dans le navigateur** » → écran de saisie. Test : envoyer un court message ; il apparaît dans le journal du tableau de bord.

3 LE SINISTRÉ

- Se connecte au **WiFi ADRALink** (pas besoin d'Internet ni de forfait).
- **Android** : télécharge l'app, *ou* « Utiliser dans le navigateur ».
- **PC / tablette / iPhone** : « Utiliser dans le navigateur » (*/app*).
- Il **note son identifiant** (8 caractères) pour relire la réponse plus tard.

4 CHANGER LE TRANSPORT / LE DIGIPEATER (SSH)

```
sudo adralink-config
```

Menu : **Telnet** (sans radio) · **VARA FM / HF / SAT** · **ARDOP**, puis l'**indicatif RMS** (ex. F1GBD) et un **digipeater** éventuel (ex. F5ZYI-7).

→ construit varafm:///F1GBD via F5ZYI-7 et redémarre le serveur.

5 SUPERVISER / DÉPANNER

Besoin	Commande (SSH)
État des services	<code>systemctl status adralink-server --no-pager</code>
Journal en direct	<code>journalctl -u adralink-server -f</code> (ou <code>-u pat</code> , <code>-u vara</code>)
VARA en écoute ?	<code>ss -ltnp grep 8300</code>
Forcer une session radio	<code>curl -s -X POST http://127.0.0.1:8080/api/v1/operator/connect</code>
adralink.fr ne répond pas	DNS routeur → IP du Pi ; tél. : <code>http://</code> + DNS privé off

6 ÉTEINDRE PROPREMENT

```
sudo poweroff
```

⚠ Ne pas couper l'alimentation trop tôt : attendre l'**extinction complète** (LED) **avant** de couper l'alimentation.