

FNRASEC - ADRASEC 77

Sécurité Civile - Transmissions

FICHE REFLEXE

POINT METEO via SITREP GENERIQUE



Outil IAbrian - plugins METAR, TAF et SITREP générique

Reference :	ADRASEC 77 / FICHE-REFLEXE / SITREP METEO v1.0
Date :	Mai 2026
Rédacteur :	F1GBD - ADRASEC 77 / FNRASEC
Outils requis :	IAbrian v1.42.14+, plugins METAR/TAF/SITREP générique, modèle LLM (optionnel)
Usage :	Formation, exercice ADRASEC, RETEX. NE PAS UTILISER EN OPERATION REELLE SANS VALIDATION.

1. OBJET DE LA FICHE

Cette fiche réflexe décrit la procédure pour générer un SITREP météorologique opérationnel ADRASEC à partir des données officielles Météo France (METAR + TAF), via les plugins IAbrian. Le SITREP généré est destiné à être transmis par radio (VARA FM, packet, phonie) entre le PCO de campagne et le COD préfectoral.

Cas d'usage typiques :

- Avant déploiement d'une équipe terrain : point météo à transmettre au COD
- En cours d'opération : mise à jour météo périodique
- Demande d'autorité municipale (mairie, SDIS, SAMU) sur les conditions
- Exercices ADRASEC, formation des opérateurs, RETEX

2. PREREQUIS - VERIFICATIONS INITIALES

2.1 Logiciels installés

Composant	Verification
IAbrian v1.42.14+	Lance et fonctionnel, écoute Vosk active si vocal
Plugin METAR	Log : « IAbrian_actions_metar.py charge (112 actions) »
Plugin TAF	Log : « IAbrian_actions_taf.py charge (111 actions) »
Plugin SITREP générique	Log : « IAbrian_actions_sitrep_generique.py charge (2 actions) »
Template PDF	Fichier SITREP_ADRASEC_GENERIQUE.pdf présent dans le dossier C:\IAbrian\SITREP\
Connexion Internet	Nécessaire pour interroger tgftp.nws.noaa.gov (METAR + TAF)

2.2 Variables de session a définir une fois

Dans la zone de saisie d'IAbraïn, taper les commandes suivantes une seule fois au démarrage de la session (les valeurs persistent durant toute la session) :

```
/set INDICATIF=F1GBD
/set INDICATIF_DEST=COD-77
/set POSITION=JN18CR (votre QTH locator)
/set FREQ_TX=144.575
/set FREQ_RX=144.575
```

Le style de texte par défaut est « meteofrance » (verbeux déterministe, fiable). Aucune variable supplémentaire n'est requise pour l'usage normal.

3. PROCEDURE STANDARD - 3 CLICS

La procedure complete tient en trois clics. Le SITREP genere est un PDF pret a transmettre. Duree totale : moins d'une minute.

Etape	Action a effectuer	Resultat attendu
1	Cliquer le bouton « METAR LFPM » (ou autre aéroport).	Affichage du METAR décodé. Variable {METAR_RAW} stockée en session.
2	Cliquer le bouton « PREVISIONS LFPG » (TAF de Roissy si LFPM n'a pas de TAF).	Affichage du TAF décode. Variable {TAF_RAW} stockée en session.
3	Cliquer le bouton « SITREP METEO ».	PDF SITREP_GEN_METEO_<date>.pdf créé dans C:\IAbraïn\. Pret à transmettre.

3.1 Choix de l'aéroport METAR

Pour la Seine-et-Marne, les stations utilisables sont :

- **LFPM** (Melun Villaroche) - station ADRASEC 77 de référence. METAR disponible, TAF non disponible.
- **LFPG** (Paris Charles de Gaulle / Roissy) - METAR et TAF complets. Recommande pour la prévision.
- **LFPO** (Paris Orly) - alternative METAR + TAF.
- **LFPB** (Paris-le Bourget) - alternative.

3.2 Cas LFPM - station sans TAF

Procédure recommandée :

- Etape 1 : METAR LFPM (observation actuelle sur Melun, valable)
- Etape 2 : TAF LFPG (prévision sur Roissy a 50 km au nord, conditions très similaires)
- Etape 3 : SITREP METEO - le bulletin indique automatiquement que la prévision concerne une station voisine

4. ANATOMIE DU SITREP GENERE

Le PDF rempli automatiquement contient les rubriques suivantes (correspondance avec le formulaire SITREP_ADRASEC_GENERIQUE.pdf) :

Rubrique PDF	Source / valeur automatique
MODE	EXERCICE coche par défaut (sécurité)
Date / Heure UTC	Heure système courante au format JJ/MM/AAAA et HHMMZ
DE (indicatif)	Variable {INDICATIF} (défaut F1GBD)
STATION émettrice	PCO (Poste de Commandement Opérationnel)

POSITION	Variable {POSITION} (QTH locator ou ville)
A (destinataire)	Variable {INDICATIF_DEST} (défaut COD-77)
STATION destinataire	COD (Centre Opérationnel Départemental)
FREQ TX / RX	Variables {FREQ_TX} et {FREQ_RX}
MODE radio	VARA FM (défaut, modifiable manuellement dans le PDF)
Qualité RSV	5 / 9 / Stable (défaut, à ajuster après réception AR)
PRIORITE	ROUTINE (point météo n'est pas une alerte)
TYPE	SITUATION
PHASE	VEILLE
OBJET	« POINT METEO <STATION> » + mention « vigilance orages/grêle/brouillard » si applicable
TEXTE DU MESSAGE	Bulletin météo en clair (style Météo France verbeux). Génère à partir du METAR + TAF brut.
Nb mots / groupes	Calcule automatiquement (1 groupe = 5 mots, convention télégraphie)
Rédige par	Variable {INDICATIF}
Transmis a (UTC)	Heure de génération (à ajuster à l'heure réelle de transmission)

5. CHOIX DU STYLE DE TEXTE (avance)

Le plugin propose trois styles de texte pour le champ « TEXTE DU MESSAGE ».

Par défaut c'est « meteofrance » (verbeux, fiable). On peut en changer via :

```
/set SITREP_GEN_STYLE=<style>
```

Style	Longueur	Usage recommande
meteofrance	~1300 chars	DEFAULT. Bulletin rédactionnel style grand public, 100% fiable factuellement. Recommande pour tout usage opérationnel et exercice ADRASEC.
radiogramme	~300 chars	Court, style télégraphique ADRASEC. Pour transmission radio rapide VARA FM ou packet quand la bande passante est limitée.
llm	~1500 chars	Reformulation par LLM local (Ollama). DECONSEILLE en opérationnel : les modèles testés (qwen2.5:7b, llama3.2:3b) hallucinent les unités (kt confondus avec m/s), les heures (mauvaise interprétation des plages TAF) et inventent des affirmations rassurantes. A réserver à la démonstration.

6. APRES GENERATION DU PDF

6.1 Vérification

- Ouvrir le PDF SITREP_GEN_METEO_<date>.pdf dans Acrobat Reader
- Vérifier que la case « EXERCICE - EXERCICE - EXERCICE » est cochée
- Vérifier que l'OACI dans l'objet correspond à la station demandée
- Relire le texte du message : tout doit être traçable au METAR/TAF brut

- Vérifier que la date et l'heure UTC sont cohérentes

6.2 Ajustements manuels possibles

Les champs suivants peuvent être ajustés manuellement dans le PDF avant transmission :

- **PRIORITE** : ROUTINE / PRIORITAIRE / URGENT / FLASH selon gravité réelle
- **Qualité RSV** : ajuster après réception accusée de réception (RSV réel)
- **Heure TX** : mettre à jour avec l'heure UTC réelle d'émission
- **Observations** : noter les commentaires utiles (QSB, QRM, répétition)

6.3 Transmission

Le SITREP est prêt pour la transmission via TCQ :

- Ouvrir l'application TCQ (TransCommunications Quantiques)
- Sélectionner le mode : VARA FM (défaut), VARA HF, ou packet selon le contexte
- Importer le PDF via la fonction « PDF transfert » de TCQ
- Transmettre la station destinataire
- Noter l'heure de transmission et l'AR (accusé de réception)
- Archiver une copie dans la main courante ADRASEC

7. DEPANNAGE

7.1 Erreur 404 sur le TAF

Message « TAF LFXX introuvable sur le serveur NOAA (HTTP 404 sur le TAF long ET le TAF court) ». Cause : l'aérodrome demandé ne publie pas de prévision TAF. Solution : utiliser une station voisine principale (LFPG, LFPO, LFPB pour la région parisienne).

7.2 Template PDF introuvable

Message « Template PDF SITREP_ADRASEC_GENERIQUE.pdf introuvable ». Solution :

- Vérifier que le PDF est présent dans C:\IAbraïn\SITREP\ ou à côté de IAbraïn.exe
- *Sinon, forcer le chemin via :* /set
SITREP_GEN_TEMPLATE=C:\chemin\complet\vers\SITREP_ADRASEC_GENERIQUE.pdf

7.3 Données météo absentes

Message « Données météo absentes ». Cause : on a cliqué SITREP METEO sans avoir récupéré METAR et TAF auparavant. Solution : refaire l'étape 1 (METAR LFXX) puis l'étape 2 (TAF LFXX), puis re-cliquer SITREP METEO.

7.4 Le mode LLM ne fonctionne pas

Si le bloc « Diagnostic Ollama » montre une erreur de connexion ou de modèle absent, le plugin retombe automatiquement sur le mode « meteofrance ». Ce comportement est voulu et acceptable, le mode meteofrance étant le mode recommandé pour l'opérationnel. Pour debugger Ollama si nécessaire : vérifier la commande « ollama list » dans un terminal Windows et l'URL configurée dans IAbraïn.json.

8. EXEMPLE COMPLET - EXERCICE TYPE

Scenario : exercice ADRASEC 77, déploiement d'une équipe à Melun. L'autorité municipale demande un point météo à 10h30 UTC. Procédure :

#	Action	Commande / Clic	Resultat
1	Configuration session (1 seule fois)	/set INDICATIF=F1GBD /set INDICATIF_DEST=COD-77 /set FREQ_TX=144.575	Variables stockées, confirmées dans le chat

2	Récupérer METAR Melun	Clic bouton « METAR LFPM »	METAR brut affiche, vent / visi / temp / QNH lisibles
3	Récupérer prévision Roissy (LFPM sans TAF)	Clic bouton « PREV LFPG »	TAF affiche, période de validité + évolutions BECMG/TEMPO
4	Générer le SITREP	Clic bouton « SITREP METEO »	PDF SITREP_GEN_METEO_20260515-1030.pdf ouvert, 4 paragraphes de bulletin
5	Vérifier et transmettre	Ouvrir TCQ, importer PDF, émettre vers COD-77 en VARA FM	AR reçu, heure RX notée, copie main courante

9. POINTS DE VIGILANCE OPERATIONNELLE

Bonnes pratiques :

- Toujours laisser la case « EXERCICE » cochée sauf en opération réelle validée
- Vérifier visuellement le PDF avant transmission - ne pas envoyer en aveugle
- Conserver une copie du SITREP dans la main courante ADRASEC
- Les heures sont en UTC dans le bulletin, pas en heure locale française
- La station de prévision peut différer de la station d'observation (cas LFPM/LFPG) - le bulletin le signale
- Limite de validité TAF : 9h pour les petits aérodromes, 24-30h pour les grands. Au-delà, régénérer un SITREP

A NE PAS FAIRE :

- **Utiliser le mode LLM en opérationnel** : risque d'hallucinations sur unités et heures, non reproductible
- **Modifier la clé EXERCICE/REEL sans autorisation** : le défaut EXERCICE est un garde-fou de sécurité
- **Extrapoler au-delà de la période TAF** : le bulletin ne couvre que ce que Météo France a prévu officiellement
- **Transmettre sans accuse de réception** : le SITREP doit être confirmé par le COD avant archivage

10. REFERENCES

- **Plugin METAR** : IAbraïn_actions_metar.py v1.2.1 - 112 actions exposées (110 stations FR + generique + vocal)
- **Plugin TAF** : IAbraïn_actions_taf.py v1.0.1 - 111 actions (110 stations + générique), fallback shorttaf automatique
- **Plugin SITREP générique** : IAbraïn_actions_sitrep_generique.py v1.2.2 - 2 actions, défaut meteofrance
- **Template PDF** : SITREP_ADRASEC_GENERIQUE.pdf v1.0 - 31 champs AcroForm
- **Source des données** : tgftp.nws.noaa.gov (NOAA relais Météo France) - accès gratuit anonyme
- **IAbraïn** : v1.42.14+ avec Vosk STT et SAPI5 Hortense TTS

 TRANSMISSIONS SÉCURITÉ CIVILE	SITREP MESSAGE DE SITUATION OPERATIONNELLE Réseau radio palliatif VHF/UHF - VARA FM via TCQ		N° MESSAGE : 007
			DATE (JJ/MM/AAAA) : 15/05/2024
			HEURE UTC : 1210Z

MODE : ☒ EXERCICE - EXERCICE - EXERCICE ☐ REEL - REEL - REEL

1. ACHEMINEMENT

DE (indicatif) : STATION : POSITION :
 A (indicatif) : STATION : VIA :

2. LIAISON RADIO

FREQ TX (MHz) : FREQ RX (MHz) : MODE :
 Qualité (RSV) - R : S : V (variation) : TCQ ver. :

3. PRIORITE / OBJET

PRIORITE : TYPE : PHASE :
 OBJET :

4. TEXTE DU MESSAGE (style radiogramme - phrases courtes)

POINT DE SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE pour la station LFPM. Observation issue de LFPM, prévision officielle relayée pour la station voisine LFPO.

Conditions observées à 12h00Z (du 15). Le vent souffle de nord à 04 kt (7 km/h). Les conditions sont CAVOK : visibilité supérieure à 10 km, aucun nuage significatif sous 5000 ft, aucun phénomène météorologique notable. Côté ambiance, température de 13°C et pression QNH de 1006 hPa.

La prévision officielle Météo France couvre la période du 15 à 12h UTC au 16 à 18h UTC. Conditions de base prévues : un vent de nord-ouest à 08 kt (15 km/h), une visibilité de 1512m, ciel fragmenté à 4000 ft (~1219 m). Plusieurs évolutions sont attendues durant la période : – temporairement, visibilité réduite à 4000 m, présence de cumulus bourgeonnants. – avec probabilité 40%, visibilité réduite à 1512 m, présence de cumulonimbus (risque orageux). – avec probabilité 30%, vent de nord-ouest à 15 kt (28 km/h) avec rafales à 30 kt (56 km/h), orages, visibilité réduite à 1512 m, présence de cumulonimbus (risque orageux). – avec probabilité 30%, visibilité réduite à 1610 m, présence de cumulus bourgeonnants.

Points de vigilance opérationnelle identifiés à partir des données officielles : activité orageuse. Prudence requise pour toute opération extérieure durant les créneaux concernés.

Source : METAR (observation) et TAF (prévision officielle) Météo France relayés par NOAA/NWS. Bulletin à usage opérationnel ADRASEC — pour les opérations critiques se référer aux services Aviation de Météo France.

Nb mots : Nb groupes : Accuse reception : ☐ Demande

5. REDACTEUR / RECEPTEUR

Redige par (Nom/Indicatif) : Transmis a (UTC) :
 Recu par (Nom/Indicatif) : Recu a (UTC) :
 Observations / QSL :

Rappel : ce SITREP est destiné au réseau radio palliatif ADRASEC en cas de déclenchement d'un PPI, d'un plan ORSEC ou d'un exercice associé. Transmission VHF/UHF via transpondeurs - VARA FM avec TCQ entre PCO de campagne et COD Préfecture - Acheminement vers services de secours.

Formulaire créé par F1GBD - ADRASEC 77 - FNRASEC v1.0 mai 2026