ENCODER IFM RO3101 | 5 PIN / 5 FILI

Schema di riferimento verso TM Count CH0 - assegnazione non ancora presente nel rack TIA verificato

NON E ANCORA UN CABLAGGIO AS-BUILT DEL QUADRO

Pinout documentato; CH0 e il percorso previsto, non un canale gia configurato o collaudato.

ENCODER / CONNETTORE M12 A - 5 PIN

Seguire i numeri stampati: non e una vista frontale dei pin.

LATO ENCODER		LATO QUADRO: TM COUNT 6ES7550-1AA01-0AB0 / CH0
PIN 1 | UB (+24 V)	<-	9 | 24VDC
PIN 2 | A	->	1 | CH0.A
PIN 3 | GND (0 V)	<-	10 | M
PIN 4 | Z (indice)	->	3 | CH0.N
PIN 5 | B	->	2 | CH0.B

ALIMENTAZIONE MODULO: +24 VDC protetto -> 41 / L+ ; 0 VDC -> 44 / M.

SCHERMO: alla connessione schermatura del modulo e secondo istruzioni IFM. Non e un sesto pin.

Numeri PIN diversi dai numeri FILO: verificare continuita del cavo; colori non assegnati per supposizione.

Modalita encoder HTL 24 V A/B/Z. Non usare il pin 4 come IO-Link in questa architettura.

VERIFICA NEL PROGETTO | COSA MANCA

Il tracking software non dimostra che il contatore sia acquisito dall hardware.

RISCONTRO DIRETTO TIA - COPIA ISOLATA

Rack PLC_1: CPU 1512C-1 PN in slot 1; slot 2-20 mostrati vuoti.

Presenti HSC_1-HSC_6 integrati nella CPU. Non sono il modulo TM Count esterno.

Il TM Count previsto nei documenti non compare nel rack locale consultato.

Questa verifica software non stabilisce quali moduli siano montati fisicamente nel quadro.

SOFTWARE E COLLEGAMENTO DA COMPLETARE

1. Identificare il TM Count fisicamente installato e la sua posizione nel quadro.
2. Configurare il modulo e il canale scelto: CH0 nel riferimento di pagina 1.
3. Collegare il conteggio hardware a DB_Global.Inp.EncoderCount, con relativa diagnostica.
4. Verificare HTL, impulsi/giro, valutazione quadratura, verso e riferimento macchina.
5. Verificare i cinque conduttori pin-per-pin prima del collegamento e del collaudo.

Non trasferire questi numeri ai morsetti della CPU o agli ingressi DI0-DI5.

I numeri di pagina 1 appartengono esclusivamente al TM Count indicato.

EVIDENZE E FONTI

TIA: work-copy/Schlenker_Pendant_Offline.ap19 - Device configuration, consultato 12/11/2026.

Export nativo 12/11: FB_Application riga 1517 legge EncoderCount; nessuna scrittura trovata nei SCL esportati.

REV12: XTM100 = connettore 40 poli 6ES7592-1BM00-0XB0; la sigla non dimostra uno slot installato.

IFM RO3101-02 EN-GB, 23/05/2025, p.3: pinout in modalita encoder.

Siemens TM Count 2x24V, A5E31870373-AC, 12/2020, pp.18-22: alimentazione e morsetti.

Conclusione: pinout verificato sui manuali; collegamento definitivo nel quadro ancora non dimostrato.