

使用说明

注意

- 强烈建议不要使用 `OpenCore Configurator` 来修改 `config.plist` 推荐使用 `ProperTree`
- 小新由于安装过程中触摸板可能无法驱动，使用U盘安装macOS会占用仅仅一个USB接口,建议安装之前先买个usb拓展,用于插入鼠标,来进行安装步骤选项设定。

BISO设置

- BIOS 版本: `CLCN32WW`
 - `Fn+F2` 进入 BIOS ,
 - 先查看 `Information` : `Secure Boot` 是否为 `Disabled` ;
 - 如果 `Secure Boot` 是 `Enabled` , 选择左边到 `Security` : 设置 `Secure Boot` 为 `Disabled` ;
 - `Fn+F10` 保存设置

配置config【重要】

- 已修改BIOS `DVMT` 机器可删除以下内容
 - `Kernel \ Patch \ iten0`
 - `Kernel \ Patch \ iten1`
 - `PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0) \ framebuffer-fbmem = 00009000`
 - `PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0) \ framebuffer-stolenmem = 00003001`
- 已解锁BIOS `CFG LOCK` 机器可删除以下内容
 - `Kernel \ Quirks \ AppleCpuPmCfgLock = NO`
 - `Kernel \ Quirks \ AppleXcpmCfgLock = YES`
 - `Kernel \ Quirks \ AppleXcpmForceBoost = NO`
 - `UEFI \ Quirks \ IgnoreInvalidFlexRatio = YES`
 - 强烈建议解锁BIOS `CFG LOCK DVMT` 以避免安装时卡住。解锁方法请参考附件 `小新PR013修改DVMT说明`

安装注意

- 如果没有解锁BIOS `CFG LOCK DVMT` 导致安装卡在请尝试解锁
- 安装系统时请在BIOS中禁用无线网卡，安装成功后在打开。避免应网卡问题导致安装失败

- 一些网卡需要屏蔽针脚，方法请自行百度
- CPU多线程(BIOS Hyper) 的开 与 关 和 config 的 AppleXcpmExtraMsrs 设置不一致时可能导致引导失败，可尝试
 - BIOS中打开超线程并将 config 的 AppleXcpmExtraMsrs 设置为 YES
 - BIOS中关闭超线程并将 config 的 AppleXcpmExtraMsrs 设置为 NO