

Instalação na academia

Guia para instalar o totem sem levar código-fonte. Publique o app no PC de desenvolvimento e copie só a pasta compilada para o computador do acesso.

1. O que vai para a academia

Levar	Não levar
Pasta <code>publish\win-x64\</code> (ZIP ou pendrive)	Repositório git, <code>.cs</code> , SDK
<code>FHT.Access.App.exe</code> + DLLs + <code>models\</code>	<code>access.db</code> do seu PC de teste
Anotações de <code>deviceId</code> / <code>deviceSecret</code>	Faciais cadastrados em dev

Tamanho aproximado: ~300 MB (inclui .NET 8 + OpenCV + modelos de face).

Dados na academia ficam separados do executável:

```
%LOCALAPPDATA%\FHT\Access\  
  appsettings.json    ← configuração  
  access.db           ← alunos + faciais locais  
  logs\               ← diagnóstico
```

2. Gerar o pacote (PC de desenvolvimento)

Pré-requisito: .NET 8 SDK instalado.

```
cd c:\Projetos\FHT\fht-acesso  
.\scripts\publish-academia.ps1
```

Ou manualmente:

```
dotnet publish src\FHT.Access.App\FHT.Access.App.csproj `   
  -c Release `   
  -r win-x64 `   
  --self-contained true `   
  -o publish\win-x64
```

Compacte `publish\win-x64` em ZIP e transfira.

Versão "slim" (opcional, ~80 MB)

Só use se o PC da academia já tiver .NET 8 Desktop Runtime instalado:

```
dotnet publish src\FHT.Access.App\FHT.Access.App.csproj `
  -c Release -r win-x64 --self-contained false `
  -o publish\win-x64-slim
```

3. Instalar no PC do totem

1. Extraia para uma pasta fixa, ex.: `C:\FHT\Access\`
2. Execute `FHT.Access.App.exe` uma vez (cria `%LOCALAPPDATA%\FHT\Access\`)
3. Feche e edite a configuração (passo 4)
4. Abra de novo e valide

Iniciar com o Windows

- Atalho na pasta **Inicial do Windows** apontando para `C:\FHT\Access\FHT.Access.App.exe`, ou
- **Agendador de Tarefas** → disparo "Ao iniciar o sistema" → mesmo executável

O app fica na bandeja do sistema; fechar a janela **não** desliga o reconhecimento.

4. Configuração (`appsettings.json`)

Arquivo: `%LOCALAPPDATA%\FHT\Access\appsettings.json`

Exemplo para piloto:

```
{
  "gestaoBaseUrl": "https://SUA-API-GESTAO/",
  "unitId": "uuid-da-unidade",
  "deviceId": "uuid-do-dispositivo",
  "deviceSecret": "segredo-gerado-uma-vez",
  "useFakeTurnstile": false,
  "turnstileNetwork": "",
  "turnstileIp": "192.168.0.100",
  "turnstileSerial": "",
  "webcamIndex": 0,
  "faceMatchThreshold": 0.35,
  "adminPin": "1234",
  "attendantIdleMinutes": 5,
  "kioskPortrait": true
}
```

Campo	Descrição
gestaoBaseUrl	URL base da API Gestão (com / no final). Não use localhost na academia.
unitId	UUID da unidade (Centro, etc.)
deviceId / deviceSecret	Credenciais do dispositivo de acesso (criadas no Gestão)
useFakeTurnstile	true = simula catraca (dev). false na academia.
turnstileIp	IP da placa Toletus LiteNet3 na rede local
webcamIndex	0 = primeira câmera USB; mude se abrir câmera errada
faceMatchThreshold	0.35 recomendado. Valores altos (>0.7) migram sozinhos para 0.35
adminPin	PIN do modo atendente (Ctrl+Shift+A) — troque antes do piloto

5. Criar dispositivo no Gestão

No **fht-gestao-api**, com token de staff:

```
POST /api/v1/units/{unitId}/access-devices
Content-Type: application/json

{
  "name": "Totem Entrada Centro",
  "type": "face_reader"
}
```

A resposta traz `id`, `deviceSecret` e aviso: **o secret só aparece uma vez**. Guarde em local seguro e cole no `appsettings.json` da academia.

Teste de auth (opcional):

```
POST /api/v1/access/device-auth
{ "deviceId": "...", "deviceSecret": "..." }
```

6. Primeira sincronização

Com Gestão acessível e credenciais corretas:

1. Abra o totem → **Ctrl+Shift+A** → PIN admin
2. **Configurações** → aba **Gestão**
3. **Test Auth** — deve passar
4. **Sync Members Now** — importa alunos da unidade para o SQLite local
5. Aguarde ou confira **Último sync** no dashboard do atendente

O **sync automático** roda a cada **2 minutos** (alunos + envio de eventos pendentes).

7. Catraca Toletus (produção)

Com `useFakeTurnstile: false`:

1. Placa na mesma rede do PC (ping no `turnstileIp`)
2. Admin → **Catraca** → IP / serial
3. **Connect** → estado **Connected**
4. **Liberar Entrada** → deve registrar passagem (fake ~800 ms; real quando alguém passa)

O fluxo facial usa o mesmo caminho após reconhecimento + matrícula vigente.

8. Cadastro facial na academia

1. **Ctrl+Shift+A** → login atendente
2. **Cadastrar facial** → buscar aluno → capturar
3. Após captura, o totem volta ao modo automático em ~2 s
4. Aluno aproxima-se → deve reconhecer

Regra: um rosto = um aluno. Não cadastre o mesmo rosto em dois alunos de teste.

9. Comportamento esperado na catraca

Situação	Totem
Plano vigente + facial OK	Libera + "Entrada registrada..."
Sem matrícula / inativo	"Não foi possível liberar. Procure a recepção."
Rosto não cadastrado	"Não reconhecemos você" + botões (tentar, cadastrar, chamar atendente)
Recepção libera manual	Entrada auditada no Gestão

A decisão usa `accessAllowed` do Gestão, atualizado antes de cada liberação.

10. Logs e suporte

O quê	Onde
Log do dia	<code>%LOCALAPPDATA%\FHT\Access\logs\access-YYYYMMDD.log</code>
Boot / crash	<code>%LOCALAPPDATA%\FHT\Access\boot.log</code>
Banco local	<code>%LOCALAPPDATA%\FHT\Access\access.db</code>

Linhas úteis no log:

- `Face identify: Nome score=... allowed=... reason=...`

- `Auto-sync: N aluno(s), N evento(s).`
- `Totem reativado (reconhecimento facial ligado).`

11. Atualizar versão na academia

1. No PC de dev: rode `publish-academia.ps1` de novo
2. **Feche** o FHT Access na academia (bandeja → Sair)
3. Substitua os arquivos em `C:\FHT\Access\` (mantenha `%LOCALAPPDATA%\FHT\Access\` intacto)
4. Abra de novo

Não apague `access.db` na atualização — só se quiser recomençar do zero.

12. Piloto assistido — checklist

Use na ordem. Marque conforme for concluindo.

Antes de ir à academia

- ☐ Gestão API publicada e estável (URL HTTPS, não localhost)
- ☐ Unidade com alunos sincronizados (EVO/import ok)
- ☐ Dispositivo criado no Gestão (`deviceId` + `deviceSecret` guardados)
- ☐ Pacote publicado (`publish\win-x64`) em ZIP
- ☐ PIN admin alterado (não deixar `1234` em produção)
- ☐ Limpar faciais de teste no PC de dev (opcional; na academia use DB limpo)

Hardware na academia

- ☐ PC totem com Windows 10/11, câmera USB fixa, boa iluminação
- ☐ Rede: PC ↔ Gestão (internet) e PC ↔ catraca (LAN)
- ☐ IP fixo ou reserva DHCP para a placa Toletus
- ☐ Cabo de rede / Wi-Fi estável

Instalação no dia

- ☐ Extrair app em `C:\FHT\Access\`
- ☐ Configurar `appsettings.json` (Gestão + device + `useFakeTurnstile: false`)
- ☐ Configurar catraca (IP, Connect no Admin)
- ☐ Test Auth + Sync Members
- ☐ Atalho / inicialização com Windows
- ☐ Tela em modo retrato se usar `kioskPortrait: true`

Testes com recepção presente

- ☐ Aluno **com matrícula** + facial cadastrada → libera
- ☐ Aluno **sem matrícula** + facial → recusa (recepção)
- ☐ Rosto desconhecido → tela "não reconhecemos"
- ☐ Liberação manual → passagem + evento no Gestão
- ☐ Desligar internet brevemente → totem continua; eventos sobem ao voltar sync

Primeira semana (piloto)

- ☐ Recepção treinada: cadastro facial, manual, quando chamar TI
- ☐ Conferir logs diários (`Face identify` , `Auto-sync`)
- ☐ Ajustar `webcamIndex` / iluminação se falhar reconhecimento
- ☐ Lista de alunos vigentes vs. faciais cadastrados

13. Problemas comuns

Sintoma	Provável causa	Ação
"Sistema offline"	Gestão inacessível ou sync antigo	Test Auth, URL, firewall
Sempre "não reconhece"	Modo atendente ativo ou facial inexistente	Aguardar volta ao totem; cadastrar facial
Reconhece mas não libera	Sem matrícula no Gestão	Normal — recepção ou regularizar plano
Libera pessoa errada	Mesmo rosto em dois cadastros	Remover facial duplicado
Catraca não abre	IP errado ou fake ainda true	<code>useFakeTurnstile: false</code> , ping IP, Connect
Busca lenta	Primeira vez sem cache local	Aguardar sync; busca local é rápida depois