

Integrazione con l'API di OPNsense e Gestione dei Log

Integrazione con l'API di OPNsense

Creazione delle chiavi API

1. Accedi all'interfaccia web di OPNsense.
2. Vai su **System > Access > Users**.
3. Seleziona l'utente e aggiungi una nuova chiave API.
4. Salva la chiave e il segreto generati.

Installazione libreria requests

```
1 pip install requests
```

Esempio base di chiamata API con Python

```
1 import requests
2
3 url = "https://<indirizzo_opnsense>/api/firewall/filter/
4     getEntries"
5
6 api_key = "tuo_api_key"
7 api_secret = "tuo_api_secret"
8
9 params = {
10     "apikey": api_key,
11     "secret": api_secret
```

```

11 }
12
13 response = requests.get(url, params=params, verify=False)
14
15 if response.status_code == 200:
16     dati = response.json()
17     print(dati)
18 else:
19     print(f"Errore {response.status_code}: {response.text}")

```

Sostituisci <indirizzo_opnsense> con l'IP o hostname del dispositivo.

Lettura dei file di log

Configurare OPNsense per inviare i log via syslog

1. Vai su **System > Settings > Logging / Remote**.
2. Configura un server remoto Syslog con indirizzo e porta (es. UDP 514).
3. Salva la configurazione.

Script Python per ricevere i log syslog

```

1 import socket
2
3 UDP_IP = "0.0.0.0"
4 UDP_PORT = 514
5
6 sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
7 sock.bind((UDP_IP, UDP_PORT))
8
9 print(f"Ascolto sulla porta {UDP_PORT}...")
10
11 while True:
12     data, addr = sock.recvfrom(4096)
13     print(f"Messaggio da {addr}: {data.decode(errors='ignore')}")

```

Questo script mette in ascolto la porta UDP 514 per i log inviati da OPNsense.