

KB-03: VPN Hata Kodları ve Çözüm Rehberi

Kapsam: Cisco AnyConnect, IPSec Site-to-Site, SSL VPN | Versiyon: 1.8

1. Cisco AnyConnect Hata Kodları

Kod	Mesaj	Olası Neden	Çözüm
429	Too Many Requests	Gateway rate limit / FW policy değişikliği	FW policy kontrol, rate limit artır
433	Reason not specified	Sertifika veya AAA hatası	Cert geçerlilik + RADIUS log kontrol
440	Login denied	Hesap kilitli / AD sorunu	AD'de hesap durumu kontrol
442	Failed to establish VPN	Split tunnel policy uyumsuzluğu	Client profile yeniden indir
602	No valid certificates	Client sertifikası süresi dolmuş	Sertifika yenile veya password auth
619	Connection limit reached	Lisans kapasitesi doldu	Aktif session listesi temizle
800	Unable to reach gateway	DNS çözümleyemiyor / port bloklu	UDP/443 ve TCP/443 kontrol

2. AnyConnect Gateway Log Analizi

```
Mar 15 09:03:14 vpngw: %ASA-4-113019: Group=VPN_USERS, Username=jdoe,
IP=78.111.45.22, Session disconnected. Duration: 0h:00m:02s,
Bytes xmt: 1452, Bytes rcv: 1089, Reason: Lost Carrier
Mar 15 09:05:33 vpngw: %ASA-4-722041: TunnelGroup VPN_USERS
User jdoe: No address available, pool exhausted!
--> IP havuzu doldu! Yeni pool eklenecek veya lease süresi kısaltılacak.
Mar 15 09:10:11 vpngw: %ASA-6-113005: AAA user authentication Rejected:
reason = RADIUS server timeout server = 10.0.1.50 user = mehmet.demir
--> RADIUS sunucu yanıtlamıyor. Network erişimi + shared secret kontrol et.
```

3. IPSec Phase 1 / Phase 2 Sorunları

Aşama	Sorun	Log Paterni	Çözüm
Phase 1	IKE politika uyumsuzluğu	no proposal chosen	Her iki taraf encryption/hash eşleştir
Phase 1	PSK yanlış	invalid id information	Pre-shared key güncelle
Phase 2	Proxy ID uyumsuzluğu	failed to get valid proposal	Local/remote subnet tanımlarını kontrol
Phase 2	PFS uyumsuzluğu	PFS is required	Her iki taraf PFS group eşleştir
Her ikisi	NAT-T gerekliliği	UDP 4500 bloklu	NAT traversal aktif et

4. Hızlı Tanılama Checklist

- [] VPN gateway IP'sine ping atılıyor mu?
- [] UDP/443 ve TCP/443 portları açık mı?
- [] Sertifika geçerlilik tarihi kontrol edildi mi?
- [] RADIUS/LDAP sunucu erişilebilir mi?
- [] Firewall değişikliği son 24 saatte yapıldı mı?
- [] IP havuzu doluluk oranı kontrol edildi mi?