

Capteur d'humidité du sol, de température et de conductivité électrique

APERÇU :

La série Dragino SE01 est **un capteur d'humidité, de température du sol et de conductivité électrique** pour l'IoT de l'agriculture. Il est conçu pour mesurer **l'humidité du sol salin-alcalin et du sol limoneux**. Le capteur de sol utilise la méthode FDR pour calculer l'humidité du sol avec la compensation par la température et la conductivité du sol. Il a également été calibré en usine pour le type de sol minéral.

Il détecte **l'humidité du sol, la température du sol et la conductivité du sol**, et télécharge les valeurs sans fil vers le serveur IoT LoRaWan ou NB-IoT.

Il prend en charge la **configuration BLE et la mise à jour OTA sans fil**, ce qui en rend l'utilisation facile.

Le Dragino SE01 est alimenté par une **batterie Li-SOCI2 de 8500mAh** ou un **panneau solaire avec une batterie li-on**, il est conçu pour une utilisation à long terme sur plusieurs années.



Applications:

Agriculture intelligente



Distributeur France :

QL3D

9 chemin de la Fosse - 78550 Bazainville

Tél. : 01 34 91 90 20 - info@ql3d.fr - www.ql3d.fr

Variantes

Variants	SE01-LB	SE01-LS	SE01-NB	SE01-NS
Apperance				
Connectivity				
Configure Method	TTL, BLE, LoRaWAN	TTL, BLE, LoRaWAN	TTL, BLE, NB-IoT	TTL, BLE, NB-IoT
Upgrade Method	TTL, BLE, LoRa	TTL, BLE, LoRa	TTL, BLE	TTL, BLE
Features	* Ultra-low power consumption * Monitor Soil Moisture * Monitor Soil Temperature * Monitor Soil Conductivity * Support Bluetooth v5.1 remote configure and OTA update firmware * Uplink on periodically * Downlink to change configure			
Battery & Power	* Li/SOCI2 Battery	* Solar + Li-on Battery	* Li/SOCI2 Battery	* Solar + Li-on Battery
Power Consumption	* Sleep Mode: 5uA @ 3.3v * LoRa Transmit Mode: 125mA @ 20dBm, 82mA @ 14dBm	* Sleep mode: 74uA@3.8V * LoRa Transmit Mode: 206mA@14dBm, 236mA@20dBm	* Sleep mode: 14uA@3.3V * Max Transmit power: 350mA@3.3V	* Sleep mode: 74uA@3.4V * Max Transmit power: 350mA@3.4V
Supply Voltage	2.5v ~ 3.6v	3.7v ~ 4.2v	2.5v ~ 3.6v	3.7v ~ 4.2v
Operating Temperature	-40 ~ 85°C	-40 ~ 85°C	-40 ~ 85°C	-40 ~ 85°C

Option batterie et boîtier :



Batterie Li-SOCI2

- Batterie non rechargeable Li/SOCI2
- Capacité : 8500mAh
- Autodécharge : <1% / an @ 25°C
- Courant continu maximum : 130mA
- Courant d'appoint maximum : 2A, 1 seconde



Version solaire :

- Batterie rechargeable 3000mAh
- Panneau solaire intégré 0,9W
- Convient pour une utilisation dans les endroits où le soleil est suffisant

Option sans-fil :



- LoRaWAN 1.0.3 Classe A
- Bandes : CN470/EU433/KR920/US915/EU868/AS923/AU915/IN865
- Mode OTAA ou ABP.
- Clé LoRaWAN unique
- Sensibilité RX : jusqu'à -139 dBm.
- Max +22 dBm - 100 mW de sortie RF



- Bandes NB-IoT, B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B70/B85 @H-FDD
- Liaison montante via MQTT, MQTTs, TCP ou UDP
- Multiplier l'échantillonnage et une liaison montante

Distributeur France :

QL3D

9 chemin de la Fosse - 78550 Bazainville
Tél. : 01 34 91 90 20 - info@ql3d.fr - www.ql3d.fr