



奕誠科技

電話中心系統資料庫 API 說明文件

初版: 2022/03/09

外部文件

本文件為存取資料庫的 API 說明：

1. CreateOutlineTable.php

說明：新的資料庫第一次使用時可以透過這個 API 建立外線資料表。

參數：無

回傳：如下格式

```
"status": 結果,  
"esptime": 秒,  
"message": 訊息
```

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例:

```
HTTP://URI /API/CreateOutlineTable.php  
"status": true,  
"esptime": 0.097611,  
"message": "Success Create outline table"
```

2. CreateExtlineTable.php

說明：新的資料庫第一次使用時可以透過這個 API 建立內線資料表。

參數：無

回傳：如下格式

```
"status": 結果,  
"esptime": 秒,  
"message": 訊息
```

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例:

```
HTTP://URI /API/CreateExtlineTable.php  
"status": true,  
"esptime": 0.097611,  
"message": "Success Create extline table"
```

3. CreateMachineTable.php

說明：新的資料庫第一次使用時可以透過這個 API 建立子機器資料表。

參數：無

回傳：如下格式

```
"status": 結果,
```

外部文件

```
"esptime": 秒,  
"message": 訊息
```

回傳說明:

status : true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime : 存取資料庫時的花費時間。

message : 回傳訊息。

範例:

```
HTTP://URI /API/CreateMachineTable.php
```

```
"status": true,  
"esptime": 0.097611,  
"message": "Success Create Machine table"
```

4. CreateRecordTable.php

說明：新的資料庫第一次使用時可以透過這個 API 建立通話紀錄資料表。

參數：無

回傳：如下格式

```
"status": 結果,  
"esptime": 秒,  
"message": 訊息
```

回傳說明:

status : true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime : 存取資料庫時的花費時間。

message : 回傳訊息。

範例:

```
HTTP://URI /API/CreateRecordTable.php
```

```
"status": true,  
"esptime": 0.040013,  
"message": "Success Create Call Record table"
```

5. CreateAdminTable.php

說明：新的資料庫第一次使用時可以透過這個 API 建立通話紀錄資料表。

參數：無

回傳：如下格式

```
"status": 結果,  
"esptime": 秒,  
"message": 訊息
```

回傳說明:

status : true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime : 存取資料庫時的花費時間。

message : 回傳訊息。

範例:

外部文件

```
HTTP://URI /API/CreateAdminTable.php
"status": true,
"esptime": 0.04123,
"message": "Success Create admin table"
```

6. CreateOperatorTable.php

說明：新的資料庫第一次使用時可以透過這個 API 建立客服員資料表。

參數：無

回傳：如下格式

```
"status": 結果,
"esptime": 秒,
"message": 訊息
```

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例:

```
HTTP://URI /API/CreateOperatorTable.php
"status": true,
"esptime": 0.034598,
"message": "Success Create Operator table"
```

7. GetOutLines.php

說明：取得目前虛擬外線的使用狀況，該虛擬外線是否有使用、是被哪一個子機碼使用及子機類型的對應實際外線編號。

參數：無

回傳：如下格式

```
"status": 結果,
"numbers": 數量,
"esptime": 秒,
"fields": [
    "ID",
    "LineNo",
    "IsInUsed",
    "MachineID",
    "MachineTypeAPhyPort",
    "MachineTypeBPhyPort",
    "MachineTypeCPhyPort"
],
"data": [JSON Format]
```

回傳說明:

外部文件

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

numbers：虛擬外線總數量 240。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

fields：JSON 陣列內容說明。

JSON 陣列：

ID：該筆在資料庫中的索引。

LineID：該筆的虛擬外線編號。

IsInUsed：該筆是否使用，1 為使用、0 為未使用。

MachineID：該筆是屬於哪一個子機碼。

MachineTypeAPhyPort：該筆虛擬外線對應的“交換機類型”實體外線編號。

MachineTypeBPhyPort：該筆虛擬外線對應的“來電盒類型”實體外線編號。

MachineTypeCPHYPort：該筆虛擬外線對應的“語音卡類型”實體外線編號。

範例：

[HTTP://URI /API/GetOutLines.php](http://URI/API/GetOutLines.php)

以下說明一個 JSON 陣列內容

```
[
  "254",      索引 245
  "11",       虛擬外線編號 11
  "1",        使用中
  "1",        子機碼 1
  "11",       “交換機類型”的實體外線編號 11
  "0",        “來電盒類型”的實體外線編號 0
  "0"         “語音卡類型”的實體外線編號 0
],
```

8. GetExtLines.php

說明：取得目前虛擬內線的使用狀況，該虛擬內線的編號、是被哪一個子機碼使用及該虛擬內線的分機號碼。

參數：無

回傳：如下格式

```
"status": 結果,
"numbers": 數量,
"esptime": 秒,
"fields": [
  "ID",
  "Ext Virtual Port No",
  "Extension Number",
  "MachineID"
],
"data": [JSON Format]
```

回傳說明：

外部文件

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

numbers：虛擬內線總數量 240。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

fields：JSON 陣列內容說明。

JSON 陣列：

ID：該筆在資料庫中的索引。

Ext Virtual Port No：該筆的虛擬內線編號。

Extension Number：該筆虛擬內線的分機號碼。

MachineID：該筆是屬於哪一個子機碼。

範例：

[HTTP://URI/API/GetExtLines.php](http://URI/API/GetExtLines.php)

以下說明一個 JSON 陣列內容

```
[
    "621",          索引 621
    "141",          虛擬內線編號
    "612",          該虛擬內線的分機號碼
    "10"            子機碼 10
],
```

9. SetExtNumber.php

說明：設定虛擬內線的分機號碼與作用的子機碼。

參數：三個

MachineID：子機碼。

ExtVPort：虛擬內線編號。

ExtNum：分機號碼。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,
"esptime": 秒,
"message": 訊息
```

回傳說明：

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例：設定分機號碼到虛擬內線編號 1 及設定子機碼 1

[HTTP://URI/API/SetExtNumber.php?MachineID=1&ExtVPort=1&ExtNum=601](http://URI/API/SetExtNumber.php?MachineID=1&ExtVPort=1&ExtNum=601)

回傳：

```
"status": true,
"esptime": 0.001418,
"message": "Success Set Ext Physical Port:1 to Extension No:601 into MachineID:1"
```

10. GetVPortByExtNum.php

外部文件

說明：根據子機碼及分機號碼，取得相對應的虛擬內線編號。

參數：兩個

MachineID：子機碼。

ExtNum：分機號碼。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,
"esptime": 秒,
"numbers": 數量,
"fields": [
    "ID",
    "Extension Number",
    "Extension Virtual Port"
],
"data": [JSON Format]
```

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

numbers：符合資料的數量，不是 0 就是 1，0 表示沒資料、1 表示一筆資料。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

fields：JSON 陣列內容說明。

JSON 陣列：

ID：該筆在資料庫中的索引。

Extension Number：該筆的分機號碼。

Extension Virtual Port：該筆的虛擬內線編號。

範例：根據子機碼 1 及分機號碼 610，取得虛擬內線編號 17。

[HTTP://URI /API/GetVPortByExtNum.php?MachineID=2&ExtNum=610](http://URI/API/GetVPortByExtNum.php?MachineID=2&ExtNum=610)

以下說明一個 JSON 陣列內容

```
[
    "497",          索引 497
    "610",          分機號碼 621
    "17"           虛擬內線編號 17
]
```

11. SetOutPortInUse.php

說明：設定指定的虛擬外線編號為使用中。

參數：一個

OutVPort：虛擬外線編號。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,
"esptime": 秒,
"message": 訊息
```

回傳說明:

外部文件

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例：根據子機碼 1 及分機號碼 610，取得虛擬內線編號 17。

[HTTP://URI /API/ SetOutPortInUse.php?OutVPort=5](http://URI/API/SetOutPortInUse.php?OutVPort=5)

回傳：

```
"status": true,
"esptime": 0.000431,
"message": "Success Set Out Virtual Port:5 to InUsed"
```

12. UnsetOutPortInUse.php

說明：設定指定的虛擬外線編號為非使用中。

參數：一個

OutVPort：虛擬外線編號。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,
"esptime": 秒,
"message": 訊息
```

回傳說明：

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例：根據子機碼 1 及分機號碼 610，取得虛擬內線編號 17。

[HTTP://URI /API/ UnsetOutPortInUse.php?OutVPort=5](http://URI/API/UnsetOutPortInUse.php?OutVPort=5)

回傳：

```
"status": true,
"message": "Success Set Out Virtual Port:5 to None Used"
```

13. GetMachineInfo.php

說明：根據子機類型及子機碼，取得該子機的資訊。

參數：兩個

MachineType：子機類型 1 是交換機類型、2 是來電盒類型、3 是語音卡類型。

MachineID：子機碼。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,
"esptime": 秒,
"fields": [
    "Alias",
    "Out Ports",
    "Ext Pots"
],
```

外部文件

"data": [JSON Format]

回傳說明:

status : true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime : 存取資料庫時的花費時間。

fields : JSON 陣列內容說明。

JSON 陣列 :

Alias : 該子機的別名。

Out Ports : 該子機的外線數量。

Ext Ports : 該子機的內線數量。

範例: 根據子機類型為語音卡及子機碼 1, 取得該子機訊息。

[HTTP://URI /API/GetMachineInfo.php?MachineType=3&MachineID=1](http://URI/API/GetMachineInfo.php?MachineType=3&MachineID=1)

以下說明一個 JSON 陣列內容

```
[ "台北分公司語音卡",      別名“台北分公司語音卡”  
  "8",                      子機實體外線數量  
  "0"                       子機實體內線數量  
]
```

14. SetMachineOutPorts.php

說明: 根據子機類型及子機碼, 設定該子機的外線數量。

參數: 三個

MachineType : 子機類型 1 是交換機類型、2 是來電盒類型、3 是語音卡類型。

MachineID : 子機碼。

OutPorts : 該子機的外線數量。

回傳: 如下格式

```
"status": 結果,  
"esptime": 秒,  
"message": 訊息
```

回傳說明:

status : true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime : 存取資料庫時的花費時間。

message : 回傳訊息。

範例: 設定子機碼 1 的交換機類型的外線數量 18 埠

[HTTP://URI/API/SetMachineOutPorts.php?MachineType=1&MachineID=1&OutPorts=18](http://URI/API/SetMachineOutPorts.php?MachineType=1&MachineID=1&OutPorts=18)

回傳:

```
"status": true,  
"esptime": 0.000418,  
"message": "Success Out Physical Ports(18) in MachineType:MachineID(PBX:1)"
```

15. SetMachineExtPorts.php

說明: 根據子機類型及子機碼, 設定該子機的內線數量。

參數: 三個

外部文件

MachineType：子機類型 1 是交換機類型、2 是來電盒類型、3 是語音卡類型。

MachineID：子機碼。

OutPorts：該子機的內線數量。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,  
"esptime": 秒,  
"message": 訊息
```

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例: 設定子機碼 2 的交換機類型的內線數量 16 埠

[HTTP://URI/API/SetMachineExtPorts.php?MachineType=1&MachineID=2&ExtPorts=16](http://URI/API/SetMachineExtPorts.php?MachineType=1&MachineID=2&ExtPorts=16)

回傳：

```
"status": true,  
"esptime": 0.000476,  
"message": "Success Ext Ports(16) in MachineType:MachineID(PBX:2) "
```

16. SetMachineAlias.php

說明：根據子機類型及子機碼，設定該子機的別名。

參數：三個

MachineType：子機類型 1 是交換機類型、2 是來電盒類型、3 是語音卡類型。

MachineID：子機碼。

Alias：該子機的別名。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,  
"esptime": 秒,  
"message": 訊息
```

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例: 設定子機碼 1 的交換機類型的別名為“台北分公司交換機”

[HTTP://URI/API/SetMachineExtPorts.php?SetMachineAlias.php?MachineType=1&MachineID=1&Alias=台北分公司交換機](http://URI/API/SetMachineExtPorts.php?SetMachineAlias.php?MachineType=1&MachineID=1&Alias=台北分公司交換機)

回傳：

```
"status": true,  
"esptime": 0.000438,  
"message": "Success Set Alias(台北分公司交換機) in MachineType:MachineID(PBX:1) "
```

17. SetOutPortPhyPort.php

外部文件

說明：根據虛擬外線編號、子機類型及子機碼，將該子機的實體外線編號的虛擬對應設定到該虛擬外線編號。

參數：四個

OutVPort：虛擬外線編號。

MachineType：子機類型 1 是交換機類型、2 是來電盒類型、3 是語音卡類型。

MachineID：子機碼。

PhyPort：該子機的實體外線編號。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,  
"esptime": 秒,  
"message": 訊息
```

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例：將子機碼 2 的來電盒類型的實體外線 4 對應到虛擬外線編號 22

[HTTP://URI/API/SetMachineExtPorts.php?SetOutPortPhyPort.php?OutVPort=22&MachineType=2&MachineID=2&PhyPort=4](http://URI/API/SetMachineExtPorts.php?SetOutPortPhyPort.php?OutVPort=22&MachineType=2&MachineID=2&PhyPort=4)

回傳：

```
"status": true,  
"esptime": 0.000437,  
"message": "Success Set Out Physical Port[4] of MachineType:MachineID[CallerID Box:2] to Out  
Virtual Port[22]!!!"
```

18. SetExtPortPhyPort.php

說明：根據虛擬內線編號及子機碼，將該子機的實體內線編號的虛擬對應設定到該虛擬內線編號。

參數：三個

ExtVPort：虛擬外線編號。

MachineID：子機碼。

PhyPort：該子機的實體內線編號。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,  
"esptime": 秒,  
"message": 訊息
```

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例：將子機碼 2 的實體外線 15 對應到虛擬內線編號 31

[HTTP://URI/API/SetMachineExtPorts.php?SetExtPortPhyPort.php?ExtVPort=31&MachineID=2&PhyPort=15](http://URI/API/SetMachineExtPorts.php?SetExtPortPhyPort.php?ExtVPort=31&MachineID=2&PhyPort=15)

外部文件

回傳：

```
"status": true,
"esptime": 0.000445,
"message": "Success Set Ext Physical Port[15] of MachineID[2] to Ext Virtual Port[31]!!!"
```

19. GetOutVPort.php

說明：根據子機的實體外線編號、子機類型及子機碼，取得該子機的實體外線對應的虛擬外線編號。

參數：三個

MachineType：子機類型 1 是交換機類型、2 是來電盒類型、3 是語音卡類型。

MachineID：子機碼。

PhyPort：該子機的實體內線編號。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,
"esptime": 秒,
"numbers": 數量,
"fields": [
    "ID",
    "Out Virtual Port"
],
"data": [JSON Format]
```

回傳說明：

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

fields：JSON 陣列內容說明。

JSON 陣列：

ID：該筆在資料庫中的索引。

Out Virtual Port：該筆對應的虛擬外線編號。

範例：取出子機碼 2 交換機類型的實體外線 1 所對應到虛擬外線編號 19

[HTTP://URI/API/SetMachineExtPorts.php?GetOutVPort.php?MachineType=1&MachineID=2&PhyPort=1](http://URI/API/SetMachineExtPorts.php?GetOutVPort.php?MachineType=1&MachineID=2&PhyPort=1)

回傳：

以下說明一個 JSON 陣列內容

```
[
    "262",          索引 262
    "19"           對應的虛擬外線編號 19
]
```

20. GetOutLinesByMachine.php

說明：根據子機類型及子機碼，取得該子機的實體外線數量。

參數：兩個

外部文件

MachineType：子機類型 1 是交換機類型、2 是來電盒類型、3 是語音卡類型。

MachineID：子機碼。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,
"esptime": 秒,
"numbers": 數量,
"fields": [
    "ID",
    "Virtual Port No",
    "Machine Physical Port"
],
"data": [JSON Format]
```

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

fields：JSON 陣列內容說明。

JSON 陣列：

ID：該筆在資料庫中的索引。

Virtual Port No：該筆對應的虛擬外線編號。

Machine Physical Port：子該機的實體外線編號。

範例：取出子機碼 2 交換機類型的實體外線 1 所對應到虛擬外線編號 19

[HTTP://URI/API/GetOutLinesByMachine.php?MachineType=1&MachineID=2](http://uri/api/getoutlinesbymachine.php?MachineType=1&MachineID=2)

回傳：

以下說明一個 JSON 陣列內容

```
[
    "263",          索引 262
    "20",           對應的虛擬外線編號 20
    "2"             該子機的實體外線編號 2
],
```

21. AddOperator.php

說明：新增客服員。

參數：兩個

EmployeeId：客服員員工編號。

Password：員工密碼。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,
"esptime": 秒,
"UUID": 該客服員的 UUID
```

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

外部文件

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例：新增一位員工，編號是 10001、密碼是 Ali*123

[HTTP://URI/API/AddOperator.php?EmployeeId=10001&Password=Ali*123](http://URI/API/AddOperator.php?EmployeeId=10001&Password=Ali*123)

回傳：

以下說明一個 JSON 陣列內容

```
"status": true,  
"esptime": 0.000506,  
"UUID": "4AA87AFD8A8DA0BAC23694A95AE162EE"
```

22. Login.php

說明：客服員登入系統。

參數：兩個

EmployeeId：客服員員工編號。

Password：員工密碼。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,  
"esptime": 秒,  
"fields": [  
    "ID",  
    "Key",  
],  
"data": [JSON Format]
```

回傳說明：

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

fields：JSON 陣列內容說明。

JSON 陣列：

ID：該筆在資料庫中的索引。

Key：該名員工的金鑰。

範例：詢問員工編號 10000 的員工資料

[HTTP://URI/API/Login.php?Id=10000&Password=Frank*123](http://URI/API/Login.php?Id=10000&Password=Frank*123)

回傳：

以下說明一個 JSON 陣列內容

```
[  
    "1",  
    "A9A136B08CC8DF4928CBA8FA4A976A43",  
]
```

23. GetOperatorInfo.php

說明：根據客服員的金鑰，取得該名員工的資訊。

外部文件

參數：一個

UUID：客服員金鑰。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,
"esptime": 秒,
"fields": [
    "ID",
    "Name",
    "Machine Bitmask",
    "Login Timestamp",
    "Logout Timestamp",
    "Level"
],
"data": [JSON Format]
```

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

fields：JSON 陣列內容說明。

JSON 陣列：

ID：該筆在資料庫中的索引。

Name：該名員工的姓名。

Machine Mask：該名員工所屬的子機碼(位置)或那些子機可以被主管監控。

Login Timestamp：該名員工登入成功的時間。

Logout Timestamp：該名員工登出成功的時間。

Level：。

範例: 詢問員工編號 10000 的員工資料

[HTTP://URI/API/GetOperatorInfo.php?id=10000&Password=Frank*123](http://URI/API/GetOperatorInfo.php?id=10000&Password=Frank*123)

回傳：

以下說明一個 JSON 陣列內容，陣列中的 Machine Mask 為 39 表示該員工可以觀看子機 1、2、3、6。Machine Mask 是以位元對應哪一個子機被設定，bit 0 對應子機 1、bit 1 對應子機 2 以此類推最多到 bit 9 對應到子機 10，因此十進制 39 的二進制為 100111，所以 bit 0 為 1 表示子機 1 被設定、bit 5 為 1 表示子機 6 被設定。

```
[
    "1",
    "法蘭克周",
    "39",
    null,
    null,
    null
]
```

外部文件

24. SetOperatorName.php

說明：設定客服員姓名。

參數：兩個

key：客服員員工的金鑰。

Name：員工姓名。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,  
"esptime": 秒,  
"message": 訊息
```

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例：修改員工編號 10001 的姓名

[HTTP://URI/API/SetOperatorName.php?Key=A9A136B08CC8DF4928CBA8FA4A976A43&Name=周建亨](http://URI/API/SetOperatorName.php?Key=A9A136B08CC8DF4928CBA8FA4A976A43&Name=周建亨)

回傳：

以下說明一個 JSON 陣列內容

```
"status": true,  
"esptime": 0.000501,  
"message": "Success Set [周建亨] to [A9A136B08CC8DF4928CBA8FA4A976A43]!!!"
```

25. SetOperatorMachineID.php

說明：設定客服員子機碼，客服員與子機要在同一個位置例如有一台交換機在台中辦公室子機碼 03，在台中辦公室的客服員一定也要設定 03。

如果是主管的話子機碼可以設定多個子機也就是設定不同位置的子機，因此主管就可以觀看這些子機的通話狀況。

參數：兩個

key：客服員員工的金鑰。

MachineId：子機碼。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,  
"esptime": 秒,  
"message": 訊息
```

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例：設定員工編號 10000 的子機碼 02

[HTTP://URI/API/SetOperatorMachineID.php?Key=A9A136B08CC8DF4928CBA8FA4A976A43&](http://URI/API/SetOperatorMachineID.php?Key=A9A136B08CC8DF4928CBA8FA4A976A43&)

外部文件

MachineId=2

回傳：

以下說明一個 JSON 陣列內容

```
"status": true,  
"esptime": 0.000407,  
"message": "Success Set Machine Bitmask[100111] to [A9A136B08CC8DF4928CBA8FA4A976A43]!!!"
```

26. UnsetOperatorMachineID.php

說明：解除設定客服員或主管的子機碼。

參數：兩個

key：客服員員工的金鑰。

MachineId：子機碼。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,  
"esptime": 秒,  
"message": 訊息
```

回傳說明：

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例：解除員工編號 10000 的子機碼 02 設定

HTTP://URI/API/UsetOperatorMachineID.php?Key=A9A136B08CC8DF4928CBA8FA4A976A43&MachineId=2

回傳：

以下說明一個 JSON 陣列內容

```
"status": true,  
"esptime": 0.000407,  
"message": "Success Set Machine Bitmask[100101] to [A9A136B08CC8DF4928CBA8FA4A976A43]!!!"
```

27. AddExternalCallRecordOneTime.php

說明：根據輸入參數新增一筆外部通話紀錄，並回傳該筆的索引，當要更新該筆資料的欄位需使用這個索引值。

參數：十個

外部通話時：

MachineID：子機碼。

StartTime：該通聯的開始時間 Timestamp。

OutVPort：虛擬外線編號。

OutPhyPort：實體外線編號。

CallType：通話類型，0 是外線撥入、1 是外線撥出、2 是內線互打。

EndTime：結束通話的時間標記。

ConnectTime：開始通話的時間標記。

外部文件

Duration：通話時間。

RingTimes：響鈴次數。

FileName：錄音檔名。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,
"esptime": 秒,
"fields": [
    "ID",
    "MachineID"
],
```

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

fields：JSON 陣列內容說明。

JSON 陣列：

ID：該筆在資料庫中的索引。

MachineID：該筆所屬的子機碼(位置)。

範例: 增加一筆通話記錄並取得該筆索引 1613。

[HTTP://URI/API/AddExternalCallRecordOneTime.php?MachineID=1&StartTime=1644422406&OutVPort=1&OutPhyPort=1&CallType=0&EndTime=1644422444&ConnectTime=1644422413&Duration=31&RingTimes=6&FileName=C46FA3F447BAB12F98790993EE5A389C](http://URI/API/AddExternalCallRecordOneTime.php?MachineID=1&StartTime=1644422406&OutVPort=1&OutPhyPort=1&CallType=0&EndTime=1644422444&ConnectTime=1644422413&Duration=31&RingTimes=6&FileName=C46FA3F447BAB12F98790993EE5A389C)

回傳：

```
"status": true,
"esptime": 0.004098,
"fields": [
    "ID",
    "MachineID"
],
"data": [
    [
        "1613",
        "1"
    ]
]
```

28. AddExternalCallRecord.php

說明：根據虛擬外線編號新增一筆外部通話紀錄，並回傳該筆的索引，當要更新該筆資料的欄位需使用這個索引值。

參數：四個

外部通話時:

MachineID：子機碼。

外部文件

StartTime：該通聯的開始時間 Timestamp。

OutVPort：虛擬外線編號。

OutPhyPort：實體外線編號。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,
"esptime": 秒,
"fields": [
    "ID",
    "MachineID"
],
```

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

fields：JSON 陣列內容說明。

JSON 陣列：

ID：該筆在資料庫中的索引。

MachineID：該筆所屬的子機碼(位置)。

範例: 增加一筆通話記錄並取得該筆索引 1613。

[HTTP://URI/API/AddCallRecord.php?MachineID=1&StartTime=1647324922&OutVPort=15&OutPhyPort=2](http://URI/API/AddCallRecord.php?MachineID=1&StartTime=1647324922&OutVPort=15&OutPhyPort=2)

回傳：

```
"status": true,
"esptime": 0.004098,
"fields": [
    "ID",
    "MachineID"
],
"data": [
    [
        "1613",
        "1"
    ]
]
```

29. AddInternalCallRecordOneTime.php

說明：根據輸入參數新增一筆內部通話紀錄，並回傳該筆的索引，當要更新該筆資料的欄位需使用這個索引值。

參數：十個

外部通話時:

MachineID：子機碼。

StartTime：該通聯的開始時間 Timestamp。

外部文件

FromExtNum：撥出分機號碼。

ToExtNum：撥入分機號碼。

CallType：通話類型，0 是外線撥入、1 是外線撥出、2 是內線互打。

EndTime：結束通話的時間標記。

ConnectTime：開始通話的時間標記。

Duration：通話時間。

RingTimes：響鈴次數。

FileName：錄音檔名。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,
"esptime": 秒,
"fields": [
    "ID",
    "MachineID"
],
```

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

fields：JSON 陣列內容說明。

JSON 陣列：

ID：該筆在資料庫中的索引。

MachineID：該筆所屬的子機碼(位置)。

範例：增加一筆通話記錄並取得該筆索引 15。

[HTTP://URI/API/AddInternalCallRecordOneTime.php?MachineID=1&StartTime=1647563142&FromExtNum=315&ToExtNum=612&CallType=2&EndTime=1647563214&ConnectTime=1647563146&Duration=65&RingTimes=6&FileName=C46FA3F447BAB12F98790993EE5A389C](http://URI/API/AddInternalCallRecordOneTime.php?MachineID=1&StartTime=1647563142&FromExtNum=315&ToExtNum=612&CallType=2&EndTime=1647563214&ConnectTime=1647563146&Duration=65&RingTimes=6&FileName=C46FA3F447BAB12F98790993EE5A389C)

回傳：

```
"status": true,
"numbers": "1",
"esptime": 0.001514,
"fields": [
    "ID",
    "MachineID"
],
"data": [
    [
        "15",
        "2"
    ]
]
```

外部文件

30. AddInternalCallRecord.php

說明：根據撥出分機號碼及撥入分機號碼新增一筆內部通話紀錄，並回傳該筆的索引，當要更新該筆資料的欄位需使用這個索引值。

參數：四個

外部通話時：

MachineID：子機碼。

StartTime：該通聯的開始時間 Timestamp。

FromExtNum：撥出分機號碼。

ToExtNum：撥入分機號碼。

回傳：如下格式

```
"status": 結果,
"esptime": 秒,
"fields": [
    "ID",
    "MachineID"
],
```

回傳說明：

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

fields：JSON 陣列內容說明。

JSON 陣列：

ID：該筆在資料庫中的索引。

MachineID：該筆所屬的子機碼(位置)。

範例：增加一筆通話記錄並取得該筆索引 1613。

[HTTP://URI/API/AddCallRecord.php?AddInternalCallRecord.php?MachineID=2&StartTime=1644422516&FromExtNum=612&ToExtNum=610](http://URI/API/AddCallRecord.php?AddInternalCallRecord.php?MachineID=2&StartTime=1644422516&FromExtNum=612&ToExtNum=610)

回傳：

```
"status": true,
"numbers": "1",
"esptime": 0.001514,
"fields": [
    "ID",
    "MachineID"
],
"data": [
    [
        "15",
        "2"
    ]
]
```

外部文件

31. UpdateCallRecordTelNo.php

說明：根據索引值更新該筆資料的電話號碼欄位。

參數：兩個

外部通話時:

ID：資料索引。

TelNo：要更新的電話號碼。

"status": 結果,

"esptime": 秒,

"message": 訊息

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例：更改索引 1613 通話記錄的電話號碼 021415114455。

[HTTP://URI/API/UpdateCallRecordTelNo.php?ID=1613&TelNo=02145114455](http://URI/API/UpdateCallRecordTelNo.php?ID=1613&TelNo=02145114455)

回傳：

"status": true,

"esptime": 0.000601,

"message": "Successful update TelNo=02145114455 into Database"

32. UpdateCallRecordTalkTime.php

說明：根據索引值更新該筆資料的開始通話時間欄位。

參數：兩個

外部通話時:

ID：資料索引。

Timestamp：開始通話的時間標記。

"status": 結果,

"esptime": 秒,

"message": 訊息

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例：更改索引 1613 通話記錄的開始通話時間 2022 年 03 月 15 日 14 點 15 分 35 秒=1647324935。

[HTTP://URI/API/UpdateCallRecordTalkTime.php?ID=1613&Timestamp=1647324935](http://URI/API/UpdateCallRecordTalkTime.php?ID=1613&Timestamp=1647324935)

回傳：

"status": true,

"esptime": 0.000412,

"message": "Successful update Talking Time=1647324935 into Database"

外部文件

33. UpdateCallRecordCallType.php

說明：根據索引值更新該筆資料的通話類型欄位。

參數：兩個

外部通話時:

ID：資料索引。

Type：通話類型，0 是外線撥入、1 是外線撥出、2 是內線互打。

"status": 結果,

"esptime": 秒,

"message": 訊息

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例：更改索引 1613 通話記錄的通話類型成撥出。

[HTTP://URI/API/UpdateCallRecordCallType.php?ID=1613&Type=1](http://URI/API/UpdateCallRecordCallType.php?ID=1613&Type=1)

回傳：

"status": true,

"esptime": 0.000485,

"message": "Successful update Call Type=1 [0:Call In | 1: Call Out | 2: Internal Call] into Database"

34. UpdateCallRecordEndTime.php

說明：根據索引值更新該筆資料的結束通話時間欄位。

參數：兩個

外部通話時:

ID：資料索引。

Timestamp：結束通話的時間標記。

"status": 結果,

"esptime": 秒,

"message": 訊息

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例：更改索引 1613 通話記錄的結束通話時間 2022 年 03 月 15 日 14 點 16 分 26 秒=1647324986。

[HTTP://URI/API/UpdateCallRecordEndTime.php?ID=1613&Timestamp=1647324986](http://URI/API/UpdateCallRecordEndTime.php?ID=1613&Timestamp=1647324986)

回傳：

"status": true,

"esptime": 0.000489,

"message": "Successful update Hang Up Time=1647324986 into Database"

外部文件

35. UpdateCallRecordExtNum.php

說明：根據索引值更新該筆資料的外部通話的分機號碼欄位。

參數：兩個

外部通話時:

ID：資料索引。

ExtNum：撥出或撥入分機號碼。

"status": 結果,

"esptime": 秒,

"message": 訊息

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例：更改索引 1613 通話記錄的外部通話的分機號碼 612。

[HTTP://URI/API/UpdateCallRecordExtNum.php?ID=1613&ExtNum=612](http://URI/API/UpdateCallRecordExtNum.php?ID=1613&ExtNum=612)

回傳：

"status": true,

"esptime": 0.000438,

"message": "Successful update Extension Number=612 into Database"

36. UpdateCallRecordRingTimes.php

說明：根據索引值更新該筆資料的響鈴次數欄位。

參數：兩個

外部通話時:

ID：資料索引。

RingTimes：響鈴次數。

"status": 結果,

"esptime": 秒,

"message": 訊息

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例：更改索引 1613 通話記錄的響鈴次數 6。

[HTTP://URI/API/UpdateCallRecordRingTimes.php?ID=1613&RingTimes=6](http://URI/API/UpdateCallRecordRingTimes.php?ID=1613&RingTimes=6)

回傳：

"status": true,

"esptime": 0.000434,

"message": "Successful update Ring Times=6 into Database"

外部文件

37. UpdateCallRecordTalkDuration.php

說明：根據索引值更新該筆資料的通話時間欄位。

參數：兩個

外部通話時:

ID：資料索引。

Sec：通話時間。

"status": 結果,

"esptime": 秒,

"message": 訊息

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例：更改索引 1613 通話記錄的通話時間 51。

[HTTP://URI/API/UpdateCallRecordTalkDuration.php?ID=1613&Sec=51](http://URI/API/UpdateCallRecordTalkDuration.php?ID=1613&Sec=51)

回傳：

"status": true,

"esptime": 0.000452,

"message": "Successful update Talking Duration=51 into Database"

38. UpdateCallRecordFromExtNo.php

說明：根據索引值更新該筆資料的分機互打的撥出分機號碼欄位。

參數：兩個

外部通話時:

ID：資料索引。

FromExt：撥出的分機號碼。

"status": 結果,

"esptime": 秒,

"message": 訊息

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例：更改索引 1613 通話記錄的分機互打時的撥出分機號碼 613。

[HTTP://URI/API/UpdateCallRecordFromExtNo.php?ID=1613&FromExt=613](http://URI/API/UpdateCallRecordFromExtNo.php?ID=1613&FromExt=613)

回傳：

"status": true,

"esptime": 0.000456,

"message": "Successful update Internal Call From Extension Number=613 into Database"

外部文件

39. UpdateCallRecordToExtNo.php

說明：根據索引值更新該筆資料的分機互打的撥入分機號碼欄位。

參數：兩個

外部通話時:

ID：資料索引。

ToExt：撥入的分機號碼。

"status": 結果,

"esptime": 秒,

"message": 訊息

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例：更改索引 1613 通話記錄的分機互打時的撥入分機號碼 610。

[HTTP://URI/API/UpdateCallRecordToExtNo.php?ID=1613&ToExt=610](http://URI/API/UpdateCallRecordToExtNo.php?ID=1613&ToExt=610)

回傳：

"status": true,

"esptime": 0.000664,

"message": "Successful update Internal Call To Extension Number=610 into Database"

40. UpdateCallRecordVoiceRecFileUUID.php

說明：根據索引值更新該筆資料的錄音檔名欄位。

參數：兩個

外部通話時:

ID：資料索引。

UUID：錄音檔名。

"status": 結果,

"esptime": 秒,

"message": 訊息

回傳說明:

status：true 表示成功、false 表示失敗可能是參數錯誤或資料庫存取錯誤。

esptime：存取資料庫時的花費時間。

message：回傳訊息。

範例：更改索引 1613 通話記錄的分機互打時的撥入分機號碼 610。

[HTTP://URI/API/UpdateCallRecordVoiceRecFileUUID.php?ID=1613&UUID=E4E466E6F82041B88316EE410C13A205](http://URI/API/UpdateCallRecordVoiceRecFileUUID.php?ID=1613&UUID=E4E466E6F82041B88316EE410C13A205)

回傳：

"status": true,

"esptime": 0.000431,

外部文件

`"message": "Successful update Voice File Name=E4E466E6F82041B88316EE410C13A205 into Database`

`"`