



Procédures



26/10/2022 5	Protocole VTP Switch L2	1.0
Rédacteur		
Correcteur		
Valideur	Francesco Speranza	
Destinataire (Utilisateur Tech)		
Dernière mise à jour		

Description de la procédure : Le VTP (VLAN Trunk protocole) qui est un protocole pour partager les VLAN pour éviter de les configurer sur les 2 Switch on commence par ces commandes pour celui ou on a déjà déclaré tous les VLAN **Equipement Cisco**

NE PAS OUBLIER DE « write mem » POUR NE PAS PERDRE LA CONF !!!!!

Switch ayant tous les VLAN déjà déclarés :

Switch> Enable

Switch# Conf t

Switch(config)# vtp domain (Nom du domain souhaité)

Switch(config)# vtp mode serveur (le mode server c'est celui qui distribue la configuration a ceux qui sont en mode client)

```
SWITCH-1(config)#vtp domain BTS
Domain name already set to BTS.
SWITCH-1(config)#vtp mode server
Setting device to VTP Server mode for VLANS.
SWITCH-1(config)#
```

Switch ayant aucun VLAN :

Switch> Enable

Switch# Conf t

Switch(config)# vtp domain (Même nom de domain que votre Switch mode Serveur)



Procédures



Switch(config)# vtp mode client (le mode client est celui qui reçoit la configuration de switch en mode server)

```
SWITCH-1(config)#vtp domain BTS
Domain name already set to BTS.
SWITCH-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP Client mode for VLANS.
```



Procédures



26/10/2025	Création VLAN sur Switch L2/L3	1.0
Rédacteur		
Correcteur		
Valideur	Francesco Speranza	
Destinataire (Utilisateur Tech)		
Dernière mise à jour		

Description de la procédure : Création D'un Vlan Sur Switch Niveau 2 et Switch Niveau 3. **Equipement Cisco**

Switch de Niveau 2 :

Switch > **Enable**

Switch# **Conf t**

Switch(config) #**Vlan** (Numéro du Vlan Souhaité sauf 1 Car déjà existant par défaut)

Switch (config-vlan) # **Name** (Nom Du Vlan souhaité)

```
SWITCH-1>en
Password:
SWITCH-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SWITCH-1(config)#vlan 10
SWITCH-1(config-vlan)#name R-S-S
```

Switch de Niveau 3 :

Switch> **Enable**

Switch# **conf t**

Switch(config) # **Vlan** (Numéro Vlan souhaité) **Name** (Nom Vlan Souhaité)

```
SWITCH-L3#conf
SWITCH-L3(config)#vlan 10 name R-S-S
```



Procédures



Date 14/11	Attribution d'un vlan sur un port switch L2		Version
Rédacteur		Francesco	
Correcteur			
Valideur			
Destinataire (Utilisateur Tech)			
Dernière mise à jour			

Description de la procédure : activer les ports du switch pour se connecter depuis les prises murales

La commande suivante sert à sélectionner le port que l'on souhaite ouvrir.

```
SWITCH-2#en
SWITCH-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SWITCH-2(config)#int gig 1/0/7
SWITCH-2(config-if)#switchport mode access
SWITCH-2(config-if)#switchport access vlan 10
SWITCH-2(config-if)#exit
SWITCH-2(config)#
```

Ensuite on ouvre le port, et on l'ouvre au vlan 10.



Procédures



Si l'on souhaite regarder quelle interface est disponible ou sur quel vlan elle est,
On fait :

```
Switch-1#show running-config
```

On descend jusqu'à trouver les différentes interfaces (aucune est dans n vlan) :

```
interface GigabitEthernet1/0/8
!  
interface GigabitEthernet1/0/9
!  
interface GigabitEthernet1/0/10
!  
interface GigabitEthernet1/0/11
!  
interface GigabitEthernet1/0/12
!  
interface GigabitEthernet1/0/13
```


Dans ce cas, l'interface gig 1/0/7 est dans le vlan 10

```
interface GigabitEthernet1/0/7
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
```



Procédures



07/11/2022 5	Mise ne place SSH Switch L2	1.0
Rédacteur		
Correcteur		
Valideur		
Destinataire (Utilisateur Tech)		
Dernière mise à jour		

Description de la procédure : Permet une connexion en ligne de commande sur une machine distante (dans ce cas précis un SwitchL2) sans avoir besoin de passer par un câble console.

Branchez vous par câble console a votre SwitchL2

- Switch> : en
- Switch# :conf t
- SW-L2(config)# ip domain name (Rentrer votre nom de domain)
- SW-L2(config)# crypto key generate rsa modulus
Choisis une taille de clé (ex: 2048)
- SW-L2(config)# ip ssh version 2

Pour permettre un accès distant, ton switch doit avoir une adresse sur une interface SVI (ex : VLAN 10) (car vous ne pouvez pas attribuer d'@ip sur les ports d'un switch car il ne fait pas de routage).

```
Switch-1(config)#interface vlan 10
Switch-1(config-if)#ip add
Switch-1(config-if)#ip address 192.168.      255.255.255.0
Switch-1(config-if)#no shutdown
```



Procédures



Configurer un @ip passerelle par défaut pour pouvoir s'y connecter même si on est sur un autre réseaux

```
Switch-1(config)#ip defauLt-gateway 192.168.  
Switch-1(config)#
```

Créer un compte administrateur car même si vous en avez déjà un ça peut ne pas fonctionner :

- SW-L2(config)# username admin privilege 15 secret MonMotDePasseFor

Ensuite pour activer le SSH rentrer ces commandes :

- SW-L2> en
- SW-L2# conf t
- SW-L2(config)# line vty 0 15
- SW-L2(config-line)# transport input ssh
- SW-L2(config-line)# login local
- SW-L2(config-line)# exit

Une fois toutes ces étapes terminer ouvrez votre **CMD** rentrez la commande suivante :

ssh admin@(l'address ip que vous avez rentrer sur l'interface)

Appuyer sur entrer pour confirmer votre connexion

Rentrez votre MDP et verifiez que vous pouvez manipuler votre Switch en changer le hostname ou autre

```
C:\Users\Loghan>ssh admin@192.168.  
The authenticity of host '192.168. 192.168. )' can't be established.  
RSA key fingerprint is SHA256:mHhmJ3zjgRjyPB7p5tmD46nBbeRdxGuZd9kyeyWzT2M.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '192.168. (RSA) to the list of known hosts.  
(admin@192.168. Password:  
  
Switch-1#en  
Switch-1#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Switch-1(config)#
```



Procédures

