

規制番号 名称		01-0522 広電天満町電停		運 用		2018年2月21日		製造番号		T31891	
制御機機種		R 2-2-0 LTC-AR71		開始日時		0時40分 ~		製造年月		2018年2月	
警交仕規第1012号		メーカー名 (株)京三製作所		作動時間		05:30~00:00以降閃光		施工会社		(有) ケイ・ティ・アイ	
署別 広島西		付加機能 時刻修正機能、連動親機能、電車感应制御【バス感应機能を使用】									

至 中広町

至 広島町

至 広電天満橋

至 観音本町

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PG	2PW	2G	2Y	2R							

流動図

7.8m 歩灯2 至 広島町

14.0m 歩灯2 至 広電天満橋

至 中広町

14.1m 歩灯2 至 観音本町

16.0m 歩灯2

1 P [1P]																				
1 [1V]																				
2 P [2P]																				
2 [2V]																				
延長受付範囲	○	○	○	○																
延長階梯					○															
短縮受付範囲					○	○	○	○	○											
短縮階梯									○											
連動送出	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A	A	A							

保 安	25	5	5	5	15	3	2	22	15	6	2	3	2						周期	秒
																			440	
P 1	12	5	5	5	5-30	3	2	15	1-15	6	2	3	2					66	~	105
P 2	16	5	5	5	5-30	3	2	21	1-15	6	2	3	2					76	~	115
P 3	25	5	5	5	5-30	3	2	22	1-15	6	2	3	2					86	~	125
P 4	17	5	5	5	5	3	2	15	15	6	2	3	2							85
P 5	21	5	5	5	5	3	2	21	15	6	2	3	2							95
P 6	30	5	5	5	5	3	2	22	15	6	2	3	2							105
P 7	35	5	5	5	5	3	2	22	15	6	2	3	2							110
P 8	40	5	5	5	5	3	2	22	15	6	2	3	2							115
P 9	45	5	5	5	5	3	2	22	15	6	2	3	2							120
P A	50	5	5	5	5	3	2	22	15	6	2	3	2							125

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	7	00	3	7	00	3	9	00	2												
	2	9	00	2	9	00	2	17	00	1												
	3	17	00	3	13	00	3															
	4	19	00	2	18	00	2															
	5	20	00	1	20	00	1															
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光	00:00～05:30			00:00～05:30			00:00～05:30														
	バス感	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
運 動 子 機 能 定 数	時刻修正	● (GPS)
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1 (B/Y1)	
	同期階梯2 (A/Y2)	
機 能 定 数	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	運動親機	

高齢者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
高齢者用保証青時間(0～99)	秒

電 車 感 応 秒 数	延長動作					短縮動作				
	設定 秒数	延長 秒数	上り 走行時間	下り 走行時間		設定 秒数	短縮 秒数	上り 走行時間	下り 走行時間	
	P1	5	25	30	30	P1	15	14	-	-
	P2	5	25	30	30	P2	15	14	-	-
	P3	5	25	30	30	P3	15	14	-	-
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯		5			感応階梯		9		
	感知器指定		D1	D2		感知器指定		D1	D2	

※延長・短縮動作について
詳しくは電車感応動作を参照
して下さい。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ	
	補正階梯	ステップ	
	感知器指定	押ボタン	車両
	押ボタン受付禁止階梯		開始 終了
車 両 リ コ ー ル 定 数	車両リコール受付禁止階梯		開始 終了

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	7	3	1
3	9	3	1
4	10	2	1

規制番号	01-0522
名 称	広電天満町電停

設定変更履歴

年 月 日	変更内容
2006年3月22日	現地にて制御機各バタンの周期を再確認。P1(誤) 74→(正)61, P2(誤) 84→(正)71, P3(誤) 94→(正)81
2006年3月22日	ギャップ感応定数「単位青」記述方法に誤りがある為修正。(誤)13→(正)130,(誤)7→(正)70,(誤)1→(正)10
2007年11月15日	夜間閃光作動時間変更 0:00～6:00⇒ 0:00～5:30
2018年2月21日	制御機更新