

規制番号 名称		01-0596 広電天満橋東詰		運 用		2018年2月27日		製造番号		T31894	
制御機種		R 2-2-0 L T C-A R 7 1		開始日時		3時50分 ~		製造年月		2018年2月	
警交仕規第1012号		メーカー名 (株)京三製作所		作動時間		05:30~00:00以降閃光		施工会社		(有) ケイ・ティ・アイ	
署別		広島中央		付加機能 時刻修正機能、連動親機能、電車感應制御【バス感應機能を使用】							

至 西十日市町

至 福島町

至 土橋町

至 舟入町

流動図

7.8m 歩灯なし

6.0m 歩灯なし

至 西十日市町

14.1m 歩灯なし

電車軌道

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PG	2PW	2G	2Y	2R							
(1 P) [1P]																				
1 [1V]																				
(2 P) [2P]																				
2 [2V]																				
延長受付範囲	○	○	○	○	※○															
延長階段					○															
※延長受付範囲は5ステップの10秒迄・短縮受付範囲は5ステップの10秒以降（延長動作時）																				
短縮受付範囲					※○	○	○	○	○											
短縮階段									○											
連動送出	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A							
																			周期	オブジェクト秒
保 安	35	1	1	1	20	3	2	30	10	1	1	3	2					440		
P 1	33	1	1	1	10-30	3	2	20	1-10	1	1	3	2				79	~	108	
P 2	48	1	1	1	10-30	3	2	30	1-10	1	1	3	2				104	~	133	
P 3	41	1	1	1	10-30	3	2	45	1-15	1	1	3	2				112	~	146	
P 4	40	1	1	1	10	3	2	20	10	1	1	3	2						95	
P 5	45	1	1	1	10	3	2	20	10	1	1	3	2						100	
P 6	50	1	1	1	10	3	2	20	10	1	1	3	2						105	
P 7	55	1	1	1	10	3	2	20	10	1	1	3	2						110	
P 8	55	1	1	1	10	3	2	30	10	1	1	3	2						120	
P 9	45	1	1	1	10	3	2	45	15	1	1	3	2						130	
P A	50	1	1	1	10	3	2	45	15	1	1	3	2						135	

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	7	00	3	7	00	3	7	00	3												
	2	9	00	2	9	00	2	9	00	2												
	3	17	00	3	17	00	3	17	00	3												
	4	20	00	1	20	00	1	20	00	1												
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光	00:00～05:30			00:00～05:30			00:00～05:30														
	バス感	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作設定数	同期点				
	追従幅				
	追従階梯秒数配分				
	主現示追従階梯				
	従現示追従階梯				
	時刻修正	● (GPS)			
連動子機能設定数	DC方式		分周期連動機能数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)				
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

高齢者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定		(10～19)	
高齢者用保証青時間(0～99)		秒	

電 車 感 応 秒 数	延長動作						短縮動作					
	設定 秒数	延長 秒数	上り 走行時間	下り 走行時間	設定 秒数	短縮 秒数	上り 走行時間	下り 走行時間	設定 秒数	短縮 秒数	上り 走行時間	下り 走行時間
	P1	10	20	20	20	P1	10	9	-	-	-	-
	P2	10	20	20	20	P2	10	9	-	-	-	-
	P3	10	20	20	20	P3	15	14	-	-	-	-
	P4					P4						
	P5					P5						
	P6					P6						
	P7					P7						
	P8					P8						
	P9					P9						
	PA					PA						
	感応階梯		5		感応階梯		9					
	感知器指定		D1	D2	感知器指定		D1	D2				

※延長・短縮動作について
詳しくは電車感応動作を参照
して下さい。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
設定変更履歴	車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	7	3	1
3	9	3	1
4	10	2	1

規制番号	01-0596
名 称	広電天満橋東詰

年月日	変更内容
2006年3月22日	現地にて制御機各バタンの周期を再確認。P1(誤) 74→(正)61, P2(誤) 84→(正)71, P3(誤) 94→(正)81
2006年3月22日	ギャップ感応定数「単位青」記述方法に誤りがある為修正。(誤)13→(正)130,(誤)7→(正)70,(誤)1→(正)10
2007年11月15日	夜間閃光作動時間変更 0:00～6:00⇒ 0:00～5:30
2018年2月27日	制御機更新