

規制番号 名称		01-0595 広電天満橋西詰		運 用		2018年2月27日		製造番号		T31892					
制御機機種		R 2-2-0		LTC-AR71		開始日時		2時30分 ~		製造年月		2018年2月			
警交仕規第1012号		メーカー名		(株)京三製作所		作動時間		05:30~00:00以降閃光		施工会社		(有) ケイ・ティ・アイ			
署別		広島西		付加機能										連動子機能（DC）、連動親機能、時刻修正機能、電車感应制御【バス感应機能を使用】	

至 中広町

至 福島町

路面電車軌道敷

広島電鉄本線

広電天満橋

至 土橋町

至 観音本町

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PG	2PW	2G	2Y	2R							

流動図

9.6m 歩灯なし

至 福島町

至 土橋町

8.7m 歩灯なし

至 中広町

13.4m 歩灯なし

至 観音本町

電車軌道

(1 P) [1P]																				
1 [1V]																				
(2 P) [2P]																				
2 [2V]																				
延長受付範囲	○	○	○	○	※○															
延長階段					○															
※延長受付範囲は5ステップの10秒迄・短縮受付範囲は5ステップの10秒以降（延長動作時）																				
短縮受付範囲					※○	○	○	○	○											
短縮階段									○											
連動子同期点	○																			
連動送出	A	A	A	A	A	B	B	B	B	A	A	A	A							

																			周期	秒
保 安	20	8	5	10	15	3	2	30	10	1	1	3	2						110	秒
P 1	33	1	1	1	10-30	3	2	20	1-10	1	1	3	2				79	~	108	0
P 2	48	1	1	1	10-30	3	2	30	1-10	1	1	3	2				104	~	133	0
P 3	41	1	1	1	10-30	3	2	45	1-15	1	1	3	2				112	~	146	0
P 4	40	1	1	1	10	3	2	20	10	1	1	3	2						95	0
P 5	45	1	1	1	10	3	2	20	10	1	1	3	2						100	0
P 6	50	1	1	1	10	3	2	20	10	1	1	3	2						105	0
P 7	55	1	1	1	10	3	2	20	10	1	1	3	2						110	0
P 8	55	1	1	1	10	3	2	30	10	1	1	3	2						120	0
P 9	45	1	1	1	10	3	2	45	15	1	1	3	2						130	0
P A	50	1	1	1	10	3	2	45	15	1	1	3	2						135	0

パ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4				
	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	
1	7	00	3	7	00	3	7	00	3														
2	9	00	2	9	00	2	9	00	2														
3	17	00	3	17	00	3	17	00	3														
4	20	00	1	20	00	1	20	00	1														
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
A																							
動作切替	閃光	00:00～05:30			00:00～05:30			00:00～05:30															
	バス感	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00															
	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00															
系統動作設定数	同期点																						
	追従幅																						
	追従階梯秒数配分																						
	主現示追従階梯																						
	従現示追従階梯																						
	時刻修正						●(GPS)																
連動子機能設定数	DC方式						○						分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値									
	AC方式													連動パターン									
	同期階梯1(B/Y1)						1																
	同期階梯2(A/Y2)																						
	周期監視時間						255																
	共通オフセット1						0秒																
共通オフセット2																							
連動親機						広電天満橋東詰(01-0596)																	
高齢者感応定数																							
感応階梯						ステップ																	
補正階梯						ステップ																	
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																	
高齢者用保証青時間(0～99)						秒																	
電車感応秒数	延長動作						短縮動作																
		設定 秒数	延長 秒数	上り 走行時間	下り 走行時間		設定 秒数	短縮 秒数	上り 走行時間	下り 走行時間													
	P1	10	20	20	20	P1	10	9	-	-													
	P2	10	20	20	20	P2	10	9	-	-													
	P3	10	20	20	20	P3	15	14	-	-													
	P4					P4																	
	P5					P5																	
	P6					P6																	
	P7					P7																	
	P8					P8																	
	P9					P9																	
	PA					PA																	
感応階梯						5						感応階梯						9					
感知器指定						D1 D2						感知器指定						D1 D2					
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																		
	補正階梯				ステップ																		
	感知器指定		押ボタン				車両																
	押ボタン受付禁止階梯										開始				終了								
車両リコール受付禁止階梯										開始				終了									
曜日固定祝祭日テーブル																							
	月	週	曜日																				
1	1	2	1																				
2	7	3	1																				
3	9	3	1																				
4	10	2	1																				
設定変更履歴				変更内容																			
年月日				2006年3月22日 現地にて制御機各パタンの周期を再確認。P1(誤)74→(正)61, P2(誤)84→(正)71, P3(誤)94→(正)81																			
2006年3月22日				ギャップ感応定数「単位青」記述方法に誤りがある為修正。(誤)13→(正)130,(誤)7→(正)70,(誤)1→(正)10																			
2007年11月15日				夜間閃光作動時間変更 0:00～6:00⇒ 0:00～5:30																			
2018年2月27日				制御機更新																			

※延長・短縮動作について詳しくは電車感応動作を参照して下さい。

規制番号 01-0595
 名 称 広電天満橋西詰