

規制番号	名称	01-0596	広電天満橋東詰		運用	2018年2月27日		製造番号	T31894	
制御機種	R 2-2-0		LTC-AR71		開始日時	3時50分 ~		製造年月	2018年2月	
警交仕規第1012号	メーカー名	(株)京三製作所		作動時間	05:30~00:00以降閃光		施工会社	(有) ケイ・ティ・アイ		
署別	広島中央	付加機能 時刻修正機能、連動親機能、電車感應制御【バス感應機能を使用】								

至
福島町

至
土橋町

流動図

至
福島町

至
土橋町

至
西十日市町

至
舟入町

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PG	2PW	2G	2Y	2R							
(1 P) [1P]																				
1 [1V]																				
(2 P) [2P]																				
2 [2V]																				
延長受付範囲	○	○	○	○	※○															
延長階段					○															
※延長受付範囲は5ステップの10秒迄・短縮受付範囲は5ステップの10秒以降（延長動作時）																				
短縮受付範囲					※○	○	○	○	○											
短縮階段										○										
連動送出	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A							
保 安	35	1	1	1	20	3	2	30	10	1	1	3	2						周期	110
P 1	33	1	1	1	10-30	3	2	20	1-10	1	1	3	2					79	~	108
P 2	48	1	1	1	10-30	3	2	30	1-10	1	1	3	2					104	~	133
P 3	41	1	1	1	10-30	3	2	45	1-15	1	1	3	2					112	~	146
P 4	40	1	1	1	10	3	2	20	10	1	1	3	2							95
P 5	45	1	1	1	10	3	2	20	10	1	1	3	2							100
P 6	50	1	1	1	10	3	2	20	10	1	1	3	2							105
P 7	55	1	1	1	10	3	2	20	10	1	1	3	2							110
P 8	55	1	1	1	10	3	2	30	10	1	1	3	2							120
P 9	45	1	1	1	10	3	2	45	15	1	1	3	2							130
P A	50	1	1	1	10	3	2	45	15	1	1	3	2							135

パ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4				
	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	
1	7	00	3	7	00	3	7	00	3														
2	9	00	2	9	00	2	9	00	2														
3	17	00	3	17	00	3	17	00	3														
4	20	00	1	20	00	1	20	00	1														
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
A																							
動作切替	閃光	00:00～05:30			00:00～05:30			00:00～05:30															
	バス感	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00															
系統動作設定数	同期点																						
	追従幅																						
	追従階梯秒数配分																						
	主現示追従階梯																						
	従現示追従階梯																						
	時刻修正						● (GPS)																
運動子機能設定数	DC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値									
	AC方式													連動パターン									
	同期階梯1 (B/Y1)																						
	同期階梯2 (A/Y2)																						
	周期監視時間																						
	共通オフセット1																						
	共通オフセット2																						
連動親機																							
高齢者感応定数																							
感応階梯						ステップ																	
補正階梯						ステップ																	
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																	
高齢者用保証青時間 (0～99)						秒																	
電 車 感 応 秒 数	延長動作						短縮動作																
		設定 秒数	延長 秒数	上り 走行時間	下り 走行時間		設定 秒数	短縮 秒数	上り 走行時間	下り 走行時間													
	P1	10	20	20	20	P1	10	9	-	-													
	P2	10	20	20	20	P2	10	9	-	-													
	P3	10	20	20	20	P3	15	14	-	-													
	P4					P4																	
	P5					P5																	
	P6					P6																	
	P7					P7																	
	P8					P8																	
	P9					P9																	
	PA					PA																	
	感応階梯						5						感応階梯						9				
感知器指定						D1 D2						感知器指定						D1 D2					
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																		
	補正階梯				ステップ																		
	感知器指定		押ボタン				車両																
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了										
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了										
曜日固定祝祭日テーブル																							
	月	週	曜日																				
1	1	2	1																				
2	7	3	1																				
3	9	3	1																				
4	10	2	1																				
設定変更履歴																							
年月日				変更内容																			
2006年3月22日				現地にて制御機各パタンの周期を再確認。P1(誤) 74→(正)61, P2(誤) 84→(正)71, P3(誤) 94→(正)81																			
2006年3月22日				ギャップ感応定数「単位青」記述方法に誤りがある為修正。(誤)13→(正)130,(誤)7→(正)70,(誤)1→(正)10																			
2007年11月15日				夜間閃光作動時間変更 0:00～6:00⇒ 0:00～5:30																			
2018年2月27日				制御機更新																			

※延長・短縮動作について
 詳しくは電車感応動作を参照
 して下さい。

規制番号 01-0596
 名 称 広電天満橋東詰