ER高田馬場計画 1階・2階 電灯動力盤（L-1・P-1・L-2・P-2） 部材選定（自社組立）

- 物件名：（仮称）ECORICH高田馬場 II（東京都新宿区高田馬場3-4-15）
- 根拠図面：E-05 盤結線図、E-03 幹線系統図、E-07 幹線動力弱電設備 1階・2階平面図（2025/09/05 確定図）
- 用途：1階・2階 店舗（飲食店）テナント用。動力は電化厨房用。

共通仕様

- 自社でキャビネットにブレーカーを組み込む（テナント二次側の分岐はテナント工事）
- キャビネットは日東工業 B シリーズ（屋内用・露出形・鋼板製・木製基板付・IP2XD）。4面ともフカサ160mm にそろえる。
- 色はクリーム（2.5Y9/1）かライトベージュ（5Y7/1）を指定する。
- 子メーターなし（計量は屋上の L-M盤・P-M盤で行う）

盤ごとの条件

盤	電源	引込ケーブル	主幹	容量
L-1	1φ3W 200/100V（L-M盤より）	CVT22	3P 100AF/100AT	20kVA
P-1	3φ3W 200V（P-M盤より）	CVT22	3P 100AF/100AT	30.0kVA
L-2	1φ3W 200/100V（L-M盤より）	CVT38	3P 225AF/125AT	25kVA
P-2	3φ3W 200V（P-M盤より）	CVT22	3P 100AF/100AT	30.0kVA

部材選定（日東工業、標準価格・税別）

盤	キャビネット	主幹ブレーカー	仮設電源ブレーカー	合計（定価）
L-1	B16-45（400×500×160、31,000円）	NE108NA 3P 100A（単3中性線欠相保護付、22,000円）	NE52A 2P 20A×2（6,650円×2）	66,300円
L-2	B16-46（400×600×160、37,500円）	NE228NA 3P 125A（単3中性線欠相保護付、45,000円）	NE52A 2P 20A×2（6,650円×2）	95,800円
P-1	B16-34（300×400×160、21,000円）	NE103A 3P 100A（17,500円）	なし	38,500円
P-2	B16-34（300×400×160、21,000円）	NE103A 3P 100A（17,500円）	なし	38,500円

4面合計（定価）：239,100円

注意事項

- 仮設電源ブレーカーは、日東工業の表面形に 2P1E がないため、2P2E の NE52A 2P 20A で代用する（100V回路で使える）。
- L-1・L-2 の仮設電源ブレーカー2個（誘導灯用、一般電源・非常照明用）は、図面どおり主幹の一次側から取る。テナントが主幹を切っても、誘導灯と非常照明の電源が切れないようにするため。
- 誘導灯は L1-N、一般電源・非常照明は L2-N から取り、相を分ける。主幹の端子に2本締めはせず、端子台などで分ける。
- 中性線欠相保護付きは、図面に記載がないため追加した推奨仕様。
- P-2 の主幹 100AF/100AT は、P-M盤側の P-2 分岐を 100AF/100AT に変更した内容と合っている。
- 価格は日東工業 N-TEC 掲載の標準価格。最新価格は問屋（新明電材）見積で確認する。
- 出典：https://ntec.nito.co.jp/content/ppreview.html?code=C683-C611-C613-S2246 （B フカサ160）、https://ntec.nito.co.jp/content/ppreview.html?code=C872-C868-S3395 （NE 経済形）、https://ntec.nito.co.jp/content/ppreview.html?code=C872-C868-S3413 （NE-N 単3中性線欠相保護付）