ER高田馬場計画 1階・2階 電灯動力盤（L-1・P-1・L-2・P-2） 見積依頼仕様

- 物件名：（仮称）ECORICH高田馬場 II （東京都新宿区高田馬場3-4-15）
- 根拠図面：E-05 盤結線図、E-03 幹線系統図、E-07 幹線動力弱電設備 1階・2階平面図（2025/09/05 確定図）
- 用途：1階・2階 店舗（飲食店）テナント用。動力は電化厨房用。

共通仕様

- 鋼板製 露出型
- 既製盤にブレーカーを組み込む（テナント二次側の分岐はテナント工事）
- 子メーターなし（計量は屋上の L-M盤・P-M盤で行う）

1階 電灯盤「L-1」（1φ3W 200/100V）

項目	仕様
電源	L-M盤より CVT22
主幹	MCB 3P 100AF/100AT（中性線欠相保護付き）
仮設電源ブレーカー（誘導灯）	CB 2P1E 20A
仮設電源ブレーカー（一般電源・非常照明）	CB 2P1E 20A
容量	20kVA

1階 動力盤「P-1」（3φ3W 200V）

項目	仕様
電源	P-M盤より CVT22
主幹	MCB 3P 100AF/100AT
容量	30.0kVA（電化厨房用）
形式	既製開閉器盤

2階 電灯盤「L-2」（1φ3W 200/100V）

項目	仕様
電源	L-M盤より CVT38
主幹	MCB 3P 225AF/125AT（中性線欠相保護付き）
仮設電源ブレーカー（誘導灯）	CB 2P1E 20A
仮設電源ブレーカー（一般電源・非常照明）	CB 2P1E 20A
容量	25kVA

2階 動力盤「P-2」（3φ3W 200V）

項目	仕様
電源	P-M盤より CVT22
主幹	MCB 3P 100AF/100AT
容量	30.0kVA（電化厨房用）
形式	既製開閉器盤

注意事項

- L-1・L-2 の仮設電源ブレーカー2個は、図面どおり主幹の一次側から分岐する。テナントが主幹を切っても、誘導灯と非常照明の電源が切れないようにするため。
- 中性線欠相保護付きは、図面に記載がないため追加した推奨仕様。
- P-2 の主幹 100AF/100AT は、P-M盤側の P-2 分岐を 100AF/100AT に変更した内容と合っている。
- 外形寸法・端子サイズは承認図で提出のこと。