

# Rapport de métré (par plans) — S-1857-v3

Généré le 2026-09-22 par le pipeline `releve/` (relevé automatique Claude + scripts déterministes). Chaque marque est une occurrence relevée sur le plan (étiquette texte vectorielle ou lecture visuelle) ; les quantités sont des comptes d'objets, sans métrage de câble.

## Résumé

| Feuille | Marques | Libellés |
|---------|---------|----------|
| E150    | 0       | 0        |
| E200    | 4       | 3        |
| E400    | 77      | 18       |
| E401    | 249     | 28       |
| E402    | 317     | 21       |
| E403    | 161     | 23       |
| E404    | 0       | 0        |
| E405    | 90      | 20       |
| E406    | 218     | 27       |
| E407    | 170     | 13       |
| E408    | 93      | 20       |
| E409    | 3       | 2        |
| E600    | 37      | 11       |
| Total   | 1419    | 89       |

## Tous les plans

| Libellé                                       | Famille      | Quantité |
|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| Accumulateur c/a 2 phares                     | secours      | 6        |
| Accumulateur c/a 2 phares + enseigne          | secours      | 16       |
| Accumulateur c/a 2 phares + enseigne (flèche) | secours      | 2        |
| Avertisseur sonore/visuel (K)                 | alarme       | 5        |
| Avertisseur sonore/visuel intempéries         | alarme       | 3        |
| Aéroconvecteur plafond (ACP)                  | chauffage    | 1        |
| Bloc d'alimentation (Ba)                      | commande     | 2        |
| Borne de recharge VE                          | distribution | 2        |
| Bouton-poussoir (B)                           | commande     | 58       |
| Boîte de mesurage HQ (MHQ)                    | distribution | 1        |
| Carré plein « C » — à classer                 | autre        | 1        |
| Cellule photoélectrique                       | commande     | 1        |
| Contacteur d'éclairage CME-01                 | commande     | 1        |
| Coupe-circuit NEMA 3R (CC)                    | distribution | 2        |
| Détecteur de fumée (F)                        | alarme       | 6        |
| Détecteur infrarouge plafond (Di)             | commande     | 40       |
| Détecteur inoccupation mural (Do)             | commande     | 25       |
| Détecteur inoccupation plafond (Do)           | commande     | 73       |
| Détecteur thermique (T)                       | alarme       | 1        |
| Enseigne issue 1 face murale (flèche)         | secours      | 4        |

|                                          |              |     |
|------------------------------------------|--------------|-----|
| Enseigne issue 1 face murale tout droit  | secours      | 12  |
| Enseigne issue 1 face plafond (flèche)   | secours      | 2   |
| Enseigne issue 1 face plafond tout droit | secours      | 5   |
| Enseigne issue 2 faces murale            | secours      | 4   |
| Enseigne issue 2 faces plafond           | secours      | 1   |
| Gradateur 120V                           | commande     | 1   |
| Gradateur 3 voies                        | commande     | 2   |
| Indicateur de débit (ID)                 | alarme       | 5   |
| Interrupteur c/a lampe témoin            | commande     | 1   |
| Interrupteur fin de course (Ls)          | alarme       | 6   |
| Interrupteur unipolaire                  | commande     | 4   |
| Klaxon alarme (K)                        | alarme       | 95  |
| Luminaire DMW1                           | luminaire    | 10  |
| Luminaire DR2                            | luminaire    | 4   |
| Luminaire DR5                            | luminaire    | 50  |
| Luminaire DR51                           | luminaire    | 43  |
| Luminaire DR52                           | luminaire    | 1   |
| Luminaire DR52 service continu           | luminaire    | 10  |
| Luminaire DS0                            | luminaire    | 176 |
| Luminaire DS1                            | luminaire    | 195 |
| Luminaire DS1 service continu            | luminaire    | 6   |
| Luminaire DS2                            | luminaire    | 2   |
| Luminaire DS4                            | luminaire    | 3   |
| Luminaire DW4                            | luminaire    | 8   |
| Luminaire DW42 service continu           | luminaire    | 1   |
| Luminaire ovale suspendu — à classer     | luminaire    | 2   |
| Module de supervision (Sx)               | alarme       | 6   |
| Module de transmission (TRA)             | alarme       | 1   |
| Panneau alarme incendie (PAI)            | alarme       | 1   |
| Panneau de dérivation                    | distribution | 6   |
| Phare urgence double mural               | secours      | 21  |
| Phare urgence simple mural               | secours      | 12  |
| Poste manuel (M)                         | alarme       | 11  |
| Poste maître intercom (PMI)              | telecom      | 1   |
| Prise 20A au plancher                    | prise        | 3   |
| Prise 20A dans mobilier                  | prise        | 17  |
| Prise 20A micro-onde (MO)                | prise        | 11  |
| Prise DDFT 20A                           | prise        | 21  |
| Prise DDFT intempéries                   | prise        | 6   |
| Prise cuisinière 50A (C)                 | prise        | 3   |
| Prise duplex 15A                         | prise        | 26  |
| Prise duplex 20A                         | prise        | 228 |
| Prise duplex 20A à 1070mm                | prise        | 10  |
| Prise sècheuse 30A (S)                   | prise        | 1   |
| Prise — cercle vide à classer            | prise        | 2   |
| Raccord chauffe-eau (CE)                 | mecanique    | 2   |

|                                             |              |    |
|---------------------------------------------|--------------|----|
| Raccord direct équipement (▲CC)             | mecanique    | 18 |
| Raccord hotte (Ht)                          | mecanique    | 1  |
| Raccord lave-vaisselle (LV)                 | mecanique    | 7  |
| Raccord pompe (▼) — à classer               | mecanique    | 3  |
| Raccordement PECD-1 — à confirmer           | mecanique    | 1  |
| Raccordement ascenseur                      | mecanique    | 1  |
| Raccordement chauffage (P-P1)               | chauffage    | 4  |
| Raccordement cuisson cuisine 140            | mecanique    | 1  |
| Raccordement lave-vaisselle (cédule)        | mecanique    | 2  |
| Raccordement serpentin (SE)                 | mecanique    | 2  |
| Raccordement station de pompage SPS-1       | mecanique    | 2  |
| Raccordement unité UAT                      | mecanique    | 2  |
| Raccordement ventilateur sècheuse (VE-SECH) | mecanique    | 1  |
| Raccordement ventilo-convecteur (VC)        | mecanique    | 8  |
| Raccordement équipement PC                  | mecanique    | 6  |
| Raccordement équipement PREF — à confirmer  | mecanique    | 4  |
| Raccordement évier électrique               | mecanique    | 7  |
| Sectionneur 600A                            | distribution | 2  |
| Sortie data                                 | telecom      | 41 |
| Sortie data dans mobilier                   | telecom      | 9  |
| Sèche-mains (SM)                            | mecanique    | 6  |
| Thermostat tension secteur (Ts)             | chauffage    | 1  |
| Transformateur (Xfo)                        | distribution | 2  |

## E200

| Libellé                               | Ce plan | Tous les plans |
|---------------------------------------|---------|----------------|
| Raccordement ascenseur                | 1       | 1              |
| Raccordement serpentin (SE)           | 1       | 2              |
| Raccordement station de pompage SPS-1 | 2       | 2              |

## E400

| Libellé                                       | Ce plan | Tous les plans |
|-----------------------------------------------|---------|----------------|
| Accumulateur c/a 2 phares                     | 3       | 6              |
| Accumulateur c/a 2 phares + enseigne          | 2       | 16             |
| Accumulateur c/a 2 phares + enseigne (flèche) | 1       | 2              |
| Bouton-poussoir (B)                           | 1       | 58             |
| Détecteur inoccupation mural (Do)             | 12      | 25             |
| Détecteur inoccupation plafond (Do)           | 2       | 73             |
| Enseigne issue 1 face murale (flèche)         | 1       | 4              |
| Enseigne issue 1 face murale tout droit       | 2       | 12             |
| Enseigne issue 2 faces murale                 | 1       | 4              |
| Interrupteur unipolaire                       | 1       | 4              |
| Luminaire DR2                                 | 1       | 4              |
| Luminaire DR5                                 | 29      | 50             |
| Luminaire DR51                                | 8       | 43             |

|                                |   |    |
|--------------------------------|---|----|
| Luminaire DR52                 | 1 | 1  |
| Luminaire DR52 service continu | 4 | 10 |
| Luminaire DW4                  | 3 | 8  |
| Phare urgence double mural     | 1 | 21 |
| Phare urgence simple mural     | 4 | 12 |

## E401

| Libellé                                       | Ce plan | Tous les plans |
|-----------------------------------------------|---------|----------------|
| Accumulateur c/a 2 phares                     | 2       | 6              |
| Accumulateur c/a 2 phares + enseigne          | 4       | 16             |
| Accumulateur c/a 2 phares + enseigne (flèche) | 1       | 2              |
| Bouton-poussoir (B)                           | 17      | 58             |
| Cellule photoélectrique                       | 1       | 1              |
| Contacteur d'éclairage CME-01                 | 1       | 1              |
| Détecteur infrarouge plafond (Di)             | 14      | 40             |
| Détecteur inoccupation mural (Do)             | 7       | 25             |
| Détecteur inoccupation plafond (Do)           | 22      | 73             |
| Enseigne issue 1 face murale tout droit       | 5       | 12             |
| Enseigne issue 1 face plafond tout droit      | 2       | 5              |
| Enseigne issue 2 faces murale                 | 2       | 4              |
| Enseigne issue 2 faces plafond                | 1       | 1              |
| Interrupteur unipolaire                       | 1       | 4              |
| Luminaire DMW1                                | 5       | 10             |
| Luminaire DR2                                 | 1       | 4              |
| Luminaire DR5                                 | 11      | 50             |
| Luminaire DR51                                | 2       | 43             |
| Luminaire DR52 service continu                | 2       | 10             |
| Luminaire DS0                                 | 50      | 176            |
| Luminaire DS1                                 | 74      | 195            |
| Luminaire DS1 service continu                 | 4       | 6              |
| Luminaire DS2                                 | 2       | 2              |
| Luminaire DW4                                 | 5       | 8              |
| Luminaire DW42 service continu                | 1       | 1              |
| Luminaire ovale suspendu — à classer          | 2       | 2              |
| Phare urgence double mural                    | 7       | 21             |
| Phare urgence simple mural                    | 3       | 12             |

## E402

| Libellé                              | Ce plan | Tous les plans |
|--------------------------------------|---------|----------------|
| Accumulateur c/a 2 phares + enseigne | 6       | 16             |
| Bloc d'alimentation (Ba)             | 2       | 2              |
| Bouton-poussoir (B)                  | 31      | 58             |
| Détecteur infrarouge plafond (Di)    | 16      | 40             |
| Détecteur inoccupation mural (Do)    | 5       | 25             |
| Détecteur inoccupation plafond (Do)  | 37      | 73             |

|                                          |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|
| Enseigne issue 1 face murale (flèche)    | 3   | 4   |
| Enseigne issue 1 face murale tout droit  | 2   | 12  |
| Enseigne issue 1 face plafond (flèche)   | 2   | 2   |
| Enseigne issue 1 face plafond tout droit | 2   | 5   |
| Interrupteur unipolaire                  | 1   | 4   |
| Luminaire DR2                            | 1   | 4   |
| Luminaire DR5                            | 3   | 50  |
| Luminaire DR51                           | 31  | 43  |
| Luminaire DR52 service continu           | 2   | 10  |
| Luminaire DS0                            | 100 | 176 |
| Luminaire DS1                            | 58  | 195 |
| Luminaire DS1 service continu            | 2   | 6   |
| Luminaire DS4                            | 1   | 3   |
| Phare urgence double mural               | 8   | 21  |
| Phare urgence simple mural               | 4   | 12  |

## E403

| Libellé                                  | Ce plan | Tous les plans |
|------------------------------------------|---------|----------------|
| Accumulateur c/a 2 phares                | 1       | 6              |
| Accumulateur c/a 2 phares + enseigne     | 4       | 16             |
| Bouton-poussoir (B)                      | 9       | 58             |
| Détecteur infrarouge plafond (Di)        | 10      | 40             |
| Détecteur inoccupation mural (Do)        | 1       | 25             |
| Détecteur inoccupation plafond (Do)      | 12      | 73             |
| Enseigne issue 1 face murale tout droit  | 3       | 12             |
| Enseigne issue 1 face plafond tout droit | 1       | 5              |
| Enseigne issue 2 faces murale            | 1       | 4              |
| Gradateur 120V                           | 1       | 1              |
| Gradateur 3 voies                        | 2       | 2              |
| Interrupteur c/a lampe témoin            | 1       | 1              |
| Interrupteur unipolaire                  | 1       | 4              |
| Luminaire DMW1                           | 5       | 10             |
| Luminaire DR2                            | 1       | 4              |
| Luminaire DR5                            | 7       | 50             |
| Luminaire DR51                           | 2       | 43             |
| Luminaire DR52 service continu           | 2       | 10             |
| Luminaire DS0                            | 26      | 176            |
| Luminaire DS1                            | 63      | 195            |
| Luminaire DS4                            | 2       | 3              |
| Phare urgence double mural               | 5       | 21             |
| Phare urgence simple mural               | 1       | 12             |

## E405

| Libellé                       | Ce plan | Tous les plans |
|-------------------------------|---------|----------------|
| Avertisseur sonore/visuel (K) | 1       | 5              |

|                                 |    |     |
|---------------------------------|----|-----|
| Boîte de mesurage HQ (MHQ)      | 1  | 1   |
| Détecteur de fumée (F)          | 1  | 6   |
| Indicateur de débit (ID)        | 5  | 5   |
| Interrupteur fin de course (Ls) | 6  | 6   |
| Klaxon alarme (K)               | 12 | 95  |
| Module de supervision (Sx)      | 6  | 6   |
| Panneau de dérivation           | 2  | 6   |
| Poste manuel (M)                | 2  | 11  |
| Prise 20A dans mobilier         | 2  | 17  |
| Prise DDFT 20A                  | 3  | 21  |
| Prise DDFT intempéries          | 2  | 6   |
| Prise duplex 20A                | 25 | 228 |
| Prise duplex 20A à 1070mm       | 1  | 10  |
| Raccord chauffe-eau (CE)        | 2  | 2   |
| Raccord direct équipement (▲CC) | 10 | 18  |
| Raccord pompe (▼) — à classer   | 3  | 3   |
| Sectionneur 600A                | 2  | 2   |
| Sortie data dans mobilier       | 2  | 9   |
| Transformateur (Xfo)            | 2  | 2   |

## E406

| Libellé                         | Ce plan | Tous les plans |
|---------------------------------|---------|----------------|
| Aéroconvecteur plafond (ACP)    | 1       | 1              |
| Borne de recharge VE            | 2       | 2              |
| Coupe-circuit NEMA 3R (CC)      | 2       | 2              |
| Détecteur de fumée (F)          | 1       | 6              |
| Klaxon alarme (K)               | 31      | 95             |
| Module de transmission (TRA)    | 1       | 1              |
| Panneau alarme incendie (PAI)   | 1       | 1              |
| Panneau de dérivation           | 2       | 6              |
| Poste manuel (M)                | 4       | 11             |
| Poste maître intercom (PMI)     | 1       | 1              |
| Prise 20A au plancher           | 3       | 3              |
| Prise 20A dans mobilier         | 9       | 17             |
| Prise 20A micro-onde (MO)       | 5       | 11             |
| Prise DDFT 20A                  | 9       | 21             |
| Prise DDFT intempéries          | 1       | 6              |
| Prise cuisinière 50A (C)        | 3       | 3              |
| Prise duplex 15A                | 21      | 26             |
| Prise duplex 20A                | 73      | 228            |
| Prise duplex 20A à 1070mm       | 8       | 10             |
| Prise sècheuse 30A (S)          | 1       | 1              |
| Raccord direct équipement (▲CC) | 6       | 18             |
| Raccord hotte (Ht)              | 1       | 1              |
| Raccord lave-vaisselle (LV)     | 4       | 7              |
| Sortie data                     | 21      | 41             |

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Sortie data dans mobilier       | 4 | 9 |
| Sèche-mains (SM)                | 2 | 6 |
| Thermostat tension secteur (Ts) | 1 | 1 |

## E407

| Libellé                     | Ce plan | Tous les plans |
|-----------------------------|---------|----------------|
| Détecteur de fumée (F)      | 1       | 6              |
| Klaxon alarme (K)           | 38      | 95             |
| Panneau de dérivation       | 1       | 6              |
| Poste manuel (M)            | 3       | 11             |
| Prise 20A dans mobilier     | 2       | 17             |
| Prise 20A micro-onde (MO)   | 4       | 11             |
| Prise DDFT 20A              | 5       | 21             |
| Prise duplex 15A            | 3       | 26             |
| Prise duplex 20A            | 96      | 228            |
| Raccord lave-vaisselle (LV) | 2       | 7              |
| Sortie data                 | 11      | 41             |
| Sortie data dans mobilier   | 2       | 9              |
| Sèche-mains (SM)            | 2       | 6              |

## E408

| Libellé                               | Ce plan | Tous les plans |
|---------------------------------------|---------|----------------|
| Avertisseur sonore/visuel (K)         | 4       | 5              |
| Avertisseur sonore/visuel intempéries | 2       | 3              |
| Carré plein « C » — à classer         | 1       | 1              |
| Détecteur de fumée (F)                | 3       | 6              |
| Détecteur thermique (T)               | 1       | 1              |
| Klaxon alarme (K)                     | 14      | 95             |
| Panneau de dérivation                 | 1       | 6              |
| Poste manuel (M)                      | 2       | 11             |
| Prise 20A dans mobilier               | 4       | 17             |
| Prise 20A micro-onde (MO)             | 2       | 11             |
| Prise DDFT 20A                        | 4       | 21             |
| Prise DDFT intempéries                | 3       | 6              |
| Prise duplex 15A                      | 2       | 26             |
| Prise duplex 20A                      | 34      | 228            |
| Prise duplex 20A à 1070mm             | 1       | 10             |
| Prise — cercle vide à classer         | 2       | 2              |
| Raccord lave-vaisselle (LV)           | 1       | 7              |
| Sortie data                           | 9       | 41             |
| Sortie data dans mobilier             | 1       | 9              |
| Sèche-mains (SM)                      | 2       | 6              |

## E409

| Libellé                               | Ce plan | Tous les plans |
|---------------------------------------|---------|----------------|
| Avertisseur sonore/visuel intempéries | 1       | 3              |
| Raccord direct équipement (▲CC)       | 2       | 18             |

## E600

| Libellé                                     | Ce plan | Tous les plans |
|---------------------------------------------|---------|----------------|
| Raccordement PECD-1 — à confirmer           | 1       | 1              |
| Raccordement chauffage (P-P1)               | 4       | 4              |
| Raccordement cuisson cuisine 140            | 1       | 1              |
| Raccordement lave-vaisselle (cédule)        | 2       | 2              |
| Raccordement serpentin (SE)                 | 1       | 2              |
| Raccordement unité UAT                      | 2       | 2              |
| Raccordement ventilateur sècheuse (VE-SECH) | 1       | 1              |
| Raccordement ventilo-convecteur (VC)        | 8       | 8              |
| Raccordement équipement PC                  | 6       | 6              |
| Raccordement équipement PREF — à confirmer  | 4       | 4              |
| Raccordement évier électrique               | 7       | 7              |

## Nomenclature (libellé → source de la lecture)

| Libellé                                       | Famille      | Description                                                                                  | Source                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Accumulateur c/a 2 phares                     | secours      | accumulateur de relève (puissance lue au plan 18W/36W) équipé d'un phare d'urgence double    | E104 légende éclairage d'urgence ligne 3                    |
| Accumulateur c/a 2 phares + enseigne          | secours      | accumulateur de relève équipé d'un phare double et enseigne d'issue                          | E104 légende éclairage d'urgence ligne 4                    |
| Accumulateur c/a 2 phares + enseigne (flèche) | secours      | accumulateur de relève équipé d'un phare double et enseigne d'issue avec direction           | E104 légende éclairage d'urgence ligne 5                    |
| Avertisseur sonore/visuel (K)                 | alarme       | avertisseur sonore et visuel combiné (K + cercle ⊗ ; candela 15/30 et AP au plan)            | E103 légende alarme incendie « K ⊗ »                        |
| Avertisseur sonore/visuel intempéries         | alarme       | avertisseur sonore et visuel combiné avec mention Ei                                         | E103 légende alarme incendie « K ⊗ » + « Ei »               |
| Aéroconvecteur plafond (ACP)                  | chauffage    | aéroconvecteur à projection verticale au plafond (SAS)                                       | E104 légende chauffage ligne 2                              |
| Bloc d'alimentation (Ba)                      | commande     | bloc d'alimentation pour contrôle d'éclairage par détection de mouvement                     | E103 légende éclairage « Ba »                               |
| Borne de recharge VE                          | distribution | borne de recharge pour véhicule électrique (BRVE-01 BRVE-02)                                 | E104 légende distribution + E600 addenda PS-5               |
| Bouton-poussoir (B)                           | commande     | bouton-poussoir (carré « B » bleu près des portes — commande manuelle des zones à détection) | E104 légende distribution « B BOUTON-POUSSOIR »             |
| Boîte de mesurage HQ (MHQ)                    | distribution | boîte de mesurage Hydro-Québec                                                               | E104 légende distribution « MHQ » + E200                    |
| Carré plein « C » — à classer                 | autre        | carré rouge plein avec octogone « C » — symbole hors légende                                 | E408 (symbole hors légende)                                 |
| Cellule photoélectrique                       | commande     | cellule photoélectrique murale (éclairage extérieur)                                         | E103 légende éclairage « CELLULE PHOTO ÉLECTRIQUE »         |
| Contacteur d'éclairage CME-01                 | commande     | contacteur magnétique d'éclairage CME-01 (renvoi « VERS CME-01 » ; emplacement non dessiné)  | E104 légende distribution « CME-1 » + E401 note VERS CME-01 |

|                                          |              |                                                                                   |                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coupe-circuit NEMA 3R (CC)               | distribution | coupe-circuit NEMA 3R des bornes VE                                               | E104 légende distribution « CC »                                                                               |
| Détecteur de fumée (F)                   | alarme       | détecteur de fumée                                                                | E103 légende alarme incendie « F »                                                                             |
| Détecteur infrarouge mural (Di)          | commande     | détecteur de mouvement à infrarouge installé au mur                               | E103 légende éclairage « Di » mur                                                                              |
| Détecteur infrarouge plafond (Di)        | commande     | détecteur de mouvement à infrarouge installé au plafond                           | E103 légende éclairage « Di » plafond                                                                          |
| Détecteur inoccupation mural (Do)        | commande     | détecteur d'inoccupation installé au mur (forme en D)                             | E103 légende éclairage « Do » mur                                                                              |
| Détecteur inoccupation plafond (Do)      | commande     | détecteur d'inoccupation installé au plafond                                      | E103 légende éclairage « Do » plafond                                                                          |
| Détecteur thermique (T)                  | alarme       | détecteur thermique                                                               | E103 légende alarme incendie « T »                                                                             |
| Enseigne issue 1 face murale (flèche)    | secours      | enseigne d'issue simple face montée au mur avec flèche                            | E104 légende éclairage d'urgence                                                                               |
| Enseigne issue 1 face murale tout droit  | secours      | enseigne d'issue simple face tout droit montée au mur                             | E104 légende éclairage d'urgence                                                                               |
| Enseigne issue 1 face plafond (flèche)   | secours      | enseigne d'issue simple face montée au plafond avec flèche                        | E104 légende éclairage d'urgence                                                                               |
| Enseigne issue 1 face plafond tout droit | secours      | enseigne d'issue simple face tout droit montée au plafond                         | E104 légende éclairage d'urgence                                                                               |
| Enseigne issue 2 faces murale            | secours      | enseigne d'issue double face montée au mur                                        | E104 légende éclairage d'urgence                                                                               |
| Enseigne issue 2 faces plafond           | secours      | enseigne d'issue double face montée au plafond                                    | E104 légende éclairage d'urgence                                                                               |
| Gradateur 120V                           | commande     | gradateur 120V (cercle barré + flèche)                                            | E103 légende éclairage « GRADATEUR 120V »                                                                      |
| Gradateur 3 voies                        | commande     | gradateur 120V avec mention « 3 » (3 voies)                                       | E103 légende éclairage « GRADATEUR 120V » + indice 3                                                           |
| Indicateur de débit (ID)                 | alarme       | indicateur de débit des gicleurs                                                  | E103 légende alarme incendie « ID » + E405 détail ENTRÉE D'EAU                                                 |
| Interrupteur c/a lampe témoin            | commande     | interrupteur unipolaire 15A/20A avec lampe témoin                                 | E103 légende éclairage « \$ avec soleil »                                                                      |
| Interrupteur fin de course (Ls)          | alarme       | interrupteur de fin de course dédié au système d'alarme (valves)                  | E103 légende alarme incendie « Ls » + E405 détail ENTRÉE D'EAU                                                 |
| Interrupteur unipolaire                  | commande     | interrupteur un pôle 15A/20A 125V (\$)                                            | E103 légende éclairage « \$ »                                                                                  |
| Klaxon alarme (K)                        | alarme       | klaxon d'alarme incendie (hexagone K + triangle)                                  | E103 légende alarme incendie « K »                                                                             |
| Klaxon alarme intempéries (K Ei)         | alarme       | klaxon d'alarme incendie à l'épreuve des intempéries                              | E103 légende alarme incendie « K Ei »                                                                          |
| Luminaire DMW1                           | luminaire    | SNOC 81557BK LD 7A LED ambre 7W mural extérieur contrôlé par photocellule/ CME-01 | E102 tableau des appareils d'éclairage ligne DMW1 + E103 légende « luminaire mural contrôlé par photocellule » |
| Luminaire DR2                            | luminaire    | LITHONIA LOW PROFILE LED WRAPAROUND BLWP2 20L 17W plafond/mur                     | E102 tableau des appareils d'éclairage ligne DR2                                                               |
| Luminaire DR5                            | luminaire    | LITHONIA LOW PROFILE LED WRAPAROUND BLWP4 40L 20W plafond/mur                     | E102 tableau des appareils d'éclairage ligne DR5                                                               |
| Luminaire DR5 service continu            | luminaire    | DR5 dessiné en service continu (symbole orange avec point)                        | E102 ligne DR5 + E103 légende éclairage « luminaire en service continu »                                       |
| Luminaire DR51                           | luminaire    | LITHONIA BLWP4 40L DIM10 38W détecteur mvt 2 niv. (note 1)                        | E102 tableau des appareils d'éclairage ligne DR51                                                              |
| Luminaire DR51 service continu           | luminaire    | DR51 dessiné en service continu (symbole orange avec point)                       | E102 ligne DR51 + E103 légende éclairage « luminaire en service continu »                                      |

|                                      |              |                                                                                        |                                                                            |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Luminaire DR52                       | luminaire    | LITHONIA BLWP4 40L DIM10 38W détecteur mvt 2 niv. (note 1)                             | E102 tableau des appareils d'éclairage ligne DR52                          |
| Luminaire DR52 service continu       | luminaire    | DR52 dessiné en service continu (symbole orange avec point)                            | E102 ligne DR52 + E103 légende éclairage « luminaire en service continu »  |
| Luminaire DS0                        | luminaire    | STANPRO CDU4R-G2-PS3Q/3CWH 120V LED 3500K 765lm 9W (ponctuel)                          | E102 tableau des appareils d'éclairage ligne DS0                           |
| Luminaire DS0 service continu        | luminaire    | DS0 dessiné en service continu (symbole orange avec point)                             | E102 ligne DS0 + E103 légende éclairage « luminaire en service continu »   |
| Luminaire DS1                        | luminaire    | STANPRO L2STR-48LP45-Q/3C 120V LED 4000K 2640lm 38W                                    | E102 tableau des appareils d'éclairage ligne DS1                           |
| Luminaire DS1 service continu        | luminaire    | DS1 dessiné en service continu (symbole orange avec point)                             | E102 ligne DS1 + E103 légende éclairage « luminaire en service continu »   |
| Luminaire DS2                        | luminaire    | STANPRO CDU6R-G2-PS3Q/3CWH LED 3500K 2640lm 16W                                        | E102 tableau des appareils d'éclairage ligne DS2                           |
| Luminaire DS4                        | luminaire    | STANPRO L1KSL-4LS2U-PS50-3C-WH LED 3500K 20W                                           | E102 tableau des appareils d'éclairage ligne DS4                           |
| Luminaire DW4                        | luminaire    | STANPRO L2STR-48LP45-Q/3C LED 4000K 5776lm 38W                                         | E102 tableau des appareils d'éclairage ligne DW4                           |
| Luminaire DW42                       | luminaire    | STANPRO L2STR-48LP45-Q/3C LED 4000K 5776lm 38W                                         | E102 tableau des appareils d'éclairage ligne DW42                          |
| Luminaire DW42 service continu       | luminaire    | DW42 dessiné en service continu (symbole orange avec point)                            | E102 ligne DW42 + E103 légende éclairage « luminaire en service continu »  |
| Luminaire ovale suspendu — à classer | luminaire    | anneau ovale orange sans étiquette de type (accueil RDC) — hors tableau des luminaires | E401 zone accueil (symbole hors légende)                                   |
| Module de supervision (Sx)           | alarme       | module de supervision d'alarme incendie (valves gicleurs)                              | E103 légende alarme incendie « Sx » + E405 détail ENTRÉE D'EAU             |
| Module de transmission (TRA)         | alarme       | module de transmission à la centrale d'alarme incendie                                 | E103 légende alarme incendie « TRA » + E201                                |
| Panneau alarme incendie (PAI)        | alarme       | panneau de détection et signalisation d'alarme incendie                                | E103 légende alarme incendie « PAI » + E201                                |
| Panneau de dérivation                | distribution | panneaux PS-1 à PS-5 120/208V et P-P1 347/600V                                         | E200 + E104 légende distribution + E600 addenda                            |
| Phare urgence double mural           | secours      | phare d'urgence double monté au mur                                                    | E104 légende éclairage d'urgence « phare double monté au mur » + E102 E-20 |
| Phare urgence simple mural           | secours      | phare d'urgence simple monté au mur (étiquette PH1 ou sans étiquette)                  | E104 légende éclairage d'urgence « phare simple monté au mur » + E102 E-19 |
| Poste manuel (M)                     | alarme       | poste manuel d'alarme incendie                                                         | E103 légende alarme incendie « M »                                         |
| Poste maître intercom (PMI)          | telecom      | poste-maître d'intercommunication                                                      | E104 légende intercommunication « PMI »                                    |
| Prise 15A dans mobilier              | prise        | prise duplex 15A-125V à installer dans le mobilier                                     | E103 légende prises et services « mobilier 15A »                           |
| Prise 20A au plancher                | prise        | prise duplex 20A-125V au plancher (cercle dans carré)                                  | E103 légende prises et services « au plancher »                            |
| Prise 20A dans mobilier              | prise        | prise duplex 20A-125V à installer dans le mobilier                                     | E103 légende prises et services « mobilier 20A »                           |
| Prise 20A intempéries                | prise        | prise duplex 20A c/a plaque et boîtier à l'épreuve des intempéries (mention Ei)        | E103 légende prises et services « 20A Ei »                                 |
| Prise 20A micro-onde (MO)            | prise        | prise duplex 20A pour micro-onde (mention MO)                                          | E103 légende prises et services « MO »                                     |
| Prise DDFT 20A                       | prise        | prise duplex 5-20RA 125V avec détection de fuite à la terre                            | E103 légende prises et services « DDFT »                                   |
| Prise DDFT 20A à 1070mm              | prise        | prise DDFT 5-20RA montée à 1070mm ou 150mm du comptoir                                 | E103 légende prises et services « DDFT 1070mm »                            |

|                                             |           |                                                                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Prise DDFT dans mobilier                    | prise     | prise duplex 20A DDFT à installer dans le mobilier                                          | E103 légende prises et services « mobilier DDFT »      |
| Prise DDFT intempéries                      | prise     | prise DDFT 5-20RA c/a plaque et boîtier à l'épreuve des intempéries (mention Ei)            | E103 légende prises et services « DDFT Ei »            |
| Prise cuisinière 50A (C)                    | prise     | prise simple 50A-250V pour cuisinière                                                       | E103 légende prises et services « C »                  |
| Prise duplex 15A                            | prise     | prise de courant duplex 15A-125V                                                            | E103 légende prises et services ligne 1                |
| Prise duplex 15A à 1070mm                   | prise     | prise duplex 15A-125V à 1070mm du plancher                                                  | E103 légende prises et services ligne 3                |
| Prise duplex 20A                            | prise     | prise de courant duplex 20A-125V                                                            | E103 légende prises et services « 20A-125V »           |
| Prise duplex 20A à 1070mm                   | prise     | prise duplex 20A-125V à 1070mm du plancher                                                  | E103 légende prises et services « 20A à 1070mm »       |
| Prise sècheuse 30A (S)                      | prise     | prise simple 30A-250V pour sècheuse                                                         | E103 légende prises et services « S »                  |
| Prise — cercle vide à classer               | prise     | cercle rouge c/a traits de fixation sans marque interne — hors légende (type non déterminé) | E408 (symbole hors légende)                            |
| Raccord chauffe-eau (CE)                    | mecanique | chauffe-eau à raccorder (CE-1 CE-2)                                                         | E103 légende raccords « CE »                           |
| Raccord direct équipement (▲CC)             | mecanique | raccord direct à un équipement c/a coupe-circuit (▲ + CC ; tag de l'équipement en note)     | E103 légende raccords ligne 1                          |
| Raccord hotte (Ht)                          | mecanique | hotte pour cuisinière à raccorder                                                           | E103 légende raccords « Ht »                           |
| Raccord lave-vaisselle (LV)                 | mecanique | lave-vaisselle (prise ou raccord direct) à raccorder                                        | E103 légende raccords « LV »                           |
| Raccord pompe (▼) — à classer               | mecanique | cercle violet avec triangle plein pointe en bas (pompes SPP) — symbole hors légende         | E405 (symbole hors légende) + E200 stations de pompage |
| Raccordement PECD-1 — à confirmer           | mecanique | départ cédule PECD-1 (Q) — équipement non identifié en légende                              | E600 addenda ADME-01 PS-1 circ. 2                      |
| Raccordement ascenseur                      | mecanique | alimentation ascenseur (ASC) avec sectionneur fusible                                       | E200 schéma unifilaire                                 |
| Raccordement chauffage (P-P1)               | chauffage | départs « C » chauffage 347/600V de P-P1 (ESC.A · S-07 · ESC.B · S-03) sans symbole au plan | E600 addenda ADME-01 P-P1                              |
| Raccordement cuisson cuisine 140            | mecanique | départs cédule cuisinière 4 feux · cuisinière 6 feux · four combiné (140)                   | E600 addenda ADME-01 PS-5                              |
| Raccordement lave-vaisselle (cédule)        | mecanique | départ LV de la cédule sans symbole LV correspondant au plan                                | E600 addenda ADME-01 PS-3 PS-5                         |
| Raccordement serpentin (SE)                 | mecanique | serpentin électrique de gaine SE-1 (E200) et SE-2 (E200 + P-P1)                             | E200 + E600 addenda P-P1                               |
| Raccordement station de pompage SPS-1       | mecanique | station de pompage sanitaire SPS-1 (2 pompes) sans symbole au plan                          | E200 + E600 addenda P-P1 circ. 26                      |
| Raccordement unité UAT                      | mecanique | départ cédule UAT-1 (P-P1) et UAT-2 (PS-4) 60A sans symbole au plan                         | E600 addenda ADME-01                                   |
| Raccordement ventilateur sècheuse (VE-SECH) | mecanique | départ cédule « VE-SECH » (Q) sans symbole au plan                                          | E600 addenda ADME-01 PS-2 circ. 2                      |
| Raccordement ventilo-convecteur (VC)        | mecanique | départ cédule « VC » sans symbole au plan                                                   | E600 addenda ADME-01 cédules PS-1 PS-2 PS-3 PS-4       |
| Raccordement équipement PC                  | mecanique | départs cédule PC-1 à PC-6 (P-P1 15A 3P) sans symbole au plan                               | E600 addenda ADME-01 P-P1                              |
| Raccordement équipement PREF — à confirmer  | mecanique | départs cédule PREF-1 à PREF-4 (P-P1) — équipement non identifié en légende                 | E600 addenda ADME-01 P-P1                              |

|                                 |              |                                                                         |                                                        |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Raccordement évier électrique   | mecanique    | départ cédule « ÉVIER ÉLECTRIQUE » (Q) sans symbole au plan             | E600 addenda ADME-01 cédules PS-1 PS-2 PS-3 PS-4       |
| Sectionneur 600A                | distribution | sectionneur principal 600A fusible (600/F) et sectionneur 600A (600/SF) | E405 salle électrique + E200                           |
| Sortie data                     | telecom      | sortie data c/a plaque et conduit jusqu'à l'entreplafond                | E103 légende téléphonie ligne 1                        |
| Sortie data au plancher         | telecom      | sortie data c/a plaque au plancher                                      | E103 légende téléphonie ligne 3                        |
| Sortie data dans mobilier       | telecom      | sortie data installée dans le mobilier                                  | E103 légende téléphonie « installée dans le mobilier » |
| Sortie data à 1070mm            | telecom      | sortie data à 1070mm du plancher ou 150mm du comptoir                   | E103 légende téléphonie ligne 2                        |
| Sèche-mains (SM)                | mecanique    | sèche-mains électrique à raccorder                                      | E104 légende distribution « SM »                       |
| Thermostat tension secteur (Ts) | chauffage    | thermostat à tension de secteur                                         | E104 légende chauffage « Ts »                          |
| Transformateur (Xfo)            | distribution | transformateur de distribution (150 kVA et 112.5 kVA)                   | E104 légende distribution « Xfo » + E200               |

## Méthode et constats de l'agent

### Rapport de relevé — S-1857 Maison communautaire Saint-Michel (v3, à l'aveugle, 2026-09-22)

Agent releveur, skill `releve-planexpert`, dossier `S-1857-v3/travail`. Aucun relevé humain ni export d'estimateur n'a été fourni : pas de comparaison.

#### Méthode suivie

- Classement** des 22 pages (21 feuilles de base et 1 feuille d'addenda). Chaque aperçu a été ouvert et le numéro du cartouche lu (voir `feuilles-classement.csv`). J'ai corrigé deux noms provisoires de `prepare.py` : « E600 » est en réalité E000 (page titre) et « E600\_2 » est la vraie E600.
- Nomenclature** (102 libellés) lue dans les légendes E103 et E104 et dans le tableau des luminaires E102. J'ai ajouté les départs de cédule (E600 addenda) et les symboles hors légende sous « à classer ».
- Occurrences texte** : j'ai lancé `uv run releve/extract_occurrences.py`, puis contrôlé chaque mot par sa couleur vectorielle et sa position. Les bulles d'axes et le texte gris d'architecture sont exclus, de même que le cartouche et le doublon E150. Certains libellés ont été précisés d'après le symbole : Do/Di mural ou plafond, luminaire en service continu, K combiné visuel (⊗) ou intempéries (Ei).
- Occurrences visuelles** : j'ai détecté tous les symboles rouges et magenta (prises, sorties data) des feuilles E405 à E409 par leur géométrie vectorielle, puis classé chacun selon la légende E103 (|| = 15A, ⊥ = 20A, capuchon = DDFT, barre = 1070mm, carré = mobilier, cadre = plancher, MO, Ei, C, S). L'éclairage d'urgence, les commandes et les raccords ▲CC ont été classés un par un sur des planches de zooms. Le résultat a été vérifié par `zoom.py` avec les marques (E401, E402, E403, E406, E408).
- Addenda ADME-01** : E600 rév. 2 remplace E600 rév. 1. J'ai comparé les 5 cédules plus P-P1 et relevé les départs sans symbole au plan. Détails dans `reserves.md` R-002 et R-003.
- Cédules et unifilaire** (étape 5b) : j'ai relevé les départs d'équipement sans symbole au plan et apparié ceux déjà relevés en plan (R-008).

#### Feuilles traitées (22 pages) — par type

| type    | nb | feuilles                                                         |
|---------|----|------------------------------------------------------------------|
| plan    | 11 | E150, E400, E401, E402, E403, E404, E405, E406, E407, E408, E409 |
| legende | 3  | E102, E103, E104                                                 |
| schema  | 2  | E200, E201                                                       |
| tableau | 1  | E600_ADD (E600 rév. 2 ADME-01)                                   |

|           |   |                                              |
|-----------|---|----------------------------------------------|
| detail    | 1 | E500 (vide)                                  |
| autre     | 3 | E600 (= E000 page titre), E100, E101 (devis) |
| remplacee | 1 | E600_2 (E600 rév. 1)                         |

## Preuve par feuille (occurrences ajoutées par feuille — comptes consolidés en fin de relevé, le rapport ayant été rédigé en une fois)

- **E400 SOUS-SOL ÉCLAIRAGE** : 77 occurrences (65 texte + 12 visuel). Principaux : DR5 29, Do mural 12, DR51 8, DR52 service continu 4, PH1 4, DW4 3, accumulateurs 6, enseignes 4.
- **E401 RDC ÉCLAIRAGE** : 249 (217 + 32). DS1 74 et DS1 service continu 4, DS0 50, Do 29, B 17, Di 14, DR5 11, DMW1 5, urgence 26, ovales à classer 2, CME-01 1.
- **E402 NIVEAU 1 ÉCLAIRAGE** : 317 (292 + 25). DS0 100, DS1 58 et DS1 service continu 2, Do 42, B 31, DR51 31, Di 16, urgence 25.
- **E403 NIVEAU 2 ÉCLAIRAGE** : 161 (141 + 20). DS1 63, DS0 26, Do 13, Di 10, B 9, DR5 7, DMW1 5, urgence 15, gradateurs 3.
- **E404 TOITURE ÉCLAIRAGE** : 0 (aucun appareil ; 6 mots exclus = bulles d'axes et cartouche).
- **E150 IMPLANTATION** : 0 retenu (5 DMW1 exclus comme doublons d'E401, R-006).
- **E405 SOUS-SOL ALARME / PRISES** : 90 (42 + 48). Prises 20A 25, K 12 et combiné 1, ▲CC 10, Sx/Ls/ID 17 (entrée d'eau), DDFT 5, pompes à classer 3, M 2, Xfo 2, sectionneurs 2, MHQ 1, panneaux 2.
- **E406 RDC ALARME / PRISES** : 218 (49 + 169). Prises 20A 73, 15A 21, DDFT 9 et DDFT Ei 1, mobilier 9, 1070mm 8, MO 5, C 3, S 1, plancher 3 ; data 25 ; K 31, M 4 ; LV 4, Ht 1, ▲CC 6, BRVE 2, CC 3R 2, PAI, TRA, PMI, Ts et ACP.
- **E407 NIVEAU 1 ALARME / PRISES** : 170 (47 + 123). Prises 20A 96, 15A 3, DDFT 5, MO 4, mobilier 2 ; data 13 ; K 38, M 3 ; SM 2, LV 2.
- **E408 NIVEAU 2 ALARME / PRISES** : 93 (30 + 63). Prises 20A 34 et 1070mm 1, DDFT 4 et DDFT Ei 3, MO 2, 15A 2, mobilier 5 ; data 10 ; K 14, combinés 4 et combinés Ei 2, F 3, T 1, M 2 ; SM 2, LV 1 ; à classer 3.
- **E409 TOITURE ALARME / PRISES** : 3 (1 + 2). Combiné Ei 1, raccords THP-1 et VRT-1.
- **E200 (schéma)** : 4 départs sans symbole (SPS-1 x2, ascenseur, SE-1).
- **E600\_ADD (cédules addenda)** : 37 départs sans symbole (VC 8, éviers 7, PC 6, PREF 4, chauffage P-P1 4, UAT 2, LV 2, PECD-1, VE-SECH, SE-2, four combiné).

## Totaux

- `occurrences-texte.csv` : 965 lignes, dont **884 retenues** et 81 exclues (`exclure=1` avec motif).
- `occurrences-visuel.csv` : **535** occurrences.
- **Total : 1 419 marques.**
- 10 libellés les plus nombreux : Prise duplex 20A 228 · Luminaire DS1 195 · Luminaire DS0 176 · Klaxon alarme (K) 95 · Détecteur inoccupation plafond (Do) 73 · Bouton-poussoir (B) 58 · Luminaire DR5 50 · Luminaire DR51 43 · Sortie data 41 · Détecteur infrarouge plafond (Di) 40.
- Contrôle final : chaque `label` des deux fichiers d'occurrences existe dans `nomenclature.csv` (0 libellé manquant).

## Ce qui n'a pas pu être relevé / limites

- Addenda 02 incomplet : seule E600 a été reçue, sans le texte de l'addenda (R-003). Les plans restent en rév. 1.
- Les symboles à classer (R-009 à R-014) sont à confirmer par l'estimateur.
- Conduits, câblage et chemins de câbles ne sont pas métrés (R-023).
- Le classement automatique 15A/20A, mural/plafond et les directions d'enseignes repose sur la géométrie vectorielle. Il a été vérifié par échantillon (zooms), pas symbole par symbole sur toutes les feuilles (R-016 à R-021).
- `build_qpl.py` et `render_pdf.py` n'ont pas été exécutés (réservés à l'orchestrateur).

STATUT : TERMINÉ (aucun outil refusé ; 28 réserves, dont 7 symboles ou équipements « à classer / à confirmer » et un addenda incomplet à faire vérifier)

## Réserves

# Réserves — S-1857 Maison communautaire Saint-Michel

## (relevé à l'aveugle, v3, 2026-09-22)

Le relevé a été fait à l'aveugle. Aucun relevé humain ni export de l'estimateur n'était fourni (estimateur/ vide), donc il n'y a pas de comparaison-estimateur.md.

### Classement et addenda

- **R-001 · E600 (fichier E000\_Rev0) · classement** : prepare.py a nommé « E600 » la page titre (fichier E000\_Rev0.pdf). Elle est classée autre avec cartouche=E000. La vraie feuille E600 PANNEAUX rév. 1 est E600\_2.
- **R-002 · E600\_2 → E600\_ADD · addenda appliqué** : l'addenda 02 / ADME-01 (rév. 2 du 2026-09-11, scellée F. Ouerghe, ing.) réémet E600 PANNEAUX. E600\_2 (rév. 1 SOUMISSION) est classée remplacée et n'est pas relevée. Seule la version d'addenda est relevée. J'ai comparé les deux versions cédule par cédule (textes d'E600\_2 et zooms d'E600\_ADD). Les écarts sont importants :
  - totaux : PS-1 104 051 → 171 408 W ; PS-2 46 887 → 59 875 W ; PS-3 27 867 → 61 260 W ; PS-4 20 430 → 33 796 W ; PS-5 32 880 → 168 600 W ;
  - ajout de la cédule **P-P1** 347/600V 600A (939 708 W) : THP-1 150A, CHE-1 et CHE-2 150A, CE-1 et CE-2 50A, VRT-1, SE-2, PC-1 à PC-6, PREF-1 à PREF-4, UAT-1, SPS-1, HC-1, SPP-1, chauffage ESC.A, S-07, ESC.B, S-03 et SAS00 ;
  - lave-vaisselle passés de 15A à 50A 2P (LV 100, 110, 122, 150, 232, 270, 273 et 140) ;
  - bornes BRVE-01 et BRVE-02 50A sur PS-5 ;
  - cuisine 140 : cuisinière 4 feux 50A, cuisinière 6 feux 70A et four combiné 250A (en rév. 1 : cuisinières « 4 ronds » et « 6 ronds » du local 150) ;
- UAT-2 60A sur PS-4 ; PECD-1 sur PS-1.

Les départs d'équipement sans symbole au plan sont relevés sur E600\_ADD (famille mécanique). - **R-003 · Addenda 02 · complétude** : je n'ai reçu qu'une seule page (E600, scan sans texte). Le document d'addenda lui-même (liste des modifications ADME-01) n'est pas fourni. Si ADME-01 modifie d'autres feuilles (plans E405 à E408, unifilaire E200), ces feuilles ne sont pas reçues et ne sont pas relevées. Les plans restent en rév. 1 SOUMISSION du 2026-08-17. À vérifier : il est possible qu'E200 (sans P-P1 à 939 kW) ne reflète plus la cédule d'addenda. - **R-004 · E500 DÉTAILS COMMUNS** : la feuille est vide (cartouche seul). Aucun détail n'est émis et rien n'est relevé. - **R-005 · E404 ACCÈS TOITURE - ÉCLAIRAGE** : la feuille ne porte aucun appareil électrique. Elle est classée plan, avec 0 occurrence (les étiquettes B, F, CE du texte sont des bulles d'axes grises, exclues).

### Doublons entre feuilles (comptés une fois)

- **R-006 · E150 IMPLANTATION** : les 5 DMW1 sont les appareils muraux extérieurs du RDC. Ils sont comptés sur E401 : 2 étiquettes DMW1, plus 3 muraux sans étiquette dont le type a été lu sur E150. Les lignes d'E150 sont exclues (exclure=1). E150 est donc écartée pour ces appareils.
- **R-007 · Raccord extérieur ▲CC (≈400,1494)** : il est dessiné à la fois sur E405 et sur E406. Il est compté une fois, sur E406 (niveau du sol extérieur). E405 est écartée.
- **R-008 · Équipements vus en plan et en cédule** : j'ai apparié ces équipements et ne les ai pas recomptés sur E600\_ADD. Il s'agit de THP-1 et VRT-1 (E409), CHE-1, CHE-2, CE-1 et CE-2, SPP-1, SPP-ASC, EP-150, VE-MEC, VE-ELEC, UV-DCHT, VA-DCHT, REF-DCHT (E405 et E406), HC-1 et HC-2 (E406), SAS00 (aéroconvecteur E406), BRVE-01/02 (E406) et les 6 sèche-mains (SM E406, E407 et E408 = 6 départs sèche-main PS-2, PS-3 et PS-4). Les cuisinières 4 et 6 feux (140) sont appariées aux 2 prises « C » d'E406.

### Symboles hors légende ou type incertain (relevés sous « à classer » / « à confirmer »)

- **R-009 · E401 accueil 100** : 2 anneaux ovales orange (≈557,813 et 715,813) n'ont pas d'étiquette de type et ne figurent pas au tableau E102. Ils sont relevés en « Luminaire ovale suspendu — à classer ». Il faut confirmer le type, la longueur (profilé linéaire ? périmètre ≈ 32×15 pt de boîte, soit environ 3,2 m × 1,5 m à 1:100) et s'ils sont en service continu (couleur orange).
- **R-010 · E405 pompes** : 3 cercles violets avec un triangle plein pointe en bas (SPP-1 ×2, SPP-ASC) sont absents de la légende E103/E104. Ils sont relevés en « Raccord pompe (▼) — à classer ».

- **R-011 · E408 (648,995) et (745,822)** : 2 cercles rouges avec traits de fixation, sans marque interne (ni II, ni -I, ni capuchon). Ils sont relevés en « Prise — cercle vide à classer ». Il faut confirmer s'il s'agit de prises 15A ou 20A ou d'une autre sortie.
- **R-012 · E408 (393,1028)** : un carré rouge plein avec un octogone « C » est absent des légendes. Il est relevé en « Carré plein « C » — à classer » (commande de cuisinière ? prise cuisinière en mobilier ?).
- **R-013 · E405 (665,1051) et E406 (1260,1277)** : 2 raccords ▲CC sans étiquette d'équipement. Ils sont relevés en « Raccord direct équipement (▲CC) ». L'équipement est à identifier (celui d'E406 est voisin de la prise sècheuse, peut-être VE-SECH).
- **R-014 · PECD-1 et PREF-1 à PREF-4 (E600\_ADD)** : ces équipements ne sont définis ni en légende ni sur les plans reçus (plans de mécanique non fournis). Ils sont relevés en « ... — à confirmer ».
- **R-015 · CME-01 (E401 et E403)** : le contacteur d'éclairage CME-01 est seulement renvoyé (« VERS CME-01 »). Son emplacement n'est pas dessiné. Il est relevé une fois sur E401, au renvoi.

## Lecture des symboles (décisions prises sans personne pour répondre)

- **R-016 · Prises 15A / 20A** : selon la légende E103, la duplex 15A est un cercle avec 2 traits parallèles et la duplex 20A un cercle avec une marque en T (—I). Le classement a été fait sur la géométrie vectorielle de chaque symbole et contrôlé sur des zooms d'E406 et d'E408. Les 26 prises 15A sont surtout des prises dédiées réfrigérateur/congélateur (REF. et CONG.). Leur cohérence avec les cédulas (réfrigérateurs 15A) est bonne, mais l'écart de lecture reste possible sur quelques symboles.
- **R-017 · « à 1070mm »** : je les ai identifiées par la barre extérieure perpendiculaire. Les prises au comptoir (« 150mm du comptoir ») portent le même symbole et sont comptées dans les mêmes libellés.
- **R-018 · Qualificatifs MO, Ei, C, S, LV** : le qualificatif écrit à côté d'une prise la requalifie (une seule marque). Les mentions grises d'architecture (REF., CONG., LV, MO en gris) n'ont pas créé de marque. Les LV violets sont des raccords lave-vaisselle, distincts de la prise voisine.
- **R-019 · Détecteurs Do/Di plafond ou mur** : je les ai distingués par la présence des arcs latéraux (symbole plafond) autour de l'étiquette. 25 Do sont lus « mural » (forme en D). Aucun Di mural n'a été trouvé.
- **R-020 · Luminaires en service continu** : une étiquette dont le symbole le plus proche est orange (avec point) est relevée « ... service continu ». 12 étiquettes sont dans ce cas (DR52, DS1, DW42). Les étiquettes « ? » près de l'éclairage d'urgence sont des numéros de circuit non encore attribués : aucun appareil n'est compté pour elles.
- **R-021 · Éclairage d'urgence** : les accumulateurs, phares et enseignes (sans étiquette sauf PH1 et X1) ont été classés un par un sur des planches de zooms. Les puissances d'accumulateur lues sont 18W et 36W (en note). La direction des enseignes (flèches) est une lecture visuelle, et la frontière entre montage mural et plafond (barre en T présente ou non) est à confirmer. Les étiquettes « X1 » sont notées, mais le type X1 n'est pas au tableau E102.
- **R-022 · Bulles d'axes et texte d'architecture** : j'ai exclu 81 mots par couleur (gris 153/170 = bulles d'axes A à F, texte d'architecture), par position (cartouche et notes, x > 2050) ou pour doublon (E150). Ils restent dans `occurrences-texte.csv` avec `exclure=1` et un motif.

## Non relevé / à métrier

- **R-023 · Conduits, câblage, chemins de câbles, mises à la terre** : rien n'est métré (la consigne porte sur les appareils). Les échelles sont connues (1:100 sur E150, E400 à E409).
- **R-024 · E201 unifilaire alarme incendie et E200 unifilaire distribution** : ils sont utilisés pour les appariements. Les dispositifs d'alarme sont comptés en plan, pas sur l'unifilaire. Sur E200, seuls les départs sans symbole en plan sont relevés (SPS-1 x2, ASC, SE-1). SE-1 figure sur E200 mais pas dans la cédula P-P1 d'addenda (SE-2 seulement) : à confirmer.
- **R-025 · Éviers électriques** : PS-3 c2 (205, 227) et PS-4 c1 (302, 304) desservent 2 éviers par circuit. J'ai compté 2 raccordements par circuit, soit 7 en tout. À confirmer.
- **R-026 · Cuisinières** : la cédula PS-5 compte 3 cuisinières en prise (110, 150 x2) plus 2 en raccord direct (140). Le plan E406 ne montre que 3 prises « C ». Il manque potentiellement 1 ou 2 prises cuisinière, ou des raccords directs. À vérifier.
- **R-027 · Lave-vaisselle** : la cédula donne 5 départs LV au RDC (100, 110, 122, 150, 140) pour 4 symboles LV sur E406, et 3 au niveau 1 (232, 270, 273) pour 2 symboles sur E407. J'ai ajouté 1 « Raccordement lave-vaisselle (cédula) » par niveau.

## Outils

- **R-028 · Politique d'outils** : aucun outil n'a été refusé. Les appels à `uv run releve/zoom.py` et `uv run releve/extract_occurrences.py` ont été lancés depuis la racine du dépôt, en chemin relatif, précédés d'un `cd` vers la racine : le shell de l'agent revient au dossier de travail à chaque appel, d'où cet enchaînement `cd ... &&`. L'analyse vectorielle complémentaire (couleurs, formes) a été faite par des scripts de lecture seule, dans le dossier temporaire de session. Aucun fichier de `prepare.py` n'a été modifié. `build_qpl.py` et `render_pdf.py` n'ont pas été exécutés.