

Rapport de métré (par plans) — S-1715

Généré le 2026-09-22 par le pipeline `releve/` (relevé automatique Claude + scripts déterministes). Chaque marque est une occurrence relevée sur le plan (étiquette texte vectorielle ou lecture visuelle) ; les quantités sont des comptes d'objets, sans métrage de câble.

Résumé

Feuille	Marques	Libellés
E002	4	3
E003	35	5
E102	6	4
E201	160	32
E301	90	36
T201	64	17
Total	359	96

Tous les plans

Libellé	Famille	Quantité
Accumulateur AUBX	secours	1
Armoire de relais BT (P.R.)	commande	1
Aérotherme mural A15	chauffage	3
Aérotherme plafond T15	chauffage	1
Aérotherme plafond T4	chauffage	1
Barre MALT télécom (note 7)	telecom	1
Barre de mise à la terre	distribution	1
Boîte de groupe sécurité BG	telecom	11
Boîtier Camlock 200A	distribution	1
Boîtier borne de recharge future	distribution	1
Cabinet de mesurage HQ	distribution	1
Cabinet mural télécom — fourni par autres	telecom	1
Clavier d'intrusion CLI	telecom	5
Commutateur PoE GS308PP	commande	1
Concentrateur WAH-C-POE-ID	commande	2
Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1	commande	19
Contrôleur de zone WAC2-POE	commande	1
Détecteur de fumée	alarme	10
Détecteur de fumée de conduit (note 2)	alarme	2
Détecteur de mouvement	telecom	5
Détecteur de présence 360°	commande	11
Gradateur basse tension	commande	4
Haut-parleur — fourni par autres	telecom	6
Indicateur d'issue Z1 (mur) — à confirmer	secours	4
Indicateur d'issue Z2 (plafond) — à confirmer	secours	1
Interrupteur basse tension	commande	7
Interrupteur de sûreté 400A SF (réfrigération)	distribution	1

Interrupteur de sûreté 600A	distribution	2
Interrupteur unipolaire	commande	2
Klaxon + stroboscope	alarme	1
Klaxon alarme incendie	alarme	2
Lampadaire D1	luminaire	2
Luminaire A1	luminaire	10
Luminaire L1	luminaire	2
Luminaire L2	luminaire	3
Luminaire L3	luminaire	10
Luminaire L3A	luminaire	4
Luminaire L4	luminaire	8
Luminaire L4A	luminaire	2
Luminaire R2	luminaire	4
Luminaire R3	luminaire	6
Luminaire mural M1	luminaire	5
Luminaire suspendu R1	luminaire	30
Panneau RC-PDNO-600	distribution	1
Panneau RC-PSNO-200	distribution	1
Panneau d'alarme incendie (PAI)	alarme	1
Panneau de contrôle P1 (note 1)	commande	1
Panneau de contrôle d'accès PCA	telecom	1
Panneau de détection d'intrusion PDI	telecom	1
Plinthe B10	chauffage	1
Plinthe B12	chauffage	2
Plinthe B15	chauffage	1
Plinthe B25	chauffage	1
Plinthe B5	chauffage	5
Porte contrôlée	telecom	11
Poste BT double (a/b)	commande	3
Poste manuel	alarme	5
Poteau client — fourni par autres	distribution	1
Prise 15/20A (5-20R)	prise	3
Prise DDFT	prise	5
Prise DDFT fontaine réfrigérée	prise	1
Prise DDFT intempéries	prise	3
Prise au plafond	prise	4
Prise au-dessus du comptoir	prise	6
Prise double 15A	prise	8
Prise double USB	prise	2
Prise hauteur spéciale	prise	1
Projecteur P1	luminaire	8
Puits de tirage	distribution	2
Raccordement COND	mecanique	1
Raccordement DEV	mecanique	1
Raccordement ECH	mecanique	1
Raccordement PECR	mecanique	1

Raccordement RCFFM — à confirmer	mecanique	1
Raccordement VA	mecanique	2
Raccordement VC	mecanique	1
Raccordement chauffe-eau CE (36 kW)	mecanique	3
Raccordement réfrigération de la glace	mecanique	1
Raccordement régulation	mecanique	2
Raccordement serpentin SE	chauffage	7
Raccordement ventilateur VE	mecanique	4
Relais adressable RA	alarme	2
Relais triac RT	chauffage	9
Sortie contrôle de volume	telecom	2
Sortie microphone	telecom	1
Sortie télécom (note)	telecom	2
Sortie télécom CA	telecom	1
Sortie télécom CB	telecom	3
Sortie télécom D	telecom	2
Sortie télécom VS	telecom	8
Sortie télécom WF	telecom	3
Sèche-mains	autre	3
Terminaison ACC-C-TP	commande	12
Transformateur RC-TRNO-600	distribution	1
Tête d'éclairage double	secours	7
Tête d'éclairage simple	secours	3

E002

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Raccordement RCFFM — à confirmer	1	1
Raccordement réfrigération de la glace	1	1
Raccordement régulation	2	2

E003

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Commutateur PoE GS308PP	1	1
Concentrateur WAH-C-POE-ID	2	2
Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1	19	19
Contrôleur de zone WAC2-POE	1	1
Terminaison ACC-C-TP	12	12

E102

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Boîtier borne de recharge future	1	1
Lampadaire D1	2	2
Poteau client — fourni par autres	1	1
Puits de tirage	2	2

E201

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Accumulateur AUBX	1	1
Armoire de relais BT (P.R.)	1	1
Détecteur de fumée	10	10
Détecteur de fumée de conduit (note 2)	2	2
Détecteur de présence 360°	11	11
Gradateur basse tension	4	4
Indicateur d'issue Z1 (mur) — à confirmer	4	4
Indicateur d'issue Z2 (plafond) — à confirmer	1	1
Interrupteur basse tension	7	7
Interrupteur unipolaire	1	2
Klaxon + stroboscope	1	1
Klaxon alarme incendie	2	2
Luminaire A1	10	10
Luminaire L1	2	2
Luminaire L2	3	3
Luminaire L3	10	10
Luminaire L3A	4	4
Luminaire L4	8	8
Luminaire L4A	2	2
Luminaire R2	4	4
Luminaire R3	6	6
Luminaire mural M1	5	5
Luminaire suspendu R1	30	30
Panneau d'alarme incendie (PAI)	1	1
Panneau de contrôle P1 (note 1)	1	1
Poste BT double (a/b)	3	3
Poste manuel	5	5
Prise hauteur spéciale	1	1
Projecteur P1	8	8
Relais adressable RA	2	2
Tête d'éclairage double	7	7
Tête d'éclairage simple	3	3

E301

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Aérotherme mural A15	3	3
Aérotherme plafond T15	1	1
Aérotherme plafond T4	1	1
Barre de mise à la terre	1	1
Boîtier Camlock 200A	1	1
Cabinet de mesurage HQ	1	1
Interrupteur de sûreté 400A SF (réfrigération)	1	1
Interrupteur de sûreté 600A	2	2

Interrupteur unipolaire	1	2
Panneau RC-PDNO-600	1	1
Panneau RC-PSNO-200	1	1
Plinthe B10	1	1
Plinthe B12	2	2
Plinthe B15	1	1
Plinthe B25	1	1
Plinthe B5	5	5
Prise 15/20A (5-20R)	3	3
Prise DDFT	5	5
Prise DDFT fontaine réfrigérée	1	1
Prise DDFT intempéries	3	3
Prise au plafond	4	4
Prise au-dessus du comptoir	6	6
Prise double 15A	8	8
Prise double USB	2	2
Raccordement COND	1	1
Raccordement DEV	1	1
Raccordement ECH	1	1
Raccordement PECR	1	1
Raccordement VA	2	2
Raccordement VC	1	1
Raccordement chauffe-eau CE (36 kW)	3	3
Raccordement serpentín SE	7	7
Raccordement ventilateur VE	4	4
Relais triac RT	9	9
Sèche-mains	3	3
Transformateur RC-TRNO-600	1	1

T201

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Barre MALT télécom (note 7)	1	1
Boîte de groupe sécurité BG	11	11
Cabinet mural télécom — fourni par autres	1	1
Clavier d'intrusion CLI	5	5
Détecteur de mouvement	5	5
Haut-parleur — fourni par autres	6	6
Panneau de contrôle d'accès PCA	1	1
Panneau de détection d'intrusion PDI	1	1
Porte contrôlée	11	11
Sortie contrôle de volume	2	2
Sortie microphone	1	1
Sortie télécom (note)	2	2
Sortie télécom CA	1	1
Sortie télécom CB	3	3
Sortie télécom D	2	2

Sortie télécom VS	8	8
Sortie télécom WF	3	3

Nomenclature (libellé → source de la lecture)

Libellé	Famille	Description	Source
Accumulateur AUBX	secours	Accumulateur d'éclairage de secours avec tête double type AUBX (72 W)	E002_ADD légende indicateurs d'issue ligne AUBX
Armoire de relais BT (P.R.)	commande	Armoire de relais basse tension	E002_ADD légende contrôle d'éclairage basse tension
Aérotherme mural A15	chauffage	Aérotherme mural Stelpro WFA1503C24W 1500 W 347 V	E101_ADD caractéristiques chauffage ligne A15
Aérotherme plafond T15	chauffage	Aérotherme plafond Stelpro SHU1531CCHAR 15000 W	E101_ADD caractéristiques chauffage ligne T15
Aérotherme plafond T4	chauffage	Aérotherme plafond Stelpro SHU0431CCHAR 4000 W	E101_ADD caractéristiques chauffage ligne T4
Barre MALT télécom (note 7)	telecom	Barre omnibus secondaire de MALT télécom fournie et installée par l'entrepreneur électricien	T201 note spécifique 7
Barre de mise à la terre	distribution	Barre de mise à la terre (salle électrique 109)	E002_ADD légende distribution + unifilaire
Boîte de groupe sécurité BG	telecom	Boîte de groupe pour système de sécurité	T001 légende sécurité
Boîtier Camlock 200A	distribution	Boîtier Camlock 200A 208V 3ph STA-205-40F-213 (cédule RC-PSNO-200 cct 53-57)	E301_ADD note + E002_ADD cédule
Boîtier borne de recharge future	distribution	Boîtier Synertech 12x12x6 pour borne de recharge future	E102 note
Cabinet de mesurage HQ	distribution	Cabinet de mesurage Hydro-Québec	E002_ADD légende distribution + unifilaire
Cabinet mural télécom — fourni par autres	telecom	Cabinet mural 9U fourni et installé par le client	T201 note 1 + T100 détail 3
Clavier d'intrusion CLI	telecom	Clavier de détection d'intrusion	T001 légende sécurité
Commutateur PoE GS308PP	commande	Commutateur PoE GS308PP (salle électrique 109)	E003_ADD schéma de raccordement
Concentrateur WAH-C-POE-ID	commande	Concentrateur WaveLinx WAH-C-POE-ID (salle électrique 109)	E003_ADD schéma de raccordement
Contrôleur WaveLinx RSP-C-347-Z1	commande	Contrôleur de luminaire RSP-C-347-Z1 (schéma WaveLinx CAT)	E003_ADD schéma de raccordement
Contrôleur de zone WAC2-POE	commande	Contrôleur de zone WaveLinx WAC2-POE (salle électrique 109)	E003_ADD schéma de raccordement
Détecteur de fumée	alarme	Détecteur de fumée	E002_ADD légende alarme incendie
Détecteur de fumée de conduit (note 2)	alarme	Détecteur de fumée installé dans un conduit pour volets coupe-feu	E201_ADD note spécifique 2
Détecteur de mouvement	telecom	Détecteur de mouvement (intrusion)	T001 légende sécurité
Détecteur de présence 360°	commande	Détecteur de présence 360° (WaveLinx OSC-C-Pxx)	E002_ADD légende contrôle d'éclairage de ligne
Gradateur basse tension	commande	Gradateur basse tension (poste WaveLinx WST-C-3D)	E002_ADD légende contrôle d'éclairage de ligne
Haut-parleur — fourni par autres	telecom	Haut-parleur fourni et installé par le client (DR : crochets en J)	T201 note spécifique 5
Indicateur d'issue Z1 (mur) — à confirmer	secours	Indicateur d'issue au mur; type Z1 absent du tableau des luminaires	E002_ADD légende indicateurs d'issue + étiquette Z1 E201_ADD

Indicateur d'issue Z2 (plafond) — à confirmer	secours	Indicateur d'issue au plafond; type Z2 absent du tableau des luminaires	E002_ADD légende indicateurs d'issue + étiquette Z2 E201_ADD
Interrupteur basse tension	commande	Interrupteur basse tension (poste WaveLinX WST)	E002_ADD légende contrôle d'éclairage de ligne
Interrupteur de sûreté 400A SF (réfrigération)	distribution	Interrupteur de sûreté 400A sans fusible du système de réfrigération (salle mécanique 111)	E002_ADD unifilaire + E301_ADD
Interrupteur de sûreté 600A	distribution	Interrupteur de sûreté 600A (F:600A à l'entrée et 600A SF)	E002_ADD unifilaire
Interrupteur unipolaire	commande	Interrupteur unipolaire 120 V	E002_ADD légende contrôle d'éclairage de ligne
Klaxon + stroboscope	alarme	Klaxon et lampe stroboscopique au mur	E002_ADD légende alarme incendie
Klaxon alarme incendie	alarme	Signalisation sonore type klaxon (F avec triangle)	E002_ADD légende alarme incendie
Lampadaire D1	luminaire	Lampadaire Cooper G4LN-SA2B-830-U-T4W 82 VA 347 V sur fût 22 pi (base béton détail H/E-101)	E101_ADD tableau des luminaires ligne D1
Luminaire A1	luminaire	Encastré DEL Cooper 24CZSO13-UNV-LOW-3500K 24 VA 120 V	E101_ADD tableau des luminaires ligne A1 + E002_ADD légende éclairage
Luminaire L1	luminaire	Encastré DEL Axis BBRLED-500-80-35-FL-8 78 VA	E101_ADD tableau des luminaires ligne L1
Luminaire L2	luminaire	Encastré DEL Axis BBRLED-500-80-35-FL-28 269 VA	E101_ADD tableau des luminaires ligne L2
Luminaire L3	luminaire	Surface Cooper 4SNX-41SL-LW-UNV-L840-CD 26 VA	E101_ADD tableau des luminaires ligne L3
Luminaire L3A	luminaire	Surface Cooper 4SNX-41SL-LW-UNV-L840-CD 26 VA (HM 2800)	E101_ADD tableau des luminaires ligne L3A
Luminaire L4	luminaire	Surface Cooper 4VT3-LD5-6-G-UNV-L840-CD1-U 51 VA	E101_ADD tableau des luminaires ligne L4
Luminaire L4A	luminaire	Surface Cooper 4VT3-LD5-6-G-UNV-L840-CD1-U + VT3-SS-VBK 51 VA	E101_ADD tableau des luminaires ligne L4A
Luminaire R2	luminaire	Encastré Cooper LCR4-08-RD-9FS-E020 11 VA	E101_ADD tableau des luminaires ligne R2
Luminaire R3	luminaire	Encastré Cooper LCR615RD9FSE040-18W-3000K 18 VA (marquise)	E101_ADD tableau des luminaires ligne R3
Luminaire mural M1	luminaire	Au mur Cooper GWC-SA1A-830-U-T4W 34 VA	E101_ADD tableau des luminaires ligne M1
Luminaire suspendu R1	luminaire	Suspendu Cooper UHBS2-2436-MV-L8C5-U 153 VA (patinoire)	E101_ADD tableau des luminaires ligne R1 (rév. 2)
Panneau RC-PDNO-600	distribution	Panneau de distribution 347/600V 600A 3ph 4F 22 kA	E002_ADD légende distribution + unifilaire
Panneau RC-PSNO-200	distribution	Panneau 120/208V 400A	E002_ADD légende distribution + unifilaire
Panneau d'alarme incendie (PAI)	alarme	Panneau d'alarme incendie (cédule RC-PSNO-200 cct 61)	E201_ADD étiquette PAI + E002_ADD cédule
Panneau de contrôle P1 (note 1)	commande	Panneau de contrôle d'éclairage des appareils type P1 (note spécifique 1 E-201)	E201_ADD note spécifique 1
Panneau de contrôle d'accès PCA	telecom	Panneau de contrôle d'accès (fourni et installé par l'entrepreneur)	T001 légende + T201 note 2
Panneau de détection d'intrusion PDI	telecom	Panneau de détection d'intrusion	T001 légende sécurité
Plinthe B10	chauffage	Plinthe Stelpro B1003W 1000 W 347 V	E101_ADD caractéristiques chauffage ligne B10

Plinthe B12	chauffage	Plinthe Stelpro B1253W 1250 W 347 V	E101_ADD caractéristiques chauffage ligne B12
Plinthe B15	chauffage	Plinthe Stelpro B1503W 1500 W 347 V	E101_ADD caractéristiques chauffage ligne B15
Plinthe B25	chauffage	Plinthe Stelpro B2503W 2500 W 347 V	E101_ADD caractéristiques chauffage ligne B25
Plinthe B5	chauffage	Plinthe Stelpro B0503W 500 W 347 V (relais)	E101_ADD caractéristiques chauffage ligne B5
Porte contrôlée	telecom	Porte à quincaillerie électrifiée (réseau de conduits PCA/PDI; composantes selon T-101)	T201 étiquettes de porte + T101 tableau des portes
Poste BT double (a/b)	commande	Paire d'interrupteurs BT 3a/3b ou c/d = un poste WaveLinx WST-C-3 (une marque par paire)	E002_ADD légende + E003_ADD schéma (WST-C-3)
Poste manuel	alarme	Poste manuel d'alarme incendie	E002_ADD légende alarme incendie
Poteau client — fourni par autres	distribution	Poteau client pour liaison aérosouterraine (emplacement à coordonner)	E102 note
Prise 15/20A (5-20R)	prise	Prise double 15A/20A 120V (5-20R)	E002_ADD légende prises de courant
Prise DDFT	prise	Prise double 15A avec disjoncteur différentiel classe A	E002_ADD légende prises de courant
Prise DDFT fontaine réfrigérée	prise	Prise double DDFT pour fontaine réfrigérée	E002_ADD légende prises de courant
Prise DDFT intempéries	prise	Prise double DDFT à l'épreuve des intempéries	E002_ADD légende prises de courant
Prise au plafond	prise	Prise double 15A installée au plafond	E002_ADD légende prises de courant
Prise au-dessus du comptoir	prise	Prise double 15A au-dessus du comptoir	E002_ADD légende prises de courant
Prise double 15A	prise	Prise double 15A 120V (5-15R)	E002_ADD légende prises de courant
Prise double USB	prise	Prise double 15A avec port USB	E002_ADD légende prises de courant
Prise hauteur spéciale	prise	Prise double 15A hauteur spéciale	E002_ADD légende prises de courant
Projecteur P1	luminaire	Projecteur RGBW SSL CLZMF-UNV-RGBW-BK-80 sur colonne 85 VA (DMX)	E101_ADD tableau des luminaires ligne P1 (rév. 2)
Puits de tirage	distribution	Puits de tirage (détail J/E-101)	E102 + E101_ADD détail J
Raccordement COND	mecanique	Condenseur COND-01 19.8 MCA	E301_ADD étiquettes + cédule RC-PSNO-200
Raccordement DEV	mecanique	Équipement DEV-01	E301_ADD étiquettes + cédule RC-PSNO-200
Raccordement ECH	mecanique	Équipement ECH-01 (5.6 RLA)	E301_ADD étiquettes + cédule RC-PSNO-200
Raccordement PECR	mecanique	Équipement PECR-01	E301_ADD étiquettes + cédule RC-PSNO-200
Raccordement RCFFM — à confirmer	mecanique	Circuit RCFFM 15A (équipement non identifié)	E002_ADD cédule RC-PSNO-200 cct 59
Raccordement VA	mecanique	Moteur VA-01/02	E301_ADD étiquettes + cédule RC-PSNO-200
Raccordement VC	mecanique	Moteur VC-01	E301_ADD étiquettes + cédule RC-PSNO-200
Raccordement chauffe-eau CE (36 kW)	mecanique	Sortie de raccordement chauffe-eau CE-01/02/03 36 kW 60A-3P (symbole C/E relié à l'étiquette CE)	E002_ADD légende appareils divers + cédule RC-PDNO-600

Raccordement réfrigération de la glace	mecanique	Système de réfrigération de la glace 350A-3P (cédule RC-PDNO-600 cct 12-16)	E002_ADD cédule RC-PDNO-600 + unifilaire
Raccordement régulation	mecanique	Circuit RÉGULATION (contrôles mécaniques) sans symbole au plan	E002_ADD cédule RC-PSNO-200 cct 54 et 56
Raccordement serpent SE	chauffage	Serpentin électrique dans gaine de ventilation (étiquette SE-xx)	E002_ADD légende chauffage + étiquettes E301_ADD
Raccordement ventilateur VE	mecanique	Moteur ventilateur VE-01..04	E301_ADD étiquettes + cédule RC-PSNO-200
Relais adressable RA	alarme	Relais adressable d'alarme incendie	E002_ADD légende alarme incendie
Relais triac RT	chauffage	Relais triac Stelpro RE253T avec transformateur (boîte 100x100)	E002_ADD légende chauffage + E101_ADD ligne RT
Sortie contrôle de volume	telecom	Sortie pour contrôle de volume	T001 légende câblage structuré
Sortie microphone	telecom	Sortie pour microphone	T001 légende câblage structuré
Sortie télécom (note)	telecom	Sortie de communication sans affectation (notes 3 et 4 T-201)	T201 notes spécifiques 3 et 4
Sortie télécom CA	telecom	Sortie de communication affectée contrôle d'accès	T001 légende affectation CA
Sortie télécom CB	telecom	Sortie de communication affectée contrôle de bâtiment	T001 légende affectation CB
Sortie télécom D	telecom	Sortie de communication réseau de données	T001 légende affectation D
Sortie télécom VS	telecom	Sortie de communication affectée vidéosurveillance	T001 légende câblage structuré + affectation VS
Sortie télécom WF	telecom	Sortie de communication affectée point d'accès sans-fil	T001 légende affectation WF
Sèche-mains	autre	Sèche-mains électrique	E002_ADD légende appareils divers
Terminaison ACC-C-TP	commande	Terminaison RJ45 ACC-C-TP de fin de segment CAT5e	E003_ADD schéma de raccordement
Transformateur RC-TRNO-600	distribution	Transformateur 600-120/208V 75 kVA avec MALT	E002_ADD unifilaire
Tête d'éclairage double	secours	Tête double type A au mur alimentée par accumulateur	E002_ADD légende indicateurs d'issue
Tête d'éclairage simple	secours	Tête simple type A au mur alimentée par accumulateur	E002_ADD légende indicateurs d'issue

Méthode et constats de l'agent

Rapport de relevé — S-1715

Projet : Construction d'infrastructures sportives au parc Lionel-Groulx : chalet, patinoire et stationnement (Ville de Salaberry-de-Valleyfield). Électricité par BPA, dossier 25-13561. **Date :** 2026-09-22 **Documents :** - Plans pour soumission (11 feuilles, 2026-02-06) - Addenda ELE-001 (4 feuilles, 2026-03-02) - Addenda ELE-002 (6 feuilles, 2026-03-12)

Méthode

1. **Classement.** Les 21 pages ont été classées (feuilles-classement.csv), avec le vrai numéro lu au cartouche. ELE-002 réémet et remplace ELE-001 et la version de base. Neuf pages sont donc remplacées (R-001).
2. **Nomenclature.** Elle a été construite à partir de trois sources :
3. la légende d'E-002 (ELE-002) ;
4. les tableaux de luminaires et de chauffage d'E-101 (ELE-002) ;
5. la légende télécom de T-001, plus les notes d'E-201, E-301, E-102 et T-201. Elle compte 96 libellés. Chaque ligne de légende ou chaque type du tableau correspond à un compteur.

6. **Étiquettes texte.** `extract_occurrences.py` a été lancé sur les 4 feuilles `plan` (E-102, E-201, E-301, T-201). Les résultats ont ensuite été contrôlés au zoom. Retirés comme faux positifs : les bulles d'axes D et F, et les PCA/PDI du texte des notes. Deux « F » avec triangle ont été relabellisés « klaxon ».
7. **Relevé visuel.** Toutes les zones dessinées du chalet ont été parcourues en zooms d'environ 250 × 280 pt. La patinoire et le site ont été parcourus en aperçu et en zooms ciblés. Relevés sans étiquette :
8. détecteurs de fumée, têtes et accumulateur de secours ;
9. interrupteurs et gradateurs BT ;
10. prises (par variante de légende), sèche-mains ;
11. panneaux, transformateur, sectionneurs, Camlock ;
12. puits de tirage, boîtier de borne VE ;
13. détecteurs de mouvement, haut-parleurs, sorties télécom annotées.
14. **Ce qui n'a pas de symbole au plan.** Trois sources ont été lues :
15. les cédules RC-PDNO-600 et RC-PSNO-200 et l'unifilaire (E-002). En sortent 4 raccordements : réfrigération, régulation ×2 et RCFFM. Tous les autres départs ont été appariés à une étiquette du plan ;
16. le schéma WaveLinx (E-003) : contrôleurs RSP, terminaisons, concentrateurs, commutateur, WAC2 ;
17. les notes du plan : note 1 et note 2 d'E-201, Camlock, note 7 de T-201, poteau client, borne future.
18. **Addendas.** Seule la dernière version (ELE-002) est relevée. Les zones en nuage sont listées en R-001.

Feuilles traitées

feuille	type	échelle	marques texte	marques visuelles	total
E102 (E-102 plan d'implantation)	plan	1:200	2	4	6
E201_ADD (E-201 éclairage et alarme incendie)	plan	1:100	123	37	160
E301_ADD (E-301 services)	plan	1:100	49	41	90
T201 (T-201 câblage structuré)	plan	1:100	47	17	64
E002_ADD (E-002 légende, cédules, unifilaire)	legende	—	0	4	4
E003_ADD (E-003 schéma WaveLinx)	schema	—	0	35	35
Total			221	138	359

Les autres feuilles ne portent aucune marque : - E001_ADD et T000 (frontispices, autre) ; - T001 (légende télécom) ; - E101_ADD, T100 et T101 (détails et tableaux) ; - 9 pages classées `remplacee`.

Totaux par libellé

Luminaires (E-201, E-102)

Libellé	Qté
R1 (patinoire)	30
A1	10
L3	10
L4	8
P1	8
R3	6
M1	5
L3A	4
R2	4
L2	3
L1	2
L4A	2
D1 (lampadaires, E-102)	2

Secours

Libellé	Qté
Indicateur d'issue Z1 (à confirmer)	4
Indicateur d'issue Z2 (à confirmer)	1
Accumulateur AUBX	1
Tête double	7
Tête simple	3

Commandes

Libellé	Qté
Détecteur de présence	11
Interrupteur BT	7
Poste BT double (a/b)	3
Gradateur BT	4
Interrupteur unipolaire	2 (1 sur E-201, 1 sur E-301)
Panneau P1	1
Armoire de relais P.R.	1
RSP-C-347-Z1	19
ACC-C-TP	12
WAH-C-POE-ID	2
GS308PP	1
WAC2-POE	1

Alarme incendie

Libellé	Qté
Poste manuel	5
Klaxon	2
Klaxon + strobe	1
Détecteur de fumée	10
Détecteur de fumée de conduit	2
Relais adressable RA	2
PAI	1

Prises (E-301, sauf mention)

Libellé	Qté
Prise double 15A	8
Prise au-dessus du comptoir	6
Prise DDFT	5
Prise au plafond	4
Prise 15/20A	3
Prise DDFT intempéries	3
Prise USB	2
Prise DDFT fontaine	1
Prise hauteur spéciale (E-201)	1

Chauffage (E-301)

Libellé	Qté
---------	-----

Relais triac RT	9
Raccordement serpentin SE	7
Plinthe B5	5
Aérotherme A15	3
Plinthe B12	2
Plinthe B10	1
Plinthe B15	1
Plinthe B25	1
Aérotherme T4	1
Aérotherme T15	1

Mécanique

Libellé	Qté
Raccordement VE	4
Raccordement CE 36 kW	3
Raccordement VA	2
Raccordement régulation	2
Raccordement VC	1
Raccordement ECH	1
Raccordement PECE	1
Raccordement COND	1
Raccordement DEV	1
Raccordement réfrigération	1
Raccordement RCFFM (à confirmer)	1
Sèche-mains	3

Distribution

Libellé	Qté
RC-PDNO-600	1
RC-PSNO-200	1
RC-TRNO-600	1
Cabinet de mesurage HQ	1
Interrupteur de sûreté 600A	2
Interrupteur de sûreté 400A SF	1
Barre de MALT	1
Camlock	1
Boîtier borne VE future	1
Puits de tirage	2
Poteau client (fourni par autres)	1

Télécom et sécurité (T-201)

Libellé	Qté
Boîte de groupe BG	11
Porte contrôlée	11
Sortie VS	8
Haut-parleur (fourni par autres)	6

CLI	5
Détecteur de mouvement	5
Sortie WF	3
Sortie CB	3
Sortie D	2
Sortie (note)	2
Contrôle de volume	2
Sortie CA	1
Microphone	1
PCA	1
PDI	1
Cabinet (fourni par autres)	1
Barre MALT télécom	1

Non relevé et limites

- **Linéaires non métrés** (R-025) :
 - conduits souterrains et vides (E-102) ;
 - CAT5e ;
 - conduits de vidéosurveillance ;
 - crochets en J ;
 - câblage des départs de cédule.
- **Détails E-101 non chiffrés** (R-024) : prise de terre artificielle (nombre de tiges) et béton des bases D1.
- **Composantes de porte** (lecteurs, gâches, contacts...) des élévations T-101 : non dénombrées, une marque par porte seulement (R-027).
- **Textes d'addenda non reçus** (R-002). Pas de comparaison tuile par tuile entre les versions : seule la dernière version est relevée (R-001).
- **Pas d'export estimateur** : aucune comparaison produite (R-005).
- **Symboles d'interprétation incertaine** :
 - types Z1/Z2 ;
 - variantes DDFT ;
 - interrupteurs des salles 107 et 110 ;
 - RCFFM. Voir R-006, R-010, R-018 et R-019.
- **Précision des coordonnées** : environ 5 pt, lues sur les règles des zooms.
- **Contrôle des libellés** : chaque libellé utilisé dans les deux fichiers d'occurrences figure dans `nomenclature.csv`. La vérification a été faite à la main, en recoupant ligne par ligne ; `cut` n'a pas pu être exécuté dans cet environnement (Bash restreint à `uv run releve/*.py`).

Réserves

Réserves — S-1715 (Parc Lionel-Groulx, chalet, patinoire et stationnement)

Relevé du 2026-09-22. Chaque réserve donne la feuille, l'objet et la question ou la décision prise.

Addendas et périmètre documentaire

- **R-001** · E-001/E-002/E-101/E-201/E-301 · Addendas. Deux addendas reçus : ELE-001 (2026-03-02, 4 feuilles) et ELE-002 (2026-03-12, 6 feuilles). ELE-002 réémet toutes les feuilles d'ELE-001 (cartouches rév. 1 + rév. 2), donc **seules les feuilles ELE-002 sont relevées**. Les versions de base (E001, E002, E101, E201, E301) et ELE-001 (E002_ADD_2, E101_ADD_2, E201_ADD_2, E301_ADD_2) sont classées *remplacée*. Aucune comparaison tuile par tuile entre versions n'a été faite : on a relevé directement la dernière version. Les nuages

de révision visibles sur ELE-002 : E-201 (conciergerie 103 : détecteurs de conduit (note 2), RA ; bureau 101 : panneau P1 (note 1) ; W.C. 105), E-301 (bureau 101 SE-01/02/03 et prises ; salle mécanique SE-05/06, CE-01/02), E-101 (tableau des luminaires : lignes A1, L1, P1, R1, R3 ; détails G et H), E-002 (cédulas des deux panneaux), E-001 (ajout de la feuille E-003).

- **R-002** · Addendas · Seuls les **plans** des addendas ont été reçus. Les textes d'addenda (devis, questions/ réponses) ne font pas partie du dossier : tout changement qu'ils apportent hors des plans n'est pas reporté.
- **R-003** · E-102 · Le plan d'implantation n'a été réémis par aucun addenda : c'est la version de soumission (rév. 0) qui est relevée.
- **R-004** · E-003 · Feuille nouvelle (ELE-002, rév. 0) : le schéma WaveLinx CAT est relevé sur E-003. Les composantes sans symbole au plan (contrôleurs RSP, terminaisons, concentrateurs, commutateur PoE, WAC2) y sont comptées. Les postes muraux (WST) et les détecteurs (OSC) sont comptés **sur E-201**, pas sur le schéma, pour ne pas les compter deux fois.
- **R-005** · Général · Aucun export Plan Expert de l'estimateur n'a été fourni (dossier *estimateur/ vide*) : aucun fichier *comparaison-estimateur.md* n'a été produit.

Éclairage et secours (E-201)

- **R-006** · E-201 · Indicateurs d'issue **Z1 (4) et Z2 (1)** : les types Z1/Z2 n'apparaissent pas dans le tableau des luminaires d'E-101. Ils sont relevés sous « à confirmer ». Z1 = symbole mural, Z2 = symbole au plafond (légende E-002).
- **R-007** · E-201 · Un seul accumulateur **AUBX (72 W)** pour 7 têtes doubles et 3 têtes simples. À vérifier : autonomie et capacité (devis). Une prise rouge « hauteur spéciale » accolée à l'AUBX (circuit sécurité) est relevée sur E-201 ; elle n'est pas dessinée sur E-301.
- **R-008** · E-201 · Détecteurs de fumée **de conduit** (note 2, volets coupe-feu), 2 unités : la fourniture relève peut-être de la division mécanique. Le raccordement est compté ; la fourniture est à confirmer.
- **R-009** · E-201 · Projecteurs **P1 (8)** RGBW sur colonnes, contrôle DMX : le symbole désigné par la note 1 (bureau 101) est compté comme « Panneau de contrôle P1 ». Les composantes DMX (décodeurs, câblage) ne sont pas détaillées aux plans.
- **R-010** · E-201 / E-003 · Commandes basse tension. Au plan : 3 paires d'interrupteurs étiquetées 3a/3b (x2) et c/d, soit une marque par paire (= un WST-C-3), plus 7 interrupteurs BT simples, 4 gradateurs BT et 1 panneau P1. Au schéma E-003 : 13 postes WST (3x WST-C-3, 5x WST-C-3D, 4x WST-C-1, 1x WST-C-5D). Le dépôt 107 et la salle d'entrée d'eau 110 ont un interrupteur au plan mais aucun poste au schéma. Le WST-C-5D (éclairage patinoire) n'a pas de symbole distinct au plan. Le type (WaveLinx ou 120 V) est à confirmer pour ces trois emplacements.
- **R-011** · E-201 / E-003 · Détecteurs de présence : 11 au plan (étiquette D, avec la salle 110) contre 10 OSC au schéma. Le plan fait foi. L'écart porte sur la salle 110.
- **R-012** · E-201 · Un interrupteur unipolaire 120 V (symbole sans cercle) est dessiné à côté du poste manuel de la sortie sud du vestiaire (1823, 807). Il n'est pas expliqué par une note : sa fonction est à confirmer.
- **R-013** · E-201 · Bulles d'axes « D » et « F » (597, 1196 / 597, 1570) : faux positifs retirés. Les deux « F » accompagnés d'un triangle sont relabellisés « Klaxon alarme incendie ». Les 5 autres « F » sont des postes manuels.

Services (E-301) et cédulas (E-002)

- **R-014** · E-301 · Équipements mécaniques : le symbole (moteur, C/E, serpentin) et l'étiquette (VE, VA, VC, ECH, PECCR, COND, DEV, CE, SE) désignent le même appareil. **Une seule marque par étiquette**. Les boîtes « C/E » (3) sont reliées aux étiquettes CE-01/02/03 (36 kW, 60A-3P) et ne sont pas comptées séparément. La désignation « chauffe-eau » est tirée de la légende C/E et reste à confirmer avec la division mécanique.
- **R-015** · E-301 · Aucun sectionneur local n'est dessiné aux moteurs et serpents (sauf 400A SF réfrigération et interrupteur manuel DEV-01). Sectionneurs requis par le code et non montrés : à confirmer au devis.
- **R-016** · E-002 · **Système de réfrigération de la glace** (350A-3P, cct 12-14-16 RC-PDNO-600) : le raccordement est compté sur la cédula E-002. Le sectionneur **400A SF** est compté sur E-301 (salle mécanique 111). C'est un appariement, pas un double compte.
- **R-017** · E-002 · Circuits **RÉGULATION** (cct 54) et **RTÉGULATION** (cct 56, coquille) : 2 raccordements sans emplacement au plan. Ils sont comptés sur la cédula.
- **R-018** · E-002 · Circuit **RCFFM** (cct 59, 15 A) : équipement non identifié. Relevé « à confirmer ».
- **R-019** · E-301 · Les symboles « prise DDFT » dessinés avec un trait horizontal (1662,529 / 2013,639 / 2014,741 / 2211,638 / 2211,747) sont classés **Prise DDFT**. La variante « au-dessus du comptoir » n'existe pas en DDFT dans la légende : à confirmer. Les prises « comptoir » tournées (⊕ avec trait) sont classées « Prise au-dessus

du comptoir ».

- **R-020** · E-301 · Deux interrupteurs de sûreté 600 A (600A F:600A à l'entrée, 600A SF entre le mesurage HQ et RC-PDNO-600) sont relevés sous le même libellé. La barre de MALT est relevée sur E-301. La prise de terre (électrode) est traitée en R-024.
- **R-021** · E-301 · Boîtier Camlock 200 A (note + cédule cct 53-55-57) : 1 unité comptée.

Site (E-102) et linéaires

- **R-022** · E-102 · **Poteau client** (liaison aérosouterraine) : relevé « fourni par autres ». Son emplacement est à coordonner au chantier.
- **R-023** · E-102 · Boîtier Synertech pour **borne de recharge future** : seul le boîtier est compté. Aucune borne n'est prévue.
- **R-024** · E-101 · Détail G « prise de terre artificielle » et détail H « base de béton pour lampadaire » : le nombre de tiges et les quantités de béton ne sont pas relevés. Les 2 bases des lampadaires D1 sont incluses dans les 2 D1 : **à métrer / à chiffrer par détail.**
- **R-025** · E-102 / T-201 · **Éléments linéaires non métrés** : conduits souterrains (2#10+1#12C C.53 mm vers D1, conduit vide 53 mm avec corde, conduits 35 mm notes 1-2, 21 mm note 3, massif pour fibre), câble CAT5e WaveLinx, conduits de vidéosurveillance 21/27 mm, réseau de crochets en J. Échelles connues (E-102 1:200, T-201 1:100) : **à métrer.**

Télécommunications (T-201 / T-101)

- **R-026** · T-201 · Selon la note générale D, les équipements d'appel général, de contrôle d'accès et d'intrusion sont **fournis et installés par le client**. Le relevé compte les points (boîtes et conduits). Le PCA est « fourni et installé par l'entrepreneur » (note 2) : lequel, à confirmer. Le PDI est à confirmer. Le cabinet mural et les haut-parleurs sont relevés « fourni par autres ».
- **R-027** · T-201 / T-101 · **Portes contrôlées (11)** : une marque par étiquette de porte. Les composantes par porte (lecteur, gâche, contact, BS, etc.) sont données par les élévations 1 à 5 et le tableau des portes de T-101. Elles **ne sont pas dénombrées une à une** : à compter par groupe de portes si DR fournit les boîtes et conduits.
- **R-028** · T-201 · Les sorties télécom sont comptées par affectation (VS, WF, CB, D, CA), sans distinguer murale, plafond ou hauteur spéciale. Les sorties VS et WF extérieures (colonnes de la patinoire, note 6) comprennent un percement par le client.
- **R-029** · T-201 · Les numéros de note (bulles 1 à 8) et les étiquettes de conduits ne sont pas comptés. La barre MALT télécom (note 7) est comptée, car l'entrepreneur électricien la fournit.
- **R-030** · T-201 · Les faux positifs retirés : bulles d'axes D/F, et PCA/PDI du texte des notes générales (2552, 119/142).