

Rapport de métré (par plans) — S-1857

Généré le 2026-09-22 par le pipeline `releve/` (relevé automatique Claude + scripts déterministes). Chaque marque est une occurrence relevée sur le plan (étiquette texte vectorielle ou lecture visuelle) ; les quantités sont des comptes d'objets, sans métrage de câble.

Résumé

Feuille	Marques	Libellés
E200	1	1
E400	77	13
E401	248	22
E402	317	18
E403	161	18
E404	0	0
E405	91	18
E406	216	21
E407	180	12
E408	90	16
E409	4	3
E600	36	5
Total	1421	61

Tous les plans

Libellé	Famille	Quantité
Accumulateur 18W + enseigne	secours	3
Accumulateur 36W	secours	6
Accumulateur 36W + enseigne	secours	15
Avertisseur visuel	alarme	6
Bloc d'alimentation Ba	commande	2
Bouton-poussoir B	commande	58
Cercle barré fléché — à classer	autre	3
Détecteur de fumée	alarme	6
Détecteur inoccupation Do	commande	98
Détecteur occupation Di	commande	40
Détecteur thermique	alarme	1
Enseigne de sortie	secours	28
Indicateur de débit ID	alarme	5
Interrupteur	commande	5
Interrupteur fin de course Ls	alarme	6
Klaxon	alarme	100
Klaxon Ei	alarme	3
Luminaire DR2	luminaire	4
Luminaire DR5	luminaire	50
Luminaire DR51	luminaire	43
Luminaire DR52	luminaire	11

Luminaire DS0	luminaire	176
Luminaire DS1	luminaire	201
Luminaire DS2	luminaire	2
Luminaire DS4	luminaire	3
Luminaire DW4	luminaire	8
Luminaire DW42	luminaire	1
Luminaire extérieur — à classer	luminaire	1
Luminaire mural DMW1	luminaire	10
Luminaire ovale — à classer	luminaire	2
Mesurage Hydro-Québec	distribution	1
Module de supervision Sx	alarme	6
Module transmission TRA	alarme	1
Panneau	distribution	6
Panneau d'alarme PAI	alarme	1
Phare double	secours	21
Phare simple PH1	secours	11
Phare simple — sans étiquette	secours	1
Poste manuel	alarme	11
Poste-maître intercom PMI	telecom	1
Prise DDFT Ei	prise	6
Prise cuisinière C	prise	3
Prise duplex	prise	262
Prise duplex DDFT	prise	17
Prise micro-onde	prise	11
Prise mobilier	prise	21
Raccord CC équipement	distribution	22
Raccord borne VE	distribution	2
Raccord chauffage	chauffage	5
Raccord hotte Ht	mecanique	1
Raccord lave-vaisselle	mecanique	7
Raccord pompe	mecanique	10
Raccord sèche-main	mecanique	6
Raccord équipement — cédule	mecanique	17
Raccord évier électrique	mecanique	6
Sectionneur	distribution	2
Sortie data	telecom	46
Sortie data mobilier	telecom	16
Symbole vert pointillé — à classer	autre	1
TS — à classer	autre	1
Transformateur	distribution	2

E200

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Raccord équipement — cédule	1	17

E400

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Accumulateur 36W	3	6
Accumulateur 36W + enseigne	3	15
Bouton-poussoir B	1	58
Détecteur inoccupation Do	14	98
Enseigne de sortie	4	28
Interrupteur	1	5
Luminaire DR2	1	4
Luminaire DR5	29	50
Luminaire DR51	8	43
Luminaire DR52	5	11
Luminaire DW4	3	8
Phare double	1	21
Phare simple PH1	4	11

E401

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Accumulateur 18W + enseigne	2	3
Accumulateur 36W	2	6
Accumulateur 36W + enseigne	3	15
Bouton-poussoir B	17	58
Détecteur inoccupation Do	29	98
Détecteur occupation Di	14	40
Enseigne de sortie	10	28
Interrupteur	1	5
Luminaire DR2	1	4
Luminaire DR5	11	50
Luminaire DR51	2	43
Luminaire DR52	2	11
Luminaire DS0	50	176
Luminaire DS1	78	201
Luminaire DS2	2	2
Luminaire DW4	5	8
Luminaire DW42	1	1
Luminaire extérieur — à classer	1	1
Luminaire mural DMW1	5	10
Luminaire ovale — à classer	2	2
Phare double	7	21
Phare simple PH1	3	11

E402

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Accumulateur 18W + enseigne	1	3
Accumulateur 36W + enseigne	5	15
Bloc d'alimentation Ba	2	2

Bouton-poussoir B	31	58
Détecteur inoccupation Do	42	98
Détecteur occupation Di	16	40
Enseigne de sortie	9	28
Interrupteur	1	5
Luminaire DR2	1	4
Luminaire DR5	3	50
Luminaire DR51	31	43
Luminaire DR52	2	11
Luminaire DS0	100	176
Luminaire DS1	60	201
Luminaire DS4	1	3
Phare double	8	21
Phare simple PH1	3	11
Phare simple — sans étiquette	1	1

E403

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Accumulateur 36W	1	6
Accumulateur 36W + enseigne	4	15
Bouton-poussoir B	9	58
Cercle barré fléché — à classer	3	3
Détecteur inoccupation Do	13	98
Détecteur occupation Di	10	40
Enseigne de sortie	5	28
Interrupteur	2	5
Luminaire DR2	1	4
Luminaire DR5	7	50
Luminaire DR51	2	43
Luminaire DR52	2	11
Luminaire DS0	26	176
Luminaire DS1	63	201
Luminaire DS4	2	3
Luminaire mural DMW1	5	10
Phare double	5	21
Phare simple PH1	1	11

E405

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Avertisseur visuel	1	6
Détecteur de fumée	1	6
Indicateur de débit ID	5	5
Interrupteur fin de course Ls	6	6
Klaxon	13	100
Mesurage Hydro-Québec	1	1

Module de supervision Sx	6	6
Panneau	2	6
Poste manuel	2	11
Prise DDFT Ei	2	6
Prise duplex	26	262
Prise duplex DDFT	3	17
Prise mobilier	2	21
Raccord CC équipement	12	22
Raccord pompe	3	10
Sectionneur	2	2
Sortie data mobilier	2	16
Transformateur	2	2

E406

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Détecteur de fumée	1	6
Klaxon	31	100
Module transmission TRA	1	1
Panneau	2	6
Panneau d'alarme PAI	1	1
Poste manuel	4	11
Poste-maître intercom PMI	1	1
Prise DDFT Ei	1	6
Prise cuisinière C	3	3
Prise duplex	104	262
Prise duplex DDFT	8	17
Prise micro-onde	5	11
Prise mobilier	12	21
Raccord CC équipement	8	22
Raccord hotte Ht	1	1
Raccord lave-vaisselle	4	7
Raccord sèche-main	2	6
Sortie data	18	46
Sortie data mobilier	7	16
Symbole vert pointillé — à classer	1	1
TS — à classer	1	1

E407

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Détecteur de fumée	1	6
Klaxon	38	100
Panneau	1	6
Poste manuel	3	11
Prise duplex	96	262
Prise duplex DDFT	4	17

Prise micro-onde	4	11
Prise mobilier	3	21
Raccord lave-vaisselle	2	7
Raccord sèche-main	2	6
Sortie data	23	46
Sortie data mobilier	3	16

E408

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Avertisseur visuel	4	6
Détecteur de fumée	3	6
Détecteur thermique	1	1
Klaxon	18	100
Klaxon Ei	2	3
Panneau	1	6
Poste manuel	2	11
Prise DDFT Ei	3	6
Prise duplex	36	262
Prise duplex DDFT	2	17
Prise micro-onde	2	11
Prise mobilier	4	21
Raccord lave-vaisselle	1	7
Raccord sèche-main	2	6
Sortie data	5	46
Sortie data mobilier	4	16

E409

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Avertisseur visuel	1	6
Klaxon Ei	1	3
Raccord CC équipement	2	22

E600

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Raccord borne VE	2	2
Raccord chauffage	5	5
Raccord pompe	7	10
Raccord équipement — cédule	16	17
Raccord évier électrique	6	6

Nomenclature (libellé → source de la lecture)

Libellé	Famille	Description	Source
Accumulateur 18W + enseigne	secours	Accumulateur 18W avec phares et enseigne d'issue intégrés	E104 éclairage d'urgence

Accumulateur 36W	secours	Accumulateur 12V 36W avec phares intégrés	E104 éclairage d'urgence (accumulateur + phare double) ; E102 E-21
Accumulateur 36W + enseigne	secours	Accumulateur 36W avec phares et enseigne d'issue intégrés	E104 éclairage d'urgence (accumulateur + phare double + enseigne)
Avertisseur visuel	alarme	Avertisseur visuel (⊗ avec candela 15/30) couplé au klaxon	E103 alarme incendie
Bloc d'alimentation Ba	commande	Bloc d'alimentation pour contrôle d'éclairage par détection (Ba EP)	E103 éclairage « Ba »
Bouton-poussoir B	commande	Bouton-poussoir (B dans un carré) de contrôle d'éclairage	E104 distribution « B » bouton-poussoir
Cercle barré fléché — à classer	autre	Cercle bleu barré avec flèche (lettres 3/g) — hors légende	vu E403
Détecteur de fumée	alarme	Détecteur de fumée adressable (hexagone F) MIX-4010	E103 alarme ; E102 E-58
Détecteur inoccupation Do	commande	Détecteur infrarouge d'inoccupation (DO) LEVITON DVS15	E103 éclairage ; E102 E-13
Détecteur occupation Di	commande	Détecteur infrarouge d'occupation (DI) LEVITON DOS15	E103 éclairage ; E102 E-12
Détecteur thermique	alarme	Détecteur thermique (hexagone T) MIX-4030	E103 alarme ; E102 E-59
Enseigne de sortie	secours	Enseigne d'issue (homme qui court) E-18 — face/montage non distingués	E104 éclairage d'urgence ; E102 E-18
Indicateur de débit ID	alarme	Indicateur de débit des gicleurs	E103 alarme
Interrupteur	commande	Interrupteur \$ (lettre de commande)	E103 éclairage ; E102 E-09
Interrupteur fin de course Ls	alarme	Interrupteur de fin de course (vanne) dédié alarme	E103 alarme
Klaxon	alarme	Klaxon d'alarme incendie (hexagone K)	E103 alarme incendie
Klaxon Ei	alarme	Klaxon d'alarme incendie à l'épreuve des intempéries	E103 alarme incendie
Luminaire DR2	luminaire	LITHONIA BLWP2 enveloppant LED 17W plafond/mur	E102 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire DR5	luminaire	LITHONIA BLWP4 enveloppant LED 20W plafond/mur	E102 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire DR51	luminaire	LITHONIA BLWP4 DIM10 38W détecteur mvt 2 niveaux	E102 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire DR52	luminaire	LITHONIA BLWP4 DIM10 38W détecteur mvt 2 niveaux	E102 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire DS0	luminaire	STANPRO CDU4R-G2 encastré rond LED 9W 765lm	E102 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire DS1	luminaire	STANPRO L2STR-48 linéaire LED 38W 2640lm	E102 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire DS2	luminaire	STANPRO CDU6R-G2 encastré rond LED 16W	E102 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire DS4	luminaire	STANPRO L1KSL-4LS2U LED 20W	E102 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire DW4	luminaire	STANPRO L2STR-48 LED 38W 5776lm	E102 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire DW42	luminaire	STANPRO L2STR-48 LED 38W 5776lm	E102 tableau des appareils d'éclairage
Luminaire extérieur — à classer	luminaire	Cercle pointé mural « VERS CME-01 » sans étiquette	vu E401
Luminaire mural DMW1	luminaire	SNOC 81557BK LED 7W mural extérieur (sur CME-01)	E102 tableau des appareils d'éclairage ; symbole mural E103

Luminaire ovale — à classer	luminaire	Anneau orange suspendu sans étiquette (ACCUEIL E401) — hors légende	vu E401
Mesurage Hydro-Québec	distribution	Coffret de mesurage MHQ	E405 ; E200 ; E102 E-31
Module de commande Cx	alarme	Module de commande MIX-4045	E103 alarme ; E102 E-63
Module de supervision Sx	alarme	Module de supervision MIX-4040	E103 alarme ; E102 E-65
Module isolateur Mi	alarme	Module isolateur d'alarme incendie	E103 alarme
Module transmission TRA	alarme	Module de transmission à la centrale (hexagone TRA)	E103 alarme incendie ; E102 E-72/ E-73
Panneau	distribution	Panneau de distribution (PS-x / P-P1)	E405-E408 plans ; E200
Panneau d'alarme PAI	alarme	Panneau de détection et signalisation d'alarme incendie (hexagone PAI)	E103 alarme incendie ; E102 E-49
Phare double	secours	Phare d'urgence double DEL 2x4W 12V (E-20) sans étiquette	E104 éclairage d'urgence ; E102 E-20
Phare simple PH1	secours	Phare d'urgence simple DEL 4W 12V (E-19) étiqueté PH1	E104 éclairage d'urgence ; E102 E-19
Phare simple — sans étiquette	secours	Phare simple sans étiquette PH1	E402 vu
Poste manuel	alarme	Poste manuel d'alarme incendie (hexagone M) MS-401	E103 alarme ; E102 E-62
Poste-maître intercom PMI	telecom	Rectangle « PMI » — poste maître intercom (E104)	E104 intercom
Prise DDFT Ei	prise	Prise duplex DDFT à l'épreuve des intempéries (carré plein + Ei)	E103 prises et services
Prise cuisinière C	prise	Cercle « C » — prise cuisinière 50A (E-08) à confirmer	E103 prises et services ; cédules PS-2/PS-5 CUISINIÈRE
Prise duplex	prise	Prise de courant duplex (cercle rouge)	E103 prises et services
Prise duplex DDFT	prise	Prise duplex avec détection de faute à la terre (carré plein)	E103 prises et services
Prise micro-onde	prise	Prise duplex pour micro-onde (MO)	E103 prises et services
Prise mobilier	prise	Prise duplex à installer dans le mobilier (carré)	E103 prises et services
Raccord CC équipement	distribution	Raccordement direct avec coupe-circuit (triangle plein + CC)	E103 raccords ; E104 CC coupe-circuit
Raccord borne VE	distribution	Borne de recharge VE EVDUTY-40 (E-45) — BRVE-01/02	E600 addenda cédule PS-5 ; E102 E-45
Raccord chauffage	chauffage	Départ chauffage (ABV C) sans symbole au plan	E600 addenda cédule P-P1
Raccord hotte Ht	mecanique	Hotte pour cuisinière à raccorder (cercle Ht)	E103 raccords
Raccord lave-vaisselle	mecanique	Raccord lave-vaisselle (cercle LV)	E103 raccords
Raccord pompe	mecanique	Pompe fournie par autres à raccorder (SPP/SPS/PC)	E103 raccords ; E200 ; cédule P-P1
Raccord sèche-main	mecanique	Carré « SM » = sèche-main (absent de la légende ; identifié par cédules SÈCHE-MAIN (108/208/302))	E406/E407/E408 + E600 addenda
Raccord équipement — cédule	mecanique	Départ vers équipement (Q) sans symbole au plan	E600 addenda / E200
Raccord évier électrique	mecanique	Raccord de valve électrique (évier) — cédules « ÉVIER ÉLECTRIQUE »	E103 raccords ; E600 addenda
Sectionneur	distribution	Sectionneur 600A (F/SF)	E405 ; E200 ; E102 E-30
Sortie data	telecom	Sortie data/téléphone (triangle magenta)	E103 télécom
Sortie data mobilier	telecom	Sortie data installée dans le mobilier (triangle dans carré)	E103 télécom « installée dans le mobilier »

Symbole vert pointillé — à classer	autre	Carré pointillé vert avec ☒ au SAS — hors légende	vu E406
TS — à classer	autre	Cercle vert « TS » au SAS — hors légende	vu E406
Transformateur	distribution	Transformateur sec (Xfo)	E405 ; E200 ; E102 E-43/E-44

Méthode et constats de l'agent

Rapport de relevé — S-1857 Maison communautaire Saint-Michel (8615 boul. Saint-Michel)

Date : 2026-09-22. Dossier préparé par `prepare.py`, 22 pages. Aucun export d'estimateur n'était fourni (`estimateur/` vide), donc il n'y a pas de `comparaison-estimateur.md`.

Méthode

- Classement** des 22 pages d'après le cartouche (`feuilles-classement.csv`) : 9 plans (E400-E409), 3 légendes (E102, E103, E104), 2 schémas (E200, E201), 1 tableau (E600_ADD), 1 page remplacée (E600_2), 1 détail vide (E500) et 4 pages « autre » (E000 page titre, E100/E101 devis, E150 implantation). Échelle 1:100 sur les plans.
- Nomenclature** construite à partir du tableau des luminaires et du tableau des spécifications (E102) et des légendes (E103/E104) : 63 libellés (`nomenclature.csv`).
- Étiquettes texte** : `extract_occurrences.py` a trouvé 964 occurrences. Nettoyage : bulles d'axes, « ESC. B », LV d'architecture, doublons, « SM » requalifié en sèche-main. Il en reste 909.
- Lecture visuelle** zone par zone (zooms 400×440 pt) des plans E400-E403 et E405-E409 : prises, sorties data, enseignes, phares, interrupteurs, distribution, alarme sans étiquette. Il y a 512 marques visuelles, dont 36 raccords tirés des cédulas de l'addenda et 1 de l'unifilaire E200.
- Addenda 02** : c'est une E600 complète (scan). Elle a été appliquée à la place d'E600 rév. 1, et ses ajouts (P-P1, BRVE-01/02) sont relevés.
- Recoupement cédulas / plans** : un départ déjà dessiné au plan n'est pas recompté. Sont déjà au plan : HC-1, HC-2, CHE-1/2, CE-1/2, VRT-1, THP-1, SPP-1, SPP-ASC, EP-150, VE/VA/UV/UM/REF-DCHT, TRA, PAI, LV, hotte, cuisinières 110/140. Seuls les départs sans symbole au plan ont été ajoutés.

Totaux par feuille (marques)

feuille	contenu	marques
E400	Sous-sol éclairage	77
E401	RDC éclairage	248
E402	Niveau 1 éclairage	317
E403	Niveau 2 éclairage	161
E404	Toiture éclairage	0
E405	Sous-sol alarme/prises/services + distribution	91
E406	RDC alarme/prises/services	216
E407	Niveau 1 alarme/prises/services	180
E408	Niveau 2 alarme/prises/services	90
E409	Toiture alarme/services	4
E600_ADD	Raccords tirés des cédulas (addenda 02)	36
E200	Raccordement SE-1 (unifilaire)	1
Total		1 421

Principaux totaux par article

- Luminaires : 201 DS1, 176 DS0, 50 DR5, 43 DR51, 11 DR52, 10 DMW1, 8 DW4, 4 DR2, 3 DS4, 2 DS2, 1

DW42, et 3 « à classer ».

- Commandes : 98 Do, 40 Di, 58 B, 2 Ba, 5 interrupteurs.
- Secours : 21 accumulateurs (dont 18 avec enseigne), 28 enseignes, 21 phares doubles, 12 phares simples.
- Prises : 262 duplex, 17 DDFT, 6 DDFT Ei, 11 micro-ondes, 21 mobilier, 3 cuisinières ; 62 sorties data.
- Alarme : 103 klaxons (dont 3 Ei), 6 avertisseurs visuels, 11 postes manuels, 6 détecteurs de fumée, 1 détecteur thermique, 6 Sx, 6 Ls, 5 ID, TRA, PAI.
- Raccordements : 22 CC, 7 LV, 6 sèche-mains, 10 pompes, 5 chauffage, 2 bornes VE, 6 éviers électriques, 17 équipements de cédula, 1 hotte.
- Distribution : 6 panneaux, 2 transformateurs, 2 sectionneurs, 1 MHQ.

Ce qui n'a pas pu être relevé ou reste incertain

Voir `reserves.md` (25 réserves). Les points principaux : - **Bornes VE BRVE-01/02** : présentes seulement dans la cédula de l'addenda, sans emplacement au plan (R-004). - Symboles hors légende : luminaires ovales, cercles barrés, TS et symbole pointillé du SAS (R-005, R-010, R-011). - Modules d'alarme Mi/Cx, batteries, résistances de fin de ligne : ils n'apparaissent que sur l'unifilaire E201 ou sur E102 et ne sont pas comptés (R-018, R-019). - Doublons possibles : carrés pleins DDFT contre « évier électrique », et SPP-1 contre SPS-1 (R-013, R-015). - Les cédulas PS-2 à PS-4 de l'addenda n'ont pas été relues circuit par circuit, seulement pour les départs « Q » (R-004).

Limites

- Coordonnées lues sur les règles des zooms, à environ 5 pt près.
- L'addenda est un scan sans texte : sa lecture est visuelle et ses coordonnées sont approximatives.
- Pas de comparaison avec l'estimateur (aucun export fourni).
- Contrôle final fait : chaque `label` des deux fichiers d'occurrences existe dans `nomenclature.csv` (0 absent).

Réserves

Réserves — S-1857 Maison communautaire Saint-Michel (relevé du 2026-09-22)

R-001 · E600 / E600_2 / E600_ADD · Arbitrage des feuilles E600 — `prepare.py` a nommé « E600 » le fichier E000_Rev0.pdf (page titre, rien à relever) et « E600_2 » la vraie E600 rév. 1 (SOUMISSION 2026-08-17). L'addenda 02 (ADME-01, 2026-09-11, scan) est une E600 **complète** (PS-1 à PS-5 + P-P1). Décision : l'addenda prime ; E600_2 classée `remplacee`.

R-002 · E500 · La feuille « DÉTAILS COMMUNS » ne contient aucun détail dessiné (cartouche seulement). Aucun article relevé. Faut-il des détails d'un autre lot ?

R-003 · E150 · Les 5 étiquettes DMW1 d'IMPLANTATION (1:100) sont les mêmes luminaires muraux que ceux des plans d'étage. Relevés sur E401/E403 seulement, E150 écartée pour éviter le double comptage.

R-004 · E600_ADD vs E600_2 · Comparaison des deux versions : la rév. 1 n'avait **pas** de cédula P-P1, et les charges changent partout (ex. PS-1 = 171 408 W dans l'addenda). Ajouts de l'addenda relevés comme raccordements : **BRVE-01 et BRVE-02 (bornes VE 50 A, PS-5)**, P-P1 au complet (PC-1 à PC-6, PREF-1 à PREF-4, SPS-1, SE-2, UAT-1, chauffage ESC.A / S-07 / ESC.B / SAS00 / S-03). Le scan est lisible, mais l'ABV et la description de chaque circuit de PS-2 à PS-4 n'ont pas été relus un à un. Seuls les départs « Q » sans symbole au plan ont été relevés (VC, évier électrique, sècheuse, UAT-2). Les bornes VE n'ont **aucun symbole au plan** : leur emplacement est à confirmer.

R-005 · E401 · Deux anneaux orange suspendus sans étiquette (ACCUEIL, ~557,813 et ~715,813), hors du tableau des luminaires. Relevés sous « Luminaire ovale — à classer ». Quel est le type ?

R-006 · E401 · Cercle pointé mural « VERS CME-01 » (~587,1473) sans étiquette. Relevé sous « Luminaire extérieur — à classer ». Trois autres symboles muraux identiques (370,756 / 370,872 / 1170,731) ont été relevés comme DMW1, parce qu'E150 montre 5 DMW1 sur ce niveau. Ce type est à confirmer.

R-007 · E402 · Phare simple sans étiquette PH1 (~1020,1229) : relevé sous « Phare simple — sans étiquette ».

R-008 · E400-E403 · Les enseignes de sortie ne portent ni la face ni le montage. Toutes sont relevées sous « Enseigne de sortie ». Les bulles « X1 » (renvoi de note) ne sont pas comptées comme des appareils.

R-009 · E400-E403 · Les accumulateurs 36W/18W montrés avec une enseigne intégrée (carré + ☒ + phares) sont relevés sous « Accumulateur ... + enseigne ». L'étiquette « 36W » est lue sur le plan, mais le fait que l'enseigne soit intégrée est une interprétation du symbole (légende E104).

R-010 · E403 · Trois cercles bleus barrés avec flèche (620,927 ; 1071,937 ; 1046,1214 ; lettres « 3 », « g ») sont absents de la légende. Relevés sous « Cercle barré fléché — à classer ». Ce sont peut-être des interrupteurs de commande ou des détecteurs.

R-011 · E406 · Au SAS 00 : un cercle vert « TS » et un carré vert pointillé avec ☒ sont absents de la légende. Relevés sous « ... — à classer ». « PMI » est interprété comme poste maître d'intercom (E104).

R-012 · E406/E407/E408 · « SM » (2 par niveau) interprété comme **sèche-main** d'après les cédules « SÈCHE-MAIN (108/208/302) ». Relevé sous « Raccord sèche-main ».

R-013 · E405-E408 · Les prises « carré plein » près des lavabos et des éviers sont relevées comme DDFT. Les cédules ont des circuits « ÉVIER ÉLECTRIQUE » (valve électrique), qui peuvent correspondre à certains de ces symboles. Risque de double comptage avec « Raccord évier électrique » (6 relevés sur cédule).

R-014 · E406 · Les cercles « C » en cuisine (1341,1019 ; 1369,1019) et en Joujouthèque 110 (434,1208) sont relevés comme « Prise cuisinière C ». Ils correspondent aux cédules CUISINIÈRE 4 FEU / 6 FEU (140) et CUISINIÈRE (110). Les 2 « CUISINIÈRE (150) » et le « FOUR COMBINÉ (140) » 250 A de PS-5 n'ont pas de symbole au plan : relevés sur la cédule.

R-015 · E405 · SPP-1 est étiqueté deux fois sur E405 (salle mécanique ~535,1289 et local ~1008,677), alors que la cédule P-P1 n'en compte qu'un. Deux marques sont relevées : l'une des deux est peut-être SPS-1 mal étiquetée. SPS-1 est aussi relevée sur la cédule, d'où un risque de +1.

R-016 · E405/E406 · Un « CC » isolé sans nom d'équipement, hors du bâtiment (~404,1494), apparaît sur les deux feuilles. Compté une fois sur E406 et écarté sur E405. Quel équipement ?

R-017 · E405-E409 · Les klaxons avec ☒ et candela (15/30) sont relevés comme Klaxon + « Avertisseur visuel ». Le repérage « Ei » n'a été vérifié que sur E408/E409 (3 klaxons Ei). Sur les autres feuilles, un klaxon Ei a pu rester dans « Klaxon ».

R-018 · E201 · L'unifilaire d'alarme (K×103, M, F, Mi) n'a **pas** été recompté : il reprend les appareils des plans. Les modules isolateurs Mi (7 étiquettes sur E201) et les modules Cx n'ont pas de symbole au plan et **ne sont pas comptés**. À ajouter si l'estimateur les chiffre.

R-019 · E102 · Les accessoires du tableau des spécifications sans symbole au plan ne sont pas comptés : batteries 12 VCC (2/panneau), résistances de fin de ligne, clavier GSM, capteur de courant 400 A (E-46, lié aux BRVE), routeur, points d'accès. À chiffrer au forfait ou à confirmer.

R-020 · E400-E403 · Les interrupteurs « \$ » ne sont relevés que là où ils sont dessinés (5). L'éclairage est surtout commandé par détecteurs et boutons-poussoirs B.

R-021 · E404 · ACCÈS TOITURE - ÉCLAIRAGE : aucun appareil dessiné. Seules les bulles d'axes « B », « F », etc. ont été lues et elles ont été supprimées.

R-022 · Toutes feuilles · Faux positifs supprimés d'`occurrences-texte.csv` : - 40 bulles d'axes (B/F en marge) ; - 2 « B » de « ESC. B » (E402, E407) ; - 6 « LV » (lave-vaisselle d'architecture) sur les plans d'éclairage E401-E403 ; - 6 doublons « LV » ou étiquettes « LV » voisines (E406, E407, E408) ; - 1 « CC » en double (E405).

R-023 · E401/E402/E403 · « DR51/DR52 » et « DR5 » sont relevés séparément, même quand un seul luminaire porte deux étiquettes superposées. Chaque marque a été vérifiée en zoom : une étiquette = un luminaire.

R-024 · Outils · Deux commandes d'édition, une commande Python (commentaire dans le script) et un `sed`, ont été refusées par la politique d'outils. Elles ont été refaites autrement (script sans commentaire, outil Edit). Aucune perte de relevé.

R-025 · Chemins de câbles / linéaires · Aucun profilé ni chemin de câbles n'est dessiné. Rien à métrer.