

Rapport de métré (par plans) — S-1811

Généré le 2026-09-22 par le pipeline `releve/` (relevé automatique Claude + scripts déterministes). Chaque marque est une occurrence relevée sur le plan (étiquette texte vectorielle ou lecture visuelle) ; les quantités sont des comptes d'objets, sans métrage de câble.

Résumé

Feuille	Marques	Libellés
S267_ADD_21	272	18
S267_ADD_22	305	36
S267_ADD_23	12	4
S267_ADD_24	150	11
S267_ADD_25	3	1
S267_ADD_3	4	2
S267_ADD_4	65	8
Total	811	79

Tous les plans

Libellé	Famille	Quantité
A1 Troffer 2x4	luminaire	53
A1 Troffer 2x4 urgence	luminaire	6
Annonciateur FAAP	alarme	1
Armoire de mesurage HQ type B	distribution	1
B1 Troffer 2x2	luminaire	4
Barre de mise à la terre	distribution	3
Bloc d'alimentation AI PS	alarme	2
C1 Spot encastré	luminaire	24
C1 Spot encastré urgence	luminaire	4
C1.1 Plinthe 500W	chauffage	34
C2 Spot lieux humides	luminaire	36
C2.2 Convecteur 4000W	chauffage	3
C3 Spot boîtier 2h	luminaire	10
C3 Spot boîtier 2h urgence	luminaire	7
C3.2 Aérotherme 8000W	chauffage	1
C4.1 Plinthe 1500W	chauffage	11
C5.1 Convecteur 2000W	chauffage	2
C5.2 Convecteur 2000W	chauffage	1
C6.1 Plinthe 1000W	chauffage	4
D1 High bay	luminaire	29
D1 High bay urgence	luminaire	14
Dispositif de mesurage GTB	distribution	1
Déclencheur manuel	alarme	9
Départ futur ventilateur EF	distribution	3
Détecteur de fumée photoélectrique	alarme	50
Détecteur de présence plafond	commande	2

Détecteur faisceau récepteur FL-RX	alarme	3
Détecteur faisceau émetteur FL-TX	alarme	3
E1 Réglette 4 pi	luminaire	12
E1 Réglette 4 pi urgence	luminaire	4
G2 Applique de zone type 2	luminaire	20
G3 Applique de zone type 3	luminaire	11
Gradateur	commande	6
Interrupteur avec détecteur de présence	commande	37
Interrupteur principal 400A	distribution	1
Interrupteur unipolaire	commande	4
Klaxon/stroboscope	alarme	63
L2 Lampadaire type 2	luminaire	3
L3 Lampadaire type 3	luminaire	4
L5 Lampadaire type 5	luminaire	9
Mini-onduleur 12V	secours	2
Module d'interface AIM	alarme	2
Module de relais ARM	alarme	13
Panneau 120/208V	distribution	2
Panneau 347/600V	distribution	1
Panneau d'alarme incendie FAP	alarme	1
Point de raccordement panneau de contrôle	distribution	1
Point de raccordement plomberie	distribution	32
Point de raccordement porte automatique	distribution	4
Point de raccordement volet coupe-feu	distribution	6
Poteau de bois	autre	8
Poteau de bois additionnel note D	autre	5
Prise DDFT 5-15R (cercle)	prise	8
Prise DDFT 5-15R (triangle)	prise	2
Prise double 5-15R	prise	108
Prise double 5-15R (triangle)	prise	2
Prise double 5-15R WP	prise	1
Prise double 5-20R	prise	25
Puits d'accès électrique/télécom	autre	5
Raccordement UTA toit RT	mecanique	3
Raccordement chauffe-eau WH	mecanique	3
Raccordement condenseur CS	mecanique	3
Raccordement humidificateur HU	mecanique	3
Raccordement pompe PU1	mecanique	1
Raccordement prise UTA toit (fournie par fabricant)	prise	3
Raccordement unité HE toit	mecanique	3
Raccordement ventilateur HVLS CF	mecanique	4
Raccordement ventilateur TF	mecanique	2
Raccordement évaporateur EV	mecanique	2
Sectionneur ≤240V	distribution	8
Sectionneur ≤240V WP	distribution	3
Serpentin EHC1 19 kW	chauffage	3

Serpentin EHC1-006 500W	chauffage	3
Serpentin EHC2 15 kW	chauffage	3
Serpentin EHC3 3 kW douche	chauffage	1
Sortie télécom	telecom	15
Stroboscope mural	alarme	6
Transformateur sec 112.5 kVA	distribution	1
X1 Enseigne d'issue	secours	18

S267_ADD_21

Libellé	Ce plan	Tous les plans
A1 Troffer 2x4	53	53
A1 Troffer 2x4 urgence	6	6
B1 Troffer 2x2	4	4
C1 Spot encastré	24	24
C1 Spot encastré urgence	4	4
C2 Spot lieux humides	36	36
C3 Spot boîtier 2h	10	10
C3 Spot boîtier 2h urgence	7	7
D1 High bay	29	29
D1 High bay urgence	14	14
Détecteur de présence plafond	2	2
E1 Réglette 4 pi	12	12
E1 Réglette 4 pi urgence	4	4
Gradateur	6	6
Interrupteur avec détecteur de présence	37	37
Interrupteur unipolaire	4	4
Mini-onduleur 12V	2	2
X1 Enseigne d'issue	18	18

S267_ADD_22

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Armoire de mesurage HQ type B	1	1
C1.1 Plinthe 500W	34	34
C2.2 Convecteur 4000W	3	3
C3.2 Aérotherme 8000W	1	1
C4.1 Plinthe 1500W	11	11
C5.1 Convecteur 2000W	2	2
C5.2 Convecteur 2000W	1	1
C6.1 Plinthe 1000W	4	4
Interrupteur principal 400A	1	1
Panneau 120/208V	2	2
Panneau 347/600V	1	1
Point de raccordement panneau de contrôle	1	1
Point de raccordement plomberie	32	32
Point de raccordement porte automatique	4	4

Point de raccordement volet coupe-feu	6	6
Prise DDFT 5-15R (cercle)	8	8
Prise DDFT 5-15R (triangle)	2	2
Prise double 5-15R	108	108
Prise double 5-15R (triangle)	2	2
Prise double 5-15R WP	1	1
Prise double 5-20R	25	25
Raccordement chauffe-eau WH	3	3
Raccordement condenseur CS	3	3
Raccordement humidificateur HU	3	3
Raccordement pompe PU1	1	1
Raccordement ventilateur HVLS CF	4	4
Raccordement ventilateur TF	2	2
Raccordement évaporateur EV	2	2
Sectionneur ≤240V	8	8
Sectionneur ≤240V WP	3	3
Serpentin EHC1 19 kW	3	3
Serpentin EHC1-006 500W	3	3
Serpentin EHC2 15 kW	3	3
Serpentin EHC3 3 kW douche	1	1
Sortie télécom	15	15
Transformateur sec 112.5 kVA	1	1

S267_ADD_23

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Module de relais ARM	3	13
Raccordement UTA toit RT	3	3
Raccordement prise UTA toit (fournie par fabricant)	3	3
Raccordement unité HE toit	3	3

S267_ADD_24

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Annonciateur FAAP	1	1
Bloc d'alimentation AI PS	2	2
Déclencheur manuel	9	9
Détecteur de fumée photoélectrique	50	50
Détecteur faisceau récepteur FL-RX	3	3
Détecteur faisceau émetteur FL-TX	3	3
Klaxon/stroboscope	63	63
Module d'interface AIM	2	2
Module de relais ARM	10	13
Panneau d'alarme incendie FAP	1	1
Stroboscope mural	6	6

S267_ADD_25

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Départ futur ventilateur EF	3	3

S267_ADD_3

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Barre de mise à la terre	3	3
Dispositif de mesurage GTB	1	1

S267_ADD_4

Libellé	Ce plan	Tous les plans
G2 Applique de zone type 2	20	20
G3 Applique de zone type 3	11	11
L2 Lampadaire type 2	3	3
L3 Lampadaire type 3	4	4
L5 Lampadaire type 5	9	9
Poteau de bois	8	8
Poteau de bois additionnel note D	5	5
Puits d'accès électrique/télécom	5	5

Nomenclature (libellé → source de la lecture)

Libellé	Famille	Description	Source
A1 Troffer 2x4	luminaire	Appareil volumétrique encastré 2'x4' 47W 120V	501B (S267_ADD_2) liste des appareils d'éclairage
A1 Troffer 2x4 urgence	luminaire	A1 dessiné plein gris = linéaire raccordé à l'urgence (mini-onduleur)	501B légende « linéaire sur l'urgence » + 505B
Annonciateur FAAP	alarme	Panneau annonciateur d'alarme incendie	501B légende; 508B
Armoire de mesurage HQ type B	distribution	Armoire de transformation Hydro-Québec type B pour mesurage	502B identification 1 + 506B « HQ »
B1 Troffer 2x2	luminaire	Appareil volumétrique encastré 2'x2' 27W 120V	501B liste des appareils d'éclairage
Barre de mise à la terre	distribution	Barre de mise à la terre (salle électrique principale / secondaire / télécom)	502B schéma
Bloc d'alimentation AI PS	alarme	Bloc d'alimentation PS1/PS2 (circuits 34 P1-2PDPN4F-1 / 24 P1-2PDPN4N-1)	508B identification 1 + 509B
C1 Spot encastré	luminaire	Spot encastré 4 po 13W 120V	501B liste des appareils d'éclairage
C1 Spot encastré urgence	luminaire	C1 dessiné plein gris = ponctuel sur l'urgence	501B légende « ponctuel sur l'urgence » + 505B
C1.1 Plinthe 500W	chauffage	Plinthe électrique 500W 347V 750 mm c/a relais triac (X.1)	501B liste chauffage; 506B mot 500W
C2 Spot lieux humides	luminaire	Spot encastré 4 po 10W lieux humides	501B liste (rév. 2 MEP-02)
C2.2 Convecteur 4000W	chauffage	Aéroconvecteur mural 4000W 347V c/a thermostat intégré (X.2)	501B liste chauffage; 506B mot 4000W
C3 Spot boîtier 2h	luminaire	Spot encastré 4 po 20W avec boîtier résistant 2 h	501B liste (rév. 2 MEP-02)
C3 Spot boîtier 2h urgence	luminaire	C3 dessiné plein = ponctuel sur l'urgence	501B légende + 505B
C3.2 Aérotherme 8000W	chauffage	Aéroconvecteur mural 8000W 347V c/a thermostat intégré (X.2)	501B liste chauffage; 506B mot 8000W

C4.1 Plinthe 1500W	chauffage	Plinthe électrique au sol 1500W 347V 1700 mm c/a relais triac	501B liste chauffage; 506B mot 1500W
C5.1 Convecteur 2000W	chauffage	Aéroconvecteur mural 2000W 347V c/a relais triac	501B liste chauffage; 506B mot 2000W
C5.2 Convecteur 2000W	chauffage	Aéroconvecteur mural 2000W 347V c/a thermostat intégré	501B liste chauffage; 506B mot 2000W
C6.1 Plinthe 1000W	chauffage	Plinthe murale 1000W 347V 1250 mm c/a relais triac	501B liste chauffage; 506B mot 1000W
D1 High bay	luminaire	High bay suspendu 12 po 100W	501B liste (rév. 2 MEP-02)
D1 High bay urgence	luminaire	D1 dessiné plein gris = ponctuel sur l'urgence	501B légende + 505B
Dispositif de mesurage GTB	distribution	Dispositif de mesurage client raccordé à la GTB (note B)	502B note B
Déclencheur manuel	alarme	Poste manuel d'alarme	501B légende alarme; 508B
Départ futur ventilateur EF	distribution	Départ réservé EF1/EF2/EF3-007-101 (FUTUR) au tableau P1-2PDPN4F-1	511B tableau de panneau
Détecteur de fumée photoélectrique	alarme	Détecteur de fumée photoélectrique	501B légende alarme; 508B
Détecteur de présence plafond	commande	Détecteur de présence omnidirectionnel au plafond	501B légende contrôle d'éclairage
Détecteur faisceau récepteur FL-RX	alarme	Faisceau lumineux - module de réflexion/ réception	501B légende alarme; 508B
Détecteur faisceau émetteur FL-TX	alarme	Faisceau lumineux - module de transmission	501B légende alarme; 508B
E1 Réglette 4 pi	luminaire	Réglette en surface 4 pi 38W	501B liste des appareils d'éclairage
E1 Réglette 4 pi urgence	luminaire	E1 dessinée pleine grise = linéaire sur l'urgence	501B légende + 505B
G2 Applique de zone type 2	luminaire	Applique murale extérieure noire 40W distribution type 2	501B liste; 503B plan de site
G3 Applique de zone type 3	luminaire	Applique murale extérieure noire 40W distribution type 3	501B liste; 503B plan de site
Gradateur	commande	Gradateur (symbole Ø avec flèche; variante avec détecteur non distinguée)	501B légende contrôle d'éclairage
Interrupteur avec détecteur de présence	commande	Interrupteur unipolaire 120V intégré avec détecteur de présence	501B légende contrôle d'éclairage
Interrupteur principal 400A	distribution	Interrupteur principal 400A-3P fusible (350A au 502B / 400A au 506B)	502B + 506B
Interrupteur unipolaire	commande	Interrupteur unipolaire 120V	501B légende contrôle d'éclairage
Klaxon/stroboscope	alarme	Klaxon combiné avec avertisseur visuel (candela indiquée)	501B légende alarme; 508B
L2 Lampadaire type 2	luminaire	Lampadaire sur poteau 65W 347V distribution type 2	501B liste; 503B plan de site
L3 Lampadaire type 3	luminaire	Lampadaire sur poteau 65W 347V distribution type 3	501B liste; 503B plan de site
L5 Lampadaire type 5	luminaire	Lampadaire sur poteau 65W 347V distribution type 5	501B liste; 503B plan de site
Mini-onduleur 12V	secours	Mini-onduleur M1/M2 pour éclairage d'urgence (circuits 26/28 P1-2PDPN4N-1)	505B détail 2 + identification 1
Module d'interface AIM	alarme	Module d'interface adressable (supervision)	501B légende; 508B
Module de relais ARM	alarme	Module de relais adressable (arrêt ventilateurs HVLS / UTA / volets)	501B légende; 507B-508B identification
Panneau 120/208V	distribution	Panneau de distribution 120/208V 3Ø 4F (P1-2PDPN4N-1 600A / P1-2PDPN4F-1 200A)	502B + 506B

Panneau 347/600V	distribution	Panneau P1-3PPN4N-1 400A 347/600V 22 kA	502B + 506B
Panneau d'alarme incendie FAP	alarme	Panneau de contrôle d'alarme incendie	501B légende; 508B
Point de raccordement panneau de contrôle	distribution	Point de raccordement panneau de contrôle (circuit 60 P1-2PDPN4N-1)	506B détail 2
Point de raccordement plomberie	distribution	Point de raccordement 15A 120V appareil de plomberie (identification 1)	506B identification 1
Point de raccordement porte automatique	distribution	Point de raccordement ouvre-porte automatique	501B légende dispositif de filerie; 506B
Point de raccordement volet coupe-feu	distribution	Point de raccordement volet coupe-feu (fire-rated shutter)	501B légende; 506B
Poteau de bois	autre	Poteau de bois (ligne aérienne client) montré au plan	503B + 510B détail 6/7
Poteau de bois additionnel note D	autre	Cinq poteaux de bois supplémentaires à prévoir (note D)	503B note D
Prise DDFT 5-15R (cercle)	prise	Prise double 5-15R c/a DDFT symbole cercle avec point	501B légende prises (5e ligne)
Prise DDFT 5-15R (triangle)	prise	Prise double 5-15R c/a DDFT symbole triangle avec point	501B légende prises (4e ligne)
Prise double 5-15R	prise	Prise double 15A 125V 5-15R	501B légende prises (1re ligne)
Prise double 5-15R (triangle)	prise	Prise double 15A 5-15R symbole triangle (ligne distincte de légende)	501B légende prises (6e ligne)
Prise double 5-15R WP	prise	Prise double 5-15R à l'épreuve des intempéries (mention WP)	501B légende + abréviation WP; 506B
Prise double 5-20R	prise	Prise double 15/20A 125V 5-20R (symbole plein)	501B légende prises (2e ligne)
Puits d'accès électrique/télécom	autre	Puits d'accès carré béton préfabriqué 815x815x900 (identification 1)	503B identification 1
Raccordement UTA toit RT	mecanique	Unité de toiture RT1-001/002/003-10R	507B + 502B
Raccordement chauffe-eau WH	mecanique	Chauffe-eau WH1/WH2/WH3-DHW-101	506B détail 2 + 511B
Raccordement condenseur CS	mecanique	CS1-004/006/007-101 extérieur	506B + 511B
Raccordement humidificateur HU	mecanique	HU1-001/002/003-10R 15 kW	506B + 502B
Raccordement pompe PU1	mecanique	PU1-REC-101 (circuit 37 P1-2PDPN4N-1)	506B détail 2
Raccordement prise UTA toit (fournie par fabricant)	prise	Prise fournie par le fabricant de l'UTA et alimentée par l'électricité	507B note sur plan
Raccordement unité HE toit	mecanique	HE1-001/002/003-10R (toit)	507B + 502B
Raccordement ventilateur HVLS CF	mecanique	Ventilateur plafond grand volume basse vitesse CF1..CF4-005-101	506B + 402B tableau HVLS
Raccordement ventilateur TF	mecanique	TF1-004-101 / TF2-004-101	506B détail 2 + 511B
Raccordement évaporateur EV	mecanique	EV1-006-101 / EV1-007-101	506B + 511B
Sectionneur ≤240V	distribution	Interrupteur de sûreté jusqu'à 240V (30/15A ou 30/20A)	501B légende distribution; 506B
Sectionneur ≤240V WP	distribution	Interrupteur de sûreté 30A sans fusible à l'épreuve des intempéries (WP 30/SF)	501B légende; 506B
Serpentin EHC1 19 kW	chauffage	Serpentin électrique de conduit EHC1-001/002/003-101 19 kW	506B + 502B départs P1-3PPN4N-1
Serpentin EHC1-006 500W	chauffage	Serpentin EHC1-006-101 500W (502B : ECH1-006-101 3X 1.5kW)	506B + 502B
Serpentin EHC2 15 kW	chauffage	Serpentin électrique de conduit EHC2-001/002/003-101 15 kW	506B + 502B départs P1-3PPN4N-1

Serpentin EHC3 3 kW douche	chauffage	Serpentin EHC3-001-101 3 kW (HEATER SHOWER 52/54 P1-2PDPN4F-1)	506B + 511B
Sortie télécom	telecom	Sortie pour télécommunication	501B légende télécommunications
Stroboscope mural	alarme	Avertisseur visuel en applique (sans klaxon)	501B légende alarme; 508B
Transformateur sec 112.5 kVA	distribution	Transformateur P1-3TRN4N-1 112.5 kVA 600-120/208V	502B + 506B
X1 Enseigne d'issue	secours	Pictogramme de sortie 3W universel (toutes variantes plafond/mur/flèche)	501B liste + légende signalisation d'issue

Méthode et constats de l'agent

Rapport de relevé — S-1811

Projet : STJ-Construire 6 nouveaux bâtiments d'hébergement, Garnison Saint-Jean, QC (NORR / Pageau Morel), dossier QS-000428-B.

Date du relevé : 2026-09-22.

Résultat : 811 marques actives (815 lignes, dont 4 exclues) et 38 réserves (R-001 à R-038). **Les quantités valent pour UN bâtiment (#1, type A) plus le site.** Pour la soumission, il faut prévoir 6 bâtiments (note A du 502B, voir R-001).

Méthode

- Classement.** Lecture des 36 pages : 11 pages de soumission, 20 de l'addenda MEP-01 et 5 de MEP-02. Le numéro et le titre ont été lus dans le cartouche de chaque page. Pour chaque feuille, la version retenue est la plus récente d'après le bloc de révision. Les versions antérieures sont classées `remplacee`, et les 13 feuilles mécaniques (402B–416B) autre (fichier `feuilles-classement.csv`).
- Nomenclature.** Tirée de la légende 501B (MEP-02), de la liste des appareils d'éclairage et de la liste de chauffage : 79 libellés dans `nomenclature.csv`.
- Une ligne de légende correspond à un compteur. La même règle vaut pour chaque variante : urgence (plein gris), DDFT cercle ou triangle, suffixes de chauffage .1 et .2.
- Occurrences texte.** Faites à la main, parce que l'exécution de `extract_occurrences.py` a été refusée (R-005). On a lu les étiquettes A1...X1, FL-TX/RX, G2/G3, L2/L3/L5, les puissances de plinthes (500W...8000W) et les candelas (30/75/115cd) dans `texte/*-mots.csv`.
- Chaque étiquette a été contrôlée sur les tuiles.
- L'état « urgence » a été attribué appareil par appareil.
- 4 faux positifs sont exclus : un « A1 » isolé et trois « 500W » qui sont en fait des serpentins.
- Occurrences visuelles.** Toutes les tuiles des feuilles `plan` ont été parcourues, ainsi que le détail 2 des feuilles 505B et 506B. On y a relevé les éléments suivants :
 - commandes et prises ;
 - points de raccordement ;
 - équipements mécaniques, sectionneurs et appareillage de distribution ;
 - alarme incendie (détecteurs, déclencheurs, modules) ;
 - poteaux et puits d'accès.
- Addendas.** Seules les versions en vigueur ont été relevées. Aucune comparaison tuile par tuile avec les versions de base n'a été faite (R-003). 5b. **Sans symbole au plan.** Toutes les lignes des tableaux 511B et les départs du schéma 502B ont été appariées aux symboles des plans. Éléments ajoutés sans symbole au plan :
 - mesurage client pour la GTB (note B) ;
 - 3 barres de mise à la terre ;
 - 3 départs futurs EF ;
 - 5 poteaux de la note D.

Feuilles traitées (version en vigueur)

feuille	cartouche	type	marques
S267_ADD_2	501B Légende (MEP-02)	legende	0
S267_ADD_3	502B Distribution électrique (MEP-02)	schema	4
S267_ADD_4	503B Multidisciplinaire site (MEP-02), 1:250	plan	65
S267_4	504B Détails site	detail	0
S267_ADD_21	505B Éclairage niveau 1 (MEP-01), 1:100	plan	272
S267_ADD_22	506B Services niveau 1 (MEP-01), 1:100	plan	305
S267_ADD_23	507B Services toit (MEP-01), 1:100	plan	12
S267_ADD_24	508B Services auxiliaires niveau 1 (MEP-01), 1:100	plan	150
S267_9	509B Diagramme d'alarme incendie	schema	0 (indicatif)
S267_ADD_5	510B Détails (MEP-02)	detail	0
S267_ADD_25	511B Panneaux (MEP-01)	tableau	3
Total			811

Totaux par libellé (un bâtiment + site)

Éclairage (505B)

Libellé	Normal	Urgence
A1	53	6
B1	4	—
C1	24	4
C2	36	—
C3	10	7
D1	29	14
E1	12	4

Autres : X1 enseignes 18 ; mini-onduleurs 2.

Commandes (505B) - Interrupteurs unipolaires : 4 - Interrupteurs avec détecteur : 37 - Gradateurs : 6 - Détecteurs de présence au plafond : 2

Prises et télécom (506B) - 5-15R : 108 - 5-15R WP : 1 - 5-20R : 25 - 5-15R triangle : 2 - DDFT cercle : 8 - DDFT triangle : 2 - Sorties télécom : 15

Raccordements (506B) - Plomberie : 32 - Volets coupe-feu : 6 - Portes automatiques : 4 - Panneau de contrôle : 1

Chauffage (506B) - C1.1 500W : 34 - C4.1 1500W : 11 - C6.1 1000W : 4 - C2.2 4000W : 3 - C5.1 : 2 - C5.2 : 1 - C3.2 8000W : 1 - Serpents : EHC1 19 kW × 3, EHC2 15 kW × 3, EHC3 3 kW × 1, EHC1-006 500W × 3

Mécanique (506B, 507B) - HVLS CF : 4 - EV : 2 - CS : 3 - HU : 3 - TF : 2 - PU1 : 1 - WH : 3 - RT1 : 3 - HE1 : 3 - Prises des UTA (fournies par le fabricant) : 3

Distribution (502B, 506B, 511B) - Panneaux 120/208 V : 2 - Panneau 347/600 V : 1 - Transformateur 112,5 kVA : 1 - Interrupteur principal 400 A : 1 - Armoire HQ type B : 1 - Mesurage GTB : 1 - Barres de mise à la terre : 3 - Sectionneurs ≤240 V : 8 - Sectionneurs WP : 3 - Départs futurs EF : 3

Alarme incendie (507B, 508B) - Klaxons/stroboscopes : 63 - Stroboscopes seuls : 6 - Détecteurs de fumée : 50 - Faisceaux : FL-TX 3, FL-RX 3 - Déclencheurs manuels : 9 - ARM : 13 (10 au 508B, 3 au 507B) - AIM : 2 - PS : 2 - FAP : 1 - FAAP : 1

Site (503B) - Appliques : G2 20, G3 11 - Lampadaires : L2 3, L3 4, L5 9 - Poteaux de bois : 8 dessinés + 5 selon la note D - Puits d'accès : 5

Ce qui n'a pas pu être relevé

- **Éléments linéaires, à métrer :**
 - artères et câblage ;
 - conduits et massifs souterrains ;
 - ligne aérienne ;
 - chemins de câbles.
- **Variantes à ventiler :** X1 (R-013) et la nature exacte des symboles « gradateur » et « ∇ » (R-014, R-019, R-020).
- **Écarts plan / tableaux sur les prises :** R-016 à R-018.
- **Différentiel base / addenda :** non fait tuile par tuile (R-003). Il n'y a pas de document texte d'addenda.
- **Comparaison avec l'estimateur :** impossible, aucun export fourni (R-007).

Temps et limites

- Travail sur les aperçus et les tuiles 3×4 seulement. Sans `zoom.py`, les symboles de petite taille (remplissage d'urgence en bord de tuile, variantes de X1) portent une incertitude, signalée en réserve.
- Les coordonnées visuelles sont lues sur les règles graduées, à environ 5 pt près. Les coordonnées texte correspondent au centre du mot (étiquette, puissance ou candela), qui peut être à 10–25 pt du symbole.
- Contrôle final fait : les 79 libellés utilisés dans `occurrences-texte.csv` et `occurrences-visuel.csv` existent tous dans `nomenclature.csv` (`cut -d, -f2 ... | sort | uniq -c`).

Réserves

Réserves — S-1811 (STJ-Construire 6 nouveaux bâtiments d'hébergement, Garnison Saint-Jean)

Relevé du 2026-09-22. Chaque réserve donne la feuille, l'objet, la question ou la décision prise.

Périmètre et documents

- **R-001 · 502B (S267_ADD_3), note A · multiplicateur de bâtiments.** Les plans électriques (505B à 508B, 502B, 511B) ne dessinent que le bâtiment #1 (type A). La note A du 502B dit : « for tender, include the distribution for the six buildings ». Les bâtiments de type B sont en miroir du type A. **Le relevé compte UN bâtiment.** Il faut multiplier par 6 les feuilles 505B, 506B, 507B, 508B, 502B et 511B. Le plan de site 503B couvre déjà tout le site et ne se multiplie pas. Cette décision revient à l'estimateur.
- **R-002 · Addendas · pas de texte d'addenda.** On a reçu les plans des addendas MEP-01 (20 p.) et MEP-02 (5 p.), mais aucun document texte qui décrit les changements. Rien ne permet donc de vérifier que MEP-02 est complet. Versions retenues, d'après le bloc de révision du cartouche : 501B, 502B, 503B et 510B en MEP-02 (rév. 2) ; 505B, 506B, 507B, 508B et 511B en MEP-01 (rév. 1) ; 504B et 509B dans la version de soumission (non réémises). Les feuilles de base et les versions MEP-01 remplacées sont classées `remplacee`.
- **R-003 · Addendas · comparaison base / addenda non faite tuile par tuile.** Le relevé porte seulement sur la version en vigueur. On n'affirme pas qu'aucun appareil n'a été ajouté ou retiré. Zones ennuagées (changements) vues dans les versions retenues :
 - 505B : bloc des douches (C2) ;
 - 506B : plinthes des sas, C3.2, C6.1 de l'entreposage, EV1/CS1-007, C5.1, détail 2 de la salle des gicleurs, EHC1-006, HU1-003/EV1-006, classe entière, CS extérieurs ;
 - 507B : modules ARM des UTA ;
 - 508B : détecteurs et ARM des modules dortoirs ;
 - 503B : ligne aérienne et poteaux, conduits de 103 mm ;
 - 502B : interrupteur principal, mesurage HQ et client ;
 - 501B : liste C2/C3/D1 et liste de chauffage ;
 - 511B : tableau P1-2PDPN4N-1.

Pour garantir le différentiel, il faut comparer 505B à 508B avec les feuilles S267_5 à S267_8. - **R-004 · 402B–416B (feuilles mécaniques reçues dans les addendas) · hors électricité.** Classées `autre`, non relevées. Les équipements mécaniques à raccorder sont pris sur 506B, 507B, 502B et 511B. Les capteurs et thermostats de régulation (plan 415B, Div. 25) ne sont pas comptés. - **R-005 · Outils non exécutés.** Les commandes `uv run releve/`

`extract_occurrences.py`, `zoom.py` et `traits.py` ont été refusées (permission indisponible dans la session).

Conséquences : - `occurrences-texte.csv` a été construit à la main à partir de `texte/<F>-mots.csv`, avec les colonnes du script et une colonne `exclure` ; - **il ne faut pas le régénérer** par `extract_occurrences.py`, sinon les libellés « urgence » et les exclusions seraient perdus ; - la lecture visuelle s'est faite sur les tuiles 3x4 seulement, sans zoom. - **R-006 · Neuf / existant.** Aucune mention « EX. », « existant » ou « à démolir » sur les feuilles électriques. Tout est relevé comme neuf. - **R-007 · Estimateur.** Aucun dossier `estimateur/` (export Plan Expert de M. Dupuis) n'a été fourni. `comparaison-estimateur.md` n'est donc pas produit.

Éclairage (505B, S267_ADD_21)

- **R-008 · A1 à (123,1908), sas B1-01.** Le mot « A1 » est isolé près d'une enseigne X1, sans appareil dessiné. Exclu (`exclure=1`). À confirmer s'il manque un appareil.
- **R-009 · E1 sans étiquette à (149,2019), entreposage B1-02.** 6 réglettes sont dessinées pour 5 étiquettes. La 6e est ajoutée visuellement.
- **R-010 · D1 à (2546,1911), corridor B1-52.** Le symbole est coupé par la limite de tuile ; il a été lu plein gris et classé urgence. À confirmer.
- **R-011 · C3 à (2535,2159), sas B1-51.** Le remplissage n'est pas visible (bord de tuile). Classé urgence par symétrie avec le sas B1-50.
- **R-012 · Luminaires d'urgence.** Distingués par le remplissage gris (légende « linéaire / ponctuel sur l'urgence »), alimentés par les mini-onduleurs M1/M2 (note générale 3). Résultat : 6 A1, 4 C1, 7 C3, 14 D1 et 4 E1 en urgence. Le plan montre un boîtier de mini-onduleur en salle électrique, et le détail 2 en montre deux (M1, M2). **On compte 2, sur le détail seulement.**
- **R-013 · X1.** Les variantes de légende (plafond, mural, une face ou deux faces, avec flèche) ne sont pas lisibles de façon fiable sur les tuiles. Les 18 enseignes sont sous un seul libellé et restent à ventiler par variante.
- **R-014 · Gradateurs.** Le symbole « Ø + flèche » a été relevé comme gradateur (6). On ne peut pas le distinguer du « gradateur avec détecteur de présence ». Les deux symboles « Ø a / Ø b » de la classe pourraient être des postes de contrôle de zone. À confirmer.
- **R-015 · Commandes.** Les 32 cabines douche/WC ont chacune un interrupteur avec détecteur (symbole tourné). Aucun panneau de commande d'éclairage n'est dessiné (note 2 : système de contrôle selon le devis).

Services (506B, S267_ADD_22)

- **R-016 · Prises des modules dortoirs.** 62 relevées au plan. Les tableaux indiquent environ 64 (circuits 1 à 9 « OUTLETS (6) », circuit 11 « (6) » à 200 VA, sur deux panneaux). Écart de 2 à vérifier.
- **R-017 · Circuit 16, P1-2PDPN4N-1 « OUTLETS (3) CIRCULATION ».** Seulement 2 prises trouvées.
- **R-018 · Classe.** Le tableau indique « OUTLETS (4) CLASSROOM » sur 3 circuits (61, 63, 65), soit 12. Le plan en montre 10 (4 + 4 + 2).
- **R-019 · Boîte au plafond du projecteur, classe (2706–2717,2152).** On y voit $\Phi + \nabla$. Le Φ est compté en prise 5-15R, le ∇ en « prise double 5-15R (triangle) ». Le ∇ pourrait être une sortie A/V ou data.
- **R-020 · Symbole ∇ à tiges.** C'est une ligne distincte de la légende (« DOUBLE 15A 5-15R » sans qualificatif), avec son propre compteur (micro-ondes circuit 38 et boîte du projecteur). La nature exacte est à confirmer.
- **R-021 · Salle des gicleurs B1-45.** Les appareils sont relevés sur le détail 2 (1:50) : WH×3, TF1, TF2, PU1, HU1-002, 6 sectionneurs et le panneau de contrôle. Au plan 1, les équipements en gris sont du fond mécanique. Seule la prise circuit 22, dessinée au plan 1 et absente du détail, y est comptée. Pas de double compte.
- **R-022 · Serpents EHC1-006-101.** 506B indique 3 × 500 W ; 502B indique « ECH1-006-101 (3X) 1.5kW ». Le total est cohérent ; l'orthographe ECH/EHC diffère. Les trois mots « 500W » de ces serpents sont exclus des plinthes C1.1 et relevés visuellement.
- **R-023 · Interrupteur principal.** 506B indique « 400A / F.400A » ; 502B indique « 400A-3P F.350A ». Calibre des fusibles à confirmer.
- **R-024 · Plinthes.** Une plinthe = un mot de puissance (500W, 1000W...). L'étiquette C1.1 regroupe 2 plinthes. Les suffixes .1 et .2 correspondent aux accessoires X.1 (relais triac Div. 25) et X.2 (thermostat intégré) et sont comptés comme libellés distincts. Aucun thermostat n'est dessiné, aucun n'est compté.
- **R-025 · C5.2 à (1698,2175).** Convecteur 2000 W lu par son mot de puissance près de l'étiquette C5.2 (zone ennuagée). Local exact à confirmer.

Toit (507B, S267_ADD_23)

- **R-026 · UTA RT1 et unités HE1.** Aucun sectionneur n'est dessiné près des unités. Fourni avec l'unité ? Non compté.

- **R-027 · Prises des UTA.** Elles sont fournies par le fabricant et alimentées par l'électricité. Relevées sous « Raccordement prise UTA toit (fournie par fabricant) » : seule l'alimentation est au prix de DR.

Alarme incendie (508B, S267_ADD_24 ; 509B, S267_9)

- **R-028 · 509B.** Le schéma est indicatif (note 1) et n'est pas compté ; tous les comptes viennent de 508B. Les étiquettes « D1-x » sont des numéros de dispositifs, pas des appareils. Le « S » sous certains « 115cd » n'est pas expliqué dans la légende ; ces appareils sont comptés comme klaxons/stroboscopes.
- **R-029 · Stroboscopes seuls.** Distingués des klaxons/stroboscopes par l'absence du boîtier « F » ou par la puissance murale : 4 × 115 cd en circulation et 2 × 30 cd.
- **R-030 · Détecteurs dessinés avec puissance près des volets coupe-feu et de la salle calme.** Comptés comme détecteurs de fumée photoélectriques (6), accompagnés de modules ARM. Il pourrait s'agir de détecteurs dédiés à la retenue des volets. À confirmer.
- **R-031 · PS1.** Le plan 508B indique 32(P1-2PDPN4F-1) ; le tableau 511B met « POWER SUPPLY PS1 » au circuit 34.

Distribution (502B, S267_ADD_3 ; 511B, S267_ADD_25)

- **R-032 · Appariement schéma / plan.**
- Comptés au plan 506B seulement : panneaux, transformateur, interrupteur principal et armoire HQ.
- Comptés sur le 502B, faute de symbole au plan : le dispositif de mesurage client pour la GTB (note B) et les 3 barres de mise à la terre.
- Tous les départs de P1-3PPN4N-1 (RT1, HE1, EHC1, EHC2, HU1, groupes de chauffage) et des tableaux 120/208 V sont appariés à des symboles des plans 506B et 507B.
- **R-033 · Départs EF1, EF2 et EF3-007-101 (FUTUR) au tableau P1-2PDPN4F-1.** Aucun équipement au plan. Comptés comme « Départ futur ventilateur EF » sur 511B (disjoncteur et réserve seulement).
- **R-034 · Câblage et canalisations.** Artères (2X(4#4/0...), 4#500-103, etc.), conduits et chemins de câbles : à métrer. Non relevés.

Site (503B, S267_ADD_4 ; 504B ; 510B)

- **R-035 · Poteaux de bois.** 8 poteaux sont dessinés, dont 1 dans l'encadré 7/510B et 2 dans l'encadré 6/510B. S'y ajoutent **5 poteaux additionnels (note D)**, marqués près de la flèche « vers autre poteau ». Le statut des 8 poteaux dessinés (neufs, existants, poteau client HQ) n'est pas précisé. La longueur de la ligne aérienne est à **métrier** (détail 8/510B, environ 30 m entre poteaux).
- **R-036 · Puits d'accès.** 5 relevés (identification 1). La note A parle de « futur puits » (voir plans civils) : à vérifier. Massifs et conduits souterrains (2 × 103 mm, 4 × 78 mm, 1 × 78 mm...) : à **métrier** à l'échelle 1:250. La note C (descente aérosouterraine) et la note B (5 m de câble additionnel par bâtiment) ne sont pas comptées comme articles.
- **R-037 · Appliques G2/G3 et lampadaires L2/L3/L5.** Comptés une seule fois pour le site entier, 6 bâtiments inclus (voir R-001).
- **R-038 · Détails 504B (Hydro-Québec) et 510B.** Détails typiques, non comptés.