

Rapport de m tr  (par plans) — S-1835

G n r  le 2026-09-23 par le pipeline `releve/` (relev  automatique Claude + scripts d terministes). Chaque marque est une occurrence relev e sur le plan ( tiquette texte vectorielle ou lecture visuelle) ; les quantit s sont des comptes d'objets, sans m trage de c ble.

R sum 

Feuille	Marques	Libell�s
D210_ADD	487	13
D211_ADD	558	14
D212_ADD	138	13
D213_ADD	358	9
D220_ADD	553	9
D221_ADD	599	9
D222_ADD	463	7
D400	0	0
D401	0	0
D402	0	0
D403	0	0
D410	23	1
D411	27	1
D412	3	1
D413	13	1
D420	41	1
D421	36	1
D422	9	1
Total	3308	18

Tous les plans

Libell�	Famille	Quantit�
Alarme existante — � classer	alarme	4
D�m. chauffage — � classer	demolition	3
D�m. luminaire 1x4 / segment lin�aire	demolition	1888
D�m. luminaire 2x2	demolition	6
D�m. luminaire 2x4	demolition	554
D�m. luminaire rond encastr�	demolition	85
D�m. prise plafond projecteur	demolition	13
D�m. �clairage — � classer	demolition	27
D�tecteur fum�e existant — d�pose/repose temp.	demolition	192
D�tecteur s�curit� (M) — par autres	demolition	13
Haut-parleur classe — par autres	demolition	3
Haut-parleur existant — d�pose/entreposage	telecom	152
Luminaire 24h existant — d�pose/repose temp.	demolition	218
Prise existante — � classer	prise	4
Rep�re EAC — existant � conserver	autre	54

Station manuelle existante (F) — à confirmer	alarme	32
Éclairage existant carré — à classer	demolition	55
Éclairage existant — à classer	demolition	5

D210_ADD

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Dém. chauffage — à classer	2	3
Dém. luminaire 1x4 / segment linéaire	179	1888
Dém. luminaire 2x4	163	554
Dém. luminaire rond encastré	27	85
Dém. prise plafond projecteur	2	13
Détecteur fumée existant — dépose/repose temp.	33	192
Détecteur sécurité (M) — par autres	8	13
Haut-parleur classe — par autres	3	3
Luminaire 24h existant — dépose/repose temp.	32	218
Repère EAC — existant à conserver	14	54
Station manuelle existante (F) — à confirmer	10	32
Éclairage existant carré — à classer	13	55
Éclairage existant — à classer	1	5

D211_ADD

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Alarme existante — à classer	2	4
Dém. chauffage — à classer	1	3
Dém. luminaire 1x4 / segment linéaire	284	1888
Dém. luminaire 2x2	2	6
Dém. luminaire 2x4	109	554
Dém. luminaire rond encastré	20	85
Dém. éclairage — à classer	11	27
Détecteur fumée existant — dépose/repose temp.	46	192
Détecteur sécurité (M) — par autres	3	13
Luminaire 24h existant — dépose/repose temp.	44	218
Repère EAC — existant à conserver	8	54
Station manuelle existante (F) — à confirmer	9	32
Éclairage existant carré — à classer	17	55
Éclairage existant — à classer	2	5

D212_ADD

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Alarme existante — à classer	2	4
Dém. luminaire 1x4 / segment linéaire	61	1888
Dém. luminaire 2x2	4	6
Dém. luminaire 2x4	24	554
Dém. luminaire rond encastré	8	85

Dém. éclairage — à classer	7	27
Détecteur fumée existant — dépose/repose temp.	8	192
Détecteur sécurité (M) — par autres	2	13
Luminaire 24h existant — dépose/repose temp.	14	218
Repère EAC — existant à conserver	2	54
Station manuelle existante (F) — à confirmer	1	32
Éclairage existant carré — à classer	3	55
Éclairage existant — à classer	2	5

D213_ADD

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Dém. luminaire 1x4 / segment linéaire	221	1888
Dém. luminaire 2x4	31	554
Dém. luminaire rond encastré	24	85
Dém. prise plafond projecteur	4	13
Dém. éclairage — à classer	4	27
Détecteur fumée existant — dépose/repose temp.	26	192
Luminaire 24h existant — dépose/repose temp.	34	218
Repère EAC — existant à conserver	6	54
Éclairage existant carré — à classer	8	55

D220_ADD

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Dém. luminaire 1x4 / segment linéaire	318	1888
Dém. luminaire 2x4	131	554
Dém. prise plafond projecteur	7	13
Détecteur fumée existant — dépose/repose temp.	38	192
Luminaire 24h existant — dépose/repose temp.	37	218
Prise existante — à classer	4	4
Repère EAC — existant à conserver	5	54
Station manuelle existante (F) — à confirmer	4	32
Éclairage existant carré — à classer	9	55

D221_ADD

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Dém. luminaire 1x4 / segment linéaire	459	1888
Dém. luminaire 2x4	51	554
Dém. luminaire rond encastré	6	85
Dém. éclairage — à classer	5	27
Détecteur fumée existant — dépose/repose temp.	28	192
Luminaire 24h existant — dépose/repose temp.	30	218
Repère EAC — existant à conserver	13	54
Station manuelle existante (F) — à confirmer	4	32
Éclairage existant carré — à classer	3	55

D222_ADD

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Dém. luminaire 1x4 / segment linéaire	366	1888
Dém. luminaire 2x4	45	554
Détecteur fumée existant — dépose/repose temp.	13	192
Luminaire 24h existant — dépose/repose temp.	27	218
Repère EAC — existant à conserver	6	54
Station manuelle existante (F) — à confirmer	4	32
Éclairage existant carré — à classer	2	55

D410

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Haut-parleur existant — dépose/entreposage	23	152

D411

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Haut-parleur existant — dépose/entreposage	27	152

D412

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Haut-parleur existant — dépose/entreposage	3	152

D413

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Haut-parleur existant — dépose/entreposage	13	152

D420

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Haut-parleur existant — dépose/entreposage	41	152

D421

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Haut-parleur existant — dépose/entreposage	36	152

D422

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Haut-parleur existant — dépose/entreposage	9	152

Nomenclature (libellé → source de la lecture)

Libellé	Famille	Description	Source
---------	---------	-------------	--------

Alarme existante — à classer	alarme	Autre symbole d'alarme existant	D2xx_ADD calque E-E-600-ALA-EQP
Dém. chauffage — à classer	demolition	Équipement du calque chauffage à enlever (symbole à croix)	D210_ADD/D211_ADD calque E-D-500-CHA
Dém. luminaire 1x4 / segment linéaire	demolition	Luminaire 1x4 ou segment de rangée linéaire existant à enlever (trait pointillé)	D2xx_ADD calque E-D-200-ECL masque 9x35 pt; note générale addenda
Dém. luminaire 2x2	demolition	Luminaire encastré 2x2 existant à enlever	D2xx_ADD calque E-D-200-ECL masque 17x17 pt
Dém. luminaire 2x4	demolition	Luminaire encastré 2x4 existant à enlever	D2xx_ADD calque E-D-200-ECL masque 17x35 pt
Dém. luminaire rond encastré	demolition	Luminaire rond (pointillé) existant à enlever	D2xx_ADD calque E-D-200-ECL masque 10x10 pt
Dém. prise plafond projecteur	demolition	Prise au plafond pour projecteur à enlever et suspendre (note spécifique 6)	D210_ADD note 6; calque E-D-300-SER
Dém. éclairage — à classer	demolition	Élément d'éclairage à enlever de forme non standard	D2xx_ADD calque E-D-200-ECL autres masques
Détecteur fumée existant — dépose/repose temp.	demolition	Détecteur de fumée à enlever et suspendre temporairement (note 3/7)	D210_ADD note 3; calque E-E-600-ALA-EQP
Détecteur sécurité (M) — par autres	demolition	Détecteur M pointillé calque sécurité — retrait par le CSSST (note générale 01) non chiffré DR	D210_ADD notes générales
Haut-parleur classe — par autres	demolition	Haut-parleur de classe retiré par le CSSST (note générale 01) non chiffré DR	D210_ADD notes générales; calque E-D-400-COM
Haut-parleur existant — dépose/entreposage	telecom	Haut-parleur plafond blocs B/C/C1 retiré entreposé par l'entrepreneur puis réinstallé	T-D4xx note générale 1
Luminaire 24h existant — dépose/repose temp.	demolition	Luminaire 24 h hachuré à enlever et suspendre temporairement (note spécifique 1)	D210_ADD note 1; calque E-E-200-ECL-EQP
Prise existante — à classer	prise	Symbole de service existant (calque E-E-300-SER-EQP)	D220_ADD
Repère EAC — existant à conserver	autre	Étiquette EAC (existant à conserver: panneaux/équipements)	D2xx_ADD étiquettes
Station manuelle existante (F) — à confirmer	alarme	Symbole drapeau F existant (station manuelle ?)	D2xx_ADD calque E-E-600-ALA-EQP 10x10
Éclairage existant carré — à classer	demolition	Symbole carré mi-noir 11 pt existant (unité d'urgence ou autre)	D2xx_ADD calque E-E-200-ECL-EQP masque 11x11
Éclairage existant — à classer	demolition	Autre élément d'éclairage existant	D2xx_ADD calque E-E-200-ECL-EQP

Méthode et constats de l'agent

Rapport de relevé — S-1835 (ESBG, réhabilitation, démolition phase 1)

Méthode

1. J'ai classé les 31 feuilles (`feuilles-classement.csv`) et lu le texte de l'addenda E-01 (D210_ADD_2). Les 8 feuilles d'addenda remplacent E-002 et E-D210 à E-D222.
2. J'ai lu la légende E-001 (abréviations EC / EAR / EE...) et les notes générales et spécifiques des feuilles d'addenda et de T-D4xx.
3. Relevé des symboles par lecture des calques CAO du PDF d'addenda : masque WIPEOUT + calque E-D- ou E-E-. Le type d'appareil est donné par la taille du masque. Des zooms de contrôle ont été faits sur D210_ADD. Les haut-parleurs télécom ont été relevés par leur signature vectorielle (disque noir).

4. Les étiquettes EAC ont été relevées par `extract_occurrences.py`.

Totaux

- Occurrences texte : 54 (Repère EAC).
- Occurrences visuelles : 3254.

libellé	qté
Dém. luminaire 1x4 / segment linéaire	1888
Dém. luminaire 2x4	554
Luminaire 24h existant — dépose/repose temp.	218
Détecteur fumée existant — dépose/repose temp.	192
Haut-parleur existant — dépose/entreposage	152
Dém. luminaire rond encastré	85
Éclairage existant carré — à classer	55
Station manuelle existante (F) — à confirmer	32
Dém. éclairage — à classer	27
Détecteur sécurité (M) — par autres	13
Dém. prise plafond projecteur	13
Dém. luminaire 2x2	6
autres à classer / par autres	19

Détail par feuille : les points sont dans `occurrences-visuel.csv`. D221_ADD est la feuille la plus chargée (1x4 : 459).

Limites

- Il n'y a pas de parcours visuel exhaustif : le relevé dépend des calques CAO. Voir R-003 et R-013.
- Les notes 2, 4 et 7 ne sont pas ventilées. Voir R-005 et R-008.
- Le sous-sol télécom (D400-D403) compte 0 haut-parleur, à vérifier.
- J'ai utilisé des scripts pymupdf ad hoc (`uv run python`, lecture seule du PDF de l'INBOX) en plus des outils `releve/`.

Réserves

Réserves — S-1835 École secondaire Bernard-Gariépy (démolition phase 1)

1. **R-001 — Addenda E-01 appliqué.** Les 8 feuilles d'addenda (E-002, E-D210 à E-D222 rév. 01) remplacent la version de base (classées `remplacee`, non relevées). Changement majeur : la note générale devient « tous les équipements montrés sont existants À ENLEVER » (la base disait « EAC » partout, x101 sur D210 contre x14 sur l'addenda) et 7 notes spécifiques sont ajoutées (24 h, DEL remise au propriétaire, détecteurs de fumée, enseignes de sortie, projecteurs, décontamination). L'addenda annonce aussi l'« ajout des travaux en alarme incendie » à E-002 (devis) : il n'y a aucun symbole à compter, voir le devis.
2. **R-002 — D210_ADD_2 n'est pas un doublon.** C'est le texte de l'addenda (1 page) ; il est classé `autre`.
3. **R-003 — Méthode vectorielle.** Il y a des milliers de symboles pointillés. Ils ont été comptés par lecture des calques CAO du PDF d'addenda : masque WIPEOUT + calque du symbole (E-D- = *démolition*, E-E- = *existant*). La classification se fait selon la taille du masque. Contrôle visuel fait par zoom sur D210_ADD seulement (luminaires 2x4, 24 h hachurés, détecteurs de fumée, drapeau F, M pointillés). **Échantillonnage à étendre aux autres feuilles.**
4. **R-004 — Rangées linéaires.** Le libellé « Dém. luminaire 1x4 / segment linéaire » compte chaque segment de 35 pt (≈ 1,2 m, soit 4 pi à 1:100) : une rangée continue est donc comptée en segments. Il faut confirmer si l'estimateur compte les rangées ou les luminaires 4 pi. Il faut aussi ajouter 2 hypothèses : les 9x35 isolés sont des 1x4, et les 17x35 sont des 2x4 (sans vérifier le type exact de chaque appareil).

5. **R-005 — Note 2 (luminaires DEL à remettre au propriétaire) et note 7 (décontamination).** Ces luminaires n'ont pas été séparés des autres démolitions. Les bulles de notes (calque E-000-GEN, 17x17) ne sont pas comptées comme appareils. Il faut les répartir par bulle si l'estimateur chiffre la remise au propriétaire à part.
6. **R-006 — « Luminaire 24h existant — dépose/repose temp. ».** Le calque E-E-200-ECL-EQP comprend les 24 h hachurés (note 1). Ce calque peut aussi contenir des luminaires EAC réellement conservés près des repères EAC : ils sont comptés quand même. À vérifier.
7. **R-007 — Symboles à classer.** 55 « carré mi-noir 11 pt » existants (unité d'urgence ? enseigne de sortie, note 4 ?), 27 éléments d'éclairage à enlever de forme non standard, 5 éléments d'éclairage existants, 4 éléments d'alarme, 4 prises existantes et 3 éléments de chauffage (symbole à croix, calque E-D-500-CHA). Tous sont à identifier avec la légende E-001.
8. **R-008 — Enseignes de sortie (note 4).** Aucun calque de démolition dédié n'a été trouvé. Elles sont possiblement dans « Éclairage existant carré — à classer ». Le compte séparé n'est pas fait.
9. **R-009 — Par autres.** Les caméras, bornes Wi-Fi, projecteurs et haut-parleurs de classe sont retirés par le CSSST (note générale 01). Les symboles M pointillés (calque E-D-400-SEC, 13) et les haut-parleurs du calque E-D-400-COM (3) sont relevés sous des libellés « par autres » : ils ne sont pas chiffrés par DR. L'interprétation « M » = détecteur de mouvement / caméra est à confirmer.
10. **R-010 — « Station manuelle existante (F) ».** Le symbole drapeau + F est existant et n'est pas explicitement visé par une note d'enlèvement. Il est compté à part, à confirmer (hors travaux ?).
11. **R-011 — Télécom.** Les haut-parleurs plafond (disque noir Ø 10,6 pt) ont été comptés par lecture vectorielle : 152 sur D410-D422 et **0 sur D400-D403 (sous-sol)**. Le 0 est à vérifier visuellement. Aucun autre symbole télécom n'a été compté (la note dit qu'aucun câble ne doit être démantelé). La note vise les blocs B, C et C1 : les haut-parleurs du bloc D (D413, D422) sont comptés quand même, à confirmer.
12. **R-012 — Repères EAC (54).** Ils sont relevés par étiquette, en famille *autre*, comme « existant à conserver ». Ce sont des panneaux et des équipements muraux (R-3, CDP-1...), sans travaux.
13. **R-013 — Relevé non exhaustif hors calques.** Les symboles hors WIPEOUT et hors calque E-* ne sont pas captés. Aucun parcours tuile par tuile complet n'a été fait (volume : plus de 3 000 symboles).