

Rapport de métré (par plans) — S-1844

Généré le 2026-09-22 par le pipeline `releve/` (relevé automatique Claude + scripts déterministes). Chaque marque est une occurrence relevée sur le plan (étiquette texte vectorielle ou lecture visuelle) ; les quantités sont des comptes d'objets, sans métrage de câble.

Résumé

Feuille	Marques	Libellés
E101	1	1
E200	79	27
E200D	82	1
E201	1	1
E300	368	35
E300D	226	21
E400	16	3
Total	773	89

Tous les plans

Libellé	Famille	Quantité
Applique extérieure AA (bailleur)	autre	9
BX 4 pi — à confirmer	prise	1
Batterie U6	secours	1
Boîte 2x2 conduit 3/4 (fenêtres)	distribution	1
Boîte de jonction profilé T	luminaire	5
Boîte de tirage 8x8	distribution	5
Contrôle de volume	telecom	1
Contrôleur NPOD	commande	2
Descente EMT + boîte 4x4	distribution	10
Démarrreur manuel	mecanique	1
Démo appareil prises/services (E.D.)	demolition	82
Démo carré-cercle — à classer	demolition	7
Démo enseigne de sortie	demolition	1
Démo interrupteur	demolition	2
Démo luminaire A1	demolition	7
Démo luminaire A2	demolition	1
Démo luminaire C	demolition	32
Démo luminaire C1	demolition	3
Démo luminaire D1	demolition	3
Démo luminaire D2	demolition	4
Démo luminaire E	demolition	1
Démo luminaire FS	demolition	3
Démo luminaire H	demolition	34
Démo luminaire J	demolition	10
Démo luminaire M	demolition	2
Démo luminaire R	demolition	32

Démo luminaire S2	demolition	9
Démo luminaire W	demolition	18
Démo luminaire sans type	demolition	6
Démo phare d'urgence	demolition	3
Démo projecteur sur rail	demolition	27
Démo rail existant	demolition	21
Détecteur WSXA	commande	6
Détecteur WSXA-G	commande	4
Encastré B-B	luminaire	2
Enseigne sortie U1	secours	3
Enseigne sortie U9	secours	1
Enseigne sortie — type à confirmer	secours	1
Haut-parleur suspendu SN	telecom	9
Interrupteur NPODMA	commande	3
Linéaire O8-N	luminaire	2
Linéaire S20-N	luminaire	5
Linéaire sans étiquette — à classer	luminaire	1
Minuterie évacuation	mecanique	1
Mise en route nLight (forfait)	commande	1
Panneau P1	luminaire	4
Panneau P2	luminaire	31
Phare double U2	secours	7
Phare simple U3	secours	6
Plinthe électrique	chauffage	5
Prise 30A L5-30R (UPS)	prise	1
Prise duplex 15A	prise	16
Prise duplex BX caisse	prise	11
Prise duplex affleurement plancher	prise	1
Prise duplex circuit indépendant	prise	4
Prise existante relocalisée	prise	4
Profilé T	luminaire	20
Projecteur D3-N	luminaire	102
Projecteur D3-NT1	luminaire	21
Projecteur D4-N	luminaire	27
Projecteur D4-NT1	luminaire	22
Raccordement boîte à volume BV-01	mecanique	1
Raccordement chauffe-eau CE-1	mecanique	1
Raccordement pompe PR-1	mecanique	1
Raccordement serpentín SE	mecanique	2
Raccordement ventilateur VE-01 — à confirmer	mecanique	1
Raccordement ventilateur VE-02	mecanique	1
Raccordement volet motorisé	mecanique	1
Rail R12-NS	luminaire	23
Rail R4-NS	luminaire	5
Rail R6-NS	luminaire	4
Rail R8-NS	luminaire	8

Relais NPP PCD	commande	3
Relais NPP16	commande	10
Relais NPP20	commande	2
Relais basse tension CVC	mecanique	4
Réglette G3	luminaire	2
Réglette G4	luminaire	6
Réglette K3	luminaire	3
Sortie conduit dalle télécom	telecom	5
Sortie haut-parleur	telecom	1
Sortie télécom	telecom	6
Symbole double cercle cyan — à classer	autre	1
Sèche-mains SM	mecanique	2
Thermostat action inversée (raccordement)	mecanique	1
Thermostat existant relocalisé	chauffage	1
Thermostat programmable (par CVAC)	chauffage	2
Thermostat électricien	chauffage	3
Troffer J1	luminaire	8

E101

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Mise en route nLight (forfait)	1	1

E200

Libellé	Ce plan	Tous les plans
BX 4 pi — à confirmer	1	1
Contrôle de volume	1	1
Démarrreur manuel	1	1
Minuterie évacuation	1	1
Plinthe électrique	5	5
Prise 30A L5-30R (UPS)	1	1
Prise duplex 15A	16	16
Prise duplex BX caisse	11	11
Prise duplex affleurement plancher	1	1
Prise duplex circuit indépendant	4	4
Prise existante relocalisée	4	4
Raccordement boîte à volume BV-01	1	1
Raccordement chauffe-eau CE-1	1	1
Raccordement pompe PR-1	1	1
Raccordement serpent SE	2	2
Raccordement ventilateur VE-01 — à confirmer	1	1
Raccordement volet motorisé	1	1
Relais basse tension CVC	4	4
Sortie conduit dalle télécom	5	5
Sortie haut-parleur	1	1
Sortie télécom	6	6

Symbole double cercle cyan — à classer	1	1
Sèche-mains SM	2	2
Thermostat action inversée (raccordement)	1	1
Thermostat existant relocalisé	1	1
Thermostat programmable (par CVAC)	2	2
Thermostat électricien	3	3

E200D

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Démo appareil prises/services (E.D.)	82	82

E201

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Raccordement ventilateur VE-02	1	1

E300

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Applique extérieure AA (bailleur)	9	9
Batterie U6	1	1
Boîte de jonction profilé T	5	5
Contrôleur NPOD	2	2
Détecteur WSXA	6	6
Détecteur WSXA-G	4	4
Encastré B-B	2	2
Enseigne sortie U1	3	3
Enseigne sortie U9	1	1
Enseigne sortie — type à confirmer	1	1
Haut-parleur suspendu SN	9	9
Interrupteur NPODMA	3	3
Linéaire O8-N	2	2
Linéaire S20-N	5	5
Linéaire sans étiquette — à classer	1	1
Panneau P1	4	4
Panneau P2	31	31
Phare double U2	7	7
Phare simple U3	6	6
Profilé T	20	20
Projecteur D3-N	102	102
Projecteur D3-NT1	21	21
Projecteur D4-N	27	27
Projecteur D4-NT1	22	22
Rail R12-NS	23	23
Rail R4-NS	5	5
Rail R6-NS	4	4

Rail R8-NS	8	8
Relais NPP PCD	3	3
Relais NPP16	10	10
Relais NPP20	2	2
Réglette G3	2	2
Réglette G4	6	6
Réglette K3	3	3
Troffer J1	8	8

E300D

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Démo carré-cercle — à classer	7	7
Démo enseigne de sortie	1	1
Démo interrupteur	2	2
Démo luminaire A1	7	7
Démo luminaire A2	1	1
Démo luminaire C	32	32
Démo luminaire C1	3	3
Démo luminaire D1	3	3
Démo luminaire D2	4	4
Démo luminaire E	1	1
Démo luminaire FS	3	3
Démo luminaire H	34	34
Démo luminaire J	10	10
Démo luminaire M	2	2
Démo luminaire R	32	32
Démo luminaire S2	9	9
Démo luminaire W	18	18
Démo luminaire sans type	6	6
Démo phare d'urgence	3	3
Démo projecteur sur rail	27	27
Démo rail existant	21	21

E400

Libellé	Ce plan	Tous les plans
Boîte 2x2 conduit 3/4 (fenêtres)	1	1
Boîte de tirage 8x8	5	5
Descente EMT + boîte 4x4	10	10

Nomenclature (libellé → source de la lecture)

Libellé	Famille	Description	Source
Applique extérieure AA (bailleur)	autre	Applique murale extérieure anti-vandale ; note E300 : remplacement des luminaires extérieurs par le bailleur — fourni par autres, non chiffré par DR	E101 légende rangée AA + note E300

BX 4 pi — à confirmer	prise	BX de 4'-0" de long à 12 po du sol (N., PA 40) — usage non précisé	E200 note au plan
Batterie U6	secours	Batterie avec 2 phares	E101 légende, rangée U6
Boîte 2x2 conduit 3/4 (fenêtres)	distribution	Conduit EMT 3/4 boîte 2x2 en surface centrée entre les fenêtres	E400 note au plan
Boîte de jonction profilé T	luminaire	Boîte de jonction encastrée au mur pour raccordement des profilés T (quantité à valider au chantier)	E300 note spécifique 1
Boîte de tirage 8x8	distribution	Boîte de tirage minimum 8x8 sur conduit EMT 1-1/2 du système de sécurité	E400 notes au plan
Contrôle de volume	telecom	Contrôle de volume indépendant (H)	E100 légende électrique, colonne 1
Contrôleur NPOD	commande	Contrôleur graphique nPOD Touch LMGS-150	E101 légende contrôles, rangée NPOD
Descente EMT + boîte 4x4	distribution	Conduit EMT 1/2 ou 3/4 avec descente terminée par une boîte 4x4 low profile	E400 notes au plan
Démarrreur manuel	mecanique	Démarrreur manuel 120 V avec protection thermique pour pompe de recirculation	E100 tableau CVC + E200 note
Démo appareil prises/ services (E.D.)	demolition	Équipement existant à démanteler (prises BX télécom thermostats) — un par étiquette E.D.	E200D
Démo carré-cercle — à classer	demolition	Symbole carré avec cercle existant en rouge (démolition) sans légende	E300D visuel
Démo enseigne de sortie	demolition	Enseigne de sortie existante (AR) à démanteler	E300D visuel
Démo interrupteur	demolition	Interrupteur existant à démanteler	E300D visuel
Démo luminaire A1	demolition	Luminaire existant type A1 à démanteler	E300D
Démo luminaire A2	demolition	Luminaire existant type A2 à démanteler	E300D
Démo luminaire C	demolition	Luminaire existant type C (sur rail) à démanteler	E300D
Démo luminaire C1	demolition	Luminaire existant type C1 à démanteler	E300D
Démo luminaire D1	demolition	Luminaire existant type D1 à démanteler	E300D
Démo luminaire D2	demolition	Luminaire existant type D2 à démanteler	E300D
Démo luminaire E	demolition	Luminaire existant type E à démanteler	E300D
Démo luminaire FS	demolition	Luminaire existant type FS à démanteler	E300D
Démo luminaire H	demolition	Luminaire existant type H à démanteler	E300D
Démo luminaire J	demolition	Luminaire existant type J à démanteler	E300D
Démo luminaire M	demolition	Luminaire existant type M à démanteler	E300D
Démo luminaire R	demolition	Luminaire existant type R à démanteler	E300D
Démo luminaire S2	demolition	Luminaire existant type S2 à démanteler	E300D
Démo luminaire W	demolition	Luminaire linéaire existant type W (entrepôt) à démanteler	E300D
Démo luminaire sans type	demolition	Luminaire existant sans étiquette de type	E300D visuel
Démo phare d'urgence	demolition	Phare d'urgence existant à démanteler	E300D visuel
Démo projecteur sur rail	demolition	Projecteur existant sur rail sans étiquette de type	E300D visuel
Démo rail existant	demolition	Rail d'éclairage existant à démanteler (une étiquette L.: longueur)	E300D
Détecteur WSXA	commande	Détecteur de présence mural double technologie sans gradation	E101 légende contrôles, rangée WSXA
Détecteur WSXA-G	commande	Détecteur de présence mural double technologie avec gradation	E101 légende contrôles, rangée WSXA-G
Encastré B-B	luminaire	Projecteur encastré 6 po Eralux blanc	E101 légende, rangée B
Enseigne sortie U1	secours	Enseigne sortie décorative universelle (aire de vente)	E101 légende, rangée U1
Enseigne sortie U9	secours	Enseigne sortie standard (entrepôt)	E101 légende, rangée U9

Enseigne sortie — type à confirmer	secours	Enseigne de sortie suspendue sans étiquette de type	E300 visuel
Haut-parleur suspendu SN	telecom	Haut-parleur suspendu noir TOA Q-PE-304BK (sortie et raccordement)	E100 légende électricité, haut-parleurs
Interrupteur NPODMA	commande	Interrupteur/gradateur programmable réseau LMSW-211	E101 légende contrôles, rangée NPODMA
Linéaire O8-N	luminaire	Système linéaire continu 3GLIGHTING noir 8 pi	E101 légende, rangée O(X)-N
Linéaire S20-N	luminaire	Système linéaire continu AXIS noir 20 pi suspendu	E101 légende, rangée S(X)
Linéaire sans étiquette — à classer	luminaire	Segment linéaire vert sans type au plan	E300 visuel
Minuterie évacuation	mecanique	Minuterie pour système d'évacuation (fournie par CVCA) — raccordée par l'électricien au ventilateur VE-02	E100 légende électrique + note E200
Mise en route nLight (forfait)	commande	Démarrage prix fixe par succursale (Franklin Empire)	E101 légende contrôles, dernière ligne
Panneau P1	luminaire	Panneau DEL 2x2 suspendu sur câbles (Stanpro)	E101 légende, rangée P1
Panneau P2	luminaire	Panneau DEL 2x4 suspendu sur câbles (Stanpro)	E101 légende, rangée P2
Phare double U2	secours	Phare double décoratif 12 V	E101 légende, rangée U2
Phare simple U3	secours	Phare simple décoratif 12 V	E101 légende, rangée U3
Plinthe électrique	chauffage	Plinthe électrique OFM Ouellet (1050/750/1200 W)	E100 légende électrique, dernière rangée
Prise 30A L5-30R (UPS)	prise	Prise simple 30 A verrouillable L5-30R pour cabinet informatique (TL)	E100 légende électrique, colonne 1
Prise duplex 15A	prise	Prise de courant duplex 15 A 120 V	E100 légende électrique, colonne 1
Prise duplex BX caisse	prise	Prise duplex au bout d'un BX libre de 24 po (symbole encadré) — comptoirs-caisses	E100 légende électrique, colonne 1
Prise duplex affleurement plancher	prise	Boîte de sortie à affleurement dans la dalle avec duplex 15 A (Legrand 880)	E100 légende électrique, colonne 1 + note E200
Prise duplex circuit indépendant	prise	Prise duplex 15 A 120 V sur circuit indépendant (demi-cercle plein)	E100 légende électrique, colonne 1
Prise existante relocalisée	prise	Prise existante relocalisée (R.)	E100 abréviations + E200
Profilé T	luminaire	Profilé aluminium DEL T (Rotechled), 1 segment par étiquette ; longueur au pied au plan	E101 légende, rangée T
Projecteur D3-N	luminaire	Projecteur sur rail noir TH 5021 (Satco/Juno)	E101 légende, rangée D3
Projecteur D3-NT1	luminaire	Projecteur sur rail noir avec tige TEW-12IN	E101 légende, rangée D3
Projecteur D4-N	luminaire	Projecteur wall wash sur rail noir ATF7250-90	E101 légende, rangée D4
Projecteur D4-NT1	luminaire	Projecteur wall wash sur rail noir avec tige TEBL-12IN	E101 légende, rangée D4
Raccordement boîte à volume BV-01	mecanique	Boîte à volume d'air variable BV-01 — raccordement	E100 tableau CVC + E102 PA (M) circuit 16
Raccordement chauffe-eau CE-1	mecanique	Chauffe-eau CE-1 — raccordement (fourniture par le bailleur)	E200 note + E102 PA (M) circuit 78
Raccordement pompe PR-1	mecanique	Pompe de recirculation PR-1 — boîte de jonction et raccordement	E200 note + E102 PA (M) circuit 40
Raccordement serpent SE	mecanique	Serpentin de chauffage électrique SE-01/SE-02 1 kW — fourni par CVAC et raccordé par l'électricien	E100 tableau CVC + E102 PA (M) circuit 82/84
Raccordement ventilateur VE-01 — à confirmer	mecanique	Étiquette VE 01 dans la salle électrique sans symbole d'appareil	E200 visuel
Raccordement ventilateur VE-02	mecanique	Ventilateur VE-02 au toit contrôlé par minuterie — à raccorder	E201 note + E102 PA (M) circuit 12

Raccordement volet motorisé	mecanique	Nouveau volet motorisé dans conduit E.M. — raccordement	E200 note + E102 PA (M) circuit 70
Rail R12-NS	luminaire	Rail noir suspendu 12 pi avec alimentation de bout	E101 légende, rangée R(X)
Rail R4-NS	luminaire	Rail noir suspendu 4 pi avec alimentation de bout	E101 légende, rangée R(X)
Rail R6-NS	luminaire	Rail noir suspendu 6 pi avec alimentation de bout	E101 légende, rangée R(X)
Rail R8-NS	luminaire	Rail noir suspendu 8 pi avec alimentation de bout	E101 légende, rangée R(X)
Relais NPP PCD	commande	Relais secondaire gradation ELV LMAC-131-M	E101 légende contrôles, rangée NPP PCD
Relais NPP16	commande	Relais 20 A 0-10 V LMRC-111-20M	E101 légende contrôles, rangée NPP16
Relais NPP20	commande	Relais de contrôle pour prise duplex LMRC-211	E101 légende contrôles, rangée NPP20
Relais basse tension CVC	mecanique	Relais basse tension (24 V) — raccordé par l'électricien	E100 tableau CVC, rangée 1
Réglette G3	luminaire	Réglette 3 pi Stanpro	E101 légende, rangée G3
Réglette G4	luminaire	Réglette 4 pi Stanpro	E101 légende, rangée G4
Réglette K3	luminaire	Réglette 32 po sous armoire	E101 légende, rangée K3
Sortie conduit dalle télécom	telecom	Sortie du conduit 1 po dans la dalle pour téléphone et informatique (BX 24 po)	E100 légende électrique, colonne 1
Sortie haut-parleur	telecom	Boîte de sortie pour raccordement des haut-parleurs (conduit 1 po)	E100 légende électrique, colonne 1
Sortie télécom	telecom	Boîte de sortie 2x3 encastrée pour câblage informatique-téléphonique	E100 légende électrique, colonne 1
Symbole double cercle cyan — à classer	autre	Deux petits cercles cyan sans légende	E200 visuel
Sèche-mains SM	mecanique	Sèche-mains — raccordement	E100 légende électrique + E102 PA (M) circuits 74/76
Thermostat action inversée (raccordement)	mecanique	Thermostat à action inversée à raccorder au nouveau ventilateur d'évacuation	E200 note au plan
Thermostat existant relocalisé	chauffage	Thermostat existant relocalisé (R.)	E200
Thermostat programmable (par CVAC)	chauffage	Thermostat programmable Honeywell — fourni, installé et raccordé par CVAC (non chiffré DR)	E100 légende électrique, colonne 1
Thermostat électricien	chauffage	Thermostat non programmable STE403NP fourni/installé/raccordé par l'électricien	E100 légende électrique, colonne 1
Troffer J1	luminaire	Troffer 2x2 Columbia CLT22	E101 légende, rangée J1

Méthode et constats de l'agent

Rapport de relevé — S-1844 SAQ Varennes (électricité, 12 pages)

Méthode

1. Classement des 12 pages d'après les aperçus et les cartouches (feuilles-classement.csv) :
2. 6 plans : E200D, E200, E201, E300D, E300, E400 ;
3. 2 légendes : E100, E101 ;
4. 1 schéma : E102 ;
5. 1 détail : E103 ;
6. 2 pages de devis : E001, E002. L'échelle des plans est 1/4" = 1'-0" (≈ 1:48).
7. Nomenclature lue sur les légendes :
8. E101 : tableau d'éclairage et contrôles nLight ;
9. E100 : légende électrique, CVC, sorties et abréviations (E.C., E.D., N., R.).

Le fichier compte 94 libellés, dont 35 reconnus par étiquette texte. 3. Occurrences par étiquettes :

extract_occurrences.py a produit 480 lignes. J'ai retiré 1 doublon du PDF (U2). J'ai ajouté à la main 144 lettres seules, qu'une regex globale ne peut pas cibler sans faux positifs (bulles d'axes C/E, thermostats T et relais R de E200) : 15 « T » sur E300, et R, H, C, J, W, M, E sur E300D. 4. Occurrences visuelles : j'ai parcouru E200 zone par zone (N. = neuf). J'ai aussi relevé E201, les boîtes de jonction et l'enseigne sans étiquette de E300, les boîtes de E400, et une partie des symboles sans étiquette de E300D. 5. J'ai recoupé les cédules PA (M) et PP (EC) de E102 avec les raccordements relevés au plan (voir R-023) : aucun double compte, aucun départ neuf oublié. 6. Aucun addenda ni export d'estimateur n'a été reçu.

Totaux par feuille

feuille	texte	visuel	total
E200D (démolition prises)	82	0	82
E200 (prises & services)	0	79	79
E201 (toiture)	0	1	1
E300D (démolition éclairage)	180	46	226
E300 (éclairage)	361	7	368
E400 (conduits sécurité)	0	16	16
E101 (forfait mise en route)	0	1	1
Total	623	150	773

Principaux postes :

- **E300 (éclairage)**
 - Projecteurs : D3-N 102, D3-NT1 21, D4-N 27, D4-NT1 22.
 - Rails : R12-NS 23, R8-NS 8, R6-NS 4, R4-NS 5.
 - Linéaires et luminaires : S20-N 5, O8-N 2, P2 31, P1 4, J1 8, G4 6, G3 2, K3 3, B-B 2, profilé T 20 (+ 5 boîtes de jonction).
 - Sorties : U1 3, U2 7, U3 6, U6 1, U9 1, + 1 enseigne à confirmer.
 - Contrôles : NPP16 10, NPP PCD 3, NPP20 2, NPOD 2, NPODMA 3, WSXA 6, WSXA-G 4.
 - Autres : SN 9, AA 9 (bailleur).
- **E200 (prises & services)**
 - Prises : duplex 16, circuit indépendant 4, BX caisse 11, 30 A UPS 1, affleurement 1, relocalisées 4.
 - Télécom : sorties télécom 6, sorties conduit dalle 5, haut-parleur 1, contrôle de volume 1.
 - Chauffage : plinthes 5, relais BT 4, thermostats 3 (électricien) + 2 (CVAC) + 1 relocalisé.
 - Raccordements : SE 2, BV-01, CE-1, PR-1 + démarreur, volet, sèche-mains 2, minuterie, thermostat à action inversée ; à confirmer : VE-01 et BX 4 pi.
- **E201 (toiture)** : raccordement du ventilateur VE-02.
- **E400 (conduits sécurité)** : 5 boîtes de tirage, 10 descentes avec boîte 4x4, 1 boîte 2x2.

Ce qui n'a pas pu être relevé ou reste à compléter

- **Longueurs** à métrer : conduits sous dalle (E200), conduits EMT (E400, tronc 1-1/2 estimé à ≈ 150 pi) et profilés T.
- **Démolition E200D** : 82 E.D. sous un seul libellé, sans ventilation par type (R-025).
- **Démolition E300D** : le relevé visuel des symboles sans étiquette est partiel (entrepôt, bureaux et toilettes non parcourus en détail) (R-026).

- **Symboles à classer** : « à confirmer » ou hors légende, listés dans `reserves.md` (R-007, R-009, R-016 à R-019).
- **Annotations rouges sur E103** (révision probable) non reportées (R-014).

Contrôle final

Chaque libellé des deux fichiers d'occurrences a été vérifié à la main contre `nomenclature.csv`. La commande `cut | sort -u` n'a pas pu être lancée : les commandes composées étaient refusées dans cette session. Les marques ont été contrôlées par zoom (`zoom.py`) sur E200 sud et E300 nord-est : elles tombent sur les symboles.

Limites

Le relevé visuel repose sur des zooms d'environ 500 pt. Les symboles de prises (plein, demi-plein) ont été distingués à l'œil (R-021). Les scripts d'analyse ad hoc (python, awk) étaient bloqués. Le tri des mots s'est donc fait par recherche d'étiquettes et par lecture des zooms.

Réserves

Réserves — S-1844 SAQ Varennes (26-0108-02, Direction 360, « pour soumission » 2026-08-26)

R-001 — Toutes feuilles — Aucun export Plan Expert de l'estimateur n'était dans le dossier (`estimateur/` vide) : pas de `comparaison-estimateur.md`.

R-002 — Toutes feuilles — Aucun addenda reçu. Relevé fait sur l'émission « pour soumissions » du 2026-08-26 seulement.

R-003 — E200, E300 — Seul le neuf (N.) est relevé. Les appareils E.C. / (EC) (existants conservés) sont exclus. Les R. (existants relocalisés) sont relevés sous leur propre libellé (« Prise existante relocalisée », « Thermostat existant relocalisé »).

R-004 — E300 — Applique extérieure AA (9) : la note du plan dit « remplacement des luminaires extérieurs par le bailleur (type) ». Relevé sous un libellé à part « (bailleur) », famille autre, **non chiffré par DR**. À confirmer : le raccordement reste-t-il à la charge de DR ?

R-005 — E300 — Profilé T : 20 segments (15 étiquettes « T » + 5 « Tx5/Tx2 », mur est au-dessus des PA (6)). Le sens de « Tx5 » / « Tx2 » est ambigu (5 pi ou 5 unités ?). Chaque étiquette compte pour 1 segment. Longueurs estimées à l'échelle 1/4" = 1'-0" (18 pt/pi) : mur nord ≈ 39 pi, mur est (7 T) ≈ 42 pi, mur ouest 6 pi + ≈ 20 pi + ≈ 10 pi, segments Tx ≈ 2 pi chacun. **À métrer** avant de chiffrer. La note 1 dit que la quantité de boîtes de jonction est à valider au chantier (5 relevées).

R-006 — E300 — Rails R4/R6/R8/R12-NS : quantité = nombre d'étiquettes (un segment par étiquette). La longueur totale se déduit du type (4, 6, 8, 12 pi) : $5 \times 4 + 4 \times 6 + 8 \times 8 + 23 \times 12 = 384$ pi. Linéaires S20-N (5 $\times$ 20 pi) et O8-N (2 $\times$ 8 pi).

R-007 — E300 — Une enseigne de sortie suspendue sans étiquette U (entrepôt, $x \approx 656$ $y \approx 470$) : relevée sous « Enseigne sortie — type à confirmer » (probablement U9).

R-008 — E300 — Les étiquettes X1/X2 près des phares U2/U3 désignent les batteries existantes qui les alimentent. Elles ne sont pas relevées comme appareils. À confirmer : les batteries X1/X2 sont-elles existantes et conservées ?

R-009 — E300 — Un segment linéaire vert sans étiquette ($x \approx 1826$ $y \approx 1278$, ≈ 5 pi, près du NPPPC) : relevé sous « Linéaire sans étiquette — à classer ».

R-010 — E300 — Petites mentions « B.E. » (4) près des caisses ($y \approx 1957$) sans symbole ni légende : non relevées. À clarifier.

R-011 — E300 — Luminaires encastrés « PA (9) » sous la marquise du vestibule ($x \approx 1924$ –1987, $y \approx 1978$ –2040) sans étiquette de type. Ils figurent aussi sur E300D sans E.D. : je les considère existants et conservés, donc non relevés.

Probablement dans la note « luminaires extérieurs par le bailleur ».

R-012 — E300 — Qualificatifs « 24H » (P2 24H, S20-N 24H) : ils qualifient l'appareil (circuit de nuit). Aucune marque de plus n'est ajoutée.

R-013 — E300 — Le mot « U2 » est en double dans le PDF à x 944 y 1486 : il est compté une seule fois. De même, « H » est en double sur E300D à x 1870 y 966 et compté une fois.

R-014 — E103 / E300 — Contrôles nLight (audit S-1844 : relais E103 oubliés en v1) : les relais et modules sont comptés sur E300 par leurs étiquettes (NPP16 x10, NPP PCD x3, NPP20 x2, NPOD x2, NPODMA x3, WSXA x6, WSXA-G x4). Le plan de zones réduit de E103 reprend les mêmes appareils (DP1/DP2/PP1/SW/SO) et n'est pas compté une deuxième fois. À recouper : E103 montre des annotations rouges (« 3 luminaires (moins) », « SÉPARER CE RAIL », « POURQUOI NPP16? », « NPP20 ») qui ressemblent à des annotations de révision. Ces modifications possibles ne sont pas reportées.

R-015 — E101 — Mise en route / programmation nLight (Franklin Empire, prix fixe par succursale) : relevée comme 1 forfait sur E101.

R-016 — E200 — « Nouveau téléphone d'urgence par SAQ » : seule la sortie télécom est relevée. L'appareil est fourni par la SAQ. Le petit symbole bleu accolé (prise ?) n'est pas relevé : à confirmer.

R-017 — E200 — Étiquette « VE 01 » dans la salle électrique, sans symbole d'appareil : relevée sous « Raccordement ventilateur VE-01 — à confirmer ». Elle peut désigner le même ventilateur que la minuterie ou le thermostat à action inversée. Risque de double compte.

R-018 — E200 — BX de 4'-0" à 12 po du sol (N., PA 40), usage non précisé : relevé sous « BX 4 pi — à confirmer ».

R-019 — E200 — Deux petits cercles cyan (x≈883 y≈1813), hors légende : relevés sous « Symbole double cercle cyan — à classer ».

R-020 — E200 — Thermostats : les T ronds magenta sont, selon la légende, fournis, installés et raccordés par CVAC. Ils sont relevés à part (non chiffrés DR). Les T carrés sont à l'électricien. Aucun thermostat n'a l'indice « E ».

R-021 — E200 — Distinction des prises par le remplissage du symbole (plein, demi-plein ou encadré) lue visuellement. Les prises de caisse encadrées sont relevées « BX caisse ». Les deux prises des caisses (demi-plein + plein) n'ont pas été distinguées entre circuit indépendant et LB : **à vérifier sur plan pleine résolution.**

R-022 — E200 — Conduits rigides sous dalle (note 1 : 1-1/2 po électricité + 1 po télécom par comptoir-caisse, pointillés cyan/vert) : non comptés, **à métrer.**

R-023 — E102 — Cédulas. PP (EC) : tous les départs (rideau d'air, AC-1, entrée entrepôt, quai niveleur, transformateur 45 kVA, compacteur, humidificateur, aérotherme) sont E.C. au plan, donc aucun raccordement neuf. PA (M), départs appariés au plan : BV (16), pompe de recirculation (40), volet motorisé (70), sèche-mains (74/76), eau chaude (78), SE-1/SE-2 (82/84), ventilateur (12). Aucun double compte. Départs sans symbole neuf au plan, supposés existants et non relevés : appareil de levage (28/30, E.C. au plan), porte électrique (17), pompe intérieure (38), enseigne (65), néon + prise EP (64, E.C.), lave-vaisselle (68). La modification du panneau PA (disjoncteurs, identification) n'est pas comptable en unités : à chiffrer en main-d'œuvre.

R-024 — E102 — Le calcul de charges et l'unifilaire « existant à modifier » ne montrent aucun nouvel équipement de distribution.

R-025 — E200D — Démolition prises et services : 1 marque par étiquette « E.D. » (82), sous un seul libellé. **La ventilation par type (prises, BX, télécom, thermostats) n'a pas été faite.** Le chauffe-eau « à retirer par le bailleur » est exclu (fait par d'autres).

R-026 — E300D — Démolition éclairage relevée par type d'étiquette (R, H, C, C1, W, J, M, E, S2, A1, A2, D1, D2, FS) et 21 rails (étiquettes « L.: »). Visuellement : 27 projecteurs sur rail sans étiquette (triangles), 6 luminaires sans type, 3 phares, 1 enseigne, 2 interrupteurs et 7 carrés-cercles rouges hors légende (« à classer »). **Le relevé visuel de la démolition est partiel** : entrepôt, bureaux et toilettes n'ont pas été parcourus symbole par symbole. Les « EP » (4) et le « K. » isolé ne sont pas relevés.

R-027 — E300D — Le type des luminaires existants (R, H, C, W...) n'a pas de légende dans le jeu de plans. Les libellés reprennent les lettres du plan.

R-028 — E400 — Système de sécurité : 5 boîtes de tirage, 10 descentes avec boîte 4x4 et 1 boîte 2x2 relevées. Conduits EMT 1-1/2 (tronc) estimés à ≈ 150 pi à l'échelle ($\approx 58 + 50 + 21 + 20$ pi). Conduits 1/2–3/4 : **à métrer**. Deux conduits EMT 1-1/4 se terminent dans l'entrepôt, et 3 conduits se terminent au-dessus du plafond du bureau : non comptés.

R-029 — E201 — L'unité au toit (PP 7, 9, 11) et son sectionneur sont E.C. : non relevés. Seul le ventilateur VE-02 est relevé.

R-030 — E100 — Les rideaux d'air, l'aérotherme et le transformateur sont « existant conservé » selon la légende : non relevés.