

AG PANO DONANIM LİSTESİ

Tablo 8			400 kVA		630 kVA		800 kVA		1000 kVA		1250 kVA		1600 kVA	
Ana Giriş	Ana Bara ve kesiti (Kalay kaplı elektrolitik bakır)		40x10 mm ²		60x10 mm ²		80x10 mm ²		100x10 mm ²		120x10 mm ²		2x(100x10mm ²)	
	Ana baraya bağlantı		Aksi belirtilmedikçe Direkt Bağlantı											
	Akım Trafosu		600/5		1000/5		1200/5		1600/5		2000/5		2500/5	
Besleme Çıkışları	DSYA	Anma Akımı	160 A	250 A	160 A.	250 A.	160 A.	250 A.	250 A.	400 A.	250 A.	400 A.	250 A.	400 A.
		Buşon tipi	00 Boy	1 Boy	00 Boy	1 Boy	00 Boy	1 Boy	1 Boy	2 Boy	1 Boy	2 Boy	1 Boy	2 Boy
		DSYA tipi	Ana bara terminalleri arası mesafe 185 mm olacaktır.											
		Besleme Çıkış Sayısı	2	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
			+1(Yedek)		+2 (Yedek)		+2 (Yedek)		+2 (Yedek)		+2 (Yedek)		+2 (Yedek)	
Sokak Aydınlatma Girişi	DSYA	Anma Akımı	160 A		160 Amper		160 Amper		160 Amper		160 Amper		160 Amper	
		Buşon tipi	00 Boy		00 Boy		00 Boy		00 Boy		00 Boy		00 Boy	
		Kontaktör	(AC-5a)											
Sokak Aydınlatma Çıkışı	Eriyen telli sigorta (D tipi), Kartuş sigorta (Yük altında açma kapama yapabilen)		Anma Akımı					Alıcı Tarafından malzeme listesinde belirtilecektir.						
			Çıkış Sayısı					≤4						
İşletme sınıfı: gG Anma akımı: ≥ 20 Amp.														
İşletme sınıfı: gG Anma akımı: ≥ 6 Amp.														
İç İhtiyaç Devresi			İşletme sınıfı: gG Anma akımı: ≥ 2 Amp.											
Ölçü Devresi			İşletme sınıfı: gG Anma akımı: ≥ 2 Amp.											

TEK HAT ŞEMASI

