

DS-AH50 ... AH500 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

# Курсовертикали (AHRS) — серия АН



19 моделей

9-осевые

курс/крен/тангаж до 0.1°

RS / CAN

Курсовертикали (AHRS) на девятиосевых МЭМС-датчиках с магнитной коррекцией — курс, крен и тангаж в реальном времени. Точность курса от 3° (базовые) до 0.1° (серия DS-AH500). Частота выдачи данных — 100 Гц. Диапазон: тангаж ±90°, крен ±180°.

Выходы RS232/RS485/TTL/CAN. Ниже — полный ряд с ТТХ, интерфейсом и габаритами.

## Технические характеристики

| КУРСОВЕРТИКАЛИ · СЕРИЯ АН |                |                  |         |                                             |
|---------------------------|----------------|------------------|---------|---------------------------------------------|
| МОДЕЛЬ                    | ТОЧНОСТЬ КУРСА | ТОЧНОСТЬ НАКЛОНА | ПИТАНИЕ | ИНТЕРФЕЙС                                   |
| DS-AH50                   | 3°             | 3°               | 5-12V   | RS232/RS485/TTL/CAN<br>выбор одного из трех |

| МОДЕЛЬ    | ТОЧНОСТЬ<br>КУРСА | ТОЧНОСТЬ<br>НАКЛОНА | ПИТАНИЕ | ИНТЕРФЕЙС                                                   |
|-----------|-------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| DS-AH55   | 3°                | 3°                  | 5-12V   | CAN                                                         |
| DS-AH100  | 2°                | 2°                  | 5V      | RS232/RS485/TTL<br>выбор одного из трех                     |
| DS-AH127  | 2°                | 2°                  | 5V      | RS232/RS485/TTL<br>выбор одного из трех<br>,Modbus протокол |
| DS-AH100C | 1°                | 1°                  | 9-36V   | RS232/RS485/TTL<br>выбор одного из трех                     |
| DS-AH125C | 1°                | 1°                  | 9-36V   | CAN                                                         |
| DS-AH127C | 1°                | 1°                  | 9-36V   | RS232/RS485/TTL<br>выбор одного из трех                     |
| DS-AH200  | 0.8°              | 0.5°                | 9-36V   | RS232/RS485/TTL<br>выбор одного из трех                     |
| DS-AH225  | 0.8°              | 0.5°                | 9-36V   | CAN                                                         |
| DS-AH227  | 0.8°              | 0.5°                | 9-36V   | RS232/RS485/TTL<br>выбор одного из трех<br>,Modbus протокол |
| DS-AH300  | 0.5°              | 0.3°                | 9-36V   | RS232/RS485/TTL<br>выбор одного из трех                     |
|           |                   |                     |         |                                                             |

| МОДЕЛЬ    | ТОЧНОСТЬ<br>КУРСА | ТОЧНОСТЬ<br>НАКЛОНА | ПИТАНИЕ | ИНТЕРФЕЙС                                                    |
|-----------|-------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| DS-AH325  | 0.5°              | 0.3°                | 9-36V   | CAN                                                          |
| DS-AH327  | 0.5°              | 0.3°                | 9-36V   | RS232/RS485/TTL<br>выбор одного из трех,<br>,Modbus протокол |
| DS-AH400C | 0.3°              | 0.2°                | 9-36V   | RS232/RS485/TTL<br>выбор одного из трех                      |
| DS-AH425C | 0.3°              | 0.2°                | 9-36V   | CAN                                                          |
| DS-AH427C | 0.3°              | 0.2°                | 9-36V   | RS232/RS485/TTL<br>выбор одного из трех,<br>,Modbus протокол |
| DS-AH500C | 0.2°              | 0.1°                | 9-36V   | RS232/RS485/TTL<br>выбор одного из трех                      |
| DS-AH525C | 0.2°              | 0.1°                | 9-36V   | CAN                                                          |
| DS-AH527C | 0.2°              | 0.1°                | 9-36V   | RS232/RS485/TTL<br>выбор одного из трех,<br>,Modbus протокол |