LEGISLAȚIE 2023
GRADUL III AB

Nr	2023 Enunt	Varianta a	Varianta b	Varianta c
1	Sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice este:	un sistem de măsurare a energiei electrice care permite transmiterea bidirecțională securizată a datelor de măsurare, în conformitate cu reglementările în vigoare	un sistem de măsurare a energiei electrice care permite transmiterea unidirecțională securizată a datelor de măsurare, în conformitate cu reglementările în vigoare	un sistem de măsurare a energiei electrice care permite înregistrarea și stocarea multiplă a datelor, fără transmitere, cu posibilități de descărcare locală, utilizând exclusiv contoare electronice
2	Încadrarea punctelor de măsurare aferente locurilor de consum în una dintre categoriile A, B, C, se face în funcție de:	energia electrică consumată în ultimele 12 luni, pentru locurile de consum existente	puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare / certificatul de racordare	energia electrică anuală contractată, pentru locurile de consum noi
3	Operatorul de măsurare a energiei electrice pe piața angro de energie electrică din România:	poate fi oricare operator de distribuție concesionar	este unic, respectiv operatorul de transport și de sistem prin structura internă distinctă OMEPA	poate fi oricare producător
4	În rețelele electrice trifazate, măsurarea energiei electrice se efectuează:	utilizând tensiunea și curentul electric de pe toate cele trei faze în cazul rețelelor de 20 kV	tensiunile și curenții de pe toate cele trei faze, la joasă, medie și înaltă tensiune	În cazul rețelelor electrice trifazate care nu au neutrul legat direct la pământ, se admite măsurarea utilizând curentul electric de pe două faze și tensiunea dintre faze.
5	Înfășurările secundare ale transformatoarelor de curent și tensiune pentru măsurare:	se utilizează exclusiv pentru conectarea contoarelor de decontare	se utilizează numai pentru conectarea contoarelor, inclusiv a celor martor.	se utilizează pentru conectarea tuturor aparatelor de măsurare, cu dimensionarea corespunzătoare a circuitelor
6	Puncte de măsurare de categoria C sunt cele:	utilizate pentru măsurarea energiei electrice tranzitate prin punctele de delimitare dintre rețeaua electrică de interes public și instalațiile de utilizare ale utilizatorilor racordați la medie sau joasă tensiune cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW.	utilizate pentru măsurarea energiei electrice tranzitate prin punctele de delimitare dintre rețeaua electrică de interes public și instalațiile de utilizare ale utilizatorilor racordați la joasă tensiune cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW.	utilizate pentru măsurarea energiei electrice tranzitate prin punctele de delimitare dintre rețeaua electrică de interes public și instalațiile de utilizare ale utilizatorilor racordați la joasă tensiune indiferent de puterea aprobată
7	Punctele de măsurare din subcategoria C3 sunt puncte de măsurare dotate cu grupuri de măsurare:	capabile să asigure date de măsurare la intervale de 60 de minute și transmiterea bidirecțională a acestora la sistemul central de gestiune a datelor de măsurare la fiecare 24 de ore	capabile să asigure date de măsurare la intervale de 15 minute și transmiterea bidirecțională a acestora la sistemul central de gestiune a datelor de măsurare la fiecare 15 minute	cu citire locală
8	Accesul la rețeaua electrica de interes public este definit ca fiind:	Obligația unor persoane fizice sau juridice de a se racorda, în condițiile legii, la rețelele electrice de transport sau de distribuție	Obligația unor persoane fizice sau juridice de a consuma energie electrica achiziționata de pe piața de energie electrica in regim concurențial	ansamblul de reguli prin care un terț își exercită dreptul de a se racorda și a utiliza rețelele electrice de transport și de distribuție, în condițiile legii;
9	ANRE este:	Agenție națională de reglementare în domeniul energiei termice	Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala	Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei
10	Asupra terenurilor aflate in proprietatea terților, cuprinse in zonele de protecție si de siguranța ale capacităților energetice, se stabilește pentru deținătorul capacităților energetice:	drept de utilizare gratuită	drept de proprietate	drept de servitute legală
11	O persoană care deținea în proprietate sau în folosință o rețea electrică de distribuție proprie la data intrării în vigoare Legii nr,123/2012:	nu are obligații privind asigurarea accesului la rețea	este obligată să asigure accesul la rețea numai pentru producători de energie electrică din surse regenerabile	este obligată să asigure accesul la rețea, conform reglementărilor autorității competente
12	Clientul casnic este clientul care:	Utilizează energie electrică în exclusivitate pentru iluminatul artificial din propria locuință și din afara acesteia, fiind racordat la o rețea electrică monofazată de joasă tensiune	Utilizează energie electrică pentru funcționarea receptoarelor electrocasnice din propria locuință, precum și pentru realizarea de activități comerciale sau prestarea de servicii	cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând consumul pentru activități comerciale sau profesionale
13	Finanțarea lucrărilor de electrificare a localităților este obligația:	autorităților locale	ministerului de resort	operatorului de distribuție în executarea contractului de concesiune
14	Furnizorul de energie electrică este îndreptățit să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:	neplata abonamentului radio-tv	sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă	neplata unei facturi la termenul scadent
15	Furnizorul de energie electrică este îndreptățit să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:	consum de energie mai mare decât cel aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare	consumarea unei cantități de energie mai mare decât cea contractată	sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă, neplata facturilor sau în alte situații prevăzute de legislația în vigoare.
16	În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni menite să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare:	clientul final va fi sancționat contravențional	clientului final i se va rezilia contractul de furnizare	furnizorul este îndreptățit să solicite unui client final constituirea de garanții financiare pentru o perioadă de consum echivalent de maximum un an
17	Pe piața cu amănuntul, furnizorii vând energie electrică clienților finali prin:	Contracte bilaterale la prețuri reglementate	Contracte bilaterale la tarife fixe	contracte bilaterale, la prețuri negociate sau stabilite prin oferte-tip
18	Tarifele de racordare la rețea sunt:	stabilite de operatorii de rețea	negociate cu solicitantul	reglementate de ANRE
19	ANRE poate aplica sancțiuni contravenționale în cazul în care un electrician :	deține adeverință de electrician autorizat și comite o faptă prevăzută în Regulamentul de autorizare ca fiind permisă	desfășoară activități de realizare de instalații electrice, pe cont propriu, în calitate de PFA	deține adeverință/legitimație de electrician autorizat și desfășoară activități de realizare de instalații electrice într-o formă care nu este prevăzută în regulamentul de autorizare
20	Autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte și a expertilor tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice se realizează	de către Ministerul învățământului	de către operatorul de distribuție	numai conform reglementărilor emise de ANRE
21	Electricianul autorizat pentru gradul III, tip A+B are următoarele competențe:	De a proiecta și executa instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 110 kV	De a proiecta și executa instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 6 kV	De a proiecta și executa instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 kV
22	ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege să constate și să sancționeze:	executarea unor lucrări de proastă calitate	încălcarea de către participanții la piața de energie electrică a reglementărilor tehnice și/sau comerciale emise de ANRE	încălcarea prevederilor legislației muncii
23	Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi acceptați la examen trebuie să îndeplinească următoarele condiții:	Să transmită la ANRE o cerere și documentație anexată, din care să reiasă doar calificarea profesională	Să transmită la ANRE o cerere și documentație anexată, din care să reiasă doar experiența practică în domeniul instalațiilor electrice	Să transmită la ANRE o cerere și documentație anexată, din care să reiasă atât calificarea cât și experiența profesională în domeniul instalațiilor electrice
24	În cazul în care electricianul autorizat își pierde Legitimația/Adeverința de electrician autorizat, la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă:	Legitimația/Adeverința de electrician autorizat este declarată nulă, într-un ziar local și titularul achită tariful de autorizare aprobat	Legitimația/Adeverința de electrician autorizat este declarată nulă, într-un ziar local și titularul achită o penalitate în cuantum de 200 RON indiferent de gradul și tipul de autorizare	Legitimația/Adeverința de electrician autorizat este declarată nulă, într-un ziar local și titularul achită un tarif de emitere a duplicatului, conform prevederilor din regulamentul de autorizare
25	Pentru a fi valabilă, adeverința de electrician autorizat	va fi prezentată ANRE pentru a fi vizată, la termenul prevăzut, după achitarea în prealabil a tariful de vizare, egal cu tariful de acordare a respectivului tip și grad de autorizare	va fi prezentată ANRE pentru a fi vizată, la termenul prevăzut, după susținerea în prealabil a unui nou examen	va fi prezentată ANRE pentru a fi vizată, la termenul prevăzut, după achitarea în prealabil a tariful de vizare, diferit de tariful de acordare a respectivului tip și grad de autorizare
26	Termenul de vizare a adeverinței de electrician autorizat, de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări, este de	3 ani	4 ani	5 ani
27	Calitatea de autoritate contractantă pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului din domeniul energetic, precum și pentru activitățile sau serviciile publice de interes național și general din domeniul energiei electrice o are	Ministerul de resort	ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei	ANRSC - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Serviciilor Comunale
28	Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:	după 5 ani de experiență în baza gradului de autorizare deținut	prin vizarea la termen de către ANRE a adeverinței de electrician autorizat	pe bază de examen
29	Pot face obiectul unei concesiuni energetice:	numai bunurile proprietate publică sau privată a statului	activitățile și serviciile publice de interes național și general din domeniul energiei electrice.	bunurile utilizate în activitatea de furnizare a energiei electrice
30	Constituie contravenție:	refuzul clienților finali de a permite accesul personalului operatorului de măsurare la grupurile de măsurare	încheierea de către un client final pentru un loc de consum a două contracte de furnizare a energiei electrice cu furnizori diferiți	sustragerea de energie electrica
31	Constituie infracțiune:	Executarea de săpături sau lucrări de orice fel în zonele de protecție a instalațiilor, fara consimțământul prealabil al proprietarului acestora	modificarea fără drept a componentelor instalațiilor energetice	Nerespectarea reglementărilor emise de ANRE
32	Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice din sistemul electroenergetic este aprobat de către:	Guvernul României	Ministerul de resort	ANRE
33	Se recomandă includerea în subcategoria C3 a punctelor de măsurare ale utilizatorilor rețelelor electrice de interes public:	racordați la joasă tensiune, cu consum mediu anual mai mic sau egal cu 2.400 kWh/an și mai mare de 1.200 kWh/an, respectiv producție medie anuală mai mică sau egală cu 2.400 kWh/an;	racordați la joasă tensiune, cu consum mediu anual/producție medie anuală mai mare de 2.400 kWh/an;	racordați la joasă tensiune, cu consum mediu anual mai mic sau egal cu 1.200 kWh/an.
34	Într-un sistem de producere distribuită -	centralele de producere a energiei electrice sunt conectate la rețeaua de distribuție;	centralele de producere a energiei electrice sunt conectate la rețeaua de de transport	centralele de producere a energiei electrice sunt conectate la un sistem electroenergetic izolat
35	Codul tehnic al rețelelor electrice de distribuție (Codul RED), reglementare ce este parte constitutivă a legislației secundare, este aprobat de către:	Guvernul României	Ministerul Economiei și Finanțelor	ANRE
36	Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere:	Promovarea utilizării eficiente a combustibililor	promovarea producerii distribuite	Promovarea utilizării surselor regenerabile
37	Codul tehnic al rețelelor electrice de distribuție reglementează activitatea operatorilor de distribuție:	la care acționar principal este statul român	la care acționar majoritar nu este statul român	tuturor operatorilor de distribuție, indiferent de acționarul majoritar
38	Obligațiile de serviciu public pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice se pot stabili:	în conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice de gospodărire comunală	prin reglementări ale ANRE	numai prin prin hotărâre a Guvernului
39	Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice stabilește indicatori de performanță privind:	Evenimentele accidentale produse de terți asupra rețelelor electrice din patrimoniul public	Debranșarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuție	Întreruperile programate, pentru executarea lucrărilor de dezvoltare, retehnologizare și mentenanță
40	Furnizorul de energie electrică este îndreptățit să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:	sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă	racordare ilegală la rețeaua de distribuție	depășire a cantității de energie contractate
41	Se integrează în sisteme de măsurare inteligentă punctele de măsurare din:	subcategoria C1	subcategoria C4	subcategoria C3
42	În conformitate cu prevederile legii nr.123/2012 sunt considerate surse regenerabile de energie:	gazul metan	energia eoliană	Energia electrică obținută prin arderea combustibililor fosili
43	Nerespectarea normelor tehnice emise de către ANRE constituie:	Infracțiune	Contravenție	Abatere
44	Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci când se produce schimbarea titularului locului de producere sau de consum	este obligatorie numai dacă se modifică puterea aprobată anterior prin avizul tehnic de racordare;	nu este obligatorie	este obligatorie
45	Energia electrică furnizată clienților finali pe piața de energie electrică și energia electrică produsă în instalațiile utilizatorilor se măsoară de către operatorii de măsurare, prin grupuri de măsurare, conform codului de măsurare elaborat de :	Ministerul de resort	ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei	ANRSC - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Serviciilor Comunale
46	Operatorul de distribuție:	Exploatează, retehnologizează, reabilitează și dezvolta rețelele electrice de distribuție, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare	Asigură exploatarea rețelei de iluminat public realizată pe infrastructura rețelei de distribuție	Încasează contravaloarea energiei electrice furnizate
47	Operatorul de transport si de sistem este:	orice persoană fizică sau juridică ce deține, sub orice titlu, o rețea electrică de transport și care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, de dezvoltarea rețelei de transport într-o anumită zonă	Orice persoana care deține, sub orice titlu o rețea electrica de distribuție si este titulara unei licențe de distribuție	Persoana juridică proprietară a rețelelor electrice de transport, pe care le exploatează în baza licenței pentru furnizarea energiei electrice
48	În cazul existenței mai multor puncte de delimitare, se consideră un singur loc de consum și o singură instalație de utilizare dacă:	instalațiile din aval aferente fiecărui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin rețele ale operatorului de distribuție;	dacă există un singur proprietar	instalațiile din aval aferente fiecărui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin rețele ale utilizatorului.
49	Pentru protejarea rețelelor electrice de distribuție, persoanelor fizice si juridice:	li se interzice să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție, fără avizul de amplasament al operatorului de transport și sistem	li se interzice să limiteze sau să îngrădească, prin execuția de împrejmuire, prin construcții ori prin orice alt mod, accesul la instalații al operatorului de distribuție	li se permite depozitarea de materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protecție si de siguranța ale instalațiilor, fara acordul operatorului de rețea, cu condiția să fie proprietar al terenului
50	Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc:	asigurarea accesului nediscriminatoriu și reglementat al tuturor participanților la piața de energie electrică și la rețelele electrice de interes public a consumatorilor	intensificarea cercetărilor pentru identificarea unor noi bazine carbonifere	Determinarea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public
51	Rețea electrică de interes public este o rețea electrică la care sunt racordați cel puțin:	3 utilizatori	2 utilizatori	un utilizator
52	Obținerea avizului tehnic de racordare de către un utilizator:	nu este obligatorie pentru o durata mai mică de 6 luni	nu este obligatorie pentru o putere ceruta sub 100 kW	este obligatorie pentru orice loc de producere nou
53	Sursele staționare de energie electrică în curent continuu, dacă nu sunt racordate prin invertoare la SEN, se supun supun dispozițiilor Legii nr. 123/2012?	Da	Nu	Da, doar sub aspectul stabilirii prețului de vânzare e energiei electrice produse
54	Executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea constituie:	contravenție	infracțiune	contravenție sau infracțiune, după caz
55	Avizul tehnic de racordare emis își încetează valabilitatea:	la încheierea contractului de racordare	în termen de 6 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;	în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;
56	În cazul unui ansamblu de blocuri de locuințe, grupurile de măsurare individuale se poziționează	pe tablourile din apartamente	centralizat, la limita zonei de proprietate asupra terenului, in exteriorul construcției	centralizat, la parter sau pe palier
57	Soluția de racordare se stabilește printr-o fișă de soluție pentru:	utilizatorii perturbatori	utilizatorii de tip distribuitori, indiferent de tensiunea rețelei la care se racordează	locurile de consum care se racordează la rețele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluția de racordare este unică și/sau evidentă
58	Soluția de racordare se stabilește printr-un studiu de soluție pentru:	locurile de consum având puterea maximă simultană absorbită mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activității lor	locurile de consum existente pentru care se solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalațiile de racordare existente, indiferent de tensiunea rețelei la care sunt racordate.	locurile de consum și/sau de producere care, prin tipul lor și caracteristicile echipamentelor instalațiilor de utilizare și/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra rețelei și a celorlalți utilizatori și stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate
59	Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei analizează și soluționează eventualele contestații cu privire la:	avizele tehnice de racordare	calitate lucrărilor de racordare la rețelele electrice de interes public	calitatea execuției instalațiilor interioare ale clădirilor civile
60	Neînțelegerile privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, dintre operatorii de distribuție și solicitanți, se soluționează:	întotdeauna pe cale amiabilă	de autoritatea competentă conform reglementărilor în vigoare	întotdeauna în justiție
61	ANRE poate aplica sancțiuni contravenționale unui electrician autorizat pentru:	Comiterea unei fapte prevăzute în Regulamentul de autorizare ca fiind interzisă	Desfășurarea activității în baza unei adeverințe (legitimații) de electrician autorizat emisă în urmă cu 4 ani	Desfășurarea de activități în calitate de întreprindere individuală

62	Autorizarea unui electrician se realizează în urma:	promovării unui examen de autorizare	promovării unui concurs de autorizare, cu număr limitat de locuri	unui interviu în faţa unei comisii ANRE
63	Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acordă titularilor de adeverinţă următoarele competenţe:	După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV	După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată oricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 220 kV	După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată maximă de 100 kW şi la o tensiune nominală de cel mult 110 kV
64	Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are următoarele competenţe:	De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV	De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV	De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV
65	Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are următoarele competenţe:	De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată	De a executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 220 kV	De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 110 kV
66	Autorizarea pentru proiectare de instalaţii electrice este o autorizare de tip	A	B	C
67	Este interzis electricianului autorizat:	Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care deţine doar autorizaţie de tip A	Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care nu deţine o autorizaţie de tip A	Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în baza unor documentaţii de proiectare realizate de alţi electricieni autorizaţi
68	Este interzis electricianului autorizat:	Să semneze documentaţii de orice fel pentru proiecte sau lucrări pe care nu le-a realizat sau supravegheat	să execute lucrări după un proiect care nu a fost elaborat de el	Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în baza unor documentaţii de proiectare realizate de alţi electricieni autorizaţi
69	În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi B), electricienii:	Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare şi experienţă profesionale, cumulate, pentru fiecare tip de autorizare şi susţin examene separate pentru fiecare dintre aceste tipuri	Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare si experienţă profesionale, cumulate, pentru fiecare tip şi susţin un singur examen	Trebuie sa fi fost autorizaţi în prealabil în baza Ordinului MIC nr34 din 1999
70	Adeverinţa de electrician autorizat gradul IIIB conferă următoarele competenţe titularului:	De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV	De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 220 kV	De proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV
71	Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte următoarele tipuri de autorizări:	De tip E pentru execuţie	De tip A sau B pentru proiectare şi respectiv executare	Nu sunt definite tipuri de autorizare, ci doar grade de autorizare
72	Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu :	retragerea autorizării acordate	Retragerea autorizării acordate pe o perioadă de până la doi ani	Avertizarea în scris cu retragerea autorizării acordate la prima abatere constatată
73	Un electrician autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice:	Are obligaţia de a respecta proiectul în baza căruia execută instalaţia electrică	Are obligaţia de a participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a instalaţiei electrice de utilizare proiectată/ executată, chiar dacă nu i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de reţea la care urmează a se racorda instalaţia electrică de utilizare;	Are dreptul de a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor
74	Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:	Să respecte proiectele de execuţie a lucrărilor de instalaţii electrice doar dacă sunt întocmite de el	De a participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a instalaţiei electrice de utilizare proiectată/ executată, în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de reţea la care urmează a se racorda instalaţia electrică de utilizare	De a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor
75	Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip A este:	Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte normele tehnice corespunzătoare tipurilor de instalaţii electrice proiectate	Să semneze documentaţii de proiectare chiar dacă nu sunt realizate de el, astfel încât proprietarul să poată demara cât mai repede execuţia instalaţiilor	Să execute sau să coordoneze execuţia instalaţiilor electrice de orice putere sau tensiune tehnic realizabilă
76	Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice este:	Să execute instalaţii electrice numai ca angajat al unui operator economic atestat	Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte prevederile din proiect	Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, având în vedere că experienţa practică îi permite acest lucru
77	Client final este:	orice client ce cumpără energie electrică de la un producător	orice client casnic	orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică angro şi o vinde cu amănuntul
78	Conform prevederilor referitoare la energia electrică din Legea nr. 123/2012 , noţiunile de "client final" şi "consumator" sunt:	diferite	echivalente;	echivalente numai în cazul consumatorilor casnici
79	ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice dacă:	operatorul economic nu îndeplineşte criteriile de bonitate financiară corespunzătoare procedurii aplicabile	Operatorul economic a executat lucrări fără să aibă, în proprietate sau în folosinţă, conform prevederilor Regulamentului, dotarea tehnică minimală corespunzătoare tipului de atestat deţinut	ANRE nu are competenţa de a retrage Atestatele emise
80	ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice dacă:	Operatorul economic nu a sigurat structura minimă de personal autorizat prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d) din regulament, corespunzătoare tipului de atestat deţinut, şi nu a alocat personalul din acea structură pentru realizarea lucrărilor/activităţilor contractate;	ANRE nu poate dispune retragerea atestatelor emise	Operatorul economic a realizat cu întârziere o măsură de conformare dispusă de ANRE cu privire la îndeplinirea unei obligaţii care îi revine în calitate de titular de atestat;
81	ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice:	La cererea scrisă a titularului de atestat, fără a fi necesară motivarea acesteia	În cazul în care se constată că titularul de atestat încalcă o obligaţie prevăzută în Condiţiile-cadru de valabilitate asociate atestatelor, aplicabile tipului de atestat deţinut;	ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise
82	Atestatele emise de ANRE pentru desfăşurarea activităţilor operatorilor economici în instalaţii electrice instituie competenţe privind:	Proiectarea, executarea şi verificarea instalaţiilor electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune	Numai la proiectarea şi executarea de lucrări pe niveluri de joasă şi medie tensiune	Numai la efectuarea de lucrări de încercări de echipamente electrice
83	Conform atribuţiilor principale prevăzute în Cod tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), operatorii de distribuţie:	prestează serviciul public pentru toţi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie, permiţând accesul nediscriminatoriu la reţelele electrice de distribuţie oricărui solicitant care îndeplineşte cerinţele tehnice prevăzute în Cod	prestează serviciul de distribuţie doar pentru utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie cu care au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice	asigură serviciul public de distribuţie a energiei electrice doar consumatorilor de energie electrică vulnerabili
84	Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) este administrat de:	SC ELECTRICA SA, în calitate de elaborator	ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei	CN TRANSELECTRICA SA
85	Începând cu data de 1.01.2022, în PD, la JT, în condiţii normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95% din valorile efective, mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii de alimentare, nu trebuie să aibă o abatere faţă de tensiunea nominală mai mare de	5%	+5% / -10%	12%
86	OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de timp din momentul în care a luat cunoştinţă de întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de consum şi/sau de producere, astfel încât restabilirea acesteia, după o întrerupere neplanificată, să se realizeze,	pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum18 ore	pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum 12 ore	pentru mediul rural, în condiţii normale de vreme, în maximum 24 ore
87	Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, precizate în Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se numără şi:	Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor electrice de iluminat public	Asigurarea tranzitării energiei electrice prin reţelele sale, la cererea şi cu informarea OTS, în anumite cazuri	Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional
88	Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:	Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie	Stabilirea responsabilităţilor şi obligaţiilor operatorilor de distribuţie în vederea extinderii reţelei de iluminat public pe infrastructura reţelei de distribuţie	Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport
89	Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii de:	Întrerupere accidentală a energiei electrice	Forţă majoră	Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie
90	Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în situaţii de:	Forţă majoră	Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie	condiţii meteorologice deosebite
91	Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie, trebuie ca:	să aibă încheiate contracte de distribuţie cu operatorul de distribuţie	prin regimul lor de funcţionare să nu introducă perturbaţii inacceptabile, conform normativelor în vigoare, care să afecteze funcţionarea RED sau alimentarea altor utilizatori RED din zonă	să aibă contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribuţie
92	Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească utilizatorii, pentru a beneficia de prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie, trebuie ca:	să respecte condiţiile prevăzute în contractul de distribuţie/furnizare	să aibă contracte de furnizare a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribuţie	să aibă instalaţii electrice care funcţionează la tensiunea nominală alternativă în gama 20 kV - 400 kV şi la frecvenţa de 50 Hz
93	Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă privind:	efectuarea reviziilor instalaţiilor de distribuţie	calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice de distribuţie
94	Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă privind:	calitatea comercială a serviciului de distribuţie a energiei electrice	Furnizarea energiei electrice	Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice de distribuţie
95	Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă privind:	continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie	Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public
96	După depunerea documentaţiei complete de către utilizator, operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum:	10 zile calendaristice în situaţia în care soluţia se stabileste prin studiu de soluţie	30 zile calendaristice în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie,	20 zile calendaristice în situaţia în care soluţia se stabileste prin studiu de soluţie
97	Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând seama de:	criteriul pierderilor minime de energie	criteriul economic si criteriul stabilităţii termice în regim de durata	criteriul stabilităţii termice si dinamice în regim de scurtcircuit, în cazuri particulare
98	CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este societatea comercială de interes naţional care desfăşoară următoarele activităţi specifice precizate în Codul tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET):	măsurarea energiei electrice pe piaţa en-detail (cu excepţia punctelor de măsurare care se încadrează în categoria A)	măsurarea energiei electrice pe piaţa cu amănuntul, în calitate de operator de măsurare	serviciul de transport al energiei electrice şi serviciul de sistem, în calitate de operator de transport şi de sistem (TSO)
99	Persoana juridică care are calitatea de administrator al Codului tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET), este:	CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA	Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei	Ministerul Economiei şi Finanţelor
100	Cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri instalate de până la 50 MW inclusiv şi cele pentru locuri de consum cu puteri maxim simultan absorbite de până la 50 MW inclusiv, se adresează de către solicitanţi:	unui furnizor	operatorului de transport şi de sistem	unui operator de distribuţie care deţine în apropierea locului de producere sau de consum o reţea electrică de distribuţie
101	Avizul tehnic de racordare se emite de către:	operatorul de reţea la care a fost depusă cererea de racordare, chiar dacă opţiunea scrisă a utilizatorului este pentru o variantă de soluţie de racordare la reţeaua electrică deţinută de un alt operator de reţea	operatorul de reţea la reţeaua căruia se racordează instalaţiile utilizatorului, conform soluţiei de racordare stabilite prin fişa sau studiul de soluţie	operatorul de reţea care a elaborat fişa sau studiul de solutie, chiar dacă opţiunea scrisă a utilizatorului este pentru o variantă de soluţie de racordare la reţeaua electrică deţinută de un alt operator de reţea
102	În calitate de persoană fizică autorizată, electricianul autorizat gradul I poate executa instalaţii electrice interioare	având o putere electrică instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, numai dacă deţine un atestat emis de ANRE	având o putere electrică instalată de maximum 20 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, numai dacă deţine un atestat emis de ANRE	având o putere electrică instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, fără a deţine un atestat emis de ANRE
103	Serviciile de sistem tehnologice sunt realizate folosindu-se ca resurse:	numai sistemele de reglaj primar al frecvenţei	rezervele de putere	consumatorii nedispecerizabili, care pot fi deconectaţi la dispoziţia CN TRANSELECTRICA SA
104	Serviciul de sistem aflat în responsabilitatea operatorului de transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) are scopul de a asigura:	funcţionarea în siguranţă a SEN	administrarea pieţei de energie electrică, prin OPCOM	administrarea pieţei de echilibrare
105	La încetarea perioadei de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice, clientul final de energie electrică are dreptul să primească de la furnizor decontul final de regularizare	În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice	la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice	În termen de maximum 10 de zile de la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice
106	Contractul de distribuţie se poate încheia între operatorul de distribuţie şi	furnizorul clientului final, întotdeauna	clientul final, în anumite situaţii	furnizor şi clientul final
107	Convenţia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:	manevrele ce se executa si eventualele despăgubiri ce se pot acorda in cazul unui incident	condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor	realizarea conducerii operaţionale prin dispecer, în exclusivitate
108	Convenţia de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice, este un act juridic încheiat intre:	consumator si producător	operator de reţea si consumator	furnizor si producător
109	Furnizarea energiei electrice se desfăşoară	numai în baza unei licenţe pentru activitatea de furnizare a energiei electrice	fără licenţă, de către operatori de distribuţie neconcesionari către clienţii alimentaţi direct din reţelele electrice pe care aceştia le exploatează	fără licenţă, de către producători, oricărui client final
110	În cazul furnizării energiei electrice în baza unui contract încheiat pe piaţa concurenţială, pentru neachitarea de către client în termenul scadent prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice a facturii, furnizorul poate întrerupe furnizarea:	cu un preaviz de 15 zile în cazul clienţilor casnici	cu un preaviz de 5 zile în cazul clienţilor casnici	fără preaviz
111	Furnizarea energiei electrice către clientul final se realizează:	în temeiul unui contract de furnizare	fără încheierea contractului de furnizare, pe bază de negocieri	pe baza contractului încheiat de clientul final ccu operatorul de reţea
112	Categoria clienţilor noncasnici include şi	producătorii de energie electrică	căminele pentru persoane vârstnice dacă nu sunt în administrarea statului	căminele studenţeşti cu o putere aprobată mai mare de 50 kW
113	Nerespectarea de către clientul final a contractului de furnizare încheiat pe piaţa concurenţială poate avea drept consecinţă:	întreruperea furnizării energiei electrice	sancţionarea contravenţională a clientului final	sancţiune prin amendă contravenţională
114	Avizul tehnic de racordare constituie:	angajamentul operatorului de reţea de a realiza instalaţia de racordare a utilizatorului;	oferta operatorului de reţea la cererea de racordare a solicitantului;	aprobarea de către operatorul de reţea a utilizării reţelei electrice de transport sau de distribuţie
115	Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil:	numai pentru un anumit amplasament al locului de producere/consum	inclusiv în cazul schimbării titularului locului de producere/consum pentru care s-a solicitat racordarea	pe o perioadă de timp nelimitată
116	Cererea pentru racordare la reţea trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de:	utilizator sau de împuternicitul legal al utilizatorului.	furnizor	operatorul de reţea
117	Cererile pentru racordare la reţea şi documentaţiile anexate acestora:	se pot depune direct la centrele teritoriale de relaţii cu clienţii organizate de operatorul de reţea;	nu se pot trimite prin poştă;	se depun numai la registratura operatorului de reţea.
118	Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru o organizare de de şantier, documentaţia anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu şi:	certificatul de urbanism al obiectivului pentru care se organizează şantierul, în termen de valabilitate, în copie;	autorizaţia de construire a obiectivului pentru care se organizează şantierul, în termen de valabilitate, în copie;	certificatul de urbanism
119	În cazul utilizatorilor clienţi finali casnici şi al prosumatorilor, precum şi în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi instituţiilor publice ale căror locuri de consum sunt racordate la reţelele electrice de joasă tensiune, costurile pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau, după caz, a blocului de măsură şi protecţie, complet echipat,	sunt suportate de către operatorul de reţea	sunt suportate de către operatorul de reţea, numai pentru consumatorii casnici	sunt suportate de către utilizatori
120	Lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum şi/sau de producere se proiectează şi se execută .	numai de către operatorul de reţea, cu personal propriu	de către utilizator	pe bază de contract încheiat de către operatorul de reţea cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.

121	Ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, o soluţie de racordare este valabilă:	dacă este înscrisă în avizul tehnic de racordare	dacă a fost una (oricare) dintre soluţiile prevăzute şi avizate din studiul de soluţie	dacă prevede o instalaţie de racordare cu costuri minime pentru utilizator.
122	Parcurgerea unei etape preliminare de documentare şi informare a viitorului utilizator pentru racordarea acestuia la reţeaua electrică:	este obligatorie pentru utilizator;	la solicitarea utilizatorului, este obligatorie pentru operatorul de reţea;	nu este prevăzută de legislaţia în vigoare.
123	Pentru un loc de producere sau de consum nou, documentaţia anexată cererii de racordare va cuprinde obligatoriu:	autorizaţia de construire	autorizaţia de construire a obiectivului, în copie;	actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie.
124	Planul anexat cererii de racordare, cu amplasarea în zonă a locului de consum şi/sau de producere, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică trebuie să fie	un plan de situaţie la scară, întocmit conform prevederilor legale în vigoare	avizat de ANRE	avizat de către operatorul de reţea, anterior depunerii cererii
125	Loc de consum temporar este un loc de consum în care se utilizează energie electrică	numai pentru pentru organizarea sau desfăşurarea unor activitati ocazionale	pentru o perioadă de timp, aprobată de autorităţile competente, în scopul construirii, reparării sau amenajării unor obiective	în mod repetat, pentru o anumită perioadă de timp, la acelaşi loc de consum.
126	Utilizatorii reţelelor electrice au obligaţia solicitării avizului tehnic de racordare:	înainte de a începe executarea instalaţiei de utilizare care urmează să fie racordată la reţeaua electrică;	pe parcursul executării instalaţiei de utilizare care urmează să fie racordată la reţeaua electrică;	la terminarea instalaţiei de utilizare, înainte de punerea ei sub tensiune.
127	Fişa de soluţie este elaborată de:	utilizatori	operatorul de reţea	orice proiectant de specialitate (societate comercială atestată pentru activităţi de proiectare)
128	Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:	locurile de consum individuale ale utilizatorilor de tip clienţi casnici, indiferent de puterea solicitată	locurile de consum şi/sau de producere care se racordează la reţele electrice având tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare;	utilizatorii de tip distribuitori, indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează
129	Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:	utilizatorii de tip distribuitori, indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează	utilizatori perturbatori	locurile de consum individuale ale utilizatorilor de tip clienţi casnici, indiferent de puterea solicitată
130	Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:	locurile de consum şi/sau de producere care se racordează la reţele electrice având tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare;	locurile de consum individuale ale utilizatorilor de tip clienţi casnici, dacă se solicită o putere mai mare de 11 kVA	utilizatorii cu o putere de peste 25 kVA
131	Lucrările de realizare a instalaţiei de racordare se execută:	de către orice constructor	numai după încheierea contractului de execuţie de către un operator economic atestat cu operatorul de reţea sau cu utilizatorul, după caz	inainte de încheierea contractului de execuţie
132	Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziţii ale actelor normative se modifică	la data intrării în vigoare a modificării actelor normative respective fără îndeplinirea altor formalităţi	prin incheierea unui act adiţional	prin incheierea unui nou contract
133	Clienţii casnici de energie electrică:	pot impune furnizorului orice modalitate de plată, chiar dacă nu este pusă la dispoziţie de către acesta	pot să opteze pentru orice modalitate de plată pe care furnizorul o pune la dispoziţie	sunt obligaţi să achite facturile pentru energia electrică la una din casieriile furnizorului
134	În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor conform Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali şi a procedurilor specifice	furnizorul are dreptul să solicite operatorului de distribuţie deconectarea clientului final de la reţea	operatorul de reţea are dreptul să întrerupă alimentarea cu energie electrică a locului de consum numai dacă are încheiat contract de reţea cu clientul final	se reziliază contractul de furnizare a energiei electrice
135	Furnizorul are obligaţia să deţină o pagină de internet proprie care să pună la dispoziţia clientului un formular online pentru înregistrarea plângerilor şi care să conţină şi infomaţii privind modalităţile de soluţionare	numai a neînţelegerilor precontractuale	numai a neînţelegerilor apărute pe parcursul derulării contractului;	a neînţelegerilor precontractuale şi a celor apărute pe parcursul derulării contractului;
136	Furnizorul are dreptul să recalculeze consumul de energie electrică pentru o perioadă anterioară	în cazul unei facturări eronate a consumului	numai în cazul clienţilor noncasnici mari	numai atunci când se constată înregistrarea eronată a consumului de energie electrică
137	Deconectarea de la reţeaua electrică a locurilor de consum unde locuiesc consumatori vulnerabili	este permisă în orice situaţie, dar pentru perioade mici de timp	este permisă în situaţii de criză de energie electrică	este interzisă în situaţii de criză de energie
138	Clientul vulnerabil	nu are dreptul să beneficieze de eşalonarea la plată a facturii	are dreptul să beneficieze de eşalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni	are dreptul să beneficieze de eşalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de maximum 3 luni
139	Certificatul de racordare emis de către operatorul de reţea	conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea a unui loc de consum şi/ sau de producere	se emite contra cost, la cerea utilizatorului	stabileşte condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare.
140	Perioada de valabilitate a certificatului de racordare este egală	cu 12 luni de la emitere	cu durata de existenţă a instalaţiilor de utilizare de la locul de consum şi/ sau de producere.	cu durata până la incheierea contractului de racordare
141	Emiterea certificatului de racordare de către operatorul de reţea se face	gratuit	pe bază de tarife reglementate	la cererea scrisă a utilizatorului.
142	Numărul şi localizarea punctelor de delimitare între instalaţia de racordare şi instalaţia de utilizare se stabilesc	de catre utilizator	de comun acord de catre operatorul de reţea şi utilizator, cu respectarea prevederilor legale în vigoare	de catre operatorul de reţea
143	Punctul de delimitare în cazul locuinţelor individuale se stabileşte	întotdeauna la limita de proprietate	întotdeauna pe proprietatea utilizatorului, în exteriorul locuinţei	întotdeauna la bornele de ieşire din grupul de măsurare
144	Dacă sunt necesare lucrări de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării, operatorul de reţea solicită, prin avizul tehnic de racordare, constituirea unei garanţii financiare în favoarea sa, de către utilizatorul	oricărui loc de producere	oricărui loc de consum	unui loc de consum şi/sau de producere nou sau care se dezvoltă, cu o putere aprobată totală pentru consum/evacuare mai mare de 1 MW
145	Centrala electrica de cogenerare (termoficare) este ansamblul de instalaţii, construcţii si echipamente necesare pentru producerea:	doar a energiei electrice	doar a energiei termice	combinată a energiei electrice si termice
146	Sistemul electroenergetic este definit ca fiind:	Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de tensiune	Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează numai transportul şi distribuţia energiei electrice	ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativă, distribuţia, furnizarea şi utilizarea energiei electrice
147	Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:	constatare a unui consum fraudulos de energie	neplata facturilor	Neplata abonamentului radio-tv
148	Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:	sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă, neplata facturilor sau alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.	Plata cu întârziere a facturilor	Consum de energie mai mare decât cel aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare
149	Furnizorul este obligat să analizeze plângerea clientului referitoare la factura emisă, comunicată furnizorului în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii,	numai dacă factura a fost achitată	numai dacă factura nu a fost achitată	indiferent dacă factura a fost sau nu achitată,
150	Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare se rezolvă de către:	organele ierarhice ale emitentului	operatorul de distribuţie care a emis avizul	ANRE

eVolt INSTAL