



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
INSTALAR RELIGADOR (13.8 -34,5) kV Erro! A entrada de AutoTexto não foi definida.	POP - 100	00	1 / 1

1. OBJETIVO

O objetivo deste procedimento é estabelecer critérios para processo de instalar religador (13.8 - 34,5) kV.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de instalação de religadores (13.8 -34,5) kV.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
5.1 - Preencher documentação de segurança - APR (Análise Preliminar de Risco); -Chec-list de todos os equipamentos; -Diário de Segurança;	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.2 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Eletricista	Choque contra obstáculos, choque elétrico e queda de diferença de nível (escada)	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado, seguir capacitação técnica (NR 35 e NR 10) e sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.3 – colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda, esforço físico,	Atentar por obstáculos, carregar o peso	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.4 – Posicionar a escada	Eletricista	Queda de diferença de nível, esforço físico Contato com outros equipamentos	Observar obstáculo, peso, Não carregar a escada vertical	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.5 – Içar o religador com guindauto através de cinta de nylon respeitando as normas /orientações dos fabricantes e capacidade de ruptura da cinta.	Eletricista	Cinta arrebentar Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de nível, Queda do	Fazer inspeções diária das cintas de içamento e capacidade de ruptura. Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

Giovanni Cendes / José Antonio

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

_____/_____/_____
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
INSTALAR RELIGADOR (13.8 -34,5) kV Erro! A entrada de AutoTexto não foi definida.	POP 100	00	2 / 1

Retirada		equipamento Contato cabo em equipamentos Contato da lança do guindauto em equipamento	EPI's adequado e seguir capacitação técnica (NR 11 e NR 35). Conferir as amarações no equipamento Fixar o cabo com corda na base do pára-raios. Operar o munck com cuidado.	
5.6 – Colocar o o religador na carroceria do caminhão para transportar ao local apropriado da SE	Eletricista	Queda do pára-raio na carroceria Queda de diferença de nível (eletricista)	Amarrar o pára-raio na carroceria do caminhão. Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado e seguir capacitação técnica (NR 11 e NR 35) Usar luvas de vaqueta	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.7 -Retirar a embalagem de madeira ddo religador usando pé de cabra.	Eletricista	Danificar o pára-raio Perfuração com pregos Esforço físico inadequado	Manusear o pé de cabra com cuidado Atenção no manuseio da embalagem da madeira com material perfurante Postura adequada na execução da tarefa.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.8 - Içar o religador novo com guindauto através de cinta de nylon respeitando as normas /orientações do fabricantes e colocar na base . Respeitando a capacidade de ruptura da cinta.	Eletricista	Cinta arrebentar Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de nível, Queda do equipamento Contato cabo em equipamentos Contato da lança do munck em equipamento	Fazer inspeções diária das cintas de içamento. Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado e seguir capacitação técnica (NR 11 e NR 35). Conferir as amarações no equipamento Fixar o cabo com corda na base do pára-raios. Operar o munck com cuidado.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
INSTALAR RELIGADOR (13.8 -34,5) kV Erro! A entrada de AutoTexto não foi definida.	POP 100	00	3 / 1

5.9 – Fixação do religador na base	Eletricista	Cinta arrebentar Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de nível, Queda do equipamento Contato cabo em equipamentos Contato da lança do munck em equipamento	Fazer inspeções diária das cintas de içamento. Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado e seguir capacitação técnica (NR 11 e NR 35). Conferir as amarações no equipamento Fixar o cabo com corda na base do pára-raios. Operar o munck com cuidado.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.10 - Liberação para comissionamento	Encarregado/ Eletricista	Queda e choque elétrico	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado, seguir capacitação técnica (NR 35 e NR 10).	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.11 - Retirar a lona encerada juntamente com os equipamentos e ferramentas	Eletricista	Esforço fisico	Postura adequada	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.12 – Retira o isolamento da área de trabalho	Eletricista	Esforço fisico	Postura adequada	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.13 - Preencher documentação de segurança -APR (Análise Preliminar de Risco); -Chec-list de todos os equipamentos; -Diário de Segurança;	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.14 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Eletricista	Choque contra obstáculos, choque elétrico e queda de diferença de nível (escada)	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado, seguir capacitação técnica (NR 35 e NR 10) e sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
INSTALAR RELIGADOR (13.8 -34,5) kV Erro! A entrada de AutoTexto não foi definida.	POP 100	00	4 / 1

5.15 – Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS instalação de religadores (13.8 - 34,5) kV	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantado na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
---	-------------	---	---	--

4. COMPETÊNCIAS

Engenheiros – Programar atividade

Encarregado – Supervisionar a atividade

Montadores e Eletricistas – Executa atividades de montagem/instalação

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

Para execução das atividades, além do conhecimento do presente POP, os responsáveis pela atividade deverão conhecer e consultar o POP de segurança associado à mesma atividade descrita nesse documento.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:17:49

Status: Assinado

Documento: POP 100 - Montagem Eletromecânica - Instalar Religadores.Pdf

Número: 0930fb32-f900-464a-bcac-1bc3b8498c74

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:16:46

Hash do documento original (SHA256): e0fd5f98176ae9558fc3a0fad238fea85eea6a9974ee874b7339010380969119



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:17:48

Token: b6427e31-74bb-400c-9ab4-581f3c4f532d

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 0930fb32-f900-464a-bcac-1bc3b8498c74, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 0930fb32-f900-464a-bcac-1bc3b8498c74. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.