



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
INSTALAR CHAVE SECCIONADORA (13.8 -138) kV	POP - 98	00	1 / 1

1. OBJETIVO

O objetivo deste procedimento é estabelecer critérios para processo de instalar chave seccionadora.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de montagem de chave seccionadora (13.8 -138) kV.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
5.1 - Preencher documentação de segurança -APR (Análise Preliminar de Risco); -Chec-list de todos os equipamentos; -Diário de Segurança;	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.2 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Eletricista	Choque contra obstáculos, choque elétrico e queda de diferença de nível (escada)	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado, seguir capacitação técnica (NR 35 e NR 10) e sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso)	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.3 – colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda, esforço físico,	Atentar por obstáculos, carregar o peso	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.4 – Posicionar a escada	Eletricista	Queda de diferença de nível, esforço físico	Observar obstáculo, peso,	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.5 – Fazer o aterramento no equipamento e veículo	Eletricista	Contato com outros equipamentos	Não carregar a escada vertical	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.6 – Lçar a chave seccionadora com guindauto através de cinta de nylon respeitando as normas /orientações dos fabricantes e capacidade de ruptura da cinta.	Eletricista	Queda de diferença de nível	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado e seguir capacitação técnica (NR 11 e NR 35).	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por: _____ Data	Aprovado para uso: _____ Data
--	---

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
INSTALAR CHAVE SECCIONADORA (13.8 -138) kV	POP 98	00	2 / 1

Retirada				
5.7 – Colocar o a chave seccionadora na carroceria do caminhão para transportar ao local apropriado da SE	Eletricista	Cinta arrebentar Contato cabo em equipamentos	Usar banqueta isolante e luvas isolante.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.8- Retirar a embalagem de madeira da chave seccionadora usando pé de cabra.	Eletricista	Queda de diferença de nível,	Fazer inspeções diária das cintas de içamento e capacidade de ruptura.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.9– Içar a chave seccionadora nova com guindauto através de cinta de nylon respeitando as normas /orientações do fabricantes e colocar na base . Respeitando a capacidade de ruptura da cinta.	Eletricista	Queda do equipamento	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado e seguir capacitação técnica (NR 11 e NR 35).	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.10 – Fixação da chave seccionadora na base	Eletricista	Contato cabo em equipamentos	Conferir as amarrações no equipamento	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.11 – Regulagem da chave seccionadora	Eletricista	Contato da lança do guindauto em equipamento	Fixar o cabo com corda na base da chave seccionadora	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.12 - Liberação para comissionamento	Contratante		Operar o munk com cuidado.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.13 - Retirar a lona encerada juntamente com os equipamentos e ferramentas	Eletricista		Amarrar o para-raios na carroceria do caminhão.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.14 – Retira o isolamento da área de trabalho	Eletricista	Queda do para-raios na carroceria	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho, utilizar os EPI's adequado e seguir capacitação técnica (NR 11 e NR 35)	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
5.15 – Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS especifica para instalar chave seccionadora (13.8 - 138) kv	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Utilizar EPI conforme APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
INSTALAR CHAVE SECCIONADORA (13.8 -138) kV	POP 98	00	3 / 1

4. COMPETÊNCIAS

Engenheiros – Programar atividade

Encarregado – Supervisionar a atividade

Montadores e Eletricistas – Executa atividades de montagem/instalação

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

Para execução das atividades, além do conhecimento do presente POP, os responsáveis pela atividade deverão conhecer e consultar o POP de segurança associado à mesma atividade descrita nesse documento

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:17:49

Status: Assinado

Documento: POP 98 - Montagem Eletromecânica - Instalar Chave Seccionadora.Pdf

Número: 96bbaafd-4a5f-4895-a5b7-d2b3aca44f19

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:16:45

Hash do documento original (SHA256): 7d164214cbf7e62015d6183e4008d80c0dae33a10ff8b32db184ed322ea299c2



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado

via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:17:48

Token: b6427e31-74bb-400c-9ab4-581f3c4f532d

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 96bbaafd-4a5f-4895-a5b7-d2b3aca44f19, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 96bbaafd-4a5f-4895-a5b7-d2b3aca44f19. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.