



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES EM LINHA VIVA	POP 68	00	1 / 4

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de substituição de isoladores de chave seccionadora em linha viva nos setores de 13,8kV e 34,5kV.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de substituição isoladores de chave seccionadora em linha viva nos setores de 13,8 e 34,5kV.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa.	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação dos equipamentos para execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 - Realizar processo de etiquetamento das fontes, retirada do religamento automático junto ao CO-AT.	Encarregado	- Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado; - Mau funcionamento do equipamento; - Erro de manobra.	- Encerrar contato com Operador das manobras após sanar todas dúvidas; - EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, perneira (quando aplicável) - Obedecer a distâncias de segurança;	Utilizar o Direito de Recusa
3.4 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por: _____ Milton Roberto / Fernando Lino	Aprovado para uso: _____ Juliana Borges
_____ Data	_____ Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES EM LINHA VIVA	POP 68	00

			materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	
3.5 – Colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6 - Posicionar o caminhão SKY para execução da tarefa, e aterrar o mesmo para execução do serviço/ ou andaime isolado pra execução das tarefas.	Motorista/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7 - Realizar a instalação do detector de falta de tensão/ detector de tensão.	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Mau funcionamento do equipamento.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento. Uso de bastão ou luvas e mangas isolantes.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 – Realizar coberturas das partes energizadas	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento. Uso de luvas, mangas e coberturas isoladas.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES EM LINHA VIVA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
		POP 68	00	3 / 4

3.9 – Realizar desconexão do isolador de seus respectivos contatos. Método ao contato.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento.	Posicionar-se corretamente. Atenção na execução da tarefa. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em linha viva). Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.10 -Realizar substituição do isolador da chave seccionadora e alinhamento dos contatos.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Choque Elétrico. Arco elétrico.	Posicionar-se corretamente. Atenção na execução da tarefa. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em linha viva). Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.11 - Realizar retirada das coberturas das partes energizadas.	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento. Rompimento de cabos.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento. Uso de luvas, mangas e coberturas isoladas.	Utilizar o Direito de Recusa
3.12 – Realizar retirada do caminhão SKY/ andaime isolado.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado na execução da tarefa	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.13 – Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES EM LINHA VIVA	POP 68	00

			Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	
3.14 –Retirar o isolamento da área de execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.15 - Entrar em contato com CO-AT e fechar a OS (Ordem de Serviço), junto ao CO-AT.	Encarregado	Perca de sinal	Telefone satélite	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Instalação do aterramento temporário do caminhão

Quando da execução do aterramento temporário do caminhão proporcionando uma maior segurança da atividade que será executada.

b) Retirada do aterramento temporário do caminhão

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário do caminhão.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:07:51

Status: Assinado

Documento: POP 68 - Substituição De Isoladores De Chave Seccionadora 13,8kV E 34,5kV.Pdf

Número: 5caf8a87-8520-4ec2-97c6-574048b41a8a

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:06:48

Hash do documento original (SHA256):

08e858055a738564514a898781dd165b516d1730dadb02c6fd7e3779582c1b06



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado

via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:07:50

Token: 904ff2a6-e7d1-4e83-bc61-1b5c4e638508

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 5caf8a87-8520-4ec2-97c6-574048b41a8a, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 5caf8a87-8520-4ec2-97c6-574048b41a8a. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.