



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
CORREÇÃO DE PONTO QUENTE EM TP E TC DE MEDIÇÃO EM LINHA VIVA	POP 76	00	1 / 4

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de correção de ponto quente TP e TC de medição nos setores de 69kV e 138kV.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de correção de ponto quente TP e TC de medição nos setores de 69kV e 138kV.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa.	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação dos equipamentos para execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 - Realizar processo de etiquetamento das fontes, retirada do religamento automático junto ao CO-AT.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Utilizar o Direito de Recusa
3.4 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por: Milton Roberto / Fernando Lino	Aprovado para uso: Juliana Borges
 _____ Data	 _____ Data

PROCESSO CORREÇÃO DE PONTO QUENTE EM TP E TC DE MEDIÇÃO EM LINHA VIVA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 76	00	2 / 4

		da área de trabalho.	ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	
3.5 – Colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6 - Posicionar o andaime isolado/ escadas para a execução das tarefas.	Motorista/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7 - Realizar a instalação do detector de falta de tensão/ detector de tensão.	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Mau funcionamento do equipamento. Explosão do equipamento.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento. Uso de bastão ou luvas e mangas isolantes.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
CORREÇÃO DE PONTO QUENTE EM TP E TC DE MEDIÇÃO EM LINHA VIVA	POP 76	00	3 / 4

3.8 – Vestir e revisar vestimenta condutiva de potencial para execução das atividades.	Eletricista	Eletricista	Avarias na vestimenta condutiva.	Utilizar o Direito de Recusa
3.9 – Realizar a desconexão do equipamento	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento.	Posicionar-se corretamente. Atenção na execução da tarefa. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em linha viva). Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.10 – Identificar o ponto quente, fazer limpeza, reaperto, lubrificação e regulagem/ substituições das conexões danificadas.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento.	Posicionar-se corretamente. Atenção na execução da tarefa. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em linha viva). Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.11 – Realizar a conexão do equipamento.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento.	Posicionar-se corretamente. Atenção na execução da tarefa. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em linha viva). Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO CORREÇÃO DE PONTO QUENTE EM TP E TC DE MEDIÇÃO EM LINHA VIVA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 76	00	4 / 4

3.12 – Realizar retirada do andaime isolado/ escadas após execução da tarefa.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado na execução da tarefa	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 - Retirar vestimenta condutiva de potencial após execução das atividades de risco elétrico.	Eletricista	Avárias na vestimenta condutiva.	Realizar inspeção visual na vestimenta condutiva.	Utilizar o Direito de Recusa
3.14 – Retirar lona encerade juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.15 –Retirar o isolamento da área de execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
CORREÇÃO DE PONTO QUENTE EM TP E TC DE MEDIÇÃO EM LINHA VIVA	POP 76	00	5 / 4

3.16 - Entrar em contato com CO-AT e fechar a OS (Ordem de Serviço), junto ao CO-AT.	Encarregado	Perca de sinal.	Telefone satélite	Utilizar o Direito de Recusa
--	-------------	-----------------	-------------------	------------------------------

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:12:14

Status: Assinado

Documento: POP 76 - Correção De Ponto Quente No TP E TC De Medição 69kV E 138kV.Pdf

Número: e674b656-fcd4-404b-bb8b-07e6f85776e5

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:11:30

Hash do documento original (SHA256):

add1688649828d87ac31ecd4da74bd74690650d95d9645fda1a7b9d236da735a



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado

via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:12:13

Token: 6f7ad7ea-2112-4d93-88ac-7b7ec10d4610

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número e674b656-fcd4-404b-bb8b-07e6f85776e5, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign e674b656-fcd4-404b-bb8b-07e6f85776e5. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.