



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

CORRIGIR PONTO QUENTE EM LINHA VIVA

IDENTIFICAÇÃO

POP 95

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 5

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de corrigir ponto quente em conexões e contatos de chave seccionadora nos setores de 69kV e 138kV usando by-pass e método ao potencial.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de corrigir ponto quente em linha viva nos setores de 69 e 138kV.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa.	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação dos equipamentos para execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 - Realizar processo de etiquetamento das fontes, retirada do religamento automático junto ao CO-AT.	Encarregado	- Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado; - Mau funcionamento do equipamento; - Erro de manobra.	- Encerrar contato com Operador das manobras após sanar todas dúvidas; - EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, perneira (quando aplicável) - Obedecer a distâncias de segurança;	Utilizar o Direito de Recusa
3.4 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

Milton Roberto / Fernando Lino

Data

Aprovado para uso:

Juliana Borges

Data

PROCESSO	CORRIGIR PONTO QUENTE EM LINHA VIVA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
		POP 95	00	2 / 5

			isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	
3.5 – Colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6 - Posicionar o andaime isolado/ escadas pra execução das tarefas. Montar dois componentes de acesso para trabalho em altura.	Motorista/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado ...	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais. Realizar estaiamento do andaime a cada 4 metros. Realizar o estaiamento da escada em no mínimo três pontos: base, centro e topo da escada, pode ser utilizado bastão garra para auxiliar na ancoragem.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7 - Realizar a instalação do detector de ausência de tensão/ detector de tensão.	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Mau funcionamento do equipamento.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento. Uso de bastão ou luvas e mangas isolantes.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 95	00	3 / 5

CORRIGIR PONTO QUENTE EM LINHA VIVA

3.8 – Vestir e revisar vestimenta condutiva de potencial para execução das atividades.	Eletricista	Avarias na vestimenta condutiva.	Realizar inspeção visual na vestimenta condutiva.	Utilizar o Direito de Recusa
3.9 – Entrada em potencial utilizando andaime isolado ou escada isolada.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento.	Verificar estaiamento e ponto de ancoragens dos meios de acesso a estrutura para trabalho em altura. Com auxílio do bastão equalizador realizar a conexão ao potencial.	Utilizar o Direito de Recusa
3.10 – Instalação do by-pass: eletricistas auxiliares (solo) com uso de dois bastões garra para levar o by-pass aos eletricistas que estão ao potencial.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento.	Verificar estaiamento e ponto de ancoragens dos meios de acesso a estrutura para trabalho em altura. Utilizar bastão garra isolado para a tensão nominal da atividade. Verificar integridade dos bastões e validade dos laudos de isolação.	Utilizar o Direito de Recusa
3.10 - Retirar conector ou a lâmina utilizando chaves isoladas e descer o mesmo com auxílio da corda de serviços e o balde de serviços, para a equipe de apoio no solo. Avaliar a necessidade de substituição ou reparo do dano. Fazer limpeza, reaperto, lubrificação e regulagem/ substituições das conexões danificadas.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Choque Elétrico. Arco elétrico. Explosão do equipamento.	Posicionar-se corretamente. Atenção na execução da tarefa. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em linha viva). Manter distância de segurança. Utilização de ferramentas isoladas, escova de aço, scotch brite.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	CORRIGIR PONTO QUENTE EM LINHA VIVA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
		POP 95	00	4 / 5

3.11 – Realizar retirada do andaime isolado/ escadas após execução da tarefa.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado na execução da tarefa	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.12 - Retirar vestimenta condutiva de potencial após execução das atividades de risco elétrico.	Eletricista	NA	NA	Utilizar o Direito de Recusa
3.13 – Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.14 –Retirar o isolamento da área de execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.15 - Liberação dos serviços ao responsável da contratante ou autorizado para aprovação e liberação para energização.	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento Erro de manobra	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	CORRIGIR PONTO QUENTE EM LINHA VIVA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
		POP 95	00	5 / 5

3.16 - Entrar em contato com CO-AT e fechar a OS (Ordem de Serviço), junto ao CO-AT.	Encarregado	Perca de sinal.	Telefone satélite	Utilizar o Direito de Recusa
3.17 - Realizar a Verificação de serviço de acordo com o PO 20.	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantado na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:17:48

Status: Assinado

Documento: POP 95 - Corrigir Ponto Quente Chave Seccionadora Em Linha Viva Em 69kV E 138kV - By-Pass.Pdf

Número: 835e4349-3dc0-4218-af66-d9bce54e5bc5

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:16:44

Hash do documento original (SHA256): ce58c7c3a487bfc05477537cd6edbe380c0537c7ffc3038a72fe62c044b9aeb0



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:17:48

Token: b6427e31-74bb-400c-9ab4-581f3c4f532d

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 835e4349-3dc0-4218-af66-d9bce54e5bc5, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 835e4349-3dc0-4218-af66-d9bce54e5bc5. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.