
Konformitätserklärung

NZ 240-360 XXL

gemäß EN 62271 - 202

Referenzstation

Referenzprüfung :	Prüfbericht Nr. 126.2111.229.0680 Prüfbericht Nr. 00970-14-0205
Transformatorenstation :	Scheidt GmbH & Co. KG NZ 240-310
Schaltanlage :	Schneider FBX (SF-6 Schaltanlage) Nennspannung : 12/24 kV
Messsfeld :	Schneider FBX M1, luftisoliertes Messfeld (KK) Nennspannung : 12/24 kV
Bemessungs – Kurzzeitstrom :	20 kA
Bemessungs – Kurzschlussdauer :	1 s

Betrachtete Station

Transformatorenstation :	Scheidt GmbH & Co. KG NZ 240-360 XXL
Schaltanlage :	Schneider FBX (SF-6 Schaltanlage)
Messfeld :	Schneider FBX M1
Anlagenaufbau :	KKT1 – M(KK)
Projekt :	EE2024-0212 Kreutzpointner Energy GmbH
Seriennummer :	061002
Bemessungs – Kurzzeitstrom :	20 kA
Bemessungs – Kurzschlussdauer :	1 s

**Ableitung der IAC-Klassifikation auf Grundlage nachfolgender Beurteilungskriterien
nach DIN EN 62271-202 hinsichtlich der Störlichtbogensicherheit**

Kriterium	Bedingung	Beurteilung
Lichtbogenstrom und Dauer	Für Referenzstation liegt eine Typprüfung nach IAC AB 20kA 1s vor. Lichtbogenstrom und Dauer der betrachteten Station entsprechen der Referenzstation.	☒
Ausströmungsrichtung der Lichtbogengase der Schaltanlage	Die Druckentlastung der Schaltanlage entsprechen der Referenzprüfung. Die Druckentlastung erfolgt in den Kabelkeller der Station.	☒
Maße und räumliche Ausführung der Baukörper	Das Raumvolumen der Referenzstation ist kleiner im Vergleich zu der einzusetzenden Station.	☒
Konstruktion und Festigkeit Gehäuse /Zwischenboden der Baukörper	Konstruktion und Festigkeit der Gehäuse sind gleichwertig	☒
Lüftungsgitter im Baukörper	Konstruktion und freier Lüftungsquerschnitt zur Druckentlastung sowie Raum- und Lüftungsgittergeometrien der eingesetzten Station sind größer der Referenzstation.	☒
Druckentlastungswirkung	Einhaltung des 3-Kammer-prinzips: Druckentlastung Schaltanlage > Kabelkeller > Schaltraum > Umgebung. Auf Grund der größeren Volumina der vergleichbaren Anordnung ist die Druckentlastung besser als in der Prüfung.	☒

Schlussfolgerung

Zusammenfassend wird erklärt, dass die zum Einsatz kommende fabrikfertige Trafostation mit der einzusetzenden Schaltanlage und dem Messfeld einer Störlichtbogenqualifikation IAC AB 20 kA - 1s entspricht.

Bedien- und Fluchtwege entsprechen den gesetzlichen und normativen Anforderungen und werden nicht durch Druckentlastungsmaßnahmen eingeschränkt.

Rinteln, den 04.07.2025

Scheidt GmbH & Co.KG
Galgenfeld 2
31737 Rinteln



- D. Sokolic -

Prüfbescheinigung



Unabhängiges, akkreditiertes Prüflaboratorium - Mitgliedsprüffeld bei STL und LOVAG

TYPPRÜFBERICHT

NR. 1226.2111229.0680

ues GmbH Uebigau
 Gewerbepark-Nord 7
 04938 Uebigau-Wahrenbrück

AUFTRAGGEBER

Fabrikfertige Station:
 Schaltanlage: Scheidt GmbH & Co. KG
 Schneider Electric Macron

HERSTELLER

Fabrikfertige Station für Hochspannung/Niederspannung

PRÜFGEJEKT

Fabrikfertige Station:
 Schaltanlage: NZ 240/310
 FBX-C/24-20/C-C-T1

TYF

Fabrikfertige Station:
 Schaltanlage: Prüfmuster
 FBX- -1140146/AMT
 FBX- -1140156/AMT

SERIE-NR.

Bemessungsspannung	U_n	24 kV	BEMESSUNGS- DATEN NACH ANGABEN DES AUFTRAGGEBERS
Bemessungs-Betriebsstrom	I_n	630 A	
Bemessungs-Stoßstrom	I_p	50 kA	
Bemessungs-Kurzzeitstrom	I_k	20 kA	
Störlichtbogenqualifikation	IAC AB 20 kA 1 s		

IEC 62271-202: 2006-06
 DIN EN 62271-202 (VDE 0671-202): 2007-08

PRÜFVORSCHRIFT

Prüfung des Verhaltens bei inneren Fehlern

UMFANG DER
 PRÜFUNG

18. Oktober 2011

DATUM DER
 PRÜFUNG

Die den Umfang der Prüfung betreffenden Bemessungswerte des
 Prüfobjektes wurden nachgewiesen. Die Prüfung wurde BESTANDEN.

PRÜFERGEBNIS



H. GLASICH
 Oberingenieur
 Berlin, den 14. Dezember 2011



M. THOM
 Verantwortlicher Prüflingenieur



Unabhängiges Prüflaboratorium, akkreditiert von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. für die Bereiche
 Hochspannungsgeräte und -anlagen, Starkstromkabel und Starkstromkabel-Combinen, Niederspannungsgeräte und -anlagen,
 Installationsgeräte sowie Schalt-, Regel- und Steuerungseinrichtungen.
 Institut „Institut für elektrische Hochleistungstechnik“ GmbH (IPH Berlin) ist ein Tochterunternehmen von CSES S.p.A., Mailand.





Unabhängiges, akkreditiertes Prüflaboratorium · Mitgliedsprüffeld bei STL und LOVAG

PRÜFBERICHT

NR. 00970-14-0205

Scheidt GmbH & Co. KG
Galgenfeld 2
31737 Rinteln

AUFTRAGGEBER

Fabrikfertige Station: Scheidt GmbH & Co. KG
Schaltanlage: Schneider Electric

HERSTELLER

Fabrikfertige Station für Hochspannung/Niederspannung

PRÜFOBJEKT

Fabrikfertige Station: NZ 240-310
Schaltanlage: FBX-C/24-20/C-C-T1
Messfeld: FBX-E/24-20/M1

TYP

Fabrikfertige Station: 4618507 / 4618508
Schaltanlage: - / -
Messfeld: 12020-32 / 12020-31

SERIEN-NR.

Bemessungsspannung U_r 24 kV
Bemessungsbetriebsstrom I_r 630 A
Bemessungs-Stoßstrom I_p 50 kA
Bemessungs-Kurzzeitstrom I_k 20 kA
Bemessungs-Kurzschlussdauer t_k 1 s
Störlichtbogenqualifikation IAC AB 20 kA 1 s

BEMESSUNGS-
DATEN NACH
ANGABEN DES
AUFTRAGGEBERS

IEC 62271-202: 2014-03

PRÜFVORSCHRIFT

Prüfung des Verhaltens bei inneren Fehlern im Messfeld

UMFANG DER
PRÜFUNG

24. Juni 2014

DATUM DER
PRÜFUNG

Die Forderungen der IEC 62271-202 zur Erlangung der Störlichtbogen-qualifikation IAC AB 20 kA 1 s wurden bei Zündung im Messfeld erfüllt

PRÜFERGEBNIS


I.A. W. MORITZ
Leiter Kompetenzzentrum
Hochleistung/Hochspannung
Berlin, den 09. Februar 2015


M. GÜHRS
Verantwortlicher Prüfingenieur



Unabhängiges Prüflaboratorium, akkreditiert von der DAkkS, Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, für die Bereiche Hochspannungsgeräte, -anlagen und deren Komponenten, Kabel und Leitungen sowie industrielle Niederspannungsgeräte.
IPH Institut „Prüffeld für elektrische Hochleistungstechnik“ GmbH (IPH, Berlin) ist ein Tochterunternehmen von CESI SpA, Mailand.

 **DAkkS**
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12107-01-01

