

Calcolo Parallelo e Distribuito

Il prodotto scalare in ambiente multicore
strategie di parallelizzazione

Docente: Prof. L. Marcellino

Tutor: Prof. P. De Luca

Previously on… CPD

Previously on… CPD


- **Classificazione di Flynn -** MIMD (SM) multicore
- **I° nucleo computazionale: somma tra due vettori di lunghezza N – decomposizione del dominio (algoritmi full parallel)**
- **II° nucleo computazionale: somma di N numeri – decomposizione del dominio – collezione dei risultati (1-2 strategia)**
- **Parametri di valutazione algoritmo parallelo:**
  - **Speedup, efficienza, overhead, legge di Ware-Amdahl, isoefficienza, scalabilità**
- **Implementazione in ambiente multicore (usando openMP) dei nuclei computazionali:**

  somma vettori – somma N numeri (1-2 strat) - calcolo PiGreco

Modellizzazione di problemi su larga scala



- Ricerca su internet
- Trasporto
- Pubblicità e Marketing
- Servizi bancari e finanziari
- Media e intrattenimento
- Meteorologia
- Assistenza sanitaria
- Sicurezza informatica
- Formazione



Usiamo quello che abbiamo studiato (I-II nucleo computazionale) per parallelizzare il

PRODOTTO SCALARE


Input: $a = (a_0, a_1, a_2, \ldots\ldots, a_{N-1})$, $b = (b_0, b_1, b_2, \ldots\ldots, b_{N-1})$

Output: $c = a_0 \times b_0 + a_1 \times b_1 + a_2 \times b_2 + \ldots + a_{N-1} \times b_{N-1}$

su un calcolatore parallelo

tipo MIMD

A MEMORIA **CONDIVISA**



Algoritmo: prodotto scalare

Su un calcolatore monoprocessore il prodotto scalare è calcolato eseguendo:

1. *N moltiplicazioni* una per volta (prodotto puntuale tra due vettori)

$$c_0 := a_0 \times b_0$$
$$c_1 := a_1 \times b_1$$
$$\dots$$
$$\dots$$
$$c_{N-1} := a_{N-1} \times b_{N-1}$$

È uguale alla somma tra vettori. Devo solo sostituire + con ×

2. *N-1 addizioni* una per volta (somma tra gli elementi di un vettore)

$$c := c_0$$
$$c := c + c_1$$
$$c := c + c_2$$
$$\dots$$
$$\dots$$
$$c := c + c_{N-1}$$

È uguale alla somma tra gli elementi di un vettore!

Prodotto scalare tra due vettori di dimensione N – algoritmo sequenziale

```
begin
     s := 0;
     for i=0 to N-1 do
           s := s + (a_i × b_i);
     endfor
end
```

Qual è


l'ALGORITMO PARALLELO?

Il parallelismo delle architetture MIMD

prodotto scalare


Se ho a disposizione np unità processanti, come posso procedere sfruttando il concetto di calcolo parallelo?

Decomporre un problema di dimensione N in **np** sottoproblemi di dimensione N/**np** e risolverli contemporaneamente usando **np** CPU




Strategia di parallelizzazione
prodotto scalare

Esempio: N=16, np=4 – fase1



Strategia di parallelizzazione
prodotto scalare

Esempio: N=16, np=4 – fase 2



$s_0+s_1+s_2+s_3$

I° - II° strategia della somma

Calcolo di **speedup**,
overhead ed **efficienza**
(**def classica**)

algoritmo parallelo per il
prodotto scalare

dim[a]=dim[b]=N


Complessità computazionale sequenziale

N prodotti + (N-1) somme

somme ~ prodotti

$$T_1(N) = 2N - 1$$

p=8, dim[a]=dim[b]=N



shared

Calcolo prodotti locali — N/p prodotti → N/p

\+

Calcolo somme parziali — N/p -1 somme → (N/p -1)


2 N/p - 1

… a questo punto devo decidere come voglio collezionare le somme parziali!

prodotto scalare

p=8, N

collezione 1 strategia



private

In sequenziale

$$T_1(N) = 2N - 1$$

$$S_p = T_1(N)/T_p(N) =$$

$$= [2N-1] /[(2N/p -1) + (p -1)]$$


$$Oh = p\,T_p(N) - T_1(N) = p[(2N/p -1) + (p -1)] - (2N-1)$$

$$E_p = S_p /p = [2N-1] /p [(2N/p -1) + (p -1)]$$

prodotto scalare

p=8, N

collezione 2 strategia



shared

In sequenziale

$$T_1(N) = 2N - 1$$

$$S_p = T_1(N)/T_p(N) =$$


$$= [2N-1] /[(2N/p -1) + \log(p)]$$

$$Oh = p\,T_p(N) - T_1(N) = p[(2N/p -1) + \log(p)] - (2N-1)$$

$$E_p = S_p /p = [2N-1] /p\,[(2N/p -1) + \log(p)]$$

p=8, N=67

Cosa succede se N non è esattamente divisibile per p???




Calcolo prodotti locali

int(N/p)+1 prodotti

Come se tutti i processori avessero due vettori da 9 elementi tra cui fare il prodotto puntuale!

p=8, N=67

Cosa succede se N non è esattamente divisibile per p???




Calcolo somme parziali locali

int(N/p) somme

Come se tutti i processori avessero 9 elementi da somma tra loro!

p=8, N=67

Cosa succede se N non è esattamente divisibile per p???



Fase Locale

int(N/p)+1 prodotti + int(N/p) somme

2 int(N/p) + 1

La fase di collezione dei risultati, ovviamente resta invariata...
ma attenzione!


p, N

Cosa succede se N non è esattamente divisibile per p???

In sequenziale

$$T_1(N) = 2N - 1$$

$T_p(N) = 2\ int(N/p) + 1 + p-1$ — 1 strategia



$T_p(N) = 2\ int(N/p) + 1 + log(p)$ — 2 strategia

isoefficienza

Definizione

L'ISOEFFICIENZA

è una funzione di tre variabili p_0 , p_1 , n_0

e definisce la costante che lega la nuova dimensione del problema da scegliere n_1 per valutare la **scalabilità** di un algortimo

$$I(p_0 , p_1 , n_0) = O_h(p_1 , n_1)/O_h(p_0 , n_0)$$

Calcolo isoefficienza

prodotto scalare di 2 vettori di dimensione N

$O_h(p, N) = T_1(N) - p\ T_p(N) =$ I strategia

$= p[(2N/p - 1) + (p - 1)] - (2N-1) =$

$= 2pN/p - p + p^2 - p - 2N + 1 =$

$= 2N + p^2 - 2N + 1 - 2p = p^2 - 2p + 1$

$$I = (p_1^2 - 2p_1 + 1)/(p_0^2 - 2p_0 + 1)$$

È sempre la 1 strategia di collezione della somma

Calcolo isoefficienza

prodotto scalare di 2 vettori di dimensione N

$O_h(p, N) = T_1(N) - p\ T_p(N) =$ II strategia

$= p[(2N/p - 1) + \log(p)] - (2N-1) =$

$= 2pN/p - p + p\log(p) - 2N + 1 =$

$= 2N - p + p\log(p) - 2N + 1 = p\log(p) - p + 1$


$I = (p_1 \log(p_1) - p_1 + 1)/(p_0 \log(p_0) - p + 1)$

È sempre la 2 strategia di collezione della somma

Caratterizziamo ora lo **speedup**
usando la legge di
Ware-Amdahl

generalizzata

p=8, dim[a]=dim[b]=32, nloc=4



In sequenziale 2N-1=63 operazioni

1 fase (tutta parallela)

nloc = 4 prodotti

+

nloc-1 = 3 somme


7 operazioni fatte contemporaneamente da 8 core

7x8=56 delle 63 operazioni

$$\alpha_8 = 56/63$$

... a questo punto devo decidere come voglio collezionare le somme parziali!

p=8, N=32, nloc=4



In sequenziale

In sequenziale 2N-1=63 operazioni

$$\alpha_8 = 56/63$$

I strategia


$$\alpha_7 = \alpha_6 = \alpha_5 = \alpha_4 = \alpha_3 = \alpha_2 = 0$$

7 somme fatte da 1 solo core

$$\alpha_1 = (7 \cdot 1)/63$$

È sempre la 1 strategia di collezione della somma

p=8, N=32, nloc=4



In sequenziale

In sequenziale 2N-1=63 operazioni

$$\alpha_8 = 56/63$$


II strategia

$$\alpha_7 = \alpha_6 = \alpha_5 = 0$$

1 somma fatta da 4 core

$$\alpha_4 = (1 \cdot 4)/63$$

p=8, N=32, nloc=4



In sequenziale

In sequenziale 2N-1=63 operazioni

$$\alpha_8 = 56/63$$
$$\alpha_7 = \alpha_6 = \alpha_5 = 0$$


II strategia

$$\alpha_3 = 0$$

1 somma fatta da 2 core

$$\alpha_2 = (1 \cdot 2)/63$$

p=8, N=32, nloc=4



In sequenziale

In sequenziale 2N-1=63 operazioni

$$\alpha_8 = 56/63$$
$$\alpha_7 = \alpha_6 = \alpha_5 = 0$$
$$\alpha_3 = 0$$
$$\alpha_2 = (1 \cdot 2)/63$$

II strategia


$$\alpha_4 = (1 \cdot 4)/63$$

1 somma fatta da 1 core

$$\alpha_1 = (1 \cdot 1)/63$$

È sempre la 2 strategia di collezione della somma


Cosa succede se N non è esattamente divisibile per p???



p=8, N=54

Quale che sia la strategia per la collezione delle somme parziali, quello che cambia è solo α_8

p=8, N=54, nloc=6, r=6



In sequenziale

2 N - 1 = 107 operazioni

calcolo locale

6 core – 2nloc-1=13 operazioni
2 core – 2nloc-1=11 operazioni

13 operazioni fatte contemporaneamente da 6 processori/core

+

11 operazioni fatte contemporaneamente da 2 processori/core

$$\alpha_8 = (13 \times 6 + 11 \times 2)/107 = (78+22)/107 = 100/107$$