

Smart Meter Reader (Übertragungsmodul)

Sie benötigen für die Übertragung der Daten ein Übertragungsmodul, den Smart Meter Reader. Die folgenden Gerätetypen sind kompatibel mit unseren Smart Metern:

1. gPlug der Firma Ganttrisch Energie AG:

Den Reader gibt es in zwei Ausführungen: gPlugD (für die kabellose Auslesung über WiFi/WLAN) und gPlugE (für die kabelgebundene Auslesung über die Ethernet-Schnittstelle). Weitere Informationen erhalten Sie über <https://gplug.ch/>

2. Whatwatt Go:

Auch hier haben Sie die Wahl zwischen kabelgebundener Auslesung (Ethernet) und WiFi/WLAN (kabellos). Weitere Informationen erhalten Sie über auf <https://www.whatwatt.ch/de>

Auslesung: Die Daten unserer Smart Meter

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Messwerte aufgeführt, die der Smart Meter Reader vom Smart Meter auslesen kann.

OBIS Code	Beschreibung	Einheit	Auflösung
0-0:96.1.1	Equipment Identifier		
1-1:1.8.0	Zählerstand Wirkenergie Abgabe +A (tariflos)	Wh	1
1-1:2.8.0	Zählerstand Wirkenergie Bezug -A (tariflos)	Wh	1
1-1:3.8.0	Zählerstand Blindenergie Abgabe +R (tariflos)	varh	1
1-1:4.8.0	Zählerstand Blindenergie Bezug -R (tariflos)	varh	1
1-1:1.7.0	Wirkleistung Abgabe +P (tariflos)	W	1
1-1:2.7.0	Wirkleistung Bezug -P (tariflos)	W	1
1-0:32.7.0	Spannung L1	V	0.1

1-0:52.7.0	Spannung L2	V	0.1
1-0:72.7.0	Spannung L3	V	0.1
1-0:31.7.0	Strom L1	A	0.01
1-0:51.7.0	Strom L2	A	0.01
1-0:71.7.0	Strom L3	A	0.01
1-1:21.7.0	Wirkleistung +P, L1	W	1
1-1:41.7.0	Wirkleistung +P, L2	W	1
1-1:61.7.0	Wirkleistung +P, L3	W	1
1-1:22.7.0	Wirkleistung -P, L1	W	1
1-1:42.7.0	Wirkleistung -P, L2	W	1
1-1:62.7.0	Wirkleistung -P, L3	W	1
1-1:23.7.0	Blindleistung +Q, L1	var	1
1-1:43.7.0	Blindleistung +Q, L2	var	1
1-1:63.7.0	Blindleistung +Q, L3	var	1
1-1:24.7.0	Blindleistung -Q, L1	var	1
1-1:44.7.0	Blindleistung -Q, L2	var	1
1-1:64.7.0	Blindleistung -Q, L3	var	1
1-1:1.8.1	Zählerstand Wirkenergie Abgabe +A (Tarif 1)	Wh	1

1-1:1.8.2	Zählerstand Wirkenergie Abgabe +A (Tarif 2)	Wh	1
1-1:2.8.1	Zählerstand Wirkenergie Bezug -A (Tarif 1)	Wh	1
1-1:2.8.2	Zählerstand Wirkenergie Bezug -A (Tarif 2)	Wh	1
1-1:5.8.0	Blindenergie Q1 +Ri	varh	1
1-1:5.8.1	Blindenergie Q1 +Ri (Tarif 1)	varh	1
1-1:5.8.2	Blindenergie Q1 +Ri (Tarif 2)	varh	1
1-1:6.8.0	Blindenergie Q2 +Rc	varh	1
1-1:6.8.1	Blindenergie Q2 +Rc (Tarif 1)	varh	1
1-1:6.8.2	Blindenergie Q2 +Rc (Tarif 2)	varh	1
1-1:7.8.0	Blindenergie Q3 -Ri	varh	1
1-1:7.8.1	Blindenergie Q3 -Ri (Tarif 1)	varh	1
1-1:7.8.2	Blindenergie Q3 -Ri (Tarif 2)	varh	1
1-1:8.8.0	Blindenergie Q4 -Rc	varh	1
1-1:8.8.1	Blindenergie Q4 -Rc (Tarif 1)	varh	1
1-1:8.8.2	Blindenergie Q4 -Rc (Tarif 2)	varh	1
1-1:1.6.0	Leistungsmaximum Abgabe	W	1
1-1:2.6.0	Leistungsmaximum Bezug	W	1