發證日期：115 年 10 月 29 日
證書編號：CFS-A115-1096

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：新加坡商報知璣亞太股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負 責 人：望月靖之

(四)所 在 地：臺北市中山區民生西路 3 巷 9 號 5 樓

二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：103 年 7 月 16 日

四、認可有效期限：自 113 年 7 月 16 日起至 118 年 7 月 15 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

設備名稱	火警中繼器		
型式認可編號	RP-A103002	型號	CHW-BY
廠牌	HOCHIKI	產地	日本
定址裝置	電子式	外部配線阻抗(Ω)	50 以下
定址碼數(組)	1	監視迴路數(組)	--
額定電壓(Vdc)	39.5	額定電流(mA)	0.34
蓄積功能	□有 ■無	標稱蓄積時間(s)	--
輸出裝置	供電接點輸出(容量：24Vdc/2A)-1 組		
適用範圍	供火警自動警報設備使用		

七、輕微變更內容：

	變更內容		核准日期	核准文號
1	電路板(二極體)	增列新電元牌型號 D1F60 規格：VRM：600V，IO：0.75A，VF：1.1V (插件位置：D1、D101)	107 年 12 月 5 日	107 消設字第 1073206 號
	電路板(電晶體)	增列 ISAHAYA 牌型號 ISA1235AC1 規格：VCEO：-50V，VCBO：-60V，IC：-200mA，PC：200mW，hfc：150~500 (插件位置：TR4~5、TR7~9、TR105、TR108)		
		增列東芝牌型號 SSM3J15FU 電晶體 規格：VDS：-30V，VGSS：±20V，ID：±0.1A，PD：150mW (插件位置：TR6)		
	陶磁振盪器	增列村田牌型號 CSBFB1M22J58 規格：振盪頻率：1.2288MHz (插件位置：X1)		

	電路板 (電阻)	增列電阻 規格：阻抗值：470Ω，電力：63mW，容許差：±5% (插件位置：R49)		
	基鈉二極體	增列 Renesas Electronics 牌型號 RD8.2SB2 規格：P：200mW，基鈉電壓 VZ：7.98~8.39V (插件位置：ZD2)		
		增列 Renesas Electronics 牌型號 RD10SB3 規格：P：200mW，基鈉電壓 VZ：10.08~10.58V (插件位置：ZD102)		
		增列 Renesas Electronics 牌型號 RD12SB3 規格：P：200mW，基鈉電壓 VZ：12.04~12.64V (插件位置：ZD104)		
	陶磁電容器	增列陶磁電容器尺寸(長*寬)：1.6*0.3(mm) (插件位置：C1~5、C7~8、C10、C12~26、C104~107)		
	明細書 (數值修正)	變更陶磁電容器額定電壓值 額定電壓：25V(插件位置：C2)		
2	二極體	增列新電元牌型號：D1F60 額定規格：VRM：600V、IO：0.75A、VF：1.1V (插件位置：D1、D101)	108 年 4 月 1 日	108 消設字第 1080747 號
	電晶體	增列 ISAHAYA 牌型號 ISA1235AC1 額定規格：VCEO：-50V、VCBO：-60V、IC：-200mA、 PC：200mW、hfc：150~500 (插件位置：TR4~5、TR7~9、TR105、TR108)		
		增列東芝牌型號 SSM3J15FU 額定規格：VDS：-30V、VGSS：±20V、 ID：±0.1A、PD：150Mw (插件位置：TR6)		
	陶磁振盪器	增列村田牌型號 CSBFB1M22J58 額定規格：振盪頻率：1.2288MHz (插件位置：X1)		
	電阻	增列電阻 額定規格：阻抗值：470Ω、電力：63mW、容許差：±5% (插件位置：R49)		
	基鈉二極體	增列 Renesas Electronics 牌型號 RD8.2SB2 額定規格：P：200mW、基鈉電壓 VZ：7.98~8.39V (插件位置：ZD2)		
		增列 Renesas Electronics 牌型號 RD10SB3 額定規格：P：200mW、基鈉電壓 VZ：10.08~10.58V (插件位置：ZD102)		
		增列 Renesas Electronics 牌型號 RD12SB3 額定規格：P：200mW、基鈉電壓 VZ：12.04~12.64V (插件位置：RD12SB3)		
	陶磁電容器	增列尺寸(長*寬)：1.0*0.5(mm) (插件位置：C1、C104、C106、C107)		
		增列尺寸(長*寬)：0.6*0.3(mm) (插件位置：C2~5、C7~8、C10、C12~26、C105)		
	明細書	變更額定電壓：25V（插件位置：C2）		
3	電路版	增列板號 2-7-500-2555	109 年 7 月 15 日	109 消設字第 1091621 號
	陶瓷電容器	變更尺寸為 1.0*0.5mm (插件位置：C1、C104、C106、C107) 變更尺寸為 0.6*0.3mm (插件位置：C3~C5、C7~C8、C10、C12~C26、C105)		
4	電路板	插件位置 ZD1、ZD105、ZD2、ZD101、ZD103、ZD102、ZD104、ZD106 增列電子零件	110 年 10 月 29 日	110 消設字第 1102868 號

八、注意事項：

(一)本認可書認可內容依據內政部 101 年 11 月 14 日火警中繼器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。

(二)本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。

(三)本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。

(四)原本會 113 年 7 月 16 日核發之證書編號 CFS-A113-0525 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會