

2025 学年第二学期高二年级学业质量阶段调研

技术参考答案

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	C	A	D	C	B	C	D	C	C	B	A	D

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. (1) B (1 分)
(2) A (1 分)
(3) A (2 分)
(4) BD (2 分)
(5) 蜂鸣器故障 或 传感器故障 或 蜂鸣器和智能终端连接故障
或 智能终端程序错误 或其他等效答案 (2 分)
14. (1) ①A (1 分)
②C (1 分)
③F (1 分)
(2) ① $k=n/7$ 或 $k=n//7$ (2 分)
② $pos=i*k$ (2 分)
③ $cnt=0$ (2 分)
15. (1) [2,3],[7,3],[15,2] （说明：形式不限，只要起始位置和数量正确即给分） (1 分)
(2) $num==start+cnt$ (2 分)
(3) ① $d[1]>=lnk[q][0]+lnk[q][1]$ 或 $d[1]>lnk[q][0]+lnk[q][1]-1$
或 $d[1]>lnk[q][0]$ (2 分)
② $lnk[p][2]=lnk[q][2]$ (2 分)
③ $lnk[q][1]+=1$ (2 分)

详解

1. C 数据的采集方式有多种，该系统部分数据的采集由传感器完成，还有其他方式，如手工输入等，因此 A 选项错误；该系统运行的过程中会产生新的数据，因此 B 选项错误；用户通过手机 APP 查看后的数据并非都保存在服务器中，因此 D 选项错误；存储在服务器中的数据都是经过数字化处理的，C 选项正确，因此答案为 C。
2. A 该系统要完成数据传输需要网络支持，因此 B 选项错误；摄像头属于该系统的硬件，数据库则不是，因此 C 选项错误；该系统的用户除了注册用户和系统管理员外，还有系统开发人员等，因此 D 选项错误；A 选项正确，因此答案为 A。
3. D 任何信息系统使用时都存在数字鸿沟问题，因此 A 选项错误；任何系统对外部环境都有依赖性，如都需要供电等，因此 B 选项错误；不是所有的用户都能查看数据库中的数据，因此 C 选项错误；D 选项正确，因此答案为 D。
4. C 未经用户允许，将用户信息发布在微信朋友圈的行为，侵犯了他人的隐私权，因此 A 选项错误；对系统的管理员和普通用户应设置不同的访问权限，因此 B 选项错误；服务器安装了杀毒软件，也不能

保证数据的绝对安全，因此 D 选项错误；C 选项正确，因此答案为 C。

5. B 计算机终端访问服务器需要网络协议，因此 A 选项错误；该系统的网络资源包括网络中的所有软件资源、硬件资源和数据，因此 C 选项错误；用户手机访问该系统可以通过移动通信网络或计算机网络等，因此 D 选项错误；网络中的数据通信必须依靠传输介质来完成，B 选项正确，因此答案为 B。
6. C 任何人工智能方法都离不开数据学习，因此 A 选项错误；符号主义人工智能方法需要事先手工构造知识库，因此 B 选项错误；跨领域人工智能并不只依赖于已有的数据和规则进行深度推理，而是具备从经验中学习、迁移知识、适应新任务的能力，因此 D 选项错误；C 选项正确，因此答案为 C。
7. D 声音采集实现了从模拟信号到数字信号的转换，因此 A 选项错误；在保证其他因素不变的情况下，提高声音的采样频率可能会提升声音的保真度，因此 B 选项错误；MP3 格式的音频是有损压缩过的，再转为 Wave 格式，不会提高音频的音质，因此 C 选项错误；D 选项正确（ $5 \times 1024 \times 8 / 750$ ），因此答案为 D。
8. C $n=20$ 时， $s=6$ ； $n=26$ 时， $s=6-5=1$ ，因此答案为 C。
9. C 只有 C 选项和语句 $y=(a+b)\%26$ 具有相同功能，因此答案为 C。
10. B 本题的实质是求列表 a 中元素索引值为 4 的倍数间的连续三个数的最大和，最大和为 $9+6+8=23$ ，需注意的是最后三个数之和没有记录，因此答案为 B。
11. A 本题程序的功能是将当前字符 $s[i]$ 与字符 ch 中第一个元素比较，若相同则删除 ch 中第一个元素，否则将它拼接在字符串 ch 的最前面，因此答案为 A。
12. D 本题主要考查的是数组的综合应用。数组 a 中初始值为 1-9 之间的奇数，当 i 为 0（偶数）时，j 为 1，若奇数位置上的数比前后相邻两个数都要大，则 $j+2$ ，否则 $a[j]$ 更改为 $a[j]+1$ ，即变为偶数；当 i 为 1（奇数）时，j 为 2，若偶数位置上的数比前后相邻两个数都要小，则 $j+2$ ，否则 $a[j]$ 更改为 $a[j]-2$ ，即仍为奇数。A 选项中，第 1 个数不可能为偶数，因此 A 选项错误；B 选项中的 0 不可能，应该是个奇数，因此 B 选项错误；C 选项中的 7 不可能，该位置上的数比左右两个数都要小，因此 C 选项错误；D 选项正确，故答案为 D。
13. (1) B (1 分)
(2) A (1 分)
(3) A (2 分)
(4) BD (2 分)
(5) 蜂鸣器故障 或 传感器故障 或 蜂鸣器和智能终端连接故障
或 智能终端程序错误 或其他等效答案 (2 分)

【解析】

- (1) 蜂鸣器属于执行器，因此答案为 B。
- (2) 智能终端可以同时连接多个传感器和执行器，因此答案为 A。
- (3) BC 由服务器端完成，只有 A 由智能终端完成，因此答案为 A。
- (4) 噪声传感器属于该系统的输入设备，因此 A 选项错误；传感器与智能终端可以通过有线或无线的方式通信，因此 C 选项错误；，正确答案为 BD。
- (5) 具体参考上面答案。

14. (1) ①A (1 分)
②C (1 分)
③F (1 分)
(2) ① $k=n/7$ 或 $k=n//7$ (2 分)
② $pos=i*k$ (2 分)
③ $cnt=0$ (2 分)

【解析】

- (1) ①处数据筛选，代码为 $df[df.噪声>55]$ 或 $df[df["噪声"]>55]$ ；②处为分组统计次数而非求和，因此代码为 $df1.groupby("日期",as_index=False).count()$ ；
- (2) k 表示每天的数据个数，因此①处代码为 $k=n/7$ 或 $k=n//7$ ；pos 表示每天第一个数据的位置，因

此②处代码为 $\text{pos}=\text{i}*\text{k}$ ；③处表示不连续的情况， cnt 要重置 0，因此③处代码为 $\text{cnt}=0$ 。

15. (1) $[2,3],[7,3],[15,2]$ (说明：形式不限，只要起始位置和数量正确即给分) (1 分)
- (2) $\text{num}==\text{start}+\text{cnt}$ (2 分)
- (3) ① $\text{d}[1]>=\text{lnk}[\text{q}][0]+\text{lnk}[\text{q}][1]$ 或 $\text{d}[1]>\text{lnk}[\text{q}][0]+\text{lnk}[\text{q}][1]-1$ (2 分)
- ② $\text{lnk}[\text{p}][2]=\text{lnk}[\text{q}][2]$ (2 分)
- ③ $\text{lnk}[\text{q}][1]+=1$ (2 分)

【解析】

- (1) 根据题意可知，整理后的数据为 $[2,3],[7,3],[15,2]$ 。
- (2) 划线处的代码表示连续相邻位置的情况，因此答案为 $\text{num}==\text{start}+\text{cnt}$ 。
- (3) ①处所在循环的功能是在链表中寻找第一个比当前要放置物品格子编号大的格子或 q 指针为空，当链表指针 q 为 -1 时，说明当前要放置物品的格子编号比链表中最后一个节点中的格子编号大，因此①处代码为 $\text{d}[1]>=\text{lnk}[\text{q}][0]+\text{lnk}[\text{q}][1]$ 或 $\text{d}[1]>\text{lnk}[\text{q}][0]+\text{lnk}[\text{q}][1]-1$ ；②处表示当前放置物品的格子编号和它前后格子相邻，则合并 p 、 q 指针指向的节点，即修改 p 节点中占用格子数量为 $\text{lnk}[\text{p}][1]+\text{lnk}[\text{q}][1]+1$ ，并删除 q 指向的节点，因此②处代码为 $\text{lnk}[\text{p}][2]=\text{lnk}[\text{q}][2]$ ；③处表示当前要放置物品的格子编号和 q 节点的格子编号相邻，则修改 q 节点的开始位置格子编号，并修改占用格子的数量，因此③处代码为 $\text{lnk}[\text{q}][1]+=1$ 。


第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
C	B	A	C	D	B	D	D	A	C	B	D

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分）


28. (1) A ———2 分；
(2) B ———2 分；
(3) ACE ———2 分，选对 2 个给 1 分、错选不给分；
(4) C ———2 分。
29. (1) (2) 8 分（草图 6 分，尺寸 2 分）；
评分标准：
(1)
(a) 装置能实现透明挂板开启和关闭，过程平稳 ———2 分；
(b) 开启和关闭是同步的 ———1 分；
（靠电机正反转实现的，需文字说明，无文字说明，可扣 1 分）
可在 45°内任意角度固定 ———1 分；
(c) 装置与挂板连接，装置与大棚顶部顶板连接合理，工作稳定可靠 ———2 分；
(2) 开启角度最大 45°、安装孔距/孔径、传动部件关键尺寸，一处合理 1 分 ———2 分。
(3) D ———2 分；
30. (1) A ———2 分；
(2) AD ———2 分，漏选、错选不给分；
(3)



虚线框1

———2 分；

(4)



虚线框2

———2 分。