Vigía: asistente de voz local en Android

Oct 10, 2026 · @Gonzalo Lavin Cordova

Vigía convierte un Android viejo en un asistente tipo Alexa que escucha, entiende y ejecuta comandos en el propio teléfono, y solo consulta un servidor cuando necesita un LLM. Este doc es el paquete de arranque: alcance aquí, y arquitectura, ADRs, roadmap y guía de desarrollo en las otras pestañas.

Alcance

La v1 corre entera en el teléfono; el servidor es opcional y solo aporta conversación.

Función	Dónde corre	En v1
Palabra de activación siempre escuchando	Teléfono	Sí
Voz a texto y texto a voz en español	Teléfono	Sí
Comandos fijos (hora, temporizador, volumen, ayuda)	Teléfono	Sí
Recordatorios y alarmas con aviso por voz	Teléfono	Sí
Música: Apple Music en el Android, Echo como parlante Bluetooth	Teléfono	Sí
Luces, TV y temperatura	Teléfono: WiZ y TV Samsung por red local; temperatura por API del clima o sensor	Sí
Conversación libre y comandos ambiguos	PC: Claude con el plan Pro, Ollama de respaldo	Sí, opcional
Pedirle a Alexa que reproduzca nativamente	Sin API abierta	No
iPhone como base	iOS no permite escucha en segundo plano	No

Principios: privado por defecto (el audio nunca sale del teléfono), costo cero en hardware y servicios, y cada fase entrega algo usable.

Decisiones clave

El detalle y las alternativas descartadas están en la pestaña ADRs.

ADR	Decisión
001	El teléfono es el cerebro; el servidor es opcional
002	React Native (sin Expo Go) para UI y lógica, módulo nativo Kotlin para el audio
003	Foreground service de micrófono, arranque al encender, sin optimización de batería
004	sherpa-onnx como motor único de voz; activación con "Alfred" sin entrenar un modelo
005	Porcupine descartado: su plan gratuito terminó el 30 de junio de 2026
006	Intenciones por reglas en TypeScript; el LLM solo como respaldo
007	Dispositivos detrás de adaptadores; en v1, WiZ y TV Samsung
008	Música por Bluetooth hacia el Echo, sin integraciones no oficiales de Alexa
009	Recordatorios en SQLite local con alarmas exactas de Android
010	Reemplazada por ADR-011
011	LLM: puente en el PC que usa Claude con el plan Pro vía Claude Code; Ollama si se agota el límite o el PC no tiene sesión
012	App normal con servicio persistente y pantalla que se enciende sobre el bloqueo; sin root ni ROM modificada
013	Luces WiZ por UDP local (puerto 38899), sin nube
014	TV Samsung por WebSocket local (puerto 8002) y Wake-on-LAN para encender
015	Teléfono dedicado: ajustes de batería de Realme y ADB; modo Device Owner solo si aun así se cae

Datos de la casa y pendientes

Datos entregados el 12 de octubre de 2026; quedan cuatro pendientes, ninguno bloquea la fase 0.

Tema	Dato	Consecuencia
Teléfono	Realme 6 Pro, Android 11, Snapdragon 720G, 8 GB RAM, 108 GB libres	Alcanza para palabra clave y Whisper chico en el teléfono; la fase 0 mide cuál
Luces	WiZ	Control local por UDP, sin nube (ADR-013)
TV	Samsung reciente (Tizen)	Control local por WebSocket; encender requiere Wake-on-LAN (ADR-014)
Parlante	Echo Pop	Emparejado como parlante Bluetooth (ADR-008)
Activación	"Alfred", "Hey Alfred", "Oye Alfred"	Palabra clave de vocabulario abierto, sin entrenar (ADR-004)
LLM	Claude con el plan Pro, sin cobro extra; local como respaldo	Puente en el PC con `claude -p` (ADR-011)
Pantalla	Sin contraseña; se enciende al activarse	App con servicio persistente, sin root (ADR-012)

- [ ] CPU, RAM, GPU y sistema operativo del PC (define el modelo de Ollama de respaldo)
- [ ] Confirmar que el Echo Pop aparece como parlante Bluetooth ("Alexa, empareja Bluetooth")
- [ ] Temperatura: ¿exterior (API del clima, gratis) o interior? Interior requiere un sensor; WiZ no mide temperatura
- [ ] Modelo exacto de la TV y activar el encendido por red en sus ajustes

Fuentes

- sherpa-onnx: voz a texto, texto a voz, VAD y detección de palabra clave en Android; existe un wrapper React Native (`@siteed/sherpa-onnx.rn`)
- Fin del plan gratuito de Porcupine: reporte de usuario en el foro de Home Assistant
- Wake words en Home Assistant: microWakeWord on-device en Android
- Ava: referencia de satélite de voz Android open source

Los nombres de modelos y paquetes vienen de resultados de búsqueda y no se probaron; la fase 0 existe para validarlos en el teléfono real.