



Есть свет!

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «РОССЕТИ ЦЕНТР» И «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ»

Позволяет получать уведомления об отключении электроснабжения, а также отправлять сообщения об отсутствии электроэнергии с отслеживанием их статуса по объектам, присоединенным к сетям ПАО «Россети Центр» или ПАО «Россети Центр и Приволжье». Компания не информирует об отключениях в сетях сторонних компаний.

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИЙ:

- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Кировская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Нижегородская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Республика Удмуртия
- Республика Марий Эл

ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИЛОЖЕНИЯ ОТСКАНИРУЙТЕ НУЖНЫЙ QR-КОД



**Памятка для заявителей, определенных п. 14 и 12.1 Правил ТП, о
процедуре технологического присоединения к электрическим сетям
напряжением не более 0,4 кВ**

Применяется при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации напряжением не более 0,4 кВ энергопринимающих устройств следующих категорий заявителей:

- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присоединение устройств по 2 или 3 категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- физических лиц в целях присоединения устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по 3 категории надежности.

В соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии...», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП), со стороны заявителя необходимо обеспечить соблюдение следующей процедуры:

1. Подача заявителем заявки на технологическое присоединение в сетевую организацию.

2. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения. При этом заключение договора об осуществлении технологического присоединения обеспечивается путем оплаты заявителем счета, размещенного сетевой организацией в личном кабинете заявителя.

Оплата счета заявителем должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней, со дня его выставления сетевой организацией. В случае неоплаты счета заявка заявителя аннулируется сетевой организацией.

3. Выполнение заявителем мероприятий технических условий (в части своих обязательств), размещенных сетевой организацией в личном кабинете заявителя. Выполнение мероприятий должно быть осуществлено заявителем в срок, определенный типовым договором об осуществлении технологического присоединения, размещенного сетевой организацией в личном кабинете заявителя.

4. Осуществлением действиями заявителя фактического присоединения к сети сетевой организации с подачей напряжения на свои энергопринимающие устройства.

Фактическое присоединение осуществляется заявителем после размещения сетевой организацией в личном кабинете заявителя, подписанных сетевой организацией усиленной квалифицированной электронной подписью:

- акта допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию;
- уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана

заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

Фактическое присоединение к электрической сети осуществляется заявителем с соблюдением требований инструкции, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности и выложенной сетевой организацией в личном кабинете заявителя.

Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения вправе представить сетевой организации замечания к составленным актам. В случае поступления замечаний заявителя по причине несоответствия реализованных сетевой организацией мероприятий техническим условиям и (или) Правил ТП сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных замечаний обязана их устранить.

Инструкция по безопасному осуществлению действиями заявителя фактического присоединения

(Меры безопасности при самостоятельном осуществлении заявителем технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт к объектам электросетевого хозяйства напряжением 0,4 кВ и ниже без участия (присутствия) сетевой организации)

1. Термины и определения.

1.	энергопринимающие устройства	объекты по производству электрической энергии, а также объекты электросетевого хозяйства, принадлежащие сетевым организациям и иным лицам
2.	объекты электросетевого хозяйства	линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование.
3.	фактическое присоединение	комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя

4.	Фактический прием напряжения и мощности	Включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").
----	---	--

2. Нормативные ссылки.

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Минтруда и социальной защиты от 24 июля 2013 г. N 328н (рег. В Минюсте 12 декабря 2013 г. N 30593).

- Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда и соцзащиты от 28 марта 2014 г. N 155н., Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2014 N 33990.

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. N 6, рег. в Минюсте 22.01.2003 N 4145.

- Федеральный закон об электроэнергетике № 35-ФЗ от 26.03.2003.

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. N 533, рег. в Минюсте 31 декабря 2013 г. N 30992.

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 августа 2001 г. N 2862.

3. Перечень мероприятий при осуществлении Заявителем технологического присоединения.

3.1. Электросетевой организацией осуществляется строительство участка сети до точки присоединения объектов заявителя, располагаемой в распределительной коробке, с установкой щита учета электрической энергии и ниже щита учета распределительной коробки с коммутационным аппаратом. В данную коробку заводится и подключается на верхние контакты коммутационного аппарата выход из щита учета. На шкаф учета, и на распределительную коробку наноситься знак «Осторожно! Электрическое напряжение!». Дополнительно внутри распределительной коробки размещается плакат (наклейка) «Внимание! Верхние контакты коммутационного аппарата находятся под напряжением».

3.2. Заявителем осуществляется строительство участка эл.сети 0,4 кВ от энергопринимающего устройства Заявителя до смонтированной распределительной коробки эл.сетей электросетевой организации .

3.3. Место фактического присоединения: выходные контакты коммутационного аппарата в распределительной коробке. Граница балансовой принадлежности устанавливается в точке присоединения ЛЭП 0,23 – 0,4 кВ Заявителя к нижним контактам коммутационного аппарата в распределительной коробке. Граница эксплуатационной ответственности устанавливается на верхних

контактах коммутационного аппарата в распределительной коробке. Балансовая принадлежность коммутационного аппарата у сетевой организации, эксплуатационная ответственность у Заявителя.

3.4. Электросетевой организацией осуществляется передача Заявителю коммутационного аппарата, расположенного в распределительной коробке в эксплуатационную ответственность, с отражением в Акте о технологическом присоединении.

3.5. Выполнение фактического присоединения участка электрической сети построенного Заявителем к выходным контактам коммутационного аппарата, расположенного в распределительной коробке, после щита учета и находящего в эксплуатационной ответственности Заявителя. Данное мероприятие выполняется Заявителем при полном снятии напряжения.

3.6. Фактический прием напряжения и мощности путем перевода Заявителем коммутационного аппарата, находящегося в эксплуатационной ответственности Заявителя, в положение «включено».

3.7. Способ фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к эл. сети электросетевой организации определяется проектом на строительство / реконструкцию объекта Заявителя. Данный проект может быть направлен Заявителем на рассмотрение в электросетевую организацию, при этом электросетевая организация должна рассмотреть данный проект и дать свои предложения и замечания, при их наличии. При отсутствии необходимости разработки проекта способ присоединения определяется техническими условиями.

4. Меры безопасности при выполнении работ.

При производстве работ по фактическому присоединению и фактическому приему напряжения и мощности заявителю необходимо выполнять следующие требования и меры безопасности:

4.1. Строительство / реконструкцию объектов электрических сетей 0,4кВ может выполнять специализированная организация, имеющая в своем штате квалифицированный персонал, не имеющий медицинских противопоказаний для выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, прошедший в установленном нормативно правовыми актами РФ порядке проверку знаний правил и норм охраны труда, имеющий необходимые допуски для выполнения работ на высоте, выполнения работ с применением подъемных сооружений.

4.2. Заявитель (Потребитель) обязан обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил эксплуатации электроустановок потребителей, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД);

4.3. У Заявителей (Потребителей), не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение 1 к ПТЭЭП) без проверки знаний.

4.4. Применять при производстве работ исправные, прошедшие необходимые испытания средства защиты, спецодежду, инструмент и приспособления применительно к характеру выполняемых работ.

4.5. Работы по присоединению смонтированного участка сети Заявителя к действующей электроустановке сетевой организации осуществляется персоналом заявителя в соответствии с правилами по охране труда и другими нормативными документами в области промышленной и пожарной безопасности действующими на территории Российской Федерации. Ответственность за выполнение вышеуказанных нормативных документов персоналом заявителя несет сам Заявитель.

4.6. Организация работы персонала Заявителя, выполняющего работы по присоединению смонтированного участка сети Заявителя к действующей электроустановке электросетевой организации осуществляется в соответствии п. п.46 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 15.11.2018).

4.7. Работы по фактическому присоединению участка сети Заявителя к электроустановке сетевой организации производиться при полном снятии напряжения с действующей электроустановке.

4.8. Операции по отключению и включению коммутационных аппаратов 0,4кВ в действующих электроустановках выполняет оперативный персонал организации на чьем балансе находятся электроустановки

4.9. При включении / отключении коммутационных аппаратов, осмотрах электроустановок не допускается приближение людей, грузоподъемных машин и механизмов к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим частям на расстояния менее указанных в таблице.

Напряжение электроустановок, кВ	Расстояние от работников и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений, м	Расстояния от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов, м
ВЛ до 1	0,6	1,0
Остальные электроустановки: до 1	не нормируется (без прикосновения)	1,0

4.10. При производстве работ с возможным приближением к токоведущим частям электроустановки, находящейся в зоне ответственности электросетевой организации, на расстояние менее допустимого, напряжение снимается со всей электроустановки путем отключения коммутационных аппаратов на участке сети принадлежащей сетевой организации. Для выполнения данных работ Заявителем подается заявка на отключение электроустановки в сетевую организацию, которая согласовывается и реализуется сетевой организацией в установленном порядке.

4.11. Отключать и включать коммутационные аппараты 0,4кВ необходимо в диэлектрических перчатках.

4.12. Фактический прием напряжения и мощности (включение под напряжение участка сети Заявителя) осуществляется Заявителем.

4.13. Переключения на участке сети принадлежащей Заявителю осуществляет оперативный персонал Заявителя.

4.14. Перед вводом в работу ЛЭП, оборудования оперативный персонал Заявителя (при его наличии) обязан:

- получить информацию от персонала электросетевой организации, что напряжение подано;

- убедиться в отсутствии людей и механизмов, а также посторонних предметов на оборудовании;

- провести включение коммутационного аппарата (положение «включено») с применением средств защиты в порядке, определенном тех. паспортом / инструкцией на данный коммутационный аппарат.

4.15. При отсутствии у Заявителя персонала необходимой квалификации для самостоятельного выполнения работ по технологическому присоединению, указанные работы могут выполняться специализированными организациями по договору. При принятии решения заявителем самостоятельно выполнять работы, ответственность за безопасность исполнителей работ несет сам заявитель.